



# Stampanti portatili, perfette per la stampa in movimento

Scheda tecnica RJ-2035B / RJ-2055WB / RJ-3035B / RJ-3055WB



Windows



## Le nostre stampanti portatili più leggere

Le stampanti portatili della gamma RJ costituiscono la soluzione ideale per stampare ricevute, biglietti ed etichette.

Leggere e compatte, le stampanti da 2" e 3" offrono un'ampia gamma di opzioni di connettività e si integrano facilmente nei sistemi esistenti grazie ai linguaggi di comando stampanti supportati e ai kit di sviluppo software (SDK) gratuiti.

### Caratteristiche principali:

- Design portatile ed estremamente compatto: Sottoposte al test di caduta da 2,5 metri e dotate di grado di protezione IP54 con custodia opzionale
- Pronte per l'integrazione con app iOS® e Android
- Compatibilità con Windows®
- Facilità d'uso grazie alle opzioni di connettività USB, Bluetooth e wireless
- Elevate velocità di stampa fino a 4 ips (101 mm/sec)
- Indicatore batteria per lo stato di carica LED

Design compatto e ultraleggero

Supporto stampa Linerless

LAN wireless con supporto bande 2,4 GHz e 5 GHz<sup>^</sup>



Interfaccia Bluetooth

NFC per un facile abbinamento

Supporto esteso di linguaggi di comando stampanti



## Caratteristiche generali

<b>Contenuto della confezione</b>	Clip da cintura Adattatore di alimentazione Batteria Documentazione
<b>Lingue supportate</b>	Danese, tedesco, inglese, spagnolo, francese, italiano, olandese, norvegese, portoghese, finlandese, svedese

## Dimensioni e peso

<b>Senza imballo (con batteria)</b>	<b>RJ-2035B / RJ-2055WB:</b> 79 (L) x 116 (P) x 36,5 (A)   215 g
	<b>RJ-3035B / RJ-3055WB:</b> 105 (L) x 116 (P) x 49,5 (A)   375 g

## Caratteristiche tecniche

<b>Tecnologia di stampa</b>	Termica diretta
<b>Velocità di stampa</b>	Max. 4 ips
<b>Larghezza massima di stampa</b>	48 mm – RJ-2035B/RJ-2055WB 72 mm – RJ-3035B/RJ-3055WB
<b>Lunghezza di stampa massima</b>	2794 mm
<b>Risoluzione di stampa</b>	203 dpi
<b>Numero di etichette stampabili con una batteria carica</b>	Circa 36 m o 510 etichette - RJ-2035B Circa 20 m o 279 etichette - RJ-2055WB Circa 90 m o 1260 etichette - RJ-3035B Circa 54 m o 750 etichette - RJ-3055WB (*in ambiente standard Brother)
<b>Interfacce</b>	USB vers. 2.0 (Full Speed) (Micro). Bluetooth vers.4.2 – RJ-2055WB/RJ-3055WB Bluetooth vers. 5.0 MFi – RJ-2035B/RJ-3035B LAN Wireless IEEE802.11a/b/g/n con supporto 2,4 GHz e 5 GHz – RJ-2055WB/RJ-3055WB NFC (Passivo)
<b>Profili Bluetooth</b>	<b>RJ-2035B / RJ-3035B:</b> Classico; SPP (Profilo porta seriale), GATT (A basso consumo) / Supporto iAP  <b>RJ-2055WB / RJ-3055WB:</b> Classico; SPP (Profilo porta seriale)
<b>Sicurezza WLAN</b>	<b>RJ-2055WB / RJ-3055WB:</b> Metodo di autenticazione (schema crittografico) Modalità infrastruttura: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Open system (Nessuno/WEP64/WEP128)</li> <li>• WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES)</li> <li>• EAP-FAST (TKIP/AES)</li> <li>• PEAPv0 (TKIP/AES)</li> <li>• EAP-TLS (TKIP/AES)</li> <li>• EAP-TTLS (TKIP/AES)</li> </ul>

<b>Comandi stampante</b>	FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL) FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS) - da scaricare
<b>Driver stampante</b>	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10  Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019  MAC OS: v 10.11 – 10.15  Linux: Ubuntu V11.04-16.04, Fedora 24 SUSE Linux Enterprise Server 12, CentOS Linux 7.2 Red Hat Enterprise 7.3  Supporto driver OPOS 32 bit e 64 bit
<b>Windows SDK</b>	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10  Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
<b>Kit di sviluppo software (SDK) per dispositivi mobili</b>	Android v5 – v10 iOS v9 – v13.2 Richiede sviluppo di app da parte di terzi utilizzando il kit di sviluppo software Brother (SDK), maggiori informazioni disponibili all'indirizzo <a href="http://www.brother.eu/developer">www.brother.eu/developer</a>
<b>Software</b>	<b>BarTender edizione Ultra Lite</b> - Software di creazione e modifica etichette  <b>Strumento di gestione stampa Brother</b> – Software per la gestione centralizzata dei dispositivi per l'aggiornamento di impostazioni, firmware e altre configurazioni. (Solo Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10), Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2016 / Server 2019)
<b>Font interni e dimensioni</b>	8 font bitmap alfanumerici per FBPL2 Monotype Image® motore font true type con un font scalabile grassetto compatto CG Triumvirate  Supporto font scaricabili tramite software BPM

## Accessori opzionali

### Simbologie codici a barre

#### Lineare:

Code128UCC, Code128 subset A, B, C, EAN128, Interleaved 2 di 5, Interleaved 2 di 5 con cifra di controllo, Standard 2 di 5, Industriale 2 di 5, Code39, Code39 con cifra di controllo, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN e add-on UPC 2 (5) cifre, Codabar, Postnet, MSI, MSI con cifra di controllo, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, n. TELEPEN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS

#### Bidimensionale:

CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, Codice QR, Micro PDF417, TLC39

## Condizioni ambiente

<b>Protezione da cadute</b>	1,8 m (senza custodia IP54) 2,5 m (con custodia IP54 - opzionale) (in ambiente standard Brother)
<b>Chiusura a tenuta</b>	IP42 senza custodia IP54 con custodia (opzionale)
<b>Temperatura di esercizio</b>	Da -15 °C a 50 °C
<b>Umidità di esercizio</b>	Da 10% a 90% senza condensa
<b>Temperatura di carica</b>	Da 0 °C a 40 °C
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	Da -30 °C a 70 °C

## Consumabili

<b>Tipi di rotolo etichette</b>	<b>RJ-2035B / RJ-2055WB:</b> BDE-1J000-057-030 Rotolo ricevute: 57 mm x 6,6 m
	<b>RJ-3035B / RJ-3055WB:</b> BDE-1J000-079-040 Rotolo ricevute: 79 mm x 14 m
	<b>RJ-3055WB:</b> BDE-1J044-076-040 Etichette pretagliate 76 mm x 44 mm, 70 etichette

### Custodie

#### RJ-2035B / RJ-2055WB:

PA- CC -002 Custodia di protezione IP54 con tracolla

#### RJ-3035B / RJ-3055WB:

PA- CC -003 Custodia di protezione IP54 con tracolla

#### Tutti i modelli:

PA- SS -001 Tracolla con adattatore

### Opzioni di alimentazione

#### RJ-2035B / RJ-2055WB:

PA-4BC-001 Caricabatteria 4 slot  
PA-CR-003 Base di alloggiamento 1 slot con funzione di ricarica\*\*  
PA-4CR-001 Base di alloggiamento 4 slot con funzione di ricarica\*\*

#### RJ-3035B / RJ-3055WB:

PA-BC-005: Caricabatteria 1 slot  
PA-4BC-002 Caricabatteria 4 slot  
PA-CR-004 Base di alloggiamento 1 slot con funzione di ricarica\*\*  
PA-4CR-002 Base di alloggiamento 4 slot con funzione di ricarica\*\*

#### Tutti i modelli:

PA-CD-001CG Adattatore per accendisigari\*\*

### Batteria

#### RJ-2035B / RJ-2055WB:

PA-BT-008 Batteria ricaricabile agli ioni di litio

#### RJ-3035B / RJ-3055WB:

PA-BT-009 Batteria ricaricabile agli ioni di litio  
PA-BT-010 Batteria ricaricabile intelligente agli ioni di litio

### Gestione supporti di stampa

#### RJ-2035B / RJ-2055WB:

PA-LPR-002 Kit Linerless  
PA-RS-001 Distanziatore rotolo

#### RJ-3035B / RJ-3055WB:

PA-LPR-003 Kit Linerless  
PA-RH-002 Supporto rotolo  
PA-RS-002 Distanziatore rotolo

\*Tramite collegamento Wi-Fi o Bluetooth utilizzando una batteria nuova e completamente carica. Le prove sono state effettuate utilizzando i dati previsti dalle prove di stampa Brother (copertura 12,5% lunghezza supporto di stampa 72 mm)

\*\*Accessorio disponibile a breve

^Solo RJ-2055WB e RJ-3055WB