

Stampante laser monocromatica ad alta velocità



- Velocità di stampa: fino a 20 ppm (pagine al minuto)
- Risoluzione: HQ1200 (2.400 x 600 dpi), 600dpi, 300dpi
- Interfaccia Hi-Speed USB 2.0
- Interfaccia di rete wireless (IEEE802.11b/g)
- Memoria: 16MB
- Linguaggio di stampa: GDI (basato su host)
- Compatibile con Windows®, Citrix+++®, Mac® & Linux
- Processore: 200MHz
- Capacità carta in ingresso cassetto standard: 250 fogli
- Slot da 1 foglio per inserimento manuale
- Supporto per percorso carta lineare
- Tempo di uscita prima stampa: meno di 10 secondi (“da pronto”)
- Fornito di toner monocromatico da 700 pagine*
Per la tipologia dei toner consultare il paragrafo “Consumabili”
- Tamburo da 12.000 pagine (una pagina per lavoro)

Scheda tecnica

HL-2135W

Generale

| | |
|------------------------------|---|
| Motore | Laser |
| Processore | 200MHz (ARM9) |
| Velocità di stampa | Fino a 20 pagine al minuto |
| Risoluzione | HQ1200 (2.400 x 600dpi), 600dpi, 300dpi |
| Interfacce | Hi-Speed USB 2.0 |
| Interfaccia di rete wireless | (IEEE802.11b/g) |
| Utilità di setup wireless | Wi-Fi® Protected Setup (WPS) & AirStation One-Touch Secure System (AOSS) |
| Supporto wireless | Intel My Wi-Fi® Technology (pairing verticale). Un altro modo per connettere in modo semplice HL-2135W a qualsiasi dispositivo che supporta la tecnologia Intel My Wi-Fi® |
| Memoria | 16 MB |
| Tempo di uscita prima stampa | Meno di 10 secondi ("da pronto") |
| Tempo di riscaldamento | Meno di 7 secondi ("da riposo") |
| Linguaggio di stampa | GDI (basato su host) |

Pannello di controllo

| | |
|----------------|---|
| LED su display | T04 LED: toner (giallo), drum (giallo), error (arancio) e ready (verde) |
| Tasti | Tasto "Go" |

Driver di stampa

| | |
|-----------------|--|
| Windows | Windows 7® (32 & 64 bit edition), Windows Vista® (32 & 64 bit edition), Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32 & 64 bit edition), Windows® 2000 Professional, Windows® Server2003 (32 & 64 bit edition), Windows® Server 2008, Windows® Server 2008 R2 |
| Apple Macintosh | Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x |
| Linux*** | Driver per sistema di stampa Linux per CUPS (ambiente x86, x64), driver per sistema di stampa Linux per LPD/LPRng (ambiente x86, x64) |

Funzioni del driver di stampa

| | |
|--------------------------------------|---|
| Stampa N in 1†† | 2, 4, 9, 16 o 25 pagine possono essere condensate in 1 pagina A4 |
| Stampa poster† | 1 pagina può essere ingrandita e stampata in 4, 9, 16 o 25 pagine |
| Stampa intestazione e piè di pagina† | Stampa l'ora e la data e/o l'identificativo utente sui documenti |
| Stampa filigrana† | Stampa filigrana per documenti con un testo predefinito o con messaggi personalizzati |
| Stampa duplex manuale† | Stampa su entrambe le facciate del foglio con la funzione fronte/retro manuale |
| Stampa opuscoli manuale† | Stampa documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la funzione fronte/retro manuale |

† Solo Windows®

†† Solo Windows® & Apple Macintosh

Utilità di gestione di rete

| | |
|---------------------------|---|
| Web Based Management | Software di gestione di stampa basato sul web |
| BRAdmin Light | Software di set up e gestione di base della LAN |
| BRAdmin Professional 3*** | Software di gestione LAN / WAN che utilizza un PC Windows® |
| Notifiche E-mail | Avvisi inviati ad un indirizzo e-mail prestabilito nel caso di interruzione delle attività di stampa |
| Driver Deployment Wizard | Consente di personalizzare ed in seguito distribuire i driver di stampa di HL-2135W su un PC collegato in rete in modalità Windows® |

*** solo Windows® / Download gratuito da Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

Protocolli di rete e sicurezza di rete

| | |
|-------------------------------|--|
| Protocolli di rete | TCP/IP (IPv4 & IPv6) |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR risponditore, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1 / v2c, HTTP Server, TFTP Client e Server, SMTP, ICMP, Web Services (stampa) |
| IPv6 (disattivato di default) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR risponditore, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port 9100, IPP, FTP server, SNMPv1 / v2c, HTTP Server, TFTP Client e Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD risponditore, Web Services (stampa) |
| Sicurezza di rete | |
| Wireless | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH |

Scheda tecnica

HL-2135W

Gestione carta

Carta in ingresso**

| | |
|----------------------------|-----------|
| Cassetto carta standard | 250 fogli |
| Slot alimentazione manuale | 1 foglio |

Carta in uscita**

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Cassetto carta standard | 100 fogli (faccia in giù) |
| Percorso carta lineare | 1 foglio (faccia in su) |

Specifiche carta

Tipi di carta

| | |
|----------------------------|---|
| Cassetto standard | carta comune, carta sottile e carta riciclata |
| Slot alimentazione manuale | carta comune, carta semplice, carta spessa, carta riciclata, cartoncino, etichette, busta |

Grammature

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Cassetto standard | 60 - 105g/m ² |
| Slot alimentazione manuale | 60 - 163g/m ² |

Formati carta

| | |
|----------------------------|---|
| Cassetto standard | A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(lato lungo), B6(ISO), A6, Executive |
| Slot alimentazione manuale | Larghezza: 76,2 - 216mm, lunghezza: 116 - 406,4mm |

Consumabili

| | |
|-------------------|--|
| Toner (TN-2010) | 1.00 pagine* (cartuccia starter da 700 pagine) |
| Tamburo (DR-2200) | 12.000 pagine A4 (una pagina per lavoro) |

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta, alle pagine per lavoro e al tipo di supporto.

Scheda tecnica

HL-2135W

brother®
at your side

Pesi e dimensioni (con consumabili)

Con imballo

Dimensioni 475 mm x 454 mm x 331 mm
Peso 8 Kg

Senza imballo

Dimensioni 368 mm x 360 mm x 183 mm
Peso 6.7 kg

Consumo energetico

In stampa 421 W a 25c
In attesa 62 W a 25c
A riposo (WLAN attivata) 2.9 W a 25c
Modalità Deep sleep (WLAN disattivata) 0.9 W a 25c
Valore TEC 0.913 kWh / alla settimana

Livello di pressione sonora

In stampa Meno di 53 dB
In attesa Meno di 31 dB

Livello di potenza sonora

In stampa Meno di 6.40B
In attesa Meno di 4.54B

Ecologia

Risparmio energetico Permette alla stampante di consumare meno energia quando non è in uso
Risparmio toner Riduce i consumi di toner e aiuta a diminuire i costi totali di gestione della stampante

Rispetto per l'ambiente

Certificazioni ambientali Energy Star, Blue Angel & Nordic Swan

Ciclo di lavoro

Volume di stampa Consigliato 250 – 1.600 pagine mensili

Contenuto della confezione

Toner: 700 pagine*
Tamburo: 12.000 pagine
Cavo di alimentazione
Software driver per Windows® & Apple® Macintosh
Manuale utente (CD-ROM)
Guida installazione veloce
Cavo interfaccia PC **NON** incluso

* Capacità dichiarata in accordo con ISO/IEC19752

** Calcolato con carta di 80g/m²

*** Scaricabile gratuitamente da Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

† Solo Windows®

†† Solo Windows® & Apple® Macintosh

