


# Imprimantes portables Brother pour imprimer où que vous soyez

**RJ-2035B / RJ-2055WB / RJ-3035B / RJ-3055WB**



Windows



## Les imprimantes mobiles Brother les plus légères

Ces imprimantes mobiles sont idéales pour imprimer des reçus et des étiquettes.

Légères et compactes, nos imprimantes de reçus 2" et 3" sont compatibles avec les langages de commande d'imprimante de l'industrie et assurent une parfaite intégration aux seins de vos systèmes existants. Elles disposent également de kits de développement logiciels gratuits.

### Principales caractéristiques :

- **Conception compacte et portable :**
  - ✓ Testées à l'épreuve des chutes - 2,5 m
  - ✓ indice IP54 : résiste à la poussière et à l'humidité
- **Avec une housse de protection**
- **Compatibilité avec iOS®, applications Android et Windows®**
- **Facile à utiliser grâce aux connectivités USB, le Bluetooth et Wi-Fi**
- **Imprime jusqu'à 101 mm/sec**
- **Indicateur de niveau de charge batterie (LED)**

Design compact et léger



Supporte les medias Linerless



Wi-Fi double-bande  
(2,4 GHz et 5 GHz)<sup>1</sup>

Connexion Bluetooth

Lecteur NFC pour l'appairage simple d'équipements mobiles sous Android

Compatibilité de langages de commande étendue

## Général

<b>Contenu de la boîte</b>	Clip ceinture Adaptateur électrique Batterie Documentation
<b>Langues disponibles</b>	Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Néerlandais, Portugais, Finnois, Suédois

## Dimensions & Poids

<b>Produit (avec batterie)</b>	<b>RJ-2035B / RJ-2055WB :</b> 79 (l) x 116 (p) x 36,5 (h)   215 g
	<b>RJ-3035B / RJ-3055WB :</b> 105 (l) x 116 (p) x 49,5 (h)   375 g

## Caractéristiques principales

<b>Technologie d'impression</b>	Thermique direct
<b>Vitesse d'impression maximum</b>	101 mm/sec
<b>Largeur d'impression maximum</b>	48 mm – RJ-2035B/RJ-2055WB 72 mm – RJ-3035B/RJ-3055WB
<b>Longueur d'impression maximum</b>	2 794 mm
<b>Résolution d'impression</b>	203 dpi
<b>Nombre d'étiquettes par charge (batterie)</b>	<b>RJ-2035B :</b> Approx. 36 m ou 510 étiquettes <b>RJ-2055WB :</b> Approx. 20 m ou 279 étiquettes <b>RJ-3035B :</b> Approx. 90 m ou 1 260 étiquettes <b>RJ-3055WB :</b> Approx. 54 m ou 750 étiquettes (*Tests effectués au sein de l'environnement Brother)
<b>Interfaces</b>	<b>RJ-2055WB/RJ-3055WB :</b> USB Version 2.0 (Full Speed) (Micro) Bluetooth Version 4.2 <b>RJ-2035B/RJ-3035B :</b> Bluetooth Version 5.0 MFi <b>RJ-2055WB/RJ-3055WB :</b> Wi-Fi LAN IEEE802.11a/b/g/n double-bande 2,4 GHz et 5 GHz NFC (Passif)
<b>Bluetooth</b>	<b>RJ-2035B/RJ-3035B :</b> Classique, SPP (Profil de port série), GATT, Base énergie / iAP supporté <b>RJ-2055WB/RJ-3055WB :</b> Classique, SPP (Profil de port série)

<b>Sécurité WLAN</b>	<b>RJ-2055WB/RJ-3055WB :</b> Cryptage authentifié Mode infrastructure : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Système ouvert (None/WEP64/WEP128)</li> <li>• WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES)</li> <li>• EAP-FAST (TKIP/AES)</li> <li>• PEAPv0 (TKIP/AES)</li> <li>• EAP-TLS (TKIP/AES)</li> <li>• EAP-TTLS (TKIP/AES)</li> </ul>
<b>Commandes d'impression</b>	FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL) FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS) téléchargeable
<b>Systèmes d'exploitation supportés</b>	<b>Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10</b> Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019 <b>MAC OS :</b> v 10.11 – 10.15 <b>Linux :</b> Ubuntu V11.04-16.04, Fedora 24 SUSE Linux Enterprise Server 12, CentOS Linux 7.2 Red Hat Enterprise 7.3 OPOS 32 et 64 bit
<b>SDK Windows</b>	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
<b>SDK Mobile</b>	Android v5 – v10 iOS v9 – v13.2 Nécessite le développement d'une application tierce à l'aide du SDK de Brother, plus d'informations disponibles sur <a href="http://www.brother.co.jp/eng/dev/">www.brother.co.jp/eng/dev/</a>
<b>Logiciels</b>	<b>BarTender Ultra Lite Edition</b> Logiciel gratuit pour créer et modifier des étiquettes 100 % personnalisables
	<b>Brother Printer Management Tool</b> Logiciel permettant la configuration centrale des pilotes et la mise à jour les paramètres d'imprimantes. (Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 uniquement), Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2016 / Server 2019)
<b>Tailles et polices</b>	8 alpha-numérique bitmap fonts pour FBPL2 Monotype Image® true type font engine avec un CG Triumvirate Gras condense façade modulable Support des polices téléchargeable via le logiciel BPM

## Codes-barres pris en charge

**Linéaire :**  
 Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Intervalle 2 parmi 5 entrelacés, 2 parmi 5 entrelacés avec codage des numéros, Code39, Code39 avec codage des numéros, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN et UPC 2 (5) chiffres ajoutés, Codabar, Postnet, MSI, MSI avec codage des numéros, PLESSEY, China post, ITF14, Code11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS

**Bi-dimensionnel :**  
 Mode CODABLOCK F, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39

## Environnement

Résistance aux chutes	1,8 m (sans protection) 2,5 m (avec protection - option) (*Tests effectués au sein de l'environnement Brother)
Imperméable et étanche	IP42 (sans protection) IP54 (avec protection - option)
Température de fonctionnement	-15° C à 50° C
Humidité (fonctionnement)	10 % à 90 % (sans condensation)
Température en charge	0° C à 40° C
Température de stockage	-30° C à 70° C

## Consommables

Type de rouleaux	<b>RJ-2035B / RJ2055WB</b> BDE-1J000-057-030 Rouleau de reçus 57 x 6,6 mm
	<b>RJ-3035B / RJ-3055WB</b> BDE-1J000-079-040 Rouleau de reçus 79 x 14 mm
	<b>RJ-3055WB</b> BDE-1J044-076-040 Rouleau d'étiquettes pré découpées 76 x 44 mm, 70 étiquettes

## Accessoires optionnels

Housse de protection	<b>RJ-2035B/RJ-2055WB :</b> PA-CC-002 IP54 Housse de protection avec bandoulière
	<b>RJ-3035B/RJ-3055WB :</b> PA-CC-003 IP54 Housse de protection avec bandoulière
	<b>Compatible avec tous les modèles :</b> PA-SS-001 Bandoulière

Options de charge	<b>RJ-2035B/RJ-2055WB :</b> PA-4BC-001 Baie de chargement de batterie à 4 emplacements PA-CR-003 Baie de chargement d'imprimantes simple** PA-4CR-001 Baie de chargement d'imprimantes à 4 emplacements**
	<b>RJ-3035B/RJ-3055WB :</b> PA-BC-005 Baie de chargement de batterie simple PA-4BC-002 Baie de chargement de batterie à 4 emplacements PA-CR-004 Baie de chargement d'imprimantes simple** PA-4CR-002 Baie de chargement d'imprimantes simple à 4 emplacements**
	<b>Compatible avec tous les modèles :</b> PA-CD-001CG Adaptateur de voiture allume-cigare**

Batterie	<b>RJ-2035B/RJ-2055WB :</b> PA-BT-008 Batterie Li-ion rechargeable
	<b>RJ-3035B/RJ-3055WB :</b> PA-BT-009 Batterie Li-ion rechargeable PA-BT-010 Batterie Li-ion rechargeable intelligente
Accessoires	<b>RJ-2035B/RJ-2055WB :</b> PA-LPR-002 Kit Linerless <sup>2</sup> PA-RS-001 Roll Spacer

- RJ-3035B/RJ-3055WB :**  
PA-LPR-003 Kit Linerless<sup>2</sup>  
PA-RH-002 Porte rouleaux externe  
PA-RS-002 Roll Spacer
- \* Connexion par Wi-Fi ou Bluetooth avec une batterie neuve et une charge complète (à 12,5 % de couverture, sur un média de 72 mm de longueur de support – données Brother)
  - \*\* Accessoires bientôt disponibles
  - <sup>1</sup> RJ-2055WB et RJ-3055WB seulement
  - <sup>2</sup> Disponible auprès de votre revendeur uniquement