



Imprimantes portables Brother pour imprimer où que vous soyez

RJ-2035B / RJ-2055WB / RJ-3035B / RJ-3055WB



Windows



Les imprimantes mobiles Brother les plus légères

Ces imprimantes mobiles sont idéales pour imprimer des reçus et des étiquettes.

Légères et compactes, nos imprimantes de reçus 2" et 3" sont compatibles avec les langages de commandes d'imprimantes de l'industrie et assurent une parfaite intégration au sein de vos systèmes existants.

Elles disposent également de kits de développement logiciels gratuits.

Principales caractéristiques :

- **Conception compacte et portable :**
 - ✓ Testées à l'épreuve des chutes - 2,5 m
 - ✓ Indice IP54 : résistant à la poussière et à l'humidité
- Avec une housse de protection
- **Compatibilité avec iOS®, applications Android et Windows®**
- **Faciles à utiliser grâce aux connectivités USB, le Bluetooth et Wi-Fi**
- **Impriment jusqu'à 101 mm/sec**
- **Indicateur de niveau de charge de la batterie (LED)**

Design compact et léger

Supporte les medias Linerless

Wi-Fi double-bande (2,4 GHz et 5 GHz)¹



Connexion Bluetooth

Lecteur NFC pour l'appairage simple d'équipements mobiles sous Android

Compatibilité de langages de commande étendue

Général

Contenu de la boîte	Clip ceinture Adaptateur électrique Batterie Documentation
Langues disponibles	Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Néerlandais, Portugais, Finlandais, Suédois

Dimensions & Poids

Produit (avec batterie)	RJ-2035B / RJ-2055WB : 79 (l) x 116 (p) x 36,5 (h) 215 g
	RJ-3035B / RJ-3055WB : 105 (l) x 116 (p) x 49,5 (h) 375 g

Caractéristiques principales

Technologie d'impression	Thermique direct
Vitesse d'impression maximum	101 mm/sec
Largeur d'impression maximum	48 mm – RJ-2035B/RJ-2055WB 72 mm – RJ-3035B/RJ-3055WB
Longueur d'impression maximum	2 794 mm
Résolution d'impression	203 dpi

Nombre d'étiquettes par charge (batterie)	RJ-2035B : Approx. 36 m ou 510 étiquettes RJ-2055WB : Approx. 20 m ou 279 étiquettes RJ-3035B : Approx. 90 m ou 1 260 étiquettes RJ-3055WB : Approx. 54 m ou 750 étiquettes (*Tests effectués au sein de l'environnement Brother)
--	---

Interfaces	RJ-2055WB/RJ-3055WB : USB Version 2.0 (Full Speed) (Micro) Bluetooth Version 4.2 RJ-2035B/RJ-3035B : Bluetooth Version 5.0 MFi RJ-2055WB/RJ-3055WB : Wi-Fi LAN IEEE802.11a/b/g/n double-bande 2,4 GHz et 5 GHz NFC (Passif)
-------------------	---

Bluetooth	RJ-2035B/RJ-3035B : Classique, SPP (Profil de port série), GATT, Base énergie / iAP supporté RJ-2055WB/RJ-3055WB : Classique, SPP (Profil de port série)
------------------	---

Sécurité WLAN	RJ-2055WB/RJ-3055WB : Cryptage authentifié Mode infrastructure : <ul style="list-style-type: none"> • Système ouvert (None/WEP64/WEP128) • WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) • EAP-FAST (TKIP/AES) • PEAPv0 (TKIP/AES) • EAP-TLS (TKIP/AES) • EAP-TTLS (TKIP/AES)
----------------------	---

Commandes d'impression	FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL) FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS) téléchargeable
-------------------------------	---

Systèmes d'exploitation supportés	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019 MAC OS : v 10.11 – 10.15 Linux : Ubuntu V11.04-16.04, Fedora 24 SUSE Linux Enterprise Server 12, CentOS Linux 7.2 Red Hat Enterprise 7.3 OPOS 32 & 64 bits
--	--

SDK Windows	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
--------------------	---

SDK Mobile	Android v5 – v10 iOS v9 – v13.2 Nécessite le développement d'une application tierce à l'aide du SDK de Brother, plus d'informations disponibles sur www.brother.eu/developper
-------------------	--

Logiciels	BarTender Ultra Lite Edition Logiciel gratuit pour créer et modifier des étiquettes 100 % personnalisables
------------------	--

Logiciels	Brother Printer Management Tool Logiciel permettant la configuration centrale des pilotes et la mise à jour les paramètres d'imprimantes. (Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 uniquement), Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2016 / Server 2019)
------------------	---

Tailles et polices	8 alpha-numérique bitmap fonts pour FBPL2 Monotype Image® true type font engine avec un CG Triumvirate Gras condense façade modulable Support des polices téléchargeable via le logiciel BPM
---------------------------	--

Codes-barres pris en charge	Linéaire : Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Intervalle 2 parmi 5 entrelacés, 2 parmi 5 entrelacés avec codage des numéros, Code39, Code39 avec codage des numéros, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN et UPC 2 (5) chiffres ajoutés, Codabar, Postnet, MSI, MSI avec codage des numéros, PLESSEY, China post, ITF14, Code11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS
	Bi-dimensionnel : Mode CODABLOCK F, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39

Environnement

Résistance aux chutes	1,8 m (sans protection) 2,5 m (avec protection - option) (*Tests effectués au sein de l'environnement Brother)
Imperméable et étanche	IP42 (sans protection) IP54 (avec protection - option)
Température de fonctionnement	-15° C à 50° C
Humidité (fonctionnement)	10 % à 90 % (sans condensation)
Température en charge	0° C à 40° C
Température de stockage	-30° C à 70° C

Consommables

Type de rouleaux	Non disponible pour le moment
-------------------------	-------------------------------

Accessoires optionnels

Housse de protection	RJ-2035B/RJ-2055WB : PA-CC-002 IP54 Housse de protection avec bandoulière
	RJ-3035B/RJ-3055WB : PA-CC-003 IP54 Housse de protection avec bandoulière
	Compatible avec tous les modèles : PA-SS-001 Bandoulière

Options de charge	RJ-2035B/RJ-2055WB : PA-4BC-001 Baie de chargement de batterie à 4 emplacements PA-CR-003 Baie de chargement d'imprimantes simple** PA-4CR-001 Baie de chargement d'imprimantes à 4 emplacements**
	RJ-3035B/RJ-3055WB : PA-BC-005 Baie de chargement de batterie simple PA-4BC-002 Baie de chargement de batterie à 4 emplacements PA-CR-004 Baie de chargement d'imprimantes simple** PA-4CR-002 Baie de chargement d'imprimantes simple à 4 emplacements**
	Compatible avec tous les modèles : PA-CD-001CG Adaptateur de voiture allume-cigare**

Batterie	RJ-2035B/RJ-2055WB : PA-BT-008 Batterie Li-ion rechargeable
	RJ-3035B/RJ-3055WB : PA-BT-009 Batterie Li-ion rechargeable PA-BT-010 Batterie Li-ion rechargeable intelligente

Accessoires	RJ-2035B/RJ-2055WB : PA-LPR-002 Kit Linerless ² PA-RS-001 Roll Spacer
	RJ-3035B/RJ-3055WB : PA-LPR-003 Kit Linerless ² PA-RH-002 Porte rouleaux externe PA-RS-002 Roll Spacer

* Connexion par Wi-Fi ou Bluetooth avec une batterie neuve et une charge complète (à 12,5 % de couverture, sur un média de 72 mm de longueur de support – données Brother)

** Accessoires bientôt disponibles

¹ RJ-2055WB et RJ-3055WB seulement

² Disponible auprès de votre revendeur uniquement