



## 2" a 3" prenosné tlačiarne RJ

RJ-2035B / RJ-2055WB / RJ-3035B / RJ-3055WB  
Produktový list



Windows



## Naše zatiaľ najľahšie tlačiarne

Prenosné tlačiarne modelového radu RJ sú ideálne pre tlač bločkov, lístkov a štítkov.

Ľahké a kompaktné 2" a 3" tlačiarne disponujú rôznymi možnosťami pripojenia a vďaka podporovaným tlačovým jazykom a bezplatným SDK sa jednoducho integrujú do vašich existujúcich systémov.

### Hlavné vlastnosti:

- **Kompaktný dizajn a mobilita:** test odolnosti voči pádu z výšky 2,5 m; certifikát IP54  
Jednoduchá integrácia s aplikáciami iOS® a Android  
Kompatibilné s Windows®  
Jednoduché pripojenie cez USB, Bluetooth a WiFi
- **Vysoká rýchlosť tlače** až 101,6 mm/s
- **LED indikátor pre batériu**

Ľahká a kompaktná tlačiareň

Podpora médií bez podkladovej vrstvy (voliteľné)

WiFi podpora pásiem 2,4 GHz a 5 GHz<sup>^</sup>



Bluetooth rozhranie

NFC pre jednoduché spárovanie

Rozšírená podpora tlačových jazykov



## Všeobecné

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Obsah balenia</b>      | spona na opasok<br>napájací adaptér<br>batéria<br>dokumentácia  |
| <b>Podporované jazyky</b> | anglický, nemecký, dánsky, španielsky,<br>francúzsky, taliansky, holandský, nórsky,<br>portugalský, fínsky, švédsky |

## Rozmery & hmotnosť

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Bez obalu<br/>(s batériou)</b> | <b>RJ-2035B / RJ-2055WB:</b><br>79 (š) x 116 (h) x 36,5 (v)   215 g  |
|                                   | <b>RJ-3035B / RJ-3055WB:</b><br>105 (š) x 116 (h) x 49,5 (v)   375 g |

## Vstavané funkcie

|   |   |
|---|---|
| <b>Technológia tlače</b>                      | priama termálna   |
| <b>Rýchlosť tlače</b>                         | Max. 101,6 mm/s   |
| <b>Max. šírka tlače</b>                       | 48 mm – RJ-2035B/RJ-2055WB<br>72 mm – RJ-3035B/RJ-3055WB  |
| <b>Max. dĺžka tlače</b>                       | 2,794 m   |
| <b>Rozlíšenie tlače</b>                       | 203 dpi   |
| <b>Max. šírka média</b>                       | 58 mm – RJ-2035B/RJ-2055WB<br>80 mm – RJ-3035B/RJ-3055WB  |
| <b>Max. priemer rolky</b>                     | 30 mm – RJ-2035B/RJ-2055WB<br>40 mm – RJ-3035B/RJ-3055WB  |
| <b>Počet štítkov na jedno nabitie batérie</b> | pribl. 36 m / 510 štítkov - RJ-2035B<br>pribl. 20 m / 279 štítkov - RJ-2055WB<br>pribl. 90 m / 1260 štítkov - RJ-3035B<br>pribl. 54 m / 750 štítkov - RJ-3055WB<br>(*V súlade so štandardom prostredia Brother)                                   |
| <b>Rozhrania</b>                              | USB Ver.2.0 (Full Speed) (Micro)<br>Bluetooth Version.4.2 – RJ-2055WB/RJ-3055WB<br>Bluetooth Version.5.0 MFi – RJ-2035B/RJ-3035B<br>Bezdrôtová LAN IEEE802.11a/b/g/n s podporou pásiem 2,4 GHz a 5 GHz – RJ-2055WB/RJ-3055WB<br>NFC (iba pasívny) |
| <b>Bluetooth profily</b>                      | <b>RJ-2035B / RJ-3035B:</b><br>Classic; SPP(Serial Port Profile), GATT (Low Energy)/ podpora iAP<br><br><b>RJ-2055WB / RJ-3055WB:</b><br>Classic; SPP(Serial Port Profile), GATT (Low Energy)   |

|   |   |
|---|---|
| <b>WLAN zabezpečenie</b>                  | <b>RJ-2055WB / RJ-3055WB:</b><br>Metóda autentifikácie (šifrovacia schéma)<br>Režim infraštruktúra:<br>• Otvorený systém (žiadne/WEP64/WEP128)<br>• WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES)<br>• EAP-FAST (TKIP/AES)<br>• PEAPv0 (TKIP/AES)<br>• EAP-TLS (TKIP/AES)<br>• EAP-TTLS (TKIP/AES)  |
| <b>Tlačové príkazy</b>                    | FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL)<br>FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS) – na stiahnutie   |
| <b>Tlačové ovládače</b>                   | Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10<br><br>Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019<br><br>MAC OS: v 10.11 – 10.15<br><br>Linux: Ubuntu V11.04-16.04, Fedora 24<br>SUSE Linux Enterprise Server 12,<br>CentOS Linux 7.2<br>Red Hat Enterprise 7.3<br><br>podpora ovládača OPOS 32 a 64-bitov            |
| <b>Windows SDK</b>                        | Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10<br><br>Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019   |
| <b>Podpora operačných systémov</b>        | Android v5 – v10<br>iOS v9 – v13.2<br>vyžaduje sa podpora aplikácií tretích strán a Brother SDK. Pre viac informácií navštívte: <a href="http://www.brother.co.jp/eng/dev/">www.brother.co.jp/eng/dev/</a>  |
| <b>Softvér</b>                            | <b>BarTender Ultra Lite Edition</b> – softvér pre tvorbu štítkov s čiarovými kódmi<br><br><b>Brother Printer Management Tool</b> – Softvér centrálnej správy zariadení pre aktualizáciu nastavení, firmvéru a ďalšie konfigurácie. (Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8.1 / iba Windows® 10), Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2016 / Server 2019) |
| <b>Interné fonty &amp; veľkosti písma</b> | 8 alfanumerických bitmapových fontov pre FBPL2<br>Monotype Image® true type font engine s jedným škálovateľným CG Triumvirate Bold Condensed<br><br>Podpora sťahovateľných typov písma cez softvér BPM  |

## Voliteľné príslušenstvo

### Čiarové kódy

#### Lineárne:

Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 z 5, Interleaved 2 z 5 s kontrolným číslom, Standard 2 z 5, Industrial 2 z 5, Code39, Code39 s kontrolným číslom, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN a UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI s kontrolným číslom, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS

#### 2-dimenzionálne:

CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39

## Environmentálne

### Odolnosť voči pádu

1,8 m (bez púzdra IP54)  
2,5 m (s púzdrom IP54 - voliteľné)  
(V súlade so štandardom prostredia Brother)

### Vodeodolnosť

IP42 bez púzdra  
IP54 s púzdrom (voliteľné)

### Prevádzková teplota

-15°C - 50°C

### Prevádzková vlhkosť

10% - 90% bez kondenzácie

### Teplota pri nabíjaní

0°C - 40°C

### Teplota pri skladovaní

-30°C - 70°C

## Spotrebný materiál

### Typ média

#### RJ-2035B / RJ-2055WB:

BDE-1J000-057-030 pokladničný kotúčik: 57 mm x 6,6 m

#### RJ-3035B / RJ-3055WB:

BDE-1J000-079-040 pokladničný kotúčik: 79 mm x 14 m

#### RJ-3055WB:

BDE-1J044-076-040 pokladničná rolka s preddefinovanými štítkami: 76 mm x 44 mm, 70 ks

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Obal                  | <b>RJ-2035B / RJ-2055WB:</b><br>PA-CC-002 IP54 ochranné púzdro s ramenným popruhom   |
|                       | <b>RJ-3035B / RJ-3055WB:</b><br>PA-CC-003 IP54 ochranné púzdro s ramenným popruhom   |
| Nabíjanie             | <b>All models:</b><br>PA-SS-001 ramenný popruh s adaptérom   |
|                       | <b>RJ-2035B / RJ-2055WB:</b><br>PA-4BC-001 nabíjačka batérie - 4 sloty<br>PA-CR-003 nabíjacia stanica - 1 slot**<br>PA-4CR-001 nabíjacia stanica - 4 sloty**   |
|                       | <b>RJ-3035B / RJ-3055WB:</b><br>PA-BC-005 nabíjačka batérie - 1 slot<br>PA-4BC-002 nabíjačka batérie - 4 sloty<br>PA-CR-004 nabíjacia stanica - 1 slot**<br>PA-4CR-002 nabíjacia stanica - 4 sloty** |
| Batéria               | <b>All models:</b><br>PA-CD-001CG adaptér do auta**  |
|                       | <b>RJ-2035B / RJ-2055WB:</b><br>PA-BT-008 dobíjateľná Li-ion batéria   |
|                       | <b>RJ-3035B / RJ-3055WB:</b><br>PA-BT-009 dobíjateľná Li-ion batéria<br>PA-BT-010 dobíjateľná Li-ion Smart batéria   |
| Manipulácia s médiami | <b>RJ-2035B / RJ-2055WB:</b><br>PA-LPR-002 vodiaci valček rolky <sup>^</sup><br>PA-RS-001 interný stabilizátor rolky   |
|                       | <b>RJ-3035B / RJ-3055WB:</b><br>PA-LPR-003 vodiaci valček rolky <sup>^</sup><br>PA-RH-002 držiak rolky papiera<br>PA-RS-002 interný stabilizátor rolky   |

\* Pripojenie cez Wi-Fi alebo Bluetooth s novou batériou a plne nabitým zariadením. Vytlačené podľa Brother špecifikácie (12,5 % pokrytie, 72 mm médium)

\*\* príslušenstvo bude k dispozícii čoskoro

<sup>^</sup> iba modely RJ-2055WB a RJ-3055WB

<sup>^^</sup> vol'ba pri nákupe