



Professionel alt-i-én-farvelaserprinter med intelligent automatisering og fremragende papirhåndtering

MFC-L9670CDN



PRINT



KOPI



SCAN



FAX

brother.dk

Professionel alt-i-én-farve-laserprinter

Professionel alt-i-én-farvelaserprinter med intelligent automatisering og fremragende papirhåndtering. Med denne let-konfigurerbare model bliver din virksomhed mere effektiv end nogensinde før.

MFC-L9670CDN



Funktioner:

- Print op til 40 sider/min.
- Dobbeltsidet print op til 40 sider/min.
- Dobbeltsidet scan op til 100 ipm (images per minute)
- 17,6 cm LCD-farvetouchscreen
- NFC-kort (Near-Field Communication) til sikker godkendelse, mobilt print og scan
- 2 GB intern hukommelse og 8 GB eksternt lager
- 520-arks papirskuffe med mulighed for at udvide papirkapaciteten til 2.600 ark
- 100-arks automatisk dokumentføder (ADF)
- Medfølgende tonere: 12.000 sider i sort (BK), 9.000 sider i farver (C/M/Y)¹

Enkelt. Problemfrit. Intelligent

Printhåndtering er kernen i MFC-L9670CDN, og med Secure Print Plus, Cloud Secure Print, Barcode Print Plus og Dedicated UI som standard kan du printe sikkert og opnå automatiserede og skræddersyede arbejdsgange lige med det samme. Du kan også gøre din printer yderligere integreret med tredjepartsløsninger, så du nemt kan administrere, sikre og styre dine dokumenter ved hjælp af ensartede scanne- og printprocesser.

Designet med fokus på sikkerhed

For at understøtte den konstant stigende mængde af ændringer i lovgivningen omkring privatlivets fred og datasikkerhed, har MFC-L9670CDN indbygget understøttelse af de nyeste branchespecifikke sikkerhedsprotokoller for at beskytte dine data. Identitetsstyring og adgangskontrol er med til at reducere risikoen med selektiv brugerbegrænsning. Det betyder, at autoriserede medarbejdere eller grupper tillades øjeblikkelig adgang til de specifikke indstillinger og funktioner, de har brug for.

Når kvalitet og ydelse går op i en højere enhed

Vores mest avancerede farveprintteknologi gør med garanti indtryk, når det virkelig gælder, med skarpe, professionelle farveprint og nøjagtige digitale dokumenter. Robust design, opgraderet hukommelse og komponenter med lang levetid sikrer, at din printer altid præsterer, uden afbrydelser.

Fleksibilitet til kontoret

MFC-L9670CDN er skabt til at passe ind i dit arbejdsmiljø og opfylde dine behov for print og scan. Den fås som en diskret printer til skrivebordet og kan nemt forvandles til en højeffektiv gulvmodel blot ved at tilføje ekstra papirskuffer og placere den på et opbevaringsskab.

Print på kontrakt, der passer sig selv

MFC-L9670CDN er en god investering med lav TCO (Total Cost of Ownership) og konkurrencedygtig CPP (Cost Per Page). Lad os opfylde dine printbehov med en af vores forskellige MPS-løsninger (Managed Print Service), der omfatter automatisk levering af forbrugsstoffer og en Service Pack. En MPS-løsning reducerer nedetiden og maksimerer produktiviteten – det giver fuldkommen ro i sindet.

Skræddersyede løsninger

Brugertilpasset touchscreen

Opnå øget effektivitet, og skræddersy de mest anvendte funktioner til at opfylde netop dine behov. Når du logger ind på maskinen, ser du straks dine udvalgte, brugerbaserede genveje på startskærmen.

Enkel dokumentbeskyttelse

Secure Print Plus er en smart og sikker metode til print af dine fortrolige forretningsdokumenter.

Den kan nemt integreres med den indbyggede kortlæser for at opnå berøringsfrit print. Fortrolige dokumenter printes først, når brugeren er klar og kan kun afhentes af autoriseret personale.

Cloud Secure Print er en praktisk, indbygget funktion, der gør det nemt at sende dokumenter til print, når man ikke selv er til stede ved printeren. Send printanmodningen pr. e-mail til en Brother-printer med en aktiv internetforbindelse, og hent printjobbet, når du er klar. Dokumenter printes først, når brugeren indtaster en unik adgangskode på printerens kontrolpanel.

Direkte print af strekkoder

Med Barcode Print Plus udvides printerens sprog til forbedret understøttelse af strekkode-standarder. Ved hjælp af software med indbyggede strekkodefonte kan du hurtigt og præcist få 1D- eller 2D-strekkoder ud som print.



Få helt nye muligheder med et stort udvalg af professionelle løsninger

Uanset om du i forvejen bruger software til print- og dokumentstyring eller gerne vil forstå, hvordan specialiseret printsoftware kan automatisere arbejdsgange og forbedre effektiviteten og sikkerheden, står vi klar til at hjælpe.

Det er muligt at opgradere printerne med intelligente Brother- og tredjepartsløsninger, inklusive integration med udbydere som Kofax og YSoft, der er førende i branchen. Det giver fuld fleksibilitet, så du kan frit administrere, sikre og kontrollere dine dokumenter.

Vi arbejder tæt sammen med vores softwarepartnere om printstyring og scanneløsninger for at integrere løsninger, der transformerer dine arbejdsgange. Via samarbejdet med vores softwareleverandører sikrer vi, at din MFC-L9670CDN arbejder endnu hårdere for at opfylde dine behov.

Generelt

Teknologi

Elektrofotografisk laserprinter

Laserklassifikation

Klasse 1-laserprinter

2 GB

Intern hukommelse

8 GB eksternt lager

Kontrolpanel

17,6 cm LCD-farvetouchscreen

Lokalt interface¹⁹

Hi-speed USB 2.0, USB 2.0-vært (foran|bagpå)

Kabelbaseret netværksinterface

GigE (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Mobilt print

Print fra mobil enhed til din Brother-printer

Fax-interface

Telefonport

Ekstern telefonsvarerport (TAD)

Konfigurerbare genvejstaster

Tilføj, slet, rediger op til 64 brugertilpassede genveje og opnå hurtig og sikker adgang til maskinens funktioner

Trådløst netværksinterface¹⁸

2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
5 GHz: IEEE 802.11a/n
(infrastruktur-tilstand),
vertikal parring

Wi-Fi Direct™

Print trådløst¹⁸ uden at skulle bruge trådløst access-point (understøtter både automatiske og manuelle metoder)

Print

Printhastighed⁸ (A4)

Op til 40 sider/min.

Printhastighed⁸ Dobbeltsidet (A4)

Op til 28 sider/min. (14 ark/min.)

Opløsning

2.400 dpi (2.400 x 600 dpi),
600 x 600 dpi

FPOT⁹

Første print ud på mindre end
10 sekunder fra klar-tilstand

Opvarmningstid

Mindre end 20 sekunder
fra dvale-tilstand

Printsprog

PCL5e, PCL5c, PCL6,
(PCL XL Class3.0), BR-Script3,
PDF-version 1.7, XPS-version 1.0

Integrerede fonte (PCL)

73 skalerbare fonte,
12 bitmap-fonte

Integrerede fonte (Postscript)

66 skalerbare fonte

Stregkoder med ekstra informationer (PCL)

16 stregkodefonte – Code39,
Interleaved 2 of 5, FIM
(US-PostNet), Post Net
(US-PostNet), EAN-8, EAN-13,
UPC-A, UPC-E, Codabar,
ISBN(EAN), ISBN(UPC-E),
Code128 (set A,B, C),
EAN128 (set A,B,C), Code93,
GS1Databar, MSI

Barcode Print Plus

Overholder branchestandarder
for nemt print fra et bredt udvalg
af de mest anvendte 1D- og
2D-stregkodefonte, herunder
CODABAR, Code 128 A, B, C.
Code 128 med Auto-Switch.
Code 25 Interleaved. Code 39,
Code 39 + Chk Encode Space
Before Data, Code 39 + Mod
43Chk, Code 39 Encode Space
Before Data. Code 93, Code
93 Extended. EAN/JAN-13,
EAN/JAN-13 +2, EAN/JAN-13
+5, EAN/JAN-8, EAN/JAN-8
+2, EAN/JAN-8 +5. GS1-128
(UCC/EAN 128), GS1 DataBar
Standard, Limited, Expanded,
Truncated and Stacked.
Interleave 25 + Chk. MSI Plessey
+ Chk 10 og Chk 11. PDF-417
og Macro PDF-417, QR Code,
QR Code Model 1 og Model
2, Swiss QR Code. UPC-A,
UPC-A +2 og UPC-A +5, UPC-E
(UPC-E0 og UPC-E1), UPC-E
+2 og UPC-E +5. ZIP+4 PostNet
11, PostNet 9 og PostNet 5

Printerfunktioner

N i 1-print³

Reducér op til 2, 4, 9, 16 eller 25 A4-sider til kun en A4-side, Mac (AirPrint) op til 2, 4, 6, 9 eller 16

Booklet-print

Print dokumenter i A5-brochure-format med automatisk eller manuelt dobbeltsidet print

Plakatprint⁴

Forstører 1 A4-side til plakat ved brug af 4, 9, 16 eller 25 A4-sider

Vandmærkeprint⁴

Forsyn dine dokumenter med vandmærke med foruddefineret eller brugerdefineret tekst

Printprofiler³

Gem dine foretrukne driver-indstillinger som profiler, der nemt kan hentes

Print tekst i s/h⁴

Omdanner al tekst i dine dokumenter til sort, når der printes

Print direkte

Print direkte fra et USB-flashdrev. Understøttede filformater: PDF 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (ved hjælp af modellens printerdriver), TIFF (scan med Brother-model), XPS version 1.0

Manuelt dobbeltsidet print⁴

Manuelt dobbeltsidet print (anbefalet til medier, der ikke understøttes af automatisk dobbeltsidet print)

ID-print⁴

Tilføj identifikation til dine printede dokumenter (dato og klokkeslæt, kort brugertilpasset meddelelse eller PC-brugernavn)

Print fra drev

Hent og print dine gemte dokumenter, der er AES 256-krypteret og gemt på et tilknyttet USB-flashdrev (medfølger)

Roteret print⁴

Rotér det printede dokument 180 grader

Print kopier⁴

Print flere kopier af samme dokument på papir fra andre papirskuffer

Print udført

Besked om print udført kan indstilles til visning på din computer

Medie-ID⁴

Giv en papirskuffe et ID for nemmere at kunne vælge, at en bestemt medietype printes fra en bestemt skuffe

Spring papirskuffe over²¹

Indstil valg af papirskuffe for at undgå bestemte skuffer/medier ved normalt print

Dokument-adskillelse²¹

Tilføj farvet papirark mellem de printede dokumenter for at adskille dem og lette håndteringen

Secure Print⁴

Beskyt dine printjob med en 4-cifret pinkode, der skal indtastes for at frigive dem til print

Printerdriver⁵

Windows²⁰

Windows 10
(Home|Pro|Education|Enterprise)
(32 & 64 bit editions)
Windows 8.1
(32 & 64 bit editions)
Windows 7 SP1
(32 & 64 bit editions)
Windows Server
2019, 2016, 2012R2,
2012, 2008R2
Windows Server 2008 SP2
(32 & 64 bit editions)

Macintosh²³

macOS 10.14.x eller nyere

Linux

CUPS, LPD/LPRng
(x86/x64-miljø)

PCL-driver

Generisk PCL XL-driver

PostScript-universalprinterdriver

Driver til Windows, der gør det muligt at printe til et hvilket som helst netværk eller en lokalt tilsluttet Brother laserprinter, der understøtter PostScript

ChromeOS²⁶

Understøtter lokalt ChromeOS-print

Papirhåndtering

Papirinput²

Standard (papirskuffe 1)

520 ark

Fleksibel bakke

100 ark, 15 kuverter

100-arks automatisk dokumentføder (ADF)

Papiroutput²

250 ark, forside ned

1 ark, forside op (direkte papirgennemgang)

Mediestørrelser

Standard (papirskuffe 1)

Letter, Legal, Executive, A4, A5, A5 (Long Edge), A6, B5 (ISO), Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270 mm)

Fleksibel bakke

Bredde: 76,2-215,9 mm

Længde: 127-355,6 mm

Kuverter: C5, Com-10, DL, Monarch

Ekstra (papirskuffer 2-5)

Letter, Legal, Executive, A4, A5, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270 mm)

Dobbeltsidet

A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio
(Ønsket papirformat kan vælges manuelt)

Medietyper

Standard (papirskuffe 1)

Tyndt papir, alm. papir, tykt papir, karton, genbrugspapir

Fleksibel bakke

Tyndt papir, alm. papir, tykt papir, karton, genbrugspapir, bond-papir, labels, tynde kuverter, tykke kuverter, blankt papir²²

Ekstra (papirskuffer 2-5)

Tyndt papir, alm. papir, tykt papir, genbrugspapir

Dobbeltsidet print

Tyndt papir, alm. papir, tykt papir, karton, genbrugspapir, blankt papir

Medievægt Standard

(papirskuffe 1),

Fleksibel bakke

60-230 g/m² papir

Automatisk dokumentføder (ADF)

45-120 g/m² papir

Ekstra (papirskuffer 2-5)

64-105 g/m² papir

Papir-input/output-sensorer

Advarsler på skærmen eller pr. e-mail giver meddelelse om, at en af papirskufferne er tom eller næsten tom.

Mobil- og online-tilslutning

Brother Mobile Connect

Brug Brother app til at printe fra og scanne til mobil enhed med iOS eller Android operativsystem

Apple AirPrint

Print de mest almindelige filtyper fra enhver applikation med AirPrint-funktion

Mopria

Print de mest almindelige filtyper fra Mopria-understøttede Android-enheder

Brother Print Service Plugin⁵

Print fra Android-enheder uden en dedikeret app

Brother apps¹²

Print – Creative Center-indhold, Cloud Secure Print
Scan til – mobil, søgbar PDF, Microsoft PowerPoint, Word, Excel, Easy Scan til e-mail, og videresend Fax til Cloud/e-mail

Web Connect^{12,17}

Download til print og upload fra scan og fax til Box, SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™, OneNote uden brug af PC

Kopi

Kopihastighed (A4)¹⁰

Op til 40 kopier/min.

FCOT

(første side ud på)¹⁰

12 sekunder i s/h, 13 sekunder i farver, fra klar-tilstand

Opløsning

Op til 600 x 600 dpi

Afbryd

Maskinen kan indstilles til når som helst at kunne afbryde et igangværende printjob for at tillade et andet kopi-/printjob

Multi-kopiering

Laver op til 999 kopier af hver side

Gråskala

256 gråtoner (8 bit)

Forstørre/formindske

Dokumenter kan forstørres/formindskes fra 25 % til 400 % i intervaller af 1 %

N i 1-kopi

Kopiering af begge sider af ID-kort på samme A4-ark

2-i-1-kopi (ID-kort)

Kopiering af begge sider af ID-kort på samme A4-ark

Scan

Scannertype

Dual CIS (Contact Image Sensor)

Standard scannehastighed (A4)

I farver og s/h (dobbeltsidet)¹¹

Op til 100 ipm
(images per minute)

Optisk scanneopløsning

Op til 600 x 600 dpi
(dots per inch)

Interpoleret scanneopløsning²⁴

Op til 19.200 x 19.200 dpi
(dots per inch)

Farvedybde

30 bit farvebehandling (input)
24 bit farvebehandling (output)

Gråskala

256 toner (8 bit)

Scannerdrivere ⁵

Windows²⁰

TWAIN & WIA
Windows 10
(Home|Pro|Education|Enterprise)
(32 & 64 bit editions)
Windows 8.1
(32 & 64 bit editions)
Windows 7
(32 & 64 bit editions)
Windows Server
2019, 2016, 2012R2,
2012 & 2008R2
Windows Server 2008
(32 & 64 bit editions)

Macintosh²³

AirPrint-scan
macOS 10.14.x eller nyere

Linux

SANE (32 & 64 bit editions)

Scannefunktioner

Understøttede filformater:

Omfatter PDF (PDF/A-1b,
Secure PDF, Signed PDF,
Søgbar⁷) JPEG, TIFF, XPS

Standardfunktioner⁷

Scan til USB, e-mail, OCR,
billede & fil

Network Scanning

Scan til netværksmappe (SMB)⁴,
FTP, SFTP, e-mail-server,
SharePoint (lokalt)

Direct Scan

Scan direkte til USB-flash
drev

Scannerfunktioner

Automatisk fjernelse af
skævheder (ADF),
Billedrotation⁴,
Baggrundsbehandling⁴,
Farvedrop⁴, Tegnkorrektion^{4,7},
Kantbetoning⁴, Støjreduktion⁴,
Kantudfyldning^{4,7}, Spring tom
side over, Delt og flersidet PDF

Scanneprofil³

Opret op til 25 forudindstillede
netværk, SFTP/FTP-profiler, som
en nem metode til at gemme
forskellige scanneindstillinger

Dokumentadskillelse

Opret og adskil scannede filer på
baggrund af tomme sider eller
et bestemt antal enkeltsidede
billeder eller dokumenter, selv
om der er flere dokumenter i
dokumentføderen.

Fax

Fax-modem

33,600 bps (Super G3)

Automatisk dobbeltsidet fax

Ja

PC-fax, send⁷ og modtag^{4,7}

Send og modtag s/h fax direkte fra din PC

Internet Fax (I-Fax)

Fax dokumenter via internettet som e-mailvedhæftning

Fax til server

Scan et dokument, og send det via netværket til en fax-server

Automatisk genopkald

Genopkalder automatisk, hvis modtager-fax er optaget

Hukommelses-transmission | Modtagelse uden papir

Op til 500 sider (ITU-T-testskema, standardopløsning, JBIG)

Telefonliste

Elektronisk, alfabetisk liste over gemte hurtigkaldsnumre og gruppekaldsnumre

Kædeopkald

Giver brugeren mulighed for at gemme faxnumre i adressebogen

Dedikeret ringetone (kun UK og DK)

En ekstern service, der muliggør, at to eller flere telefonnumre deles på samme fastnettelefonlinje med forskellige ringetoner

Fejlfindingstilstand (ECM)

Registrerer fejl på telefonlinjen under faxtransmissionen og sender de sider igen, der gav fejl (modtagermaskinen skal også have denne funktion, for at det fungerer)

Batch-transmission

Gemmer dokumenter til samme modtager i maskinens hukommelse for afsendelse i ét opkald

Auto-formindskning

Ved modtagelse af et enkelt-sidedt dokument, der er længere end A4-format (297 mm), formindsker fax-maskinen automatisk beskeden, så den passer til et enkelt A4-ark

Rundsendelse

Sender samme fax til op til 299 modtagere (manuelt, 50 modtagere)

Gråskala

256 gråtoner (8 bit) til brug for faxning

Videresend fax

Sender modtaget fax fra hukommelsen til et andet forprogrammeret fax-nummer

Fjernadgang

Giver brugere mulighed for fjernadgang til maskinen for at hente gemte fax-meddelelser

Fax-stempel

Sætter dato og tid på alle indgående fax-meddelelser

Forside

Opret en forside til udgående fax-meddelelser

Afsender-ID

Afsender-ID og fax-nummer printes i topmargin på alle udgående fax-meddelelser

Værktøjer til flådehåndtering ⁵

Uovervåget installationsværktøj⁴

Funktion til central brug og tilpasning af drivere og software

MSI-installationsværktøj⁴

Modulbaserede installationsværktøjer, der kan distribueres via integreret Active Directory®

BRAdmin⁴

Software til LAN/WAN-håndtering

Embedded Web Server

Brug IP-adresse eller enhedsnavn og en krypteret adgangskode, og få via en webbrowser adgang til den webbaserede printstyringssoftware, der er integreret i maskinen

Driverinstallationsguide⁴

Opret nemt printerdrivere, der sikrer problemfri implementering i dit netværk

Masseimplementeringsværktøj⁴

Giver en konfigurationsgrænseflade til at administrere og implementere enhedsindstillinger

Statusovervågning⁴

Overvåg printerens status fra din computer

Software⁵

Brother iPrint&Scan

Print fra, scan til, send fax, forhåndsvis modtagne fax-meddelelser, forhåndsvis kopier, og tjek maskinstatus fra Windows eller macOS PC ved hjælp af Brother software

PaperPort SE 14⁴

Program til dokumentstyring og -deling fra KOFAX

Hjælpeprogrammer

Opsætningsinstruktioner, manual, FAQ, fejlfinding og kontakinfo til Brothers kundeservice

Nem opsætning²⁵

Forenkler installationsprocessen med nem adgang til de rette drivere og software-versioner for installation af din Brother-maskine på din PC

Netværkssikkerhed

Kablet netværkssikkerhed

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client og Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client og server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, LDAP, IMAP4

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client og Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client og server, ICMPv6, SMTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4

IP-filter

Begræns, hvilke netværksbrugere der har adgang til enheden via netværket (kun IPv4)

Trådløst

netværkssikkerhed^{13, 18}

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Understøttelse af trådløs opsætning¹⁸

Wi-fi-beskyttet opsætning (WPS)

Vis IP-adresse

Den dynamiske IP-adresse, der er tildelt din enhed, kan vises på startskærmen

Sikkerhedsfunktioner

E-mailnotifikationer

Få printeren til automatisk at sende en e-mailadvarsel, når den har brug for opmærksomhed, f.eks. når tonerniveauet er lavt, eller toneren skal udskiftes

E-mailrapporter

Modtag regelmæssige brugsrapporter pr. e-mail

Automatisk indtrængningssporing

Alle Brother-printere er designet med fokus på sikkerhed. Printeren påviser automatisk sikkerhedsmæssige angreb og iværksætter forebyggende foranstaltninger, herunder om nødvendigt genstart, for at opretholde sikkerheden.

Firmware-opdateringer

Ud over at tillade automatisk opdatering til den seneste firmware-version kan printeren indstilles til ikke at modtage ældre versioner for at undgå nedklassificering fra en uautoriseret bruger

Cloud Secure Print¹²

Aktiverer frigivelse af adgangskodebeskyttede printjob

Integreret Active Directory/LDAP Godkendelse

Brug eksisterende infrastruktur til at begrænse adgangen til Brother-enheder, der anvender AD/LDAP. Medarbejdere kan nemt bruge deres eksisterende netværkslogin-oplysninger til godkendelse.

Portbaseret netværksadgangskontrol

(IEEE 802.1x) Brother-enheder overholder til fulde denne standard for at muliggøre forbindelse til et 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol)-beskyttet netværk.

Begræns netværksprotokoller

Protokollkontrollfunktionen giver en administrator mulighed for efter behov at begrænse kommunikationsprotokoller (f.eks. FTP, TELNET)

Gem print-log

Tillader gennemsyn af print-log-fil gemt på CIFS-serveren. Registrér ID, type, navn, bruger, dato, tid, sideantal for alle printjob

Setting Lock

Sikrer printerens kontrolpanel ved at låse det

Sikker nøglestyring

Brug den selvsignerede standard, opret et brugerdefineret, selvsigneret certifikat, certifikatsigneringsanmodning (CSR) eller eksternt offentligt certifikat og privat nøgle til beskyttet netværkskommunikation

Secure Function Lock 3.0

Brug en 4-cifret pinkode eller en adgangskode til at identificere og godkende en bruger eller gruppe af brugere via et netværk. Mulighed for adgangskontrol af op til 200 brugere

Digitalt signeret firmware

Firmwaren til Brothers printere/scannere er digitalt signeret og sikker

Syslog

Giver IT-administrator adgang til en enkelt applikation (et SIEM-værktøj) og enheds-statusopdateringer til gennemsyn via Syslog

Understøtter NFC (Near Field Communications) og andre kortlæsere

Integreret NFC-kortlæser

Understøttede NFC-standarder:
(ISO14443 Type A)
MIFARE Standard/Plus/
Ultralight/Ultralight C/DESfire
my-d move, Tag-it
(ISO15693 Type B)

Ekstern NFC- kortlæserunderstøttelse

RFIDeas pcProx Enroll

- RDR-6081AKU
- RDR-6281AKU
- RDR-6381AKU
- RDR-6E81AKU
- RDR-6H81AKU

RFIDeas AIR ID Enroll

- RDR-7081AKU
- RDR-7581AKU
- RDR-7F81AKU

Elatec

- TWN3 MIFARE
- TWN3 MIFARE NFC
- TWN3 Multi ISO
- TWN4 MIFARE NFC

(Tredjepartskortlæsere kræver
tilkøb. Andre kortlæsere
understøttes, hvis de registreres
via printerens integrerede
webserver)

Adressebog

Hurtigkald

Plads til 300 e-mailadresser og
fax-numre

Gruppeopkald

En kombination af op til
20 grupper kan gemmes
til brug for rundsendelse

LDAP

Mulighed for at oprette
forbindelse til ekstern LDAP-
aktiveret adressebog, f.eks.
Microsoft Exchange

Løsninger

Barcode Print+

Gør det nemt at printe
stregkoder, der overholder
branchestandarden, fra din
Brother-printer.

Secure Print Plus²³

Brug af NFC-kortlæser eller en
LCD-touchscreen muliggør,
at printjobs kun frigives af den
godkendte bruger, så man sikrer,
at fortrolige data ikke falder i de
forkerte hænder

Dedikeret UI

Oprettede genveje kan
grupperes og linkes til hver
bruger. Genveje kan vises under
fanen Hjem, lige efter login

Udviklere

Brother Solutions Interface (BSI)

Skab stærke løsninger i skyen
og lokalt med direkte integration
af Brother-enhedernes
avancerede print-, scan- og
sikkerhedsfunktioner.

Få yderligere informationer her:
www.brother.eu/developers

Forbrugsstoffer¹, opgraderinger og tilbehør

Medfølgende tonere

1 x 12.000 sider i sort (BK)
3 x 9.000 sider i farver (C/M/Y)

Store tonere

TN821XL
1 x 12.000 sider i sort (BK)
3 x 9.000 sider i farver (C/M/Y)

Ekstra store tonere

TN821XXL
1 x 15.000 sider i sort (BK)
3 x 12.000 sider i farver (C/M/Y)

Tromle

DR821CL
Cirka 100.000 sider ved
3 sider pr. job

Bælteenhed

BU800CL
Cirka 150.000 sider ved
2 sider pr. job

Wastetonerbeholder

WT800CL
Op til 100.000 sider

Kassens indhold

Printer, medfølgende
tonere, tromle, bælteenhed,
wastetonerbeholder, strømkabel,
kvik-guide, garantikort
(PC-interfacekabel medfølger
IKKE)

Kortlæserholder

CH-1000
Mulighed for tilkøb af ekstern
holder til NFC-kortlæser

Ekstra papirskuffer²

250-arks papirskuffe LT-330CL
500-arks papirskuffe LT-340CL
4 x 520-arks skuffesystem
TT-4000
Tilslutning, skuffesystem
TC-4100
Maksimal kombinationer
3 x LT-330CL eller 2 x LT-340CL
eller 1 x LT-330CL + 1 x
LT-340CL eller TT-4000 med
TC-4100

Wi-fi-modul

NC-9000w
Tilbehør: Trådløst
netværksinterface

Dimensioner og vægt

Printer uden kasse (b x d x h)

503 x 541 x 586 mm – 36,9 kg

Printer med kasse (b x d x h)

580 x 663,7 x 734mm – 43,1 kg

Holder til kortlæser (b x d x h)

Ekstern: 83 x 62 x 111,5 mm
Intern: 60 x 90 mm – 0,1 kg

Ekstra papirskuffer (b x d x h)

250-arks papirskuffe:
410 x 486 x 97 mm – 5,1 kg
500-arks papirskuffe:
410 x 486 x 133 mm – 6,6 kg
4 x 520-arks skuffesystem:
660 x 660 x 717,4 mm – 46,6 kg
Tilslutning, skuffesystem:
444 x 486 x 103 mm – 5,9 kg

Kapacitet

Anbefalet pr. måned

Op til 15.000 sider månedlig
printvolumen

Maksimalt pr. måned⁶

Op til 150.000 sider månedlig
printvolumen
Op til 10.000 scannede sider
pr. måned

Omgivende miljø

Strømkilde

220-240 V
AC 50/60 Hz

Strømforbrug¹⁴

Print – 770 W
(430 W i lydsvag tilstand)
Kopi: 730 W (420 W i lydsvag
tilstand)
Klar 85 W
Dvale 16,8 W
Dyb dvale 1,1W
Slukket 0,04 W

TEC-værdi

0,687 kWh pr. uge

Lydtryk¹⁵

Print 56,5 dbA
Klar 17,2 dbA
Lydsvag tilstand: 53 dbA

Lydeffekt¹⁶

Print 6,79 BA
Klar 3,06 BA
Lydsvag tilstand: 6,68 BA
Dyb dvale 3,06 BA

Omgivelser

Luftfugtighed 20-80 %
10-32 °C

Opbevaring

Luftfugtighed 10-90 %
0-40 °C

Diskpladskrav

50 MB – kun Windows-drivere
1.6GB – Windows 10, 8.1, 7
Alle applikationer, inkl. drivere
macOS – 500 MB Alle
applikationer

- 1 Omtrentlig erklæret tonerkapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19798
- 2 Udregnet med 80 g/m² papir
- 3 Windows og macOS
- 4 Kun Windows
- 5 Gratis download fra Brother Solutions Centre <http://support.brother.com>
- 6 Antal printede sider pr. måned kan anvendes til at sammenligne beregnet holdbarhed mellem tilsvarende Brother-produkter
For at opnå maksimal levetid for din printer er det en god idé at vælge en printer med en driftscyklus, der overstiger printbehovet.
- 7 Kræver Brother-software.
- 8 Baseret på ISO/IEC 24734
- 9 Baseret på ISO/IEC 17629
- 10 Baseret på ISO/IEC 24735
- 11 Baseret på ISO/IEC 17991
- 12 Kræver internetforbindelse
- 13 Wi-Fi Direct understøtter kun WPA2-PSK (AES)
- 14 Alle værdier er omtrentlige, og strømforbruget varierer afhængig af forbrugsmiljø eller slid på dele
- 15 Baseret på ISO/IEC 7779
- 16 Baseret på RAL-UZ171
- 17 Kræver yderligere aktivering
- 18 Trådløst modul påkrævet, 5Ghz understøttes muligvis ikke i dit lokalområde
- 19 Tredjeparts USB-hubs understøttes ikke
- 20 Win7/Server2008 SP2/R2 Extended Security Update (ESU), forældet, support indtil 01-10-2023
- 21 Kræver installation af ekstra papirskuffer
- 22 Indsæt kun et enkelt ark
- 23 Kun på macOS AirPrint
- 24 Til WIA, 1200 x 1200 oplysning. Brother Scanner Utility gør det muligt at forbedre op til 19.200 x 19.200 dpi
- 25 Få yderligere information på: <https://setup.brother.com>
- 26 Få yderligere information på: <https://support.brother.com>



brother
at your side

Vi samarbejder med dig om et bedre miljø

Hos Brother er vores grønne initiativ enkelt. Vi arbejder for at tage ansvar, agere respektfuldt og forsøge at gøre en forskel for at hjælpe med at skabe et samfund, der kan opnå en bæredygtig udvikling.

Vi kalder denne miljøtilgang for Brother Earth.

www.brotherearth.com

Alle specifikationer er korrekte på tidspunktet for udgivelsen og med forbehold for ændringer. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende de respektive virksomheder.

brother
at your side