



Norėdami tinkamai atlikti diegimo procedūrą, iš pradžių perskaitykite produkto saugos vadovą, tada šį greitosios parengties vadovą.

LT





Parengties instrukcijų vaizdo įrašas:
support.brother.com/videos



Naujausias instrukcijas galite rasti Brother pagalbos puslapyje:
support.brother.com/manuals

1 Išpakuokite prietaisą ir patikrinkite visus komponentus

Nuimkite apsauginę juostelę ir plėvelę, gaubiančią prietaisą ir rašalo talpos gaubtą. Dėžutėje esantys komponentai gali skirtis, priklausomai nuo šalies.




• Šiame vadove esantys vaizdai yra tik iliustravimo tikslais ir gali skirtis nuo tikrųjų gaminių.

PASTABA


- Išsaugokite visas pakavimo medžiagas ir dėžutę, jei jums prireiktų transportuoti savo prietaisą.
- Turite įsigyti tinkamą sąsajos, kurią norite naudoti, laidą.**
 - USB laidas**
Naudokite USB 2.0 laidą (Tipas A/B), kuris yra ne ilgesnis nei 5 metrų.
 - Ethernet (tinklo) laidas**
„10BASE-T“ arba „100BASE-TX Fast Ethernet“ tinklui naudokite pereinamąjį 5 kategorijos (arba aukštesnė) vytos poros kabelį.
- „Brother“ siekia sumažinti atliekų kiekį ir taupyti jų gamybai reikalingas žaliavas bei energiją. Daugiau apie mūsų aplinkosauginį darbą skaitykite www.brotherearth.com.

2 Įdėkite paprastą A4 popierių į #1 dėklą


Baigę įrenginio sąranką, galite pakeisti popieriaus tipą arba dydį. Daugiau informacijos apie popieriaus tvarkymą rasite internetiniame vartotojo vadove adresu support.brother.com/manuals.




Visiškai ištraukite #1 popieriaus dėklą iš prietaiso, kaip parodyta rodykle.




Gerai išvėdinkite popierių.



Įdėkite popieriaus į dėklą ir sureguliuokite popieriaus kreipiančiąsias.




Lėtai įstumkite #1 popieriaus dėklą iki galo į prietaisą.



Ištraukite popieriaus atramą, kol ji užsifiksuos.

3 Prijunkite maitinimo laidą




PASTABA

Galite reguliuoti valdymo panelės kampą, kad lengviau perskaitytumėte informaciją ekrane.


4 Pasirinkite savo šalį arba kalbą

Įjungus prietaisą Jums gali reikėti nustatyti savo šalį arba kalbą (priklausomai nuo prietaiso). Jei reikia, vadovaukitės žingsniais ekrane.

5 Įstatykite pakuotėje esančias rašalo kasetes



Atidarykite rašalo kasetės gaubtą.



Greitai 15 kartų papurtykite **juodos spalvos** rašalo kasetę horizontaliai, kaip pavaizduota, prieš įdedant ją į spausdintuvą.

Vadovaukitės instrukcijomis ekrane, kad įdėtumėte rašalo kasetes. Uždarykite rašalo kasetės gaubtą. Spausdintuvą paruoš rašalo vamzdelių sistemą spausdinimui.

PASTABA

Pirmą kartą įdedant rašalo kasečių rinkinį, spausdintuvą naudos šiek tiek rašalo tiekimo vamzdeliams užpildyti, kad būtų galima gauti aukštos kokybės spaudinius. Šis procesas įvyks tik vieną kartą.

6 Nustatykite datą ir laiką

Vadovaukitės instrukcijomis ekrane, kad nustatytumėte datą ir laiką.


Nustatę datą ir laiką, galite nustatyti Brother LCD pranešimų numatytuosius nustatymus.

7 Patikrinkite spausdinimo kokybę




Vadovaukitės instrukcijomis ekrane, tada spauskite [Start]. Bus spausdinamas spausdinimo kokybės patikros lapas.

Gera




Prasta




Vadovaukitės instrukcijomis ekrane, kad patikrintumėte keturių spalvų blokų kokybę ant popieriaus, tada pradėkite valymo procedūrą.

8 Sureguliuokite popieriaus lygiavimą (rekomenduojama)

Norėdami sureguliuoti popieriaus lygiavimą prieš spausdinimą, spauskite [Start].



Sekite instrukcijas ekrane, kad atspausdintumėte suregulavimo lapą. Juodas apskritimas yra viršutiniame kairiajame lapo kampe.



Ant skaitytuvo stiklo padėkite reguliavimo lapą atspausdinta puse žemyn. Įsitikinkite, kad juodas apskritimo ženklas yra viršutiniame kairiajame skaitytuvo stiklo kampe.

Sekite instrukcijas ekrane ir pabaikite lygiavimo reguliavimą.

Baigus nuimkite reguliavimo lapą nuo skaitytuvo stiklo.





9 Prietaiso nustatymai

Vadovaukitės instrukcijomis ekrane, kad sukonfigūruotumėte spausdintuvo nustatymus.

- Sukonfigūruokite dėklo nustatymus ir patikrinkite popieriaus orientacijos informaciją (ne visuose modeliuose).
- Patikrinkite programos įdiegimo informaciją.


10 Pasirinkite kalbą (jei reikia)

1. Paspauskite  [Settings] > [All Settings] > [Initial Setup] > [Local Language].
2. Pasirinkite savo kalbą.
3. Spauskite .

11 Prijunkite telefono linijos laidą


Jei nenaudojate prietaiso, kaip fakso, pereikite prie **12** žingsnio. Daugiau informacijos apie fakso funkcijas rasite *Elektroniniame naudotojo vadove*.

(Europos rinkai) Jei reikia, galime atsiųsti originalų *Brother* laidą. Norėdami susisiekti, apsilankykite www.brother.eu.



Pakelkite skaitytuvo gaubtą.

Prijunkite telefono linijos laidą. Naudokite lizdą, pažymėtą **LINE**, ir ištraukite laidą iš prietaiso galinės pusės.




Uždarykite skaitytuvo gaubtą.

12 Prijunkite savo kompiuterį ar mobilųjį įrenginį prie spausdintuvo

Atlikite šiuos veiksmus, kad užbaigtumėte sąranką naudodami vieną iš jūsų spausdintuve galimų jungčių tipų.

Apsilankykite setup.brother.com ir atsisiųskite bei įdiekite *Brother* programą.




PASTABA

(Windows) Jei norite spausdinti ant ritininio popieriaus, turite įdiegti *Brother* programinę įrangą.

Sekite ekrane esančias instrukcijas bei užuominas.

PASTABA

Laidinei tinklo jungčiai ir USB jungčiai spausdintuvo viduje suraskite tinkamą prievadą (pagal naudojamą laidą), kaip pavaizduota paveikslėlyje.




Nustatymas baigtas

Dabar galite spausdinti ir skenuoti naudojantis prietaisu. Naujausią programinę įrangą rasite adresu: support.brother.com/up7.

Svarbus pranešimas dėl tinklo saugumo:

Numatytasis slaptažodis, skirtas tvarkyti šio prietaiso nustatymus, yra įrenginio gale ir pažymėtas „Pwd“. Rekomenduojame nedelsiant pakeisti numatytąjį slaptažodį, kad apsaugotumėte savo įrenginį nuo neteisėtos prieigos.

Negalite prisijungti? Atlikite šiuos žingsnius:




13 Rankinis belaidžio ryšio nustatymas


Jei belaidžio ryšio nustatymas nesėkmingas, bandykite nustatyti rankiniu būdu.


Ant belaidžio ryšio prieigos taško / maršrutizatoriaus raskite savo SSID (tinklo pavadinimą) ir tinklo raktą (slaptažodį) ir užrašykite juos toliau pateiktoje lentelėje.

SSID (tinklo pavadinimas)	
Tinklo raktas (slaptažodis)	



Jei nerandate šios informacijos, kreipkitės į tinklo administratorių arba belaidžio prieigos taško / maršrutizatoriaus gamintoją.

Eikite prie spausdintuvo, spauskite  > [Find Wi-Fi Network] > [Yes].



Pasirinkite SSID (tinklo pavadinimą) savo maršrutizatoriui ir įveskite tinklo raktą (slaptažodį). Sėkmingai sukonfigūravus belaidį ryšį, LCD ekrane rodoma [Connected].

Jei sąranka nepavyksta, iš naujo paleiskite „Brother“ įrenginį ir belaidį prieigos tašką / maršrutizatorių bei pakartokite **13** žingsnį.

Eikite prie **12** žingsnio, kad įdiegtumėte programą.



Žiūrėkite vaizdo įrašą ir sužinokite, kaip spausdinti naudojant ritininį popierių:
support.brother.com/g/d/crfu/