



# Profesionálna kompaktná farebná LED tlačiareň

Vysokokvalitná intuitívna tlač

**HL-L8230CDW**



TLAČ



BEZDRÔTOVÉ  
PRIPOJENIE

[www.brother.sk](http://www.brother.sk)

## Profesionálna kompaktná farebná LED tlačiareň

Priestorovo nenáročný profesionálny farebný LED model HL-L8230CDW.

Táto používateľsky prívetivá tlačiareň vám rýchlo, nehlukne a bez prerušenia spracuje dokumenty vo vysokej kvalite, vďaka čomu je vhodná na podnikateľské účely.

### HL-L8230CDW



### Hlavné vlastnosti:

- Tlač až do 30 strán za minútu
- Obojstranná tlač až do 12 strán za minútu
- Farebná dotyková obrazovka 6,8 cm
- 5 GHz WiFi a USB
- Tlač priamo z počítača, USB alebo mobilnej aplikácie
- Interná pamäť 512 MB
- Zásobník papiera na 250 listov<sup>1</sup>
- Priložené tonery s výťažnosťou 1000 strán čierne, 1000 strán farebné a dostupné tonery s výťažnosťou maximálne 4500 strán čierne, 4000 strán farebné<sup>7</sup>
- Kompatibilita s riešeniami spoločnosti Brother a tretích strán<sup>19</sup>

### Nekompromisne tichá

Model HL-L8230CDW má úsporný dizajn a bol navrhnutý na tichú tlač s rýchlosťou vyššou až o 25% ako predošlá generácia. Takto môžete tlačiť súvisle bez prerušenia a zároveň sa venovať vášmu podnikaniu.

### Kompaktná a odborne navrhnutá

Naša najkompaktnejšia profesionálna farebná tlačiareň, navrhnutá odborníkmi, vám s vysokokvalitnými výsledkami, pri každom výtlačku, umožňuje maximálne využiť každý kúsok pracovného priestoru. Jednotlivé súčiastky boli optimalizované na redukciu veľkosti zariadenia bez ovplyvnenia výkonu.

Model HL-L8230CDW je vďaka jednoduchému prístupu k papieru vhodný na veľkoobjemovú tlač, čím spĺňa požiadavky vyťaženejších kancelárií.

## Riešenia pripravené na použitie

Automatizujte pracovné toky a vylepšite obchodné postupy a bezpečnosť pomocou riešení správy tlače. Ponúkame správu dokumentov, zabezpečenie a riešenia pracovných tokov, ktoré je možné integrovať do modelu HL-L8230CDW, čím nadobudne dodatočné profesionálne funkcie na zlepšenie vašich obchodných postupov.

## Bezproblémová integrácia

Ako zákazník spoločnosti Brother máte prístup k širokej ponuke riešení od popredných predajcov softvéru vrátane Kofax, YSoft a mnoho ďalších.

V oblasti správy tlače úzko spolupracujeme s našimi softvérovými partnermi, aby sme vám pripravili riešenia na mieru, podľa vašich špecifických požiadaviek. Vďaka tejto spolupráci zabezpečíme, aby zariadenie HL-L8230CDW pracovalo ešte lepšie a splnilo vaše požiadavky.



## Zjednodušenie tlače pomocou Brother MPS

Správa tlačových služieb (MPS) vám pomôže vyťažiť čo najviac z vašich zariadení. Preto sme pri návrhu modelu HL-L8230CDW mysleli aj na ňu.

Nech sú vaše požiadavky na tlač akékoľvek, "Sme tu pre vás", aby sme našli riešenie zjednodušujúce správu tlačiarne, šetriace čas a náklady a zvyšujúce vašu produktivitu, a to vďaka:

- podmienkam na mieru
- dopĺňaniu spotrebného materiálu podľa potreby
- servisným službám
- jednoduchej recyklácii spotrebného materiálu

## Zabezpečenie už od návrhu

Naše zariadenia ponúkajú najnovšie štandardné bezpečnostné funkcie na ochranu vašich údajov, vďaka čomu držia krok s neustále sa vyvíjajúcou legislatívou týkajúcou sa ochrany súkromia a dát.

Zabezpečenie našich produktov je pre nás štandardom. Nakoľko podniky postupne prechádzajú na model nulovej dôvery (Zero Trust), bezpečnosť má u nás najvyššiu prioritu. Naši bezpečnostní technici neustále pracujú na vylepšení produktov, riešení a služieb, aby zaistili ich „zabezpečenie už od návrhu“.

Tlačiareň HL-L8230CDW disponuje škálou pokročilých funkcií. Používa trojúrovňové zabezpečenie zariadenia, siete a dokumentov, ktoré je verifikované externým bezpečnostným certifikátom. Vďaka tomu môžete bezstarostne podnikat' a byť si istí bezpečnosťou vašich údajov na každom kroku.

Model HL-L8230CDW disponuje flexibilnou zostavou bezpečnostných funkcií a riešení, ktoré sú šité na mieru pre vaše podnikanie, umožňujúce bezpečný audit, kontrolu a správu vašich zariadení.



Zariadenie chráni vaše podnikanie znížením možností narušenia pomocou:

**Obmedzenia prístupu používateľov** – vďaka LDAPS alebo Windows Active Directory majú prístup na zariadenie len autorizovaní používatelia.

**Obmedzenia práv na úrovni zariadenia** – s funkciou Secure Function Lock a Setting Lock majú povolený prístup ku špecifickým funkciám iba autorizovaní používatelia.

**Zachovania integrity zariadenia** – vďaka detekcii narušenia, technológii Secure Boot, digitálne podpísanému firmvéru a end-to-end šifrovaným spojeniam pracujú zariadenia neustále s optimálnou úrovňou zabezpečenia.



**brother**  
at your side



Vaša sieť je chránená flexibilnými štandardnými funkciami a nástrojmi správy vrátane:

**Ochrany proti narušeniu** – so správou protokolov, obmedzením rozhrania a IPV4 filtráciou máte možnosť prispôsobiť nastavenia zariadenia podľa vašich potrieb.

**Zabezpečeného pripojenia** – bezpečné pripojenie na bezdrôtové siete podnikovej úrovne pomocou štandardu IEEE 802.1X.

**Zabezpečenej šifrovanej komunikácie** – použitím flexibilných štandardov ako TLS, IPSEC, HTTPS a SNMP3 si môžete prispôsobiť zariadenie vašej siete.

**Jednoduchej správy a konfigurácie vášho bezpečnostného profilu** – pomocou nástrojov Device Master Settings, BRAdmin Pro 4 a Mass Deployment Tool viete aplikovať nastavenia na všetky vaše zariadenia.

**Auditu vašich zariadení** – použitím integrácie SIEM cez Syslog môžete zozbierať informácie o reálnej prevádzke vašich zariadení.



Vaše dokumenty sú chránené pomocou šifrovania, ochrany dát a zabezpečených tlačových riešení vrátane:

**Šifrovania prenosu dokumentov** - tlačiareň po odoslaní tlačových údajov z vášho počítača do zariadenia zabezpečí šifrovanie IPPS/HTTPS, ako aj bezpečnosť a nečitateľnosť dát.

**Internej pamäti** - všetky údaje tlačovej úlohy sú počas reštartu automaticky vymazané a odstránené, vďaka čomu v tlačiarni nezostanú žiadne informácie.

**Bezpečného uvoľnenia tlače** – riešenie zabezpečenej tlače Brother umožňuje uvoľnenie dokumentov až keď ich chcete vytlačiť a vyzdvihnúť.

**Integrácie tretích strán** - cez Brother Solutions Interface (BSI) je možná plná integrácia našich zariadení s partnermi tretích strán ako Kofax a YSoft, čím získate ďalšiu úroveň zabezpečenia pre vaše podnikanie.



## Všeobecné

### Technológia

Elektrofotografická LED

### Pamäť

512 MB

### Ovládací panel

Farebná dotyková LCD  
obrazovka 6,8 cm

### Lokálne rozhranie

Hi-Speed USB 2.0

### Bezdrôtové sieťové rozhranie

2,4 GHz a 5 GHz

### Obsah balenia

Zariadenie, priložené tonery,  
jednotka valca, jednotka pásu,  
nádobka na odpadový toner,  
napájací kábel, stručný návod  
na obsluhu, záručný list

## Tlač

### Rýchlosť tlače (A4)

Jednostranne: 30 str./min.  
(mono a farebne)  
Obojstranne: 12 str./min.  
(mono a farebne)

### FPOT

#### (doba prvého výtlačku)

Do 12,5 sekúnd  
(mono a farebne)

### Tichý režim

Režim na zníženie hluku  
pri tlači

### Rozlíšenie

Až 600 x 600 dpi

**Tlačové jazyky** PCL5e,  
PCL5c, PCL6 (PCL XL  
Class 3.0), BR-Script3,  
PDF Version 1.7

### Vstavané fonty (PCL)

73 škálovateľných typov  
písma  
12 bitmapových typov  
písma

### Vstavané fonty (Postscript)

66 škálovateľných typov  
písma

### Vstavané čiarové kódy (PCL)

16 čiarových kódov\*  
\*Code39, Interleaved 2 of 5,  
FIM (US-PostNet), Post Net  
(US-PostNet) EAN-8, EAN-  
13, UPC-A, UPC-E, Codabar,  
ISBN (EAN), ISBN (UPC-E),  
Code128 (set A, set B, set  
C), EAN128 (set A, set B, set  
C), Code93, GS1Databar,  
MSI

## Funkcie tlače

### Sú tlač (N-up tlač)

Zmenšenie až 25 strán na  
jednu stranu

### Roztlač (tlač plagátov)

Zväčšenie jednej strany na  
formát plagátu použitím  
2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 alebo  
5 x 5 strán

### Režim úspory tonera

Režim na zníženie spotreby  
tonera bez ovplyvnenia  
rýchlosti tlače

### Vodotlač

Označenie dokumentov  
vodoznakom s  
preddefinovaným textom,  
personalizovaným logom  
alebo správou

### ID tlač

Pridanie identifikátora na  
tlačené dokumenty (dátum a  
čas, krátká správa alebo  
používateľské meno PC)

### Tlač brožúr

Tlač dokumentov vo formáte  
A5 brožúr s použitím  
automatického alebo  
manuálneho duplexu

### Tlačové profily

Možnosť uložiť obľúbené  
nastavenia tlačového  
ovládača ako profily, ktoré  
je možné jednoducho  
vyvolať

### Manuálna duplexná tlač

Manuálna obojstranná tlač  
(odporúčaná pre médiá,  
ktoré nie sú podporované  
pre automatický duplex)

### Obrátená tlač

Obrátenie obsahu tlačeného  
dokumentu o 180°

### Notifikácia o ukončení tlačovej úlohy

Nastavenie zasielania  
notifikácie na počítač

### Zabezpečená tlač

Ochrana tlačových úloh cez  
4-číselný PIN kód, ktorý musí  
byť zadaný na paneli  
zariadenia pred samotným  
tlačением

### Univerzálna tlač (Microsoft 365)

Podpora Universal Print pre  
Brother tlačiarne

## Ovládače tlačiarne

### Windows

Windows 11  
(32 a 64 bitové edície)  
a novší

### macOS

Tlač pomocou macOS  
vyžaduje AirPrint. Ovládače  
Mac nie sú dodávané

### Linux

CUPS, LPD/LPRng  
(x86/x64 prostredie)

### ChromeOS

Podpora natívnej  
tlače v systéme  
ChromeOS

### Ovládač PCL

PCL6 (štandard)

### Univerzálny ovládač (Windows)

Umožňuje tlač na modeloch  
Brother zapojených do lokálnej  
alebo inej siete.

Pre celý zoznam podporovaných OS a stiahnutie najnovších ovládačov a softvérov navštívte [www.support.brother.com](http://www.support.brother.com).

## Manipulácia s papierom<sup>11</sup>

### Vstup papiera

#### Štandardný zásobník

250 listov

#### Viacúčelový zásobník

30 listov

### Výstup papiera

150 listov A4

### Tlač obálok

Áno, z viacúčelového  
zásobníka

### Formáty médií

#### Štandardný zásobník

A4, Letter, Legal, Mexico  
Legal, India Legal, Executive,  
A5, A5 Long Edge, A6, B5  
(JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4  
Short (270 mm), Folio, 16K  
(195 x 270 mm)

#### Viacúčelový zásobník

Šírka 76,2 až 216 mm  
Dĺžka 116 až 355,6 mm  
Obálka: COM-10, DL, C5,  
Monarch

#### Automatický duplex

A4

### Typy médií a gramáž

#### Štandardný zásobník

Obyčajný papier, tenký  
papier, hrubý papier,  
recyklovaný papier  
60 – 163 g/m<sup>2</sup>

#### Viacúčelový zásobník

Obyčajný papier, tenký papier,  
hrubý papier, recyklovaný  
papier, kancelársky papier,  
štítok, obálka, tenká obálka,  
hrubá obálka, lesklý papier  
60 – 163 g/m<sup>2</sup>

#### Automatický duplex

Obyčajný papier, tenký  
papier, recyklovaný papier  
64 – 105 g/m<sup>2</sup>

## Mobilná a webová konektivita

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (Android)

Použitie aplikácie Brother na  
tlač z mobilného zariadenia s  
operačným systémom  
Android, skenovanie do neho,  
zobrazenie náhľadu a  
kontrolu stavu zariadenia

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (iPad / iPhone)

Použitie aplikácie Brother na  
tlač z mobilného zariadenia s  
operačným systémom iOS,  
skenovanie do neho,  
zobrazenie náhľadu a  
kontrolu stavu zariadenia

### Apple AirPrint<sup>17</sup>

Tlač a skenovanie  
bežných typov súborov z a  
do rôznych aplikácií  
AirPrint

### Brother Print Service Plugin<sup>17</sup>

Tlač zo zariadení s OS  
Android bez určenej  
aplikácie

### Mopria™<sup>17</sup>

Tlač najbežných typov  
súborov zo zariadení so  
systémom Android  
podporovaných  
spoločnosťou Mopria™

### Web Connect<sup>18</sup>

Tlač z a skenovanie do Box,  
Dropbox, Evernote,  
OneDrive, Google Drive™  
OneNote bez použitia PC

## Pomôcky sieťovej správy

### Unattended Installer<sup>16</sup>

Ponúka možnosť centrálnej inštalácie a prispôsobenia si ovládačov a softvéru

### MSI Installer<sup>16</sup>

Modulárne inštalácie, ktoré môžu byť distribuované pomocou Active Directory

### BRAdmin<sup>16,17</sup>

Softvér pre nastavenie LAN/WAN

### Embedded Web Server

Cez webový prehliadač získate pomocou IP adresy alebo názvu uzla zariadenia prístup k webovému softvéru na správu tlačne. Ten je zabudovaný v zariadení a prístupný pomocou šifrovaného hesla.

### Driver Deployment Wizard<sup>16,17</sup>

Ľahko vytvára tlačové ovládače pre jednoduché použitie v sieti

### Mass Deployment Tool<sup>16</sup>

Poskytuje konfiguračné rozhranie, ktoré pomáha spravovať a zavádzať nastavenia zariadenia

### Status Monitor<sup>16</sup>

Sledovanie stavu zariadenia z PC

## Softvér

### Brother iPrint&Scan Desktop<sup>15,17</sup>

Tlač z, skenovanie do, náhľad kópií a kontrola stavu zariadenia z PC alebo macOS pomocou softvéru Brother

### Utilities - pomôcky

Poskytuje sprievodcu nastavením, príručku, často kladené otázky, riešenie problémov a kontakt na zákaznícky servis spoločnosti Brother

### Easy Setup

Zjednodušenie procesu inštalácie s jednoduchým prístupom k ovládačom a softvéru na inštaláciu zariadenia Brother pre váš počítač zo stránky [www.support.brother.com](http://www.support.brother.com)

## Konektivita

### Bezdrôtové sieťové rozhranie

2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Režim Infrastructure)  
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5 GHz: IEEE 802.11 a/n (Režim Infrastructure)  
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

### Wi-Fi Direct®

Bezdrôtová tlač bez nutnosti použitia bezdrôtového prístupového bodu (podporovaná je automatická aj manuálna metóda)

### Podpora bezdrôtového nastavenia

Chránené nastavenie Wi-Fi (WPS)

### Bezdrôtové aplikácie

Vertikálne párovanie

### Mobilná tlač

Tlač z mobilného zariadenia pomocou aplikácií Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria

### Lokálne rozhranie

Hi-Speed USB 2.0



## Bezpečnostné funkcie

### Zabezpečenie bezdrôtovej siete

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)  
\*Wi-Fi Direct

podporuje iba WPA2-PSK (AES).  
SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/ IPSP, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print), Sntp Client, LDAPS, IMAP4, Syslog

### IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPSP, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Sntp Client, LDAPS, Web Services (Print), Syslog

### IP filter

Obmedzenie používania zariadenia na sieti – vymedzuje prístup sieťových používateľov k tlačiarňam (iba IPv4)

### Zabezpečená tlač

Ochrana tlačových úloh cez 4-číselný PIN kód, ktorý musí byť zadaný na paneli zariadenia pred samotným tlačením

### Emailové notifikácie

Automatické odosielanie emailových upozornení, keď zariadenie vyžaduje pozornosť, napríklad, keď je málo tonera alebo je potrebné ho vymeniť

### Emailové hlásenia

Pravidelné prijímanie správ o používaní prostredníctvom emailu

### Automatická detekcia narušenia

Všetky tlačové zariadenia Brother sú konštrukčne zabezpečené. Zariadenia automaticky rozoznávajú bezpečnostné útoky a prijímajú preventívne opatrenia vrátane prípadného reštartu, aby zabezpečili bezpečnosť zariadenia

### Aktualizácie firmvéru

Okrem automatických aktualizácií na najnovšiu verziu možno tlačiareň nastaviť tak, aby nedostávala staršie verzie firmvéru, čím sa zabráni prechodu na nižšiu verziu neoprávneným používateľom

### Cloudová bezpečná tlač

Umožňuje uvoľnenie tlačovej úlohy chránenej heslom, bez použitia ovládača

### Zámok nastavení

Zabezpečenie prístupu k ovládaciemu panelu zariadenia jeho uzamknutím

### Správa certifikátov

Použitie predvoleného štandardného alebo vytvorenie personalizovaného certifikátu s vlastným podpisom, žiadosť o podpis certifikátu (CSR) alebo externý verejný certifikát a súkromný kľúč na chránenú sieťovú komunikáciu

### Secure Function Lock 3.0

Pomocou 4-číselného PIN kódu alebo hesla môžete identifikovať a overiť jednotlivca alebo skupiny používateľov v sieti. Umožňuje riadenie prístupu pomocou používateľského mena až pre 100 používateľov.

### Digitálne podpísaný firmvér

Firmvér pre tlačové a skenovacie zariadenia Brother je digitálne podpísaný a zabezpečený

### Syslog

Umožňuje IT administrátorovi prístup k jednotlivej aplikácii (nástroj SIEM) na získanie aktualizácií stavu zariadenia na účely auditu cez Syslog

### Overenie Active Directory/LDAP

Využijete existujúcu infraštruktúru na obmedzenie prístupu k zariadeniam Brother pomocou AD/LDAP. Zamestnanci môžu na overenie ľahko použiť svoje existujúce sieťové prihlasovacie údaje

### Riadenie prístupu k sieti na základe portov

(IEEE 802.1x)  
Zariadenia Brother sú plne v súlade s týmto štandardom, aby umožnili pripojenie k sieti chránenej protokolom 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol)

### Obmedzenie sieťových protokolov

Funkcia Protocol Control umožňuje správcovi obmedziť komunikačné protokoly podľa potreby (napr. FTP, Telnet)

### Uloženie protokolu tlače

Umožňuje audit súboru protokolu tlače uloženého na serveri CIFS. Zaznamenáva ID, typ, názov, používateľa, dátum, čas, počet strán pre každú tlačovú úlohu

## Spotrebný materiál

### Priložený toner<sup>8</sup>

1 x 1000 strán (BK)  
1 x 1000 strán (CMY)

### Štandardný toner<sup>8</sup>

TN248  
1000 strán (BK)  
1000 strán (CMY)

### Vysokokapacitný toner<sup>8</sup>

TN248XL  
3000 strán (BK)  
2300 strán (CMY)

### Super vysokokapacitný toner<sup>8</sup>

TN249  
4500 strán (BK)  
4000 strán (CMY)

### Jednotka valca

DR248CL  
približne 30 000 strán  
(3 str./úlohu)

### Jednotka pásu

BU229CL  
približne 60 000 strán  
(3 str./úlohu)

### Nádobka odpadového tonera

WT229CL  
približne 50 000 strán  
(5 str./úlohu)

## Voliteľné príslušenstvo

### Držiak filtra

FH-3100  
používaný v tichom režime  
(iba pre nemecký trh)

## Riešenia a vylepšenia<sup>19</sup>

### Kompatibilita s

Order Supplies, Remote Panel, Request Help, ThinPrint Client, SecurePrint+ Barcode Print+

## Kompatibilita s riešeniami tretích strán

### Brother Solutions Interface (BSI)

Vytvárajte výkonné cloudové a lokálne riešenia priamo integrujúce pokročilé možnosti tlače, skenovania a zabezpečenia zariadení Brother. Viac informácií nájdete na:  
[www.brother.eu/developers](http://www.brother.eu/developers)

### Riešenia tretích strán

Kompatibilita pomocou Brother Solutions Interface(BSI) vrátane Kofax Control Suite, Ysoft a ďalších

## Rozmery a hmotnosť

### S obalom (š x h x v)

488 x 535 x 370 mm – 19,7 kg

### Bez obalu (š x h x v)

399 x 446 x 274 mm – 16,7 kg

## Pracovný cyklus

### Odporúčaný mesačný objem tlače

Až 4000 strán

## Prevádzkové požiadavky

**Napájanie**  
220 – 240 V  
AC 50/60 Hz

**Prevádzkové prostredie**  
Vlhkosť 20 - 80 %  
10°C – 32,5°C  
50°F – 90,5°F

**Prostredie skladovania**  
Vlhkosť 35 - 85 %  
0°C - 40°C  
32°F - 104°F

## Životné prostredie

### **Pribl. spotreba energie<sup>13,23</sup>**

Režim tlače: 560 W  
Tichý režim: 310 W  
Režim pohotovosti: 70 W  
Režim spánku: 10 W  
Režim hlbokého spánku: 0,5 W  
Vypnuté: 0,04 W

**TEC hodnota**  
0,48 kWh/týždeň

**Režim úspory tonera**  
Umožňuje zníženie spotreby tonera a nákladov

### **Úroveň akustického výkonu<sup>12</sup>**

Režim tlače: mono 6,50 B(A)  
/ farebne 6,58 B(A)  
Režim pohotovosti: nepočuteľné  
Tichý režim: mono 5,86 B(A) /  
farebne 5,87 B(A)  
Režim hlbokého spánku:  
nepočuteľné

### **Úroveň akustického tlaku<sup>12</sup>**

Režim tlače (mono/farebne):  
pribl. 48 dB(A)  
Režim pohotovosti: nepočuteľné  
Tichý režim: 43 dB(A)

- 8 Približná výťažnosť deklarovaná v súlade s normou ISO/IEC 19798
- 11 Prepočítané s papierom 80gm<sup>2</sup>
- 12 Úroveň akustického tlaku a výkonu v súlade s normou ISO 7779
- 13 Spotreba energie pri vypnutom stave je meraná podľa IEC 62301 Edition 2.0
- 15 Iba pre Windows a macOS
- 16 Iba pre Windows
- 17 Voliteľné na stiahnutie
- 18 Vyžaduje pripojenie na internet
- 19 Vyžaduje dodatočnú aktiváciu
- 23 Spotreba energie meraná pomocou testovacej metódy konfigurácie siete ENERGY STAR Ver 3.1



### Spolupracujeme s vami na zlepšovaní životného prostredia

Naša zelená iniciatíva je jednoduchá. Preberáme zodpovednosť, konáme s rešpektom a snažíme sa mať pozitívny dopad na spoluvytváranie spoločnosti dosahujúcej udržateľnosť. Tento prístup sme nazvali Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Všetky špecifikácie boli v čase vydania platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené.

**brother**  
at your side