

At your side.[®]
brother

MFC-8220

Brother | MFC-8220



MFC-8220

- Imprimante
- Fax
- Copieur
- Scanner
- Interface Réseau en Option



••••• Toujours à vos côtés

+33 (0) 825 004 004

www.brother.fr

4 fonctions en un seul appareil, un concentré de performance.



Magasin Papier en option (LT-5000)
Pour augmenter votre capacité à 500 feuilles



Scanner à insertion
Pour faxer facilement des documents de plusieurs pages.



Ecran LCD retro-éclairé 3 couleurs.
Des indications claires pour connaître l'état de votre appareil.



MFC-8220 avec / sans bac additionnel

- Imprimante
- Fax
- Copieur
- Scanner
- Réseau en option

Impression Laser

Le MFC-8220 est dessiné pour la performance et s'adapte à vos besoins :

Une vitesse d'impression de 20 pages par minutes et une résolution de 2400 x 600 pixels par pouce pour vous offrir des performances surprenantes.

L'adaptation à vos besoins est assurée par : une mémoire de 32 Mo en standard et extensible à 160 Mo

Les émulations PCL6 et BR-Script 3

Les connexions parallèle, USB 2.0 haute vitesse ou Ethernet en option.

De plus, l'impression sécurisée vous rassurera lorsque vous souhaitez imprimer des documents confidentiels.

Télécopie

Un fax laser performant, outil essentiel de votre communication. Il vous fera gagner du temps en vous permettant de télécopier un document de 30 pages grâce à l'utilisation du chargeur automatique. Son modem d'une vitesse de 33,6 kbps vous assure l'envoi d'une télécopie en 2 secondes par page. La mémoire sauvegardera jusqu'à 500 pages** en attente d'émission ou d'impression (notamment si vous manquez de papier). Dédicé à simplifier vos envois : vous pourrez tirer profit des 32 numéros * une touche * et des 300 numéros abrégés mémorisables et ainsi faire parvenir un même document à 382 destinataires différents en une seule manipulation. L'option de sécurité assure la confidentialité de vos documents.

** Test ITU-T Chart N° 1

Logiciel

Brother fournit des logiciels de référence afin de tirer le meilleur des fonctions clés de votre appareil :

- Scansoft® Paperport** : pour numériser tout document papier et profiter d'une meilleure organisation.
- Reconnaissance de Caractères* : Pour avoir la possibilité de retravailler un document papier.
- Logiciel PC-Fax Brother* : Envoyer et recevoir des Fax directement de votre PC.
- Configuration à distance* : paramétrer votre appareil depuis votre PC.
- Newssoft Presto!® Page Manager® pour Macintosh® OCR inclus* : permet la gestion des documents pour les utilisateurs de Macintosh.

*reportez vous au tableau des pilotes pour les détails concernant votre système d'exploitation.

Copieur

Un copieur de bureau aux performances haut de gamme.

Le chargeur automatique de documents prend en charge jusqu'à 30 feuilles A4. Un gain de temps pour chaque utilisateur qui n'aura plus à introduire les feuilles une à une. Vous pourrez effectuer d'un coup jusqu'à 99 copies d'un même document qui sera trié ou empilé afin d'éviter les manipulations supplémentaires. De plus, les options d'agrandissement et de réduction s'étendent de 25 à 400% vous apporte les possibilités de copies que vous êtes en droit d'attendre de Brother.

Scanner

Avec une résolution de 9600 x 9600 dpi, vous êtes assurés d'obtenir une qualité de numérisation sans compromis. La numérisation de plusieurs pages peut être réalisée par le biais du chargeur automatique de documents et en utilisant la touche Scan qui permet de scanner directement vers OCR, l'E-mail, une image ou un fichier. En plus de disposer de 4 fonctions principales, vous pourrez surtout gagner du temps grâce à une utilisation simultanée. Par exemple, vous pourrez scanner pendant qu'une impression est en cours ou imprimer tout en émettant un fax.

Connexion Réseau en option

Avec le MFC-8220, une carte réseau NC-9100h bénéficiant d'un serveur d'impression / de fax vous est proposée en option et vous en ferez un parfait multifonction pour le groupe de travail. Une fonctionnalité supplémentaire spécialement destinée à réduire les efforts liés à l'intégration au sein de la majorité des types de réseau et supportant les standards de l'industrie, tant pour la vitesse (10/100BaseTX) que pour les protocoles (TCP/IP, IPX, SPX, AppleTalk).

Pour l'utilisateur

L'impression en réseau

- La carte NC-9100h offre des fonctions d'impression réseau pour les protocoles et les systèmes d'exploitation les plus répandus dont Microsoft Windows, Macintosh, Novell, Unix et Linux.

Scan en réseau

- Scansoft® PaperPort® (licence pour 5 utilisateurs)
- Centre de contrôle Brother pour le scan en réseau facilité
- Fonctionnalité de la touche Scan To
- Licence optionnelle pour 5 utilisateurs supplémentaires, limitée à 25 utilisateurs

Pour l'administrateur IT

Administration réseau

La manageabilité est aujourd'hui un point essentiel et Brother se doit de vous fournir les outils pour vous aider à gérer pro activement vos périphériques connectés, qu'ils soient imprimantes ou multifonctions.

Un serveur Web embarqué propose une plateforme accessible depuis n'importe quel navigateur Internet pour administrer votre périphérique. Les administrateurs et les utilisateurs peuvent être notifiés automatiquement par une alerte e-mail dès que le niveau des consommables est faible ou lorsque une erreur se produit.

De plus, Brother met à disposition son logiciel BRAdmin Professionnel pour administrer tous les multifonctions et imprimantes connectés en réseau.

Vous retrouverez toutes les spécifications détaillées des NC-9100h sur le site

<http://solutions.brother.fr>

Consommables Brother

Les consommables Brother sont étudiés pour être remplacés très facilement par tout utilisateur.

Vous y retrouverez les avantages suivants :

- Le toner et le tambour sont compatibles avec l'ensemble des produits issus de cette génération. De ce fait, vous n'aurez besoin de commander et de stocker qu'une seule famille de consommables pour garantir un niveau de production optimum et une efficacité de l'ensemble de votre parc.
- Le système des consommables séparés garantit un coût réduit et évite le gaspillage.
- Deux types de capacités, standard ou haute, sont disponibles pour mieux répondre à vos besoins.

Les consommables :

TN-3030 – toner à capacité standard

TN-3060 – toner à haute capacité

DR-3000 – tambour



Touches de fonctions rétro-éclairées.
Un accès immédiat à chaque fonction.



At your side.
brother®

Caractéristiques techniques

Général		
Technologie		Laser monocrome
Ecran LCD		2 lignes x 16 caractères – éclairage 3 couleurs
Mémoire		32 Mo en standard – 160 Mo maximum
Chargeur de Documents		Jusqu'à 30 feuilles
Format Papier		A4, Letter, Legal, B5, A6, B6, DLE
Capacité Papier	Magasin papier standard	Jusqu'à 250 feuilles
	Capacité en sortie	Jusqu'à 150 feuilles
Multitâche		Impression/Copie, Impression/Scan, Impression/Fax
Fax Laser		
Double accès		Numerise un document en vue de le faxer tout en recevant un fax
Modem		33,6 Kbps Super G3 Transmission 2 sec. par page MH / MR / MMR / JBIG
Collage		Oui
Recomposition Automatique		Oui
Monochromes		32
Numéros abrégés		300
Groupes		6
Reconnaissance appel		Oui, faxtel
Résolution		Normal, Fin, Superfin
Niveau de gris		64
Envoi affiché		Oui, Jusqu'à 50 envois
Multitâche		382 dest. (dont 50 manuels)
Mémoire		Jusqu'à 500 pages
Transmission groupée		Regroupe les documents d'un même destinataire en un seul envoi
Réduction automatique		Ajoute un document reçu au format A4
Mode de correction d'erreur (ECM)		Oui
Réadressage		Oui
Accès distant		Oui
Retels		Oui
Compatibilité PEX		Oui (et utilise Time Break Recall)
Interface		
Parallèle		Port parallèle IEEE 1284
USB		USB 2.0 haute vitesse
Ethernet		En option (carte 10/100 Base-TX Ethernet, NC9100H)
Copieur Laser		
Vitesse		Jusqu'à 20 cpm
Temps sortie 1ère copie		Moins de 12 sec.
Résolution		Jusqu'à 300 x 600 dpi
Copie multiple		Jusqu'à 99 exemplaires tirés ou empiés
Agrandissement / Réduction		25% - 400% par pas de 1%
Copie N en 1		Réduction de 2 ou 4 pages A4 en une seule
Imprimante Laser		
Vitesse		Jusqu'à 20 ppm
Temps de sortie 1ère page		Moins de 12 sec.
Résolution		Jusqu'à 2400 x 600 dpi
Emulations		GL, PCL6, BR-Script3
Impression sécurisée		Oui
Scanner		
Résolution	Optique	Jusqu'à 300 x 600 dpi
	Interpolée	Jusqu'à 9600 x 9600 dpi
Niveau de gris		256
Fonctions de Scan		Scan vers Email, OCR, Image, Fichier*
Dimensions et poids		
Dimension(mm) / Poids	Avec et sans carton	L516 x P565 x H458 / 16,3kg L375 x P451 x H335 / 11,9kg
Consommables et accessoires		
Toner	Standard	TN-3030 / 3.500 pages à 5% de couverture
	Haute capacité	TN-3060 / 6.700 pages à 5% de couverture
Tambour		DR-3000 / 20.000 pages à 1 page par ordre d'impression
Magasin papier additionnel		LT-5000 / 250 feuilles
Serveur d'impression / de fax	Carte Réseau	NC-9100H avec licence 5 utilisateurs NL-5 licence 5 utilisateurs suppl. (date la limite de 25 utilisateurs)
Autres		
Consommation électrique	En utilisation	Moins de 440W
	Veille / Attente / Pc	14W / 75W / 1000W
	Veille processeur	Moins de 6W

*Windows® seulement

MFC-8220	Résolution Scanner	Pilote TWAIN/WIA	Scan vers Image	Scan vers E-mail	Scan vers OCR	Scan vers Fichier	Scan vers E-mail Server	PC_FAX en émission	PC_FAX en réception	Pilote d'impression	Centre de contrôle Brother	Installation distante	NewSoft Presto!® Page Manager®	ScanSoft® PaperPort® 8.0 SE
Microsoft Windows®														
95	9600x9600	TWAIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
98/SE/Me/2000 Professionnel	9600x9600	TWAIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
NT®4.0	9600x9600	TWAIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
XP	1200x1200**	WIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Macintosh®														
OS 8.6	9600x9600	TWAIN					✓	✓	✓	✓			✓	
OS 9.x	9600x9600	TWAIN					✓	✓	✓	✓			✓	
OS 10.1	-	-					✓	✓	✓	✓		✓	✓	
OS 10.2.1-10.3 or greater	9600x9600	TWAIN					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CONFIGURATION MINIMUM RECOMMANDÉE		ESPACE LIBRE REQUIS SUR LE DISQUE				
SYSTEME	SYSTEME D'EXPLOITATION	PROCESSEUR MINIMUM	MÉMOIRE MINIMUM	MÉMOIRE RECOMMANDÉE	Pour pilotes Logiciel ScanSoft®	Pour pilotes Logiciel Page Manager®
WINDOWS®	95	Pentium 75MHz	24 Mo	32 Mo	180 Mo	
	98/98SE	Pentium 75MHz	24 Mo	32 Mo	180 Mo	
	Me	Pentium 150MHz	32 Mo	64 Mo	180 Mo	
	NT®4.0	Pentium 75MHz	32 Mo	64 Mo	180 Mo	
	2000 Professionnel	Pentium 133MHz	64 Mo	128 Mo	180 Mo	
XP		Pentium 233MHz	128 Mo	256 Mo	250 Mo	
Mac®	OS 8.6 - OS 9.2	Tous les modèles équipés de ce possèdent les caractéristiques minimum requises		32 Mo	64 Mo	250 Mo
	OS 10.1			128 Mo	160 Mo	250 Mo
	OS 10.2.1 - 10.3 ou sup.			128 Mo	160 Mo	250 Mo

Contact:

brother

At your side.®

Parc des Reflets

165, avenue du Bois de la Pie - PARIS NORD II - BP46061
95913 ROISSY en France Cedex

☎ 0 825 004 004 - Fax : 01 49 90 10 61

Internet : www.brother.fr

Support technique ☎ 0 892 684 109 - Fax : 01 49 90 60 05

Ligne 16000