



Numérisez en recto-verso et sans fil, où que vous soyez

DS-940DW scanner portable



NUMÉRISATION
RECTO-VERSO



NUMÉRISATION
SANS FIL



BATTERIE LI-ION
RECHARGEABLE

www.brother.be

Numérisez en recto-verso et sans fil, où que vous soyez

Le DS-940DW a été conçu pour être flexible. Doté d'une batterie intégrée, du Wi-Fi et d'un écran LCD intuitif, l'installation se fait en toute simplicité. Profitez de la numérisation, de l'enregistrement et du partage de vos fichiers, que vous soyez au bureau ou sur la route.

DS-940DW



Principales caractéristiques

- Vitesse jusqu'à 15 pages par minute recto-verso
- Batterie et lecteur de carte intégrés
- Alimentation directement à partir d'un port USB 3.0
- Numérisation des documents A4, des reçus et des cartes d'identité
- Connectez-vous à un réseau sans fil ou à une application mobile Brother
- Sortie verticale du papier (Guide de sortie U-path)
- Numérisation automatique vers une carte SD

Performant et autonome

Véritablement portable, le scanner DS-940DW est équipé d'une batterie intégrée, ce qui vous permet de numériser vos documents sans avoir besoin de le brancher sur une alimentation secteur. De plus, il offre la possibilité de numériser les documents en recto-verso. Il vous suffit de l'emporter avec vous à l'endroit qui vous convient le mieux.

Écran intuitif

Grâce à l'application mobile gratuite Brother, l'affichage et le partage de documents sur votre téléphone ou votre tablette se font en toute simplicité. L'écran LCD intuitif facilite la sélection et le changement des fonctions de numérisation.

Léger et compact

Le DS-940DW est petit et compact, il est idéal là où l'espace est limité. L'alimentation papier "U-path" unique signifie que vous n'avez pas besoin d'avoir un espace supplémentaire derrière le scanner pour que le document puisse passer au travers. Au fur et à mesure que le document entre, il glisse sur le dessus du scanner et vous est retourné.

Numérisation de nombreux supports

Le DS-940DW a été conçu pour numériser une large gamme de documents tels que des documents A4, des cartes d'identité ou des reçus. Grâce à un système de rouleaux intégrés, vos documents sont parfaitement numérisés, et garantissent ainsi la création de fichiers numériques de haute qualité.

Général

Technologie

Dual CIS
(Contact Image Sensor)

Description du produit

Scanner mobile pour feuilles
simples avec guide de sortie
U-path

Interface locale

Super Speed micro USB 3.0
Type B ou micro USB 2.0 Type B

Source d'éclairage

LED

Sauvegarde de l'horloge

Oui (via la batterie)

Réseau

WLAN IEEE 802.11b/g/n
(Infrastructure Mode)
IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)

Panneau de commande

Écran LED, voyants LED,
boutons

Numérisation

Vitesse de numérisation A4 couleur et monochrome (recto-verso)

Jusqu'à 15 ppm⁵
(pages par minute)
Jusqu'à 30 ipm⁵
(images par minute)

Résolution de numérisation optique

Jusqu'à 600 x 600 dpi
(dots per inch)

Résolution de numérisation interpolée²

Jusqu'à 1.200 x 1.200 dpi
(dots per inch)

Profondeur de couleur

Traitement couleur 48 bits
(entrée)
Traitement couleur 24 bits
(sortie)

Échelle de gris

256 niveaux (8 bits)

Pilotes du scanner

Windows^{®4}

TWAIN, WIA
Windows 7, 8.1, 10
(éditions 32 & 64 bits)
Windows Server 2019, 2016,
2012R2, 2012

Macintosh

ICA
macOS 10.12.x, 10.13.x,
10.14.x

Linux

SANE

Logiciels² pour Windows[®]

iPS pour Windows PC

Logiciel de numérisation simple
d'utilisation de Brother offrant
la gestion du flux de travail des
documents

Nuance[®] PaperPort SE 14

Logiciel de gestion et de
partage de documents

Kofax Power PDF Standard v3

Éditeur PDF conçu pour
maximiser la productivité

Configuration à distance

Permet à l'utilisateur de
configurer le scanner à
partir de son PC

NewSoft[®] Presto![®]

BizCard 6

Une solution complète de
gestion des contacts qui vous
permet de numériser, d'éditer
et de synchroniser les contacts
de vos cartes de visite vers
diverses applications logicielles
de gestion des contacts

Logiciels² pour macOS

iPS pour macOS

Logiciel de numérisation simple
d'utilisation de Brother offrant
la gestion du flux de travail des
documents

Configuration à distance

Permet à l'utilisateur de
configurer le scanner à
partir de son PC

NewSoft[®] Presto![®]

BizCard 7

Une solution complète de
gestion des contacts qui vous
permet de numériser, d'éditer
et de synchroniser les contacts
de vos cartes de visite vers
diverses applications logicielles
de gestion des contacts

Brother se réserve le droit de modifier ces
spécifications sans préavis. Brother est une
marque enregistrée déposée de Brother Industries
Ltd. Les noms des produits cités sont des
marques déposées ou enregistrées de leurs
sociétés respectives.

Fonctions de numérisation

Formats pris en charge²

TIFF (noir et blanc uniquement), JPEG (échelle de gris/couleur), PDF, PDF sécurisé, PDF signé, PDF/A-1b, PDF interrogeable.

Numérisation vers carte SD

Numérisez directement vers une carte microSD (2-32GB⁷) via le lecteur de carte intégré.

Numérisation vers Email²

Numérisez les documents sous forme de pièce jointe vers votre application de messagerie grâce aux logiciels fournis.

Numérisation vers OCR²

Numérisez les documents directement vers votre programme de traitement de texte.

Numérisation vers Fichier

Numérisez les documents directement vers un fichier sur le PC grâce aux logiciels fournis.

Numérisation vers Image²

Ouvrez votre numérisation dans le logiciel de retouche d'image de votre choix.

Réglage de la diffusion (gris)²

Cette fonction ajuste la luminosité et le contraste pour créer des images grises.

Ajustement du seuil N&B^{2,3}

Ce paramètre vous permet d'ajuster la qualité d'image lors de la numérisation en mode Noir et blanc. Des valeurs supérieures augmentent la quantité de noir dans l'image numérisée, alors que des valeurs inférieures augmentent la quantité de blanc.

Ajustement des tons de couleurs²

Vous permet d'ajuster la luminosité, le contraste et le gamma lors de la numérisation du gris véritable et des couleurs.

Suppression couleur^{2,3}

Sélectionnez une couleur à supprimer de l'image numérisée.

Balises des bords^{2,3}

Accentuez les caractères de l'original.

Suppression des marques de perforation^{2,3}

Produisez des bordures de page propres en supprimant les marques de perforation de l'image numérisée.

Correction des caractères^{2,3}

Corrigez les éventuels caractères interrompus ou incomplets de l'original pour les rendre plus lisibles.

Inversion blanc et noir^{2,3}

Cette fonction vous permet de créer une version inversée monochrome de l'image numérisée.

Redressement automatique⁶

Configurez l'appareil de manière à ce que celui-ci corrige automatiquement l'inclinaison du document.

Détecter fin de page

Détecte la fin d'une page et ajuste automatiquement la taille d'une page lorsque la longueur du document est inférieure à la taille document sélectionnée.

Faire pivoter l'image^{2,3}

Modifie le sens du document en fonction de l'orientation du texte lorsque Auto est sélectionné.

Ignorer les pages vierges²

Efface les pages vierges figurant dans le document des résultats de numérisation.

Traitement en arrière-plan^{2,3}

Supprimez la couleur de base des documents et empêchez tout texte visible ou images de l'autre côté du document d'apparaître sur la numérisation.

Remplissage de bord^{2,3}

Remplissez les bords sur les quatre côtés de l'image numérisée en utilisant la couleur et la plage.

Auto-détection couleurs²

Augmenter la valeur permet à l'appareil de mieux déterminer qu'un document donné est en couleur.

Paramètres de marge^{2,3}

Cette fonction vous permet d'ajouter ou de supprimer une marge spécifique sur le bord de l'image.

Scan continu²

La numérisation terminée, sélectionnez cette option pour numériser plus de documents en utilisant les mêmes paramètres.

Numérisation 2 en 1^{2,3}

Numérisez un document de deux pages combiné en une seule page.

Numérisation 1 en 2^{2,3}

Numérisez un document d'une page divisé en deux pages.

Détection de codes-barres³

L'appareil lit le code-barres imprimé sur l'image numérisée. Spécifiez le type de code-barres et la zone de détection. Pour numériser et lire des codes-barres, utilisez une application tierce. Le pilote TWAIN ne prend pas en charge la numérisation des codes-barres.

Auto Start Scan

Lorsque vous numérisez directement sur la carte SD, le processus de numérisation s'effectue automatiquement.

Mode Feuille de support²

Utilisez la feuille de support (non incluse) pour numériser des documents importants, du papier mince ou du papier de forme irrégulière (coupures de presse).

Compression JPEG

Modifiez la qualité du fichier JPEG à enregistrer. Pour utiliser cette fonction, utilisez une application tierce. Le pilote TWAIN ne prend pas en charge le mode Fichier sur disque.

Brother se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis. Brother est une marque enregistrée déposée de Brother Industries Ltd. Les noms des produits cités sont des marques déposées ou enregistrées de leurs sociétés respectives.

Documents acceptés

Format numérisation recto

Largeur 50,8 - 215,9 mm
Longueur 86,4 - 1828,8 mm

Format via le guide de sortie U-path

Largeur 74 - 215,9 mm
Longueur 105 - 297 mm

Grammage

35 - 270 g/m² (1 feuille)
52 - 80 g/m² (Guide de sortie U-path)

Format reçus

Largeur 74 - 79,38 mm
Longueur 105 - 355,6 mm

Format cartes

Carte plastifiée (paysage)
Largeur - 85,60 mm
Longueur - 53,98 mm

Épaisseur cartes

Carte plastifiée jusqu'à 1,00 mm
Avec relief jusqu'à 1,24 mm

Numérisation mobile

iPrint&Scan

Numérisez directement vers un appareil sous système d'exploitation Android ou iOS

Numérisation vers Workflow²

Configurez à l'aide de Brother iPS, puis numérisez directement vers Dropbox, Google Drive, iCloud ou One Drive

Outils de gestion du réseau

Gestion à partir du Web

Utilitaire utilisant un navigateur web standard pour gérer votre appareil à l'aide du protocole HTTP ou HTTPS.

BRAdmin Light²

Recherchez les produits Brother sur votre réseau, affichez l'état et configurez les paramètres réseau de base, tels que l'adresse IP.

Sécurité réseau

Networkprotocollen

TCP/IP (IPv4)
TCP/IP (IPv6)

IPv4

DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c, ICMP, Web Services (Scan), HTTP/HTTPS server, LLNMR responder, SNTP Client

Beveiliging van het draadloze netwerk

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SSL/TLS (HTTPS)

IPv6

RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6

Hulpprogramma voor het instellen

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Brother se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis. Brother est une marque enregistrée déposée de Brother Industries Ltd. Les noms des produits cités sont des marques déposées ou enregistrées de leurs sociétés respectives.

Accessoires

Inclus

Scanner DS, guide d'installation, guide de sécurité du produit, câble USB, garantie

En option

CS-A3401 - feuille de support pour 500 numérisations (pack de 2 feuilles de support)

Dimensions et poids

Avec carton (LxPxH)

377 x 162 x 76 mm
1076 g

Scanner seul (LxPxH)

319 x 63,1 x 45,4 mm
699 g

Rapport cyclique

Maximum par jour

Jusqu'à 100 feuilles

Maximum par mois¹

Jusqu'à 2.000 feuilles

Environnement

Alimentation

Batterie Li-ion (3,8V - 1200mA - 4,56W) ou USB

Consommation électrique (numérisation)

3,6W (USB-modus)
4,4W (Wi-Fi-modus)

Consommation électrique (prêt)

1,5 W (Mode USB)
2,2 W (Mode Wi-Fi)

Energieverbruik (uitgeschakeld)

0,11W

Pression acoustique

Numérisation - 42dB
Prêt - inaudible

Niveau sonore

Numérisation - 53dB
Prêt - inaudible

Mode d'économie d'énergie

Ce mode permet au scanner de consommer moins d'énergie lorsqu'il n'est pas utilisé

1. Le nombre maximal de pages numérisées par mois peut être utilisé pour comparer la durabilité de conception des produits Brother. Pour une durée de vie maximale du scanner, il est préférable de choisir un scanner dont le rapport cyclique dépasse de loin vos besoins de numérisation.
2. Disponible à l'aide d'un logiciel téléchargeable à partir de Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
3. Windows uniquement
4. Windows Server : support seulement pour pilote du scanner
5. Nécessite une connexion avec un câble Super Speed micro USB 3.0 de type B à un port USB 3.0
6. Peut numériser des documents jusqu'au format légal (300 dpi)
7. Carte micro SD non incluse



Travaillons ensemble pour un meilleur environnement

Symbole de l'engagement de Brother pour un développement durable, Brother Earth illustre l'ensemble des engagements du Groupe à agir pour la protection de l'environnement. Plus d'information sur :

www.brotherearth.com

Brother se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis. Brother est une marque enregistrée déposée de Brother Industries Ltd. Les noms des produits cités sont des marques déposées ou enregistrées de leurs sociétés respectives.

brother
at your side