



Dubbelzijdig & draadloos scannen, waar u ook bent

DS-940DW mobiele scanner



DUBBELZIJDIG
SCANNEN



DRAADLOOS
SCANNEN



HERLAADBARE
LI-IONBATTERIJ

www.brother.be

Dubbelzijdig & draadloos scannen, waar u ook bent

De DS-940DW is ontworpen om flexibel te zijn. Met een ingebouwde batterij, Wi-Fi en een intuïtief LCD-scherm is de installatie eenvoudig. Geniet van de mogelijkheid om uw documenten te scannen, archiveren en delen, zowel op kantoor als onderweg.

DS-940DW



Belangrijkste eigenschappen

- Scan tot 15 A4-pagina's recto-verso per minuut
- Ingebouwde batterij en kaartlezer
- Rechtstreekse voeding via een USB 3.0-poort
- Scan A4-documenten, bonnetjes en identiteitskaarten
- Maak verbinding met een draadloos netwerk of een mobiele Brother-app
- Verticale papieruitvoer (U-path uitvoergeleider)
- Automatisch scannen naar een SD-kaart

Performant en autonoom

De DS-940DW scanner is volledig draagbaar en heeft een ingebouwde batterij waarmee u uw documenten kunt scannen zonder dat hem op een stopcontact aan te sluiten. Bovendien biedt hij de mogelijkheid om documenten dubbelzijdig te scannen. Neem hem gewoon mee naar de plek die het beste voor u werkt.

Intuïtief scherm

Met de gratis mobiele Brother app kunt u eenvoudig documenten op uw telefoon of tablet bekijken en delen. Het intuïtieve LCD-scherm maakt het eenvoudig om scanfuncties te selecteren en te wijzigen.

Lichtgewicht en compact

De DS-940DW is klein en compact, ideaal wanneer u weinig plaats heeft. De unieke "U-path" uitvoergeleider betekent dat u geen extra ruimte achter de scanner nodig heeft om het document door de scanner te voeren. Terwijl het document wordt ingevoerd, schuift het over de bovenkant van de scanner weer naar u terug.

Scan verschillende media

De DS-940DW is ontworpen om een breed scala aan documenten te scannen, zoals A4-documenten, ID-kaarten of tickets. Dankzij een geïntegreerd rolersysteem worden uw documenten perfect gescand, waardoor hoogwaardige digitale bestanden worden gecreëerd.

Algemeen

Technologie

Dual CIS
(Contact Image Sensor)

Productomschrijving

Mobiele scanner voor
losse vellen met U-path
uitvoer geleider

Lokale interface

Super Speed micro USB 3.0
Type B of micro USB 2.0 Type B

Lichtbron

LED

Back-up klok

Ja (via de batterij)

Netwerk

WLAN IEEE 802.11b/g/n
(Infrastructure Mode)
IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)

Bedieningspaneel

LED-scherm, LED-indicatoren,
knoppen

Scannen

Scansnelheid A4 kleur en zwart-wit (dubbelzijdig)

Tot 15 ppm⁵
(pagina's per minuut)
Tot 30 ipm⁵
(images per minuut)

Optische scanresolutie

Tot 600 x 600 dpi
(dots per inch)

Geïnterpoleerde scanresolutie²

Tot 1.200 x 1.200 dpi
(dots per inch)

Kleurintensiteit

48-bits kleurenverwerking
(invoer)
24-bits kleurenverwerking
(uitvoer)

Grijstinten

256 niveaus (8 bits)

Scanner drivers

Windows^{®4}

TWAIN, WIA
Windows 7, 8.1, 10
(32 & 64 bit edities)
Windows Server 2019, 2016,
2012R2, 2012

Macintosh

ICA
macOS 10.12.x, 10.13.x,
10.14.x

Linux

SANE

Software² voor Windows[®]

iPS voor Windows PC

Gebruiksvriendelijke
scansoftware van Brother om
documentworkflows te beheren

Nuance[®] PaperPort SE 14

Software om documenten te
beheren en delen

Kofax Power PDF Standard v3

PDF editor ontworpen voor
maximale productiviteit

Remote Setup

Laat de gebruiker toe om de
instellingen van de scanner
vanaf de PC te wijzigen

NewSoft[®] Presto![®]

BizCard 6

Een complete oplossing voor
contactbeheer waarmee
u de contacten van uw
business cards kunt scannen,
bewerken en synchroniseren
met verschillende
softwaretoepassingen voor
contactbeheer.

Software² voor macOS

iPS voor macOS

Gebruiksvriendelijke
scansoftware van Brother om
documentworkflows te beheren

Remote Setup

Laat de gebruiker toe om de
instellingen van de scanner
vanaf de PC te wijzigen

NewSoft[®] Presto![®]

BizCard 7

Een complete oplossing voor
contactbeheer waarmee
u de contacten van uw
business cards kunt scannen,
bewerken en synchroniseren
met verschillende
softwaretoepassingen voor
contactbeheer.

Brother behoudt zich het recht voor om
specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te
wijzigen. Brother is een geregistreerd handelsmerk
van Brother Industries Ltd. De merk- en
productnamen zijn geregistreerde handelsmerken
of handelsmerken van hun respectievelijke
eigenaars.

Scanfuncties

Ondersteunde formaten²

TIFF (enkel zwart-wit), JPEG (grijswaarden/kleur), PDF, Beveiligde PDF, Ondertekende PDF, PDF/A-1b, Doorzoekbare PDF.

Scan naar SD-kaart

Scan rechtstreeks naar een microSD-kaart via de ingebouwde SD-kaartlezer (kaarten van 2-32GB⁷).

Scan naar Email²

Scan documenten als een bijlage naar uw e-mailapplicatie met de meegeleverde software.

Scan naar OCR²

Scan documenten rechtstreeks naar uw tekstverwerkingsprogramma.

Scan naar Bestand

Scan naar een bestand op de computer met de meegeleverde software.

Scan naar Afbeelding²

Open uw scan in een programma voor beeldbewerking naar keuze.

Aanpassen van de diffusie (grijs)²

Met deze functie kunt u de helderheid en het contrast aanpassen voor het creëren van afbeeldingen met grijswaarden.

Aanpassen van z/w-drempel^{2,3}

Met deze instelling kunt u de beeldkwaliteit aanpassen bij scannen in de modus Zwart-wit. Bij hogere waarden neemt de hoeveelheid zwart in de gescande afbeelding toe en bij lagere waarden neemt de hoeveelheid wit toe.

Aanpassen van kleurtint²

Hiermee kunt de helderheid, het contrast en de gammawaarde aanpassen tijdens het scannen van zowel zwart/wit- als kleurenafbeeldingen.

Kleur verwijderen^{2,3}

Hiermee selecteert u een kleur die u uit de gescande afbeelding wilt verwijderen.

Randen benadrukken^{2,3}

Hiermee maakt u de tekens van het origineel scherper.

Perforatiegaten verwijderen^{2,3}

Maak de paginaranden schoon door perforatiegaten van de gescande afbeelding te verwijderen.

Correctie van tekens^{2,3}

Hiermee corrigeert u onderbroken of onvolledige tekens in het origineel om ze beter leesbaar te maken.

Zwart-Wit-inversie^{2,3}

Met deze functie kunt u een geïnverteerde versie van de gescande zwart/wit-afbeelding maken.

Automatisch rechtmaken⁶

Het apparaat corrigeert scheve afbeeldingen automatisch.

Detecteer pagina-einde

Hiermee wordt het pagina-einde gedetecteerd en wordt de lengte van de pagina automatisch bijgesteld als het document korter is dan de geselecteerde documentgrootte.

Beeld draaien^{2,3}

Hiermee kunt u de stand van het document wijzigen op basis van de stand van de tekst als Automatisch is geselecteerd.

Lege pagina overslaan²

Verwijder de lege pagina's van het document uit de scanresultaten.

Verwerking op de achtergrond^{2,3}

Verwijder de basiskleur van documenten en voorkom dat er tekst of afbeeldingen van de achterzijde van het document in de scan zichtbaar zijn.

Opvullen van randen^{2,3}

Hiermee vult u de vier randen van de gescande afbeelding met de geselecteerde kleur en breedte in.

Automatische kleurdetectie²

Als u de schuifregelaar op een hogere waarde instelt, is de kans groter dat het apparaat vaststelt dat het document een kleurendocument is.

Marge-instellingen^{2,3}

Met deze functie kunt u een specifieke marge aan de rand van de afbeelding toevoegen of juist verwijderen.

Doorlopend scannen²

Selecteer deze functie als u meer documenten wilt scannen met dezelfde instellingen nadat de huidige scan is voltooid.

2 naar 1 Scan^{2,3}

Breng een document van twee pagina's samen naar één pagina.

1 naar 2 Scan^{2,3}

Verdeel een document van één pagina over twee pagina's.

Streepjescodedetectie³

Het apparaat leest de streepjescode die op de gescande afbeelding is afgedrukt. Geef het type streepjescode op en het gebied waar gezocht moet worden. Gebruik voor het scannen en lezen van barcodes een toepassing van derden. Het TWAIN-stuurprogramma ondersteunt het scannen van barcodes niet.

Auto Start Scan

Wanneer u rechtstreeks naar een SD-kaart scant, wordt het scanproces automatisch uitgevoerd.

Modus hulpblad²

Gebruik het hulpblad (niet meegeleverd) om belangrijke documenten, dun papier of papier met een onregelmatige vorm (knipsels) te scannen.

JPEG-compressie

De kwaliteit instellen voor de JPEG-afbeelding die moet worden opgeslagen. Gebruik voor deze functie een toepassing van derden. Het TWAIN-stuurprogramma ondersteunt de modus Schijfbestand niet.

Brother behoudt zich het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. De merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

Geschikte documenten

Formaat enkelzijdige scan

Breedte 50,8 - 215,9 mm
Lengte 86,4 - 1828,8 mm

Formaat via U-path uitvoergeleider

Breedte 74 - 215,9 mm
Lengte 105 - 297 mm

Gewicht

35 - 270 g/m² (enkel vel)
52 - 80 g/m² (U-path uitvoergeleider)

Formaat bonnen

Breedte 74 - 79,38 mm
Lengte 105 - 355,6 mm

Formaat kaarten

Plastic kaart (landschap)
Breedte - 85,60 mm
Lengte - 53,98 mm

Dikte kaarten

Plastic kaart tot 1,00 mm
Met reliëf tot 1,24 mm

Mobiel scannen

iPrint&Scan

Scan rechtstreeks naar een mobiel toestel met het Android of iOS besturingssysteem

Scan naar Workflow²

Configureer met Brother iPS en scan vervolgens rechtstreeks naar Dropbox, Google Drive, iCloud of OneDrive

Netwerkbeheer-software

Beheer via een webbrowser

Een hulpprogramma dat een standaardwebbrowser gebruikt om uw apparaat te beheren met HTTP of HTTPS

BRAdmin Light²

Zoek naar Brother-producten in het netwerk, bekijk de status en configureer de basisnetwerkinstellingen, zoals het IP-adres

Netwerkbeveiliging

Networkprotocollen

TCP/IP (IPv4)
TCP/IP (IPv6)

IPv4

DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c, ICMP, Web Services (Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNMP Client

Beveiliging van het draadloze netwerk

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SSL/TLS (HTTPS)

IPv6

RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNMP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6

Hulpprogramma voor het instellen

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Brother behoudt zich het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. De merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

Toebehoren

Meegeleverd

DS scanner,
installatiehandleiding,
handleiding productveiligheid,
USB-kabel, garantie

Optioneel

CS-A3401 - hulpblad voor 500
scans (pack met 2 hulpbladen)

Afmetingen en gewicht

Met karton (BxDxH)

377 x 162 x 76 mm
1076 g

Enkel scanner (BxDxH)

319 x 63,1 x 45,4 mm
699 g

Gebruiksduur

Maximum per dag

Tot 100 vellen

Maximum per maand¹

Tot 2.000 vellen

Milieu

Stroomtoevoer

Li-ionbatterij (3,8V - 1200mA -
4,56W) of USB

Energieverbruik (scannen)

3,6W (USB-modus)
4,4W (Wi-Fi-modus)

Energieverbruik (gereed)

1,5 W (USB-modus)
2,2 W (Wi-Fi-modus)

Energieverbruik (uitgeschakeld)

0,11W

Geluidsdruk

Scannen - 42dB
Gereed - onhoorbaar

Geluidsniveau

Scannen - 53dB
Gereed - onhoorbaar

Energiebesparende modus

Hierdoor kan de scanner
minder energie verbruiken
wanneer deze niet wordt
gebruikt

1. Het maximaal aantal gescande pagina's per maand kan worden gebruikt om de duurzaamheid van soortgelijke Brother producten te vergelijken. Voor een maximale levensduur van de scanner, kiest u best een scanner met een gebruikscyclus die uw scanvereisten ver overtreft.
2. Ondersteund met downloadbare software van het Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>
3. Enkel Windows
4. Windows Server: enkel support voor scanner driver
5. Vereist de verbinding van een Super Speed micro USB 3.0 Type B kabel met een USB 3.0 poort
6. Kan documenten scannen tot Legal formaat (300 dpi)
7. microSD kaart niet meegeleverd



Samen werken we aan een beter milieu

Brother Earth staat voor de toewijding van Brother aan een duurzame ontwikkeling en illustreert het engagement van de Brother Group om het milieu te beschermen. Meer informatie:

www.brotherearth.com

Brother behoudt zich het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. De merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

brother
at your side