



Impresora multifunções de tinta compacta 3 em 1

com impressão automática em frente e verso, ADF e conexão WiFi

DCP-J1360DW



IMPRESSORA



SCANNER



COPIADORA



WIFI

brother.pt

Impressora multifunções de tinta com WiFi, 3 em 1, elegante e compacta

Desfrute de uma impressão fluida com a impressora de tinta DCP-J1360DW, com um visor a cores, alimentador automático de documentos para maior comodidade.

Imprima, digitalize e copie facilmente a partir de um único dispositivo. A conectividade sem fios permite a todos os membros de sua casa, imprimir facilmente a partir do PC ou do dispositivo móvel.

DCP-J1360DW



Principais características

- Velocidade de impressão até 16 páginas por minuto¹
- Impressão automática em frente e verso
- Visor a cores de 4,5 cm
- Conexão WiFi 5GHz e USB
- Imprime ou digitalize diretamente desde o PC ou aplicação móvel
- Bandeja de entrada de papel de 150 folhas
- Alimentador automático de documentos (ADF) de 20 folhas ¹¹

Eficiente

Simplifique a impressão em casa com uma melhor gestão de papel, com a bandeja de papel de 150 folhas, de fácil acesso. Poupe tempo com a impressão automática em frente e verso. Digitaliza documentos facilmente graças ao alimentador automático de documentos (ADF) e envie-os diretamente para o seu computador ou dispositivo móvel.

Fácil de utilizar

Desfrute de uma fácil navegação e configuração com o visor a cores 4,5 cm. Utilize o seu dispositivo com facilidade através de Brother Mobile Connect e escolha entre uma gama de opções de conectividade flexíveis, incluindo WiFi 5GHz para conexões mais rápidas e USB.

Brother Mobile Connect

Configure e imprima em movimento com Brother Mobile Connect. Controle todas as suas impressoras Brother na palma da sua mão. Verifique facilmente os níveis de tinta, encomende consumíveis originais Brother, aceda ao histórico de documentos digitalizados e personalize as funções que utiliza com mais frequência.



Segurança de série

Para conseguir acompanhar a constante evolução da legislação sobre privacidade e segurança dos dados, os nossos dispositivos oferecem os últimos protocolos de segurança standard do setor para manter os seus dados seguros.

O DCP-J1360DW vem com "Segurança de série", porque conta com três níveis de segurança: do equipamento, da rede e dos documentos, o que oferece uma maior tranquilidade e garantia para que a integridade dos dados seja assegurada em todas as vertentes.

Consumíveis recicláveis sem EPS

A nossa galardoada embalagem de celulose moldada substitui o poliestireno expandido (EPS) nas nossas embalagens de impressora. Desenvolvida com tecnologia avançada de simulação, garante durabilidade e flexibilidade para a entrega segura do produto. Usa menos recursos, por isso é respeitosa mais o meio ambiente e é fácil de reciclar.

Mais informação em brother.eu/packaging



Subscriva uma MELHOR FORMA DE IMPRIMIR



Envio automático de consumíveis



Planos de impressão mensais flexíveis



Garantia ilimitada



Saiba mais em: brother.pt/ecopro

A subscrição EcoPro não está disponível em todos os países. Consulte a disponibilidade no seu país



Geral

Tecnologia

Tinta

Memória

256 MB

Painel de controlo

Visor a cores de 4,5 cm e teclas

Interface local

Hi-Speed USB 2.0

Conexão de rede

WiFi 2.4GHz e 5GHz

Conteúdo da caixa

Impressora, tinteiros iniciais, cabo de alimentação, guia de configuração rápida, cartão de garantia

Impressão

Velocidade de impressão (A4)¹

1 Face: 16 ppm

2 Faces: 7 ppm

Tempo de impressão primeira página (FPOT)²

9,6 segundos a cores

6,2 segundos a preto

Modo silencioso

Sim

Resolução

Até 1200 x 6000ppp

Funções de impressão

Impressão N em 1

Reduz até 16 páginas numa página A4

Impressão de póster

Amplia uma página em póster utilizando páginas de 2x2 ou 3x3

Impressão de marca de água

Inclui uma marca de água nos documentos, com um logo, texto pré-definido ou um definido pelo utilizador

Impressão ID

Adiciona uma identificação aos documentos impressos (data e hora, mensagem curta personalizada ou nome do utilizador do PC)

Impressão de folhetos

Imprime documentos em formato folheto A5

Perfis de impressão

Armazena os ajustes favoritos como perfis para recuperá-los facilmente

Impressão em modo espelho

Inverte a imagem impressa na página da esquerda para a direita.

Impressão inversa

Girar o conteúdo de um documento impresso em 180°

Melhora da cor

Ajusta a cor da imagem para melhorar a qualidade de impressão

Impressão sem margens

Sim, até A4 / Carta sem margens

Controladores de impressão

Windows

Windows 11 (Edição de 32 e 64 bit) e superiores

macOS

A impressão através do macOS requer a utilização do AirPrint. Não disponibilizamos controladores para Mac

ChromeOS

Admite a impressão nativa de ChromeOS

Visite support.brother.com para obter a lista completa dos sistemas operativos suportados e transferir os controladores e software mais recentes.

Manuseamento de papel¹¹

Entrada de papel

Bandeja standard

150 folhas

Alimentador automático de documentos (ADF)

20 folhas

Saída de papel

50 folhas A4

Tamanhos suportados

Bandeja standard

A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, Photo (102 x 152mm), Indexcard (127 x 203mm), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Photo-L (89 x 127mm), Mexico Legal, India Legal

ADF

Largura: 139,7 – 215,9 mm

Altura: 210 – 355,6 mm

Vidro expositor do scanner

Até A4/letter

Impressão duplex

A4, LTR

Tipos de papel e peso suportados

Bandeja standard

Normal, jato de tinta, Glossy, reciclado

64 – 220 g/m2

ADF

Normal, reciclado

64 – 90 g/m2

Impressão duplex

Normal, reciclado

64 - 105g/m2

Conexão móvel e Web

Brother Mobile Connect¹⁷ (Android)

Pré-visualiza cópias e comprova o estado da máquina desde um dispositivo Android.

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad / iPhone)

Imprima desde, digitaliza para, pré-visualiza cópias e verifique o estado do equipamento desde um dispositivo iPad / iPhone

Apple AirPrint¹⁷

Permite imprimir os tipos de ficheiros mais comuns a partir de qualquer aplicação compatível com AirPrint

Brother Print Service Plugin¹⁷

Imprime a partir de dispositivos Android sem necessidade de uma aplicação dedicada

Mopria™¹⁷

Permite imprimir os tipos de ficheiros mais comuns a partir de dispositivos com sistema operativo Android compatíveis com Mopria™

Brother Apps¹⁸

Digitaliza para PDF com função de pesquisa, Digitaliza para PowerPoint, Digitaliza para Excel, Digitaliza para Word, Digitalização fácil para correio eletrónico, Impressão segura na nuvem, Email Print

Web Connect¹⁸

Imprime e digitaliza sem usar PC em Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ e OneNote, SharePoint online

Cópia

Velocidade de cópia (A4)⁴

1 Face: 11 ppm

2 Faces: 5,5 ppm

Resolução

Até 1200 x 1800 ppp

preto e cores

FCOT⁶

(Tempo cópia 1ª página)

13 segundos preto

28,5 segundos cores

Funções de cópia

Cópias múltiplas

Realiza várias cópias de um documento. Classifica até 99 cópias na ordem do documento original.

Rácio Ampliar/Reduzir

Reduz ou amplia documentos desde 25% a 400% em incrementos de 1%

Cópia 2 em 1 (ID)

Permite copiar as duas faces do CC/BI numa página A4.

Cópia N em 1

Reduz 2 ou 4 páginas numa página A4

Scanner	Tipo de scanner CIS (Contact Image Sensor)	Resolução de digitalização desde o ADF 1200 x 600 ppp	Profundidade da cor 30 bit Processando cor (Entrada) 24 bit Processando cor (Saída)
	Digitalização a preto e a cores Sim	Resolução desde o vidro expositor do scanner 1200 x 2400 ppp	Escala de cinzentos 10 bit Processando cor (Entrada) 8 bit Processando cor (Saída)
	Velocidade de digitalização (A4)³ 1- Face: 17 ppm preto 7 ppm cores	Resolução interpolada Brother Scanner Utility melhora até 19.200 x 19.200 ppp	
Funções de scanner	Formatos suportados PDF, JPEG, TIFF	Digitalização de várias páginas num único PDF Sim - só com iPrint&Scan	Funções de digitalização Auto Deskew (iPrint&Scan Versão escritório)
	Funções standard¹⁷ Digitalização para E-mail, Imagem e Ficheiro	Eliminação da cor base Digitalização pull com iPrint&Scan Desktop ou digitalização push desde o painel de controlo	
Controladores de scanner	Windows TWAIN and WIA Windows 11 (Edições 32 e 64 bit)	MacOS A digitalização através do macOS requer a utilização do AirPrint. Não disponibilizamos controladores para Mac.	ChromeOS Suporta digitalização de forma nativa em ChromeOS
	Visite support.brother.com para obter a lista completa dos sistemas operativos suportados e transferir os controladores e software mais recentes.		
Ferramentas de administração	BRAdmin^{16,17} Software de gestão de LAN/WAN	Servidor Web Software de gestão de impressão baseado na web integrado no dispositivo	
Software	Brother iPrint&Scan (Versão escritório)^{15,17} Imprime desde, digitalize para, pré-visualize cópias e verifica o estado do equipamento desde um PC com Windows ou macOS	Brother Utilities Fornece guias de configuração, manuais, FAQ, resolução de problemas e o contacto com o serviço de apoio ao cliente da Brother .	Configuração simples Acesso fácil aos controladores e software para instalar o equipamento Brother a partir de support.brother.com

Conectividade

Rede WiFi

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n
(Modo infraestrutura)
IEEE 802.11 g/n (Wireless
Direct)

5GHz: IEEE 802.11 a/n
(Modo infraestrutura)
IEEE 802.11 a/n (Wireless
Direct)

WiFi Direct®

Imprima via wireless sem ter
que passar por um ponto de
acesso wireless (aceita
métodos automáticos e
manuais)

Móvel

Imprime ou digitaliza a partir
do dispositivo móvel com o
Brother Mobile Connect,
AirPrint, Mopria

Interface local

Hi-Speed USB 2.0

Suporte de configuração wireless

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Funções de segurança

Segurança de rede wireless

WEP 64/128bit,
WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES),
WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct só suporta
WPA2-PSK (AES)
SSL/TLS (IPPS,
HTTPS)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP,
APIPA(Auto IP),
WINS/NetBIOS
name resolution, DNS
Resolver, mDNS, LLMNR
responder, LPR/LPD, Custom
Raw Port/ Port9100, IPP,
SNMPv1/v2c,
TFTP server, ICMP, Web
Services (Print/Scan),
SNTP Client, HTTP Server

IPv6

NDP, RA, mDNS, LLMNR
Responder, DNS Resolver,
LPR/LPD, Custom Raw
Port/ Port9100, IPP,
SNMPv1/v2c,
TFTP server, Web
Services (Print/Scan),
SNTP Client, ICMPv6,
HTTP Server

Filtro IP

Restringe os utilizadores da
rede que podem ou não aceder
ao equipamento a partir da
rede (só IPv4)

Arranque seguro

A integridade do firmware é
verificada antes de permitir
qualquer interação do
utilizador. Só se pode utilizar
firmware original da Brother

Deteção automática de intrusão

Todas as impressoras Brother
são seguras. As impressoras
reconhecem automaticamente
os ataques à segurança e tomam
medidas preventivas, incluindo
reiniciar se for necessário, para
garantir que continuam a ser
seguras

Atualizações de Firmware

Além de permitir atualizações
automáticas para a versão
mais recente, a impressora
pode ser configurada para não
receber versões de firmware
mais antigas para evitar que
um utilizador não autorizado as
instale

Firmware assinado digitalmente

O firmware das impressoras e
scanners da Brother tem
assinatura digital e é seguro

Gestão de assinaturas

Utilize o certificado standard
assinado automaticamente por
defeito, crie um certificado com
assinatura automática
personalizado, um pedido de
assinatura de certificado (CSR)
ou um certificado público e uma
password privada externos para
a comunicação na rede
protegida

Cloud Secure Print

Permite a impressão de
trabalhos de impressão
protegidos com password

Controlo de acesso à rede baseado em portas

(IEEE 802.1x)
Os dispositivos Brother
cumprem integralmente esta
norma, para permitir a conexão
a uma rede protegida por
802.1x EAP (Extensible
Authentication Protocol)

Restringir protocolos de rede

Função de Controlo de Protocolo
permite ao administrador restringir
protocolos de comunicação (por
exemplo, FTP, Telnet) caso seja
necessário

Consumíveis

Tinteiros iniciais¹⁰

1 x 200 páginas (BK)
1 x 200 páginas (C,M,Y)

Tinteiro standard⁹

LC521 BK - 500 páginas
LC521 C,M,Y – 500 páginas

Dimensões e peso

Com caixa

463(L) x 260(P) x 456(A) mm
Peso – 9,10 kg

Sem caixa

390(L) x 343(P) x 182.5(A) mm
Peso – 7,60 kg

Volume de trabalho

Volume de impressão recomendado

Até 1.000 páginas mensais

Requisitos de funcionamento

Requisitos de alimentação

220 - 240V AC
50/60Hz

Ambiente de funcionamento

Humidade 20 - 80%
10°C - 35°C
50°F - 95°F

Ambiente de armazenamento

Humidade 20 - 80%
0°C - 40°C
32°F - 104°F

Ecologia

Consumo de energia aproximado^{13,14}

Copiar: 21W
Pronto : 2,5W
Hibernação: 0,6W
Desligado: 0,15W

Pressão sonora¹²

Imprimir PC (Preto/Cor)
Aprox. 55.0 dB(A)

- 1 Impressão baseada ISO/IEC 24734
- 2 Tempo de impressão da primeira página (FPOT) baseada ISO/IEC 17629
- 3 Velocidade de digitalização baseada ISO/IEC 17991
- 4 Velocidade de cópia desde o ADEF (ESAT) baseada ISO/IEC 24735
- 6 Velocidade de cópia da primeira página (FCOT) baseada ISO/IEC 24735 Anexo D
- 9 Valor de rendimento declarado aproximado segundo ISO/IEC 24711
- 10 A primeira vez que instalar um conjunto de tinteiros, o equipamento utilizará uma quantidade de tinta para encher os tubos do circuito de tinta. Este processo só ocorre uma vez. A quantidade de tinta restante será de aproximadamente 200 páginas BK e 200 páginas CMY.
- 11 Capacidade calculada com papel de 80g/m2
- 12 Pressão sonora e nível de ruído de acordo com ISO 7779
- 13 O consumo de energia no modo desligado é medido segundo a norma IEC 62301 Edição 2.0
- 14 Consumo de energia na impressão e digitalização numa face, resolução: standard/documento: padrão impresso ISO/IEC 24712
- 15 Só com Windows e macOS
- 16 Só com Windows
- 17 Descarga opcional
- 18 Requer conexão à internet



App Store, Mac, macOS e AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. registadas na EE.UU. e outros países. Google Play e o logotipo de Google Play são marcas comerciais da Google LLC.



Trabalhamos consigo para cuidar do meio ambiente

A Brother Earth descreve a nossa atitude positiva e o nosso compromisso com as comunidades e o planeta. O nosso objetivo é contribuir para a criação de uma sociedade, em que o desenvolvimento sustentável seja possível. Na Brother trabalhamos sempre com responsabilidade, respeito e procurando marcar a diferença. A esta iniciativa chamamos Brother Earth.

www.brotherearth.com

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Brother é uma marca registada da Brother Industries Ltd. Todas as marcas e marcas registadas referenciadas neste documento são propriedade das suas respetivas companhias.

brother
at your side