



Цветен LED принтер с безжична мрежа

HL-L3210CW



PRINT



WIRELESS

www.brother.bg

Цветен LED принтер с безжична мрежа

Практичен цветен принтер със скорост на печат от 18 стр./мин. Удобна работа с хартията (тава за 250 листа), консумативи с голям капацитет и бърза настройка. Вадите от кашона и започвате работа.

HL-L3210CW



Основни функции:

- Бърза скорост на печат до 18 стр./мин.
- Тава за хартия за 250 листа
- Безжична мрежа
- Лесен печат от мобилно устройство или таблет
- 256MB памет
- Тонер в комплекта до 1,000 стр.*

Без шум в офиса

В съвременната офис среда не Ви е нужен още шум, който допълнително да натоварва обстановката. HL-L3210CW печата до 18 пълноцветни стр/мин., а нивото на звука е под 45dB, което го класира по-ниско от ежедневните офис разговори. Тези водещи спецификации правят цветния принтер перфектно решение за Вашето бюро.

Добавете цвят към бизнеса си

Направете документите си по-въздействащи, направете го с цвят. HL-L3210CW предлага до 2,400dpi качество на печат и заедно с LED технологията получавате професионални висококачествени документи.

Спестете време и пари

Принтерите от серията са бързи, надеждни и излизат изгодно. Вградената тава за 250 листа Ви гарантира, че няма да се налага постоянно презареждане с хартия, а тонерите с голям капацитет Ви пестят време и пари, както при цветния, така и при монохромния печат. Чрез увеличаване на производителността и намаляване на загубеното време работата върви гладко.

* Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC19798

Общи характеристики

Технология
Електрофотографска
LED

Процесор
Cortex-A9 800MHz Sub:
ARM946 133MHz

Памет
256MB

Безжична мрежа
IEEE 802.11b/g/n

Контролен панел
1 ред LCD

Локален интерфейс
Hi-Speed USB 2.0

Мобилен печат
Печат от мобилно
устройство

Печат

Скорост на печат (A4)
До 18 стр./мин.
цветно и черно-бяло

Резолюция
2,400 dpi (600 x 2400)

Тих режим
Намалява шума при печат чрез
намаляване на скоростта до 12
стр/мин

Време за излизане на първа разпечатка
По-малко от 15.5 сек от
режим Готовност

Време за замяване
По-малко от 28 сек. от
sleep mode

Езици за печат
PCL6, BR-Script3
PDF Version 1.7, XPS
Version 1.0

Вградени шрифтове (PCL)
73 мащабируеми шрифта,
12 растерни шрифта

Вградени шрифтове (Postscript)
66 мащабируеми шрифта

Вградени баркодове (PCL)
*Code39, Interleaved 2 of 5,
FIM (US-PostNet), Post Net
(US-PostNet), EAN-8,
EAN-13, UPC-A, UPC-E,
Codabar, ISBN (EAN),
ISBN (UPC-E), Code128
(set A, set B, set C),
EAN128 (set A, set B, set C),
Code93, GS1Databar, MSI

Функции на принтера

Печат N в 1³

Печат на плакат⁴

Печат на воден знак⁴

ID печат⁴

Ръчен двустранен печат⁴

Печат на книжка⁴

Профили за принтиране³

Печат в черно⁴

Драйвер за принтер

Windows®
Windows® 10
(32 & 64 bit editions)
Windows® 8
(32 & 64 bit editions)
Windows® 7
(32 & 64 bit editions)
Windows® Server 2016
(32 & 64 bit editions)*
Windows® Server 2012,
2012R2 & 2008R2*
Windows® Server 2008
(32 & 64 bit editions)*

Macintosh⁵
macOS v10.11.6, 10.12.x,
10.13.x

Linux⁵
CUPS, LPD/LPRng
(x86/x64 environment)

PostScript Универсален драйвер за принтер⁵
Драйвер за Windows®, който
позволява печат към всяка
мрежа или локално свързан
Brother лазерен принтер,
който поддържа PostScript

PCL Driver⁵
Универсален PCL XL драйвер

* Само Windows® Server поддържа мрежови печат

1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19798.

2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

3 Само Windows & Mac

4 Само Windows®.

5 Опционално за сваляне.

6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Боравене с хартията

Подаване на хартия
Стандартна тава - 250 листа
Слот за ръчно подаване - 1 лист

Извеждане на хартия
150 листа с лицето надолу (80g/m²)
1 лист с лицето нагоре (прав път на хартията)

Видове хартия и тегло
Стандартна тава -
Обикновена и рециклирана (между 60 - 163g/m²)
Размери на хартията
Стандартна тава
A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive

Видове хартия и тегло
Слот за ръчно подаване –
Обикновена, рециклирана, висококачествена, етикет, пощенски пликосе (между 60 - 163g/m²)

Размери на хартията
Слот за ръчно подаване –
ширина 76.2 до 216 мм,
дължина 116 до 355.6 мм
Пощ. пликосе; COM-10,
DL, C5, Monarch

Пощенски пликосе и печат на етикети

Да, от слота за ръчно подаване: за 1 плик / лист

Мобилна и уеб свързаност

Brother iPrint&Scan (Android)

Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)

Brother iPrint&Scan (Windows® Phone)

Brother Print&Scan (Windows® 8, 10 & RT)

Google Cloud Print 2.0

Apple AirPrint

Brother Print Service Plugin

Mopria

Инструменти за управление на печата

Персонализиран инсталатор¹
Възможност за разработка и персонализиране на драйверите и софтуера

MSI инсталатор¹
Модулни инсталатори, които могат да бъдат разпространени чрез Active Directory®

BRAdmin Light^{4&5}
LAN/WAN Софтуер за управление

Вграден Уеб сървър
Уеб базирано управление на печата вградено в устройството

Помощник за настройка на драйвери¹

Лесно създаване на драйвери за печат за безпроблемно разпространение в мрежата
PrintSmart Cost Control
Наблюдение и управление на разходите за печат на всички Brother и други устройства

Повече информация за PrintSmart решенията посетете: www.brother.bg

Софтуер

Brother iPrint&Scan (Windows и Mac)⁵
Печат от, сканиране към, изпращане на факсове, преглед на получените факсове, копията и проверка на статуса на устройството от Windows или Mac операционни системи

¹ Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19798.

² Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

³ Само Windows & Mac

⁴ Само Windows®.

⁵ Опционално за сваляне.

⁶ Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Мрежа и сигурност

Безжична мрежова свързаност

IEEE 802.11b/g/n
(Infrastructure Mode)
IEEE 802.11g/n
(Wi-Fi Direct)

Защита на безжична мрежа

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
*Wi-Fi Direct поддържа WPA2-PSK (AES) само. APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Wi-Fi Direct™

Печатате безжично без нужда от връзка с безжична точка за достъп. (поддръжка на автоматичен и ръчен режим)

Настройка на безжична мрежа

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Безжични приложения

Вертикално сдвояване

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client

IP филтър

Ограничаване на определени мрежови потребители, които да имат или не достъп до дадено устройство в мрежата (IPv4 само)

И-мейл известия

Устройството автоматично изпраща и-мейл до определен и-мейл адрес, който изисква внимание, напр. когато тонера е накрая и има нужда от подмяна

И-мейл репорти

Редовно получаване на репорти по и-мейл

Функция заключване

Защитен достъп до контролния панел на устройството, чрез заключването му.

Функция защитно заключване 3.0

Ограничаване на печата в мрежата на определени или група потребители. Може да се ползва потребителско име на всеки отделен компютър (за до 100 потребители)

Защитен печат

Защита на задачите за печат с 4 цифрен код, изискван да се въведе на устройството, за да започне печат

Консумативи и аксесоари

Тонер в комплекта
1,000 стр. С/М/У/ВК

Стандартен тонер
1,000 стр. С/М/У/ВК
(TN-243)

Тонер с голям капацитет
3,000 стр. ВК
2,300 стр. С/М/У (TN-247)

Барабан (DR-243CL)
18,000 стр. (1 стр. / задача)

Колан (BU-223CL)
Приблизително 50,000 стр. (2 стр. / задача)

Касета за отпадъчен тонер (WT-223CL)
Приблизително 50,000 стр. (5 стр. / задача)

Размери и тегло

Без кашон (ШхДхВ)
410 x 461 x 252 мм -17.2 кг.

С кашон (ШхДхВ)
589 x 513x 372 мм -20.7 кг.

Натоварване

Максимално месечно натоварване
До 30.000 стр.

1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19798.

2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

3 Само Windows & Mac

4 Само Windows®.

5 Опционално за сваляне.

6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Околна среда

Консумация на ел. енергия

Печат - 390W,
Готовност - 75W,
Тих режим - 270W,
Sleep - 8.8W,
Deep Sleep - 1.0W,
Изкл. - 0.04W

ТЕС стойност

0.9 kWh/седмица

Ниво на налягане на звука

Печат - 45dB(A),
Готовност - 33dB(A),
Тих режим - 43dB(A)

Сила на звука

Печат - 5.93B(A)
цветно/черно-бяло
Готовност - 4.67B(A),
Тих режим - 5.86B(A) цветно /
5.78 черно-бяло,
Deep Sleep - недоловима

Пестене на енергия

Устройството консумира по-малко енергия, когато е в режим Почивка

Пестене на тонер

Режим, при който се намалява разхода на тонер

Eco Mode

Да

GS Mark

Да

1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19798.

2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

3 Само Windows & Mac

4 Само Windows®.

5 Опционално за сваляне.

6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване.

Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.



Работим съвместно за една по-добра околна среда

Като глобална компания ние приемаме нашата отговорност към околната среда наистина много сериозно. Ето защо непрекъснато се стремим да подобрим начина си на производство, дизайна на продуктите си, начина им на употреба и стигнем чак до рециклирането. Ние наричаме това Brother Earth.

www.brotherearth.com

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки съответните компании.

brother
at your side