



PATIENT REGISTRATION FORM
PLR (PCT)

Ticker's Date: 1/2/2022

PATIENT INFORMATION					
Patient's last name: Constance	First (F)	Middle (M)	(Choose an item)	Marital status: Married	
Is this your legal name?	If not, what is your legal name?		Former name	Birth date	Age
<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	(Legal Name)		(Former Name)	5/2/1975	(Age) 46 yr <input type="checkbox"/> 4
Address: (Address) P.O. Box, City, ST ZIP Code			Home phone no.:	Mobile phone no.:	
Social security no.:			(Phone)	011 1186(2)	
Occupation:	Employer:	Employer phone no.:		(Phone)	
(Occupation)	(Employer)				
Choose clinic because/referred to clinic by (Please choose one option)			<input checked="" type="checkbox"/> Dr. T. Smith	<input type="checkbox"/> Other	
Other family members seen here: (Other patients)					
OTHER MEDICAL INFORMATION					
Person responsible for bill: (Responsible party)	Birth date: (Birthdate)	Address: (if different) (Address)		Home phone no. (Phone)	
Is this person a patient here?	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		Is this patient covered by insurance?		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Occupation:	Employer:	Employer address:		Employer phone no.:	
(Occupation)	(Employer)	(Address)		(Phone)	
Please indicate primary insurance: (Choose an item) (Other) (Other insurance)					
Subscriber's name:	Subscriber's U.S. no.:	Birth date:	Group no.:	Policy no.:	Co-payment:
(Name)	(SSN)	(Birthdate)	(Group #)	(Policy #)	(\$/mo)
Patient's relationship to subscriber: (Choose an item) (Other) (Relationship to subscriber)			Relationship to subscriber:		
(Relationship)			(Relationship)		
Name of secondary insurance (if applicable): (Secondary insurance)			Subscriber's name:	Group no.:	Policy no.:
(Name)			(Name)	(Group #)	(Policy #)
Patient's relationship to subscriber: (Choose an item) (Other) (Relationship to subscriber)			Relationship to subscriber:		
(Relationship)			(Relationship)		
IN CASE OF EMERGENCY					
Name of emergency contact (if available): (Emergency contact)			Relationship to patient:	Home phone no.:	Work phone no.:
(Name)			(Relationship)	(Phone)	(Phone)

Printed on Recycled Paper. All rights reserved. Insurance benefits are paid directly to the physician. I understand that I am financially responsible for my share of the cost of my insurance. I understand that I am financially responsible to obtain any information required to process my claim.

Modelový rad prenosných tlačiarňí PJ-800

PJ-822 / PJ-823 / PJ-862 / PJ-863 / PJ-883 produktový list

Kompaktné tlačiarne pre použitie kdekoľvek

Prenosné tlačiarne PJ ponúkajú odolné mobilné tlačové riešenie "v teréne" pre predajcov/služby, logistiku a pracovníkov verejnej bezpečnosti/pohotovostných služieb. Bluetooth, Wi-Fi a USB-C sa bezproblémovo pripájajú k smartfónom, tabletom a notebookom.

Hlavné vlastnosti:

- Kompaktné rozmery a odolné prevedenie
- Rýchla tlač, až 13,5 obr./min.
- USB-C, NFC, Bluetooth a Wi-Fi
- Lítium-iónová batéria, 600 strán A4¹
- Kompatibilita AirPrint & Mopria™ pre tlač bez ovládačov tlačiarne²



Všeobecné

Obsah balenia	USB kábel (Typ A - Typ C) Stručný návod na obsluhu Čistiaci hárok
Jazyky	Anglický, dánsky, nemecký, španielsky, francúzsky, taliansky, holandský, nórsky, portugalský, fínsky, švédsky

Rozmery & hmotnosť

Bez obalu	255 mm (š) x 55 mm (h) x 30 mm (v) 610 g s batériou ³ 480 g s Dummy batériou 430 g bez batérie
------------------	---

Vstavané funkcie

Metóda tlače	Priama termálna
Rozlíšenie tlače	PJ-822 PJ-862 : 203 dpi PJ-823 PJ-863 PJ-883 : 300 dpi
Max. rýchlosť tlače	13,5 obr./min. ¹
Max. šírka tlače	203,2 mm
Max. dĺžka tlače	279,4 mm
Min. šírka média	Rezaný hárok 148 mm (A5) Papierová rolka 210 mm (A4)
Max. šírka média	Rezaný hárok 215.9 mm (Letter/Legal) Papierová rolka 215.9 mm (Letter/Legal)
Hrúbka média	0,16 mm alebo menej
Veľkosti médií	A4, A5, Letter, Legal, kontinuálne
Typy médií	Papierové a syntetické Celostranové: rezaný hárok, Kontinuálna rolka, Perforovaná rolka, Fan-Fold (skladačka) Štítky: predsekané, Fan-Fold (skladačka)
Kapacita batérie (voliteľné)	1750 mAh
Výdrž batérie (voliteľné)	Pribl. 600 strán A4 ¹
Čas nabitia batérie	2 h (s použitím voliteľných napájacích adaptérov)
Rozhranie	Všetky modely: USB Ver.2.0 (Full Speed) (Typ C) PJ-862 PJ-863 PJ-883 : Bluetooth v5.2 (Classic + BLE) NFC (pre párovanie – len Android) PJ-883 : Wireless LAN IEEE802.11a/b/d/g/i/n s podporou 2.4GHz a 5GHz <u>bands</u>
Bluetooth profily	SPP, OPP, HCRP (Bluetooth Classic), GATT (Low Energy), podpora iAP

Zabezpečenie Wi-Fi	Metóda autentifikácie (šifrovacia schéma) Režim infraštruktúry: Otvorený systém (None/WEP64/WEP128) Autentifikačný kľúč (WEP) WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE (TKIP+AES) WPA3-SAE (AES) EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) EAP-TLS (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES) TLS 1.0/1.1/1.2/1.3 Metóda autentifikácie (šifrovacia schéma) Režim Wireless direct: WPA2-PSK (AES) WPS (Wi-Fi Protected Setup) 802.11i
---------------------------	---

Príkazy tlačiarne	Raster graphic ESC/P Legacy (ESC/P_P) ESC/P Brother (ESC/P_B) P-touch Šablóny ZPL II emulácia
--------------------------	---

Interné typy & veľkosti písma	<ESC/P> Bitmapové fonty: Gothic (16, 24, 32 dot), Letter Gothic Bold, Helsinki (16, 24, 32, 48 dot), Brussel, San Diego, Brougham (24, 32, 48 dot) Obrysové fonty: Gothic, Letter Gothic, Helsinki, Brussel (Max: 400 dot) <P-touch Šablóny> Obrysové fonty: Gothic, Letter Gothic, Helsinki, Brussel (Max: 400 dot) <ZPL II emulácia> Bitmapové fonty: "A","B","C","D","E","F","G","H" Obrysový font: "0"
--	--

Pamäť	RAM: 256 MB Flash: 64 MB (<u>User area</u> : 30 MB)
--------------	---

Interné čiarové kódy	Lineárne: <Common> CODE39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128), POSTNET, GS1 DataBar (RSS) <Additional ESC/P mode> CODE93, UPC/EAN EXTENSION, MSI, Intelligent Mail Barcode <Additional P-touch Template mode> Intelligent Mail Barcode <Additional ZPL II mode> CODE93, UPC/EAN EXTENSION, MSI, Intelligent Mail Barcode, Industrial 2-of-5, Standard 2-z-5
-----------------------------	--

	2D : <Common> QR Code, PDF417, MaxiCode, Aztec <Additional ESC/P mode> Micro QR Code, MicroPDF417, DataMatrix <Additional P-touch Template mode> GS1 Databar Composite, Micro QR Code, MicroPDF417, DataMatrix <Additional ZPL II mode> GS1 Databar Composite, MicroPDF417, DataMatrix
--	---

Podpora operačného systému	Microsoft® Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
	macOS 10.15 / 11 / 12
	Linux Red Hat a Debian

Windows SDK	Microsoft® Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
-------------	--

Mobile SDK	Android v8 alebo novší iOS v11 alebo novší [^] [^] Podporuje komunikáciu Bluetooth od verzie 12.2 alebo novšiu. Vyžaduje vývoj aplikácie tretích strán pomocou Brother SDK. Viac informácií nájdete na: https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html?c=eu

Softvér	P-touch Editor – Softvér na navrhovanie štítkov s čiarovými kódmi Brother Print Service Plugin – Tlač bez ovládača zo zariadení s OS Android (verzia 5.0 alebo novšia) Mobile Deploy App – Vzdialené nastavenie tlačiarne Brother Font Manager – Nástroj na stiahnutie písma (iba Windows® cez USB) ⁴ Printer Settings Tool – Softvér na konfiguráciu zariadenia (iba Windows® cez USB) BRAdmin Pro 4 – Správa zariadenia (iba Windows®)
---------	--

Životné prostredie

Prevádzková teplota	Tlač s batériou / auto adaptérom : -10°C - 50°C Tlač s AC adaptérom : -10°C - 40°C Nabíjanie : 0°C - 40°C
Prevádzková vlhkosť	20% - 80% bez kondenzácie
Teplota pri skladovaní	-20°C - 60°C
Vlhkosť pri skladovaní	10% - 90% bez kondenzácie

Spotrebný materiál

Typ média ⁵	Rezaný hárok : PA-C-411 (A4 100 listov)
	Papierová rolka: PA-R-411 (A4 šírka / 100 listov pri dĺžke A4, 6 roliek v balení)

Voliteľné príslušenstvo

Manipulácia s médiami	PA-RH-600 Držiak papierovej rolky PA-PG-003 Vodič papiera (PJ-822/823) PA-PG-004 Vodič papiera (PJ-862/863/883)
Batéria	PA-BT-002
Prenosné puzdro	PA-CC-500 Ochranné puzdro PA-RC-001 Puzdro na rolku papiera (IP54) PA-RB-001 Ochranné puzdro - gumené
Sieťový AC adaptér	PA-AD-600AEU 2-pin EU zástrčka PA-AD-600AUK 3-pin UK zástrčka
AC adaptér s USB napájaním	PA-AD-003EU USB Typ-C 2-pin EU zástrčka PA-AD-003UK USB Typ-C 3-pin UK zástrčka
Napájací adaptér do auta	PA-CD-600CG Zásuvka zapalovača (15V) PA-CD-600WR Permanentné pripojenie (15V)
Montážna sada do auta	PA-CM-500

¹ V štandardných testovacích podmienkach Brother, s použitím formátu A4 so vzorom JAITA J1 (1,9 % pokrytie) pri teplote 23°C, cez USB s použitím Li-ion batérie s plným nabitím alebo AC adaptéra.

² Iba PJ-883.

³ Voliteľné – PA-BT-002

⁴ Vyžaduje licenčné povolenie pre fonty

⁵ Pre viac informácií o spotrebnom materiáli kontaktujte vášho miestneho predajcu Brother

Všetky špecifikácie pri vydání sú správne. Brother a logo Brother sú registrované ochranné známky pre Brother Industries Ltd. Všetky názvy produktov sú registrované ochranné známky alebo prislúchajú daným spoločnostiam. Zmeny a chyby vyhradené.

Navrhnuté a vyvinuté marketingovým oddelením: 2022