



Compacte all-in-one zwart-witlaserprinter

Eenvoudig te installeren
voor snel en probleemloos printen

DCP-L2660DW



PRINT



SCAN



KOPIE



5GHz
DRAADLOOS

www.brother.nl

Compacte all-in-one zwart-witlaserprinter

Slimmer werken vanuit huis of in het kantoor met de compacte, gemakkelijk aan te sluiten Brother DCP-L2660DW. Deze all-in-one zwart-witlaserprinter biedt tal van functies waarmee u efficiënt kunt werken, zoals draadloos printen via Wi-Fi, automatisch dubbelzijdig afdrukken en diverse scanfuncties. De printer beschikt over een grote papiercapaciteit, waardoor u niet steeds opnieuw het papier hoeft aan te vullen.

Daarnaast kunt u via de Brother Mobile connect app direct vanaf iedere gewenste locatie printen vanaf, of scannen naar een smartphone of tablet.

DCP-L2660DW



- Printen tot 34 pagina's per minuut
- Dubbelzijdig printen tot 16 zijden per minuut
- Scannen tot 22,5 images per minuut³
- 6,8 cm Colour touchscreen
- Snelle bekabelde ethernet verbinding, 5GHz Wi-Fi en USB
- 256 MB intern geheugen
- 50 vel automatische documentinvoer (ADF)¹¹
- 250 vel papierlade¹¹
- Geleverd met tonercartridge voor 1.200 pagina's, tonercartridge voor maximaal 3.000 pagina's beschikbaar⁷

Efficiënt werken

De DCP-L2660DW biedt hoge printsnelheden zodat u sneller en efficiënter kunt werken. Dankzij de automatische documentinvoer en dubbelzijdig afdrukken bespaart u kostbare tijd, die u aan belangrijke taken kunt besteden. Scan uw documenten in kleur of zwart-wit direct naar uw desktop PC, laptop of mobiele apparaat.

Moeiteloos

Deze printer kan moeiteloos en eenvoudig geïnstalleerd en aangesloten worden via geavanceerde verbindingen zoals de bekabelde netwerkinterface, 5 GHz Wi-Fi of via de USB aansluiting. Daarnaast is de DCP-L2660DW eenvoudig te bedienen via het 6,8 cm kleurentouchscreen. Profiteer van de mogelijkheid om aangepaste snelkoppelingen op het touchscreen te maken voor veelgebruikte functies.

De perfecte partner

De hoge printkwaliteit zorgt ervoor dat u altijd zonder problemen professionele documenten kunt afdrukken. De DCP-L2660DW is een compacte all-in-one zwart-witprinter met een hoge papierinvoer- en uitvoercapaciteit waardoor u langer door kunt printen zonder onderbreken. Dankzij het ruimtebesparende en geluidarme ontwerp, past de printer in ieder klein kantoor of thuiswerkplek.

Langer doorgaan met printen

De DCP-L2660DW heeft lage printkosten dankzij een gescheiden drum en toner en de meegeleverde tonercartridge voor 1.200 pagina's⁷ waarmee direct grotere printvolumes verwerkt kunnen worden. De drum unit en tonercartridge is eenvoudig door de gebruiker zelf te vervangen. Daarnaast is er een tonercartridge met hoge capaciteit beschikbaar, waarmee u tot 3.000 pagina's⁷ kunt afdrukken en de kosten per pagina aanzienlijk kunt verlagen. Daarnaast hoeft u ook minder vaak de toner te vervangen.

Standaard beveiligd

Om gelijke tred te houden met de steeds veranderende wetgeving op het gebied van privacy en databeveiliging, bieden onze apparaten standaard de nieuwste beveiligingsfuncties volgens de laatste normen, zodat uw gegevens altijd goed beschermt en veilig zijn.

De DCP-L2660DW biedt een reeks geavanceerde beveiligingsfuncties en maakt gebruik van beveiliging op drie verschillende lagen: op apparaatniveau, netwerkniveau en documentniveau. Deze worden geverifieerd door middel van externe beveiligingscertificaten. Dit geeft gebruikers extra zekerheid en garandeert dat gegevens bij elke stap goed afgeschermd worden.

Printen vanaf iedere locatie

Met de Brother Mobile connect app kunt u uw Brother printer vanaf iedere plek bedienen. Print documenten onderweg of op locatie en bestel via de app originele Brother verbruiksartikelen die rechtstreeks bij u thuis worden afgeleverd. Daarnaast is het mogelijk om veelgebruikte functies te personaliseren, waardoor u de printer op een geheel nieuwe manier kunt gebruiken via uw mobiele apparaten.

Download nu de app voor uw smartphone of tablet, zodat u meteen aan de slag kunt.



Algemeen

Technologie

Laser

Geheugen

264MB

Bedieningspaneel

6,8 cm LCD
kleurentouchscreen

Lokale interface

Hi-Speed USB 2.0

Bekabelde netwerk interface

10Base-T/100Base-TX

Draadloze netwerk interface

2.4GHz en 5GHz ondersteuning

Inhoud verpakking

Printer, meegeleverde toner, drum, netsnoer, verkorte installatiehandleiding, garantiekaart

Printen

Print snelheid (A4)

Enkelzijdig: 34 ppm in zwart-wit
Dubbelzijdig: 16 zijden per minuut in zwart-wit

FPOT - eerste afdruk (First Print Out Time)

Tot 8,5 seconden in zwart-wit

Stille modus

Een functie waarmee het printgeluid wordt gereduceerd

Resolutie

Tot 1200 x 1200dpi

Printertalen

PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7

Ingebouwde lettertypen (PCL)

73 schaalbare lettertypen, 12 bitmap lettertypen

Ingebouwde barcodes (PCL)

16 barcode fonts*
*Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

Ingebouwde lettertypen (Postscript)

66 schaalbare lettertypen

Printerfuncties

N-in-1 printen

Verklein tot 25 pagina naar één enkele A4 pagina

Poster printen

Vergroot één A4 pagina tot een poster van 4, 9, 16 of 25 vel

Tonerbespaarstand

Gebruik de tonerbespaarstand om het tonerverbruik te verminderen zonder de afdruksnelheid te beïnvloeden

Watermerk printen

Vooraf ingestelde tekst of afbeelding als watermerk printen

ID printen

Identificatie toevoegen aan uw afgedrukte documenten (datum en tijd, kort aangepast bericht of pc gebruikersnaam)

Folder printen

Documenten afdrukken op A5 formaat met behulp van automatisch dubbelzijdig printen

Print profielen

Bewaar uw favoriete driver instellingen als profiel om ze gemakkelijk terug te kunnen vinden

Handmatig dubbelzijdig printen

Handmatig dubbelzijdig printen (aanbevolen voor afwijkende papierformaten die niet worden ondersteund door automatisch dubbelzijdig afdrukken)

Omgekeerd printen

Roteer de inhoud van een document met 180°

Print melding

Er kan een melding naar uw computer worden gestuurd tijdens het afdrukken

Printerdriver

Windows

Windows 11
(32 en 64 bit edities)
en recenter

macOS

Printen via macOS vereist het gebruik van AirPrint.

Linux

CUPS, LPD/LPRng
(x86_64)

ChromeOS

Ondersteund printen via
ChromeOS

PCL Driver

Generieke PCL XL driver

PostScript universal printer driver

Universele Windows printer driver voor brother printers die lokaal zijn aangesloten of verbonden zijn in het netwerk

Ga naar support.brother.com voor de volledige lijst met ondersteunde besturingssystemen en de nieuwste drivers en software te downloaden.

Papier¹¹

Papier invoer

Standaard papierlade

250 vel

Handmatige papierinvoer

1 vel

Automatische documentinvoer (ADF)

50 vel

Papier uitvoer

120 vel A4

Enveloppen printen

Vanuit de handmatige papierinvoer

Papierformaten

Standaard papierlade

A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO),
A5, A5(Long Edge), B6(JIS),
A6, Executive, A4 Short,
16K(195x270mm)

Handmatige papierinvoer

Breedte 76,2 tot 215,9 mm,
Lengte 127 tot 355,6 mm
Enveloppe: COM-10, DL, C5,
Monarch

ADF

Breedte: 105 to 216 mm,
Lengte: 147 to 356 mm

Glasplaat scanner

Tot A4 /LTR

Dubbelzijdig printen

A4

Papiertypen en gewicht Standaard papierlade

Standaard papier, dun papier,
gerecycled papier, dik papier
60-163 gr/m²

Handmatige papierinvoer

Standaard papier, briefpapier,
dun papier, gerecycled papier,
dik papier, bond papier, labels,
enveloppen
60-230 gr/m²

ADF

Standaard en gerecycled papier
60-105 gr/m²

Automatisch dubbelzijdig

Standaard papier, dun papier,
gerecycled papier
64-105 gr/m²

Printen vanuit mobiele verbindingen en webdiensten

Brother Mobile connect app¹⁷ (Android)

Mobiele app voor printen, scannen en apparaat status controleren met mobiele Android smartphones en tablets

Brother Mobile connect app¹⁷ (iPad / iPhone)

Mobiele app voor printen, scannen en apparaat status controleren met iPad en iPhone

Kijk voor de meest recente ondersteuning op
<https://www.brother.nl/mobileconnect>

Apple AirPrint¹⁷

Printen van, en scannen naar de meest voorkomende bestandstypen vanaf apparaten die AirPrint ondersteunen

Brother Print Service Plugin¹⁷

Print direct vanaf Android apparaten zonder speciale app

Mopria™¹⁷

Afdrukken met behulp van de Mopria Print service vanaf Android apparaten

Brother Apps¹⁸

Scannen naar mobiel, scannen naar doorzoekbare PDF, fax doorsturen naar cloud/e-mail, scannen naar PowerPoint, scannen naar Excel, scannen naar Word, eenvoudig scannen naar e-mail

Webconnect¹⁸

Printen van, en scannen naar Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote, SharePoint online

Kopiëren

Kopieersnelheid (A4)

Enkelzijdig: 34 ppm in zwart-wit

Resolutie

Tot 600 x 600 dpi

FCOT - eerste kopie (First Copy Out Time)

Tot 10 seconden in zwart-wit

Grijswaarden

256 grijstinten beschikbaar
(8 bit)

Kopieerfuncties

Multi-kopiëren, stapelen en sorteren

Maak maximaal 99 kopieën van elke pagina. Stapelen of sorteren van afgedrukte documenten

Vergrotings- en verkleinratio

Vergroten of verkleinen van documenten, 25% tot 400% in stappen van 1%

2 in 1 ID kopiëren

Beide zijde van een ID kaart kopiëren op één A4 vel

N in 1 kopiëren

2 of 4 pagina's verkleinen tot één enkele pagina A4

Scannen

Technologie

CIS (Contact Image Sensor)

Scannen in kleur en zwart-wit

Ja

Scan snelheid (A4)³

Enkelzijdig: 22,5 ipm in zwart-wit en 7,5 ipm in kleur

Scanresolutie vanuit de ADF

600 x 600dpi

Scanresolutie vanaf de flatbedscanner

1200 x 1200dpi

Geïnterpoleerde scanresolutie

Tot 19.200 x 19.200 dpi

Kleurdiepte

30 bit kleurverwerking (intern)
24 bit kleurverwerking (extern)

Grijswaarden

10 bit kleurverwerking (intern)
8 bit kleurverwerking (extern)

Scannerfuncties

Ondersteunde bestandstypen

Inclusief PDF (PDF/A, beveiligde PDF, ondertekende PDF, doorzoekbare¹⁷) JPEG, TIFF

Standaard scanfuncties¹⁷

Scan naar e-mail, OCR, afbeelding en bestand

Scannen naar netwerk¹⁶

Scan naar e-mailserver, FTP, FTPS, HTTPS, SharePoint online (iPrint&Scan voor Windows)

Optimalisatie functies

Automatisch rechtzetten vanuit ADF (iPrint&Scan voor desktop)

Scannen naar Microsoft Office

Scannen naar Microsoft Office toepassingen: Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx)

Scan profielen¹⁵

Creëer tot 25 netwerk en FTPS/FTP profielen om gemakkelijk meerdere scaninstellingen te kiezen en op te slaan

Documenten scheiden

Documenten sorteren op basis van een blanco scheidingsvel of een specifiek aantal enkelzijdige afbeeldingen of vellen papier, zelfs als er meer documenten in de ADF zijn geplaatst

Scanner drivers

Windows

TWAIN en WIA
Windows 11
(32 en 64 bit edities)

macOS

Scannen via macOS vereist
het gebruik van AirPrint. Mac
scanner drivers zijn niet nodig.

Linux

SANE (32 en 64 bit edities)

ChromeOS

Ondersteunt scannen via
ChromeOS

Ga naar support.brother.com voor de volledige lijst met
ondersteunde besturingssystemen en de nieuwste drivers
en software te downloaden.

Fleet management oplossingen

BRAdmin^{16,17}

Software voor het beheren
van printers in het netwerk
LAN/WAN

Ingebouwde webserver

Ingebouwde webbased
printmanagement software

Driver Deployment Wizard^{16,17}

Eenvoudig printer drivers
uitrollen over het netwerk

Status monitor¹⁶

Controleer de status van uw
apparaat vanaf uw computer

Software

Brother iPrint&Scan (Windows en Mac)^{15,17}

Afdrukken en apparaat status
controleren via Windows of
macOS

PaperPort SE 14^{16,17}

Document management
software applicatie van KOFAX

Brother utilities

Biedt installatiehandleidingen,
handleiding, veelgestelde
vragen, probleemoplossing en
contact met Brother customer
service

Eenvoudige setup

Vereenvoudigd installatieproces
met snelle toegang tot de juiste
stuurprogramma's en software
voor de installatie van uw
Brother apparaat op uw pc

Verbindingen

Bekabelde netwerk interface

Snel ethernet
(10Base-T/100Base)

Draadloze netwerk interface

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n
(Infrastructuur modus)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5GHz: IEEE 802.11 a/n
(Infrastructuur modus)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct™

Direct draadloos printen zonder
verbinding te maken met een
accesspoint (zowel automatische
als handmatige methode wordt
ondersteund)

Ondersteuning voor draadloze installatie

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Draadloze applicaties

Vertical pairing

Mobiele verbindingen

Direct printen vanaf of scannen
naar mobiele apparaten met
Brother Mobile connect, Airprint
en Mopria

Lokale interface

Hi-Speed USB 2.0

Beveiligingsfuncties

Bekabelde netwerk beveiliging

APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4,FTP)*, SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4) *Als internet fax is gedownload

Draadloze netwerk beveiliging

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), Wi-Fi Direct ondersteunt alleen WPA2-PSK (AES)

APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4,FTP)*, SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4) *Als internet fax is gedownload

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/PPPS, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Webservices (printen/scannen), SNTP Client

IP Filter

Bepaal welke netwerk gebruikers toegang krijgen tot het apparaat. (IPv4)

E-mail notificatie

Automatische e-mail notificatie over de status van de printer

E-mail rapportage

Automatisch uitlezen van tellerstanden en verzending naar een e-mailadres

Automatische inbraak detectie

Alle Brother printapparatuur beschikt over standaard beveiligingsfuncties. Apparaten herkennen automatisch beveiligingsaanvallen en nemen preventieve maatregelen

Firmware updates

Naast het toestaan van automatische updates kan de printer zo worden ingesteld dat deze geen oudere firmwareversies zal toestaan, waardoor downgraden door onbevoegde gebruikers voorkomen kan worden

Cloud Secure Print

Wachtwoordbeveiligde vrijgave van printopdrachten zonder stuurprogramma

Certificaat beheer

Gebruik de standaard zelfondertekend certificaat, maak een aangepast zelfondertekend certificaat, certificaat ondertekeningsverzoek (CSR) of extern openbaar certificaat en privésleutel voor beveiligde netwerkcommunicatie

Digitaal ondertekende firmware

De firmware voor Brother print- en scanapparatuur is digitaal ondertekend en beveiligd

Netwerk toegang op basis van poorten

(IEEE 802.1x) Brother apparaten voldoen volledig aan de standaard voor connectie met een netwerk beveiligd met 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol)

Restrictieve netwerk protocollen

De protocol controle-functie staat een beheerder toe om communicatie beperken (bijvoorbeeld FTP, Telnet)

Verbruiksartikelen en accessoires

Meegeleverde toner⁷
1 x 1.200 pagina's (zwart)

Standaard tonercartridge⁷
TN-2510 - 1.200 pagina's

Hoge capaciteit tonercartridge⁷
TN-2510XL - 3.000 pagina's

Drum
DR-2510 ongeveer 15.000 bij het afdrukken van 1 pagina's per printopdracht

Afmetingen en gewicht

Met verpakking (BxDxH)
580 x 517 x 434 mm - 13,9 kg

Zonder verpakking (BxDxH)
410 x 399 x 319 mm - 11,4 kg

Levensduur

Aanbevolen aantal afdrukken per maand
Tot 2.000 pagina's

Operationele vereisten

Stroomvereisten
220-240V
AC 50/60Hz

Omgevingsomstandigheden in gebruik
Vochtgehalte 20 - 80 %
10°C - 32,5°C
50°F - 90,5°F

Omgevingsomstandigheden in opslag
Vochtgehalte 35 - 85 %
0°C - 40°C
32°F - 104°F

Milieu

Geschat stroomverbruik^{13,23}
Kopiëren:: 490W
Kopiëren in stille modus: 280W
Printen: 470W
Printen in stille modus: 270W
Ready: 43W
Slaapstand: 4,1W
Diepe slaapstand: 0,7W
Uitschakelstand: 0,08W

TEC Value
0.39 kWh/week

Geluidsvermogen¹²
Printen: 6.63B(A)
Standby: niet waarneembaar
Stille modus: 6.12B(A)
Diepe slaapstand: niet waarneembaar

Geluidsdruk¹²
Printen vanaf PC:
Ongeveer 49.0dB(A)
Standby: 30.0db(A)
Stille modus: 44.0db(A)

Tonerbespaarstand
Verminder het tonerverbruik om meer pagina's te printen met een cartridge

Blue Angel
Ja

GS Mark
Ja

Nordic Swan
Ja

- 3 Scansnelheden volgens ISO/IEC 17991
- 7 In overeenstemming met ISO/IEC 19752
- 11 Berekend met 80 g/m² papier
- 12 In overeenstemming met ISO 7779
- 13 In overeenstemming met IEC 62301 editie 2.0
- 15 Alleen voor Windows en macOS
- 16 Alleen voor Windows
- 17 Optionele download
- 18 Vereist een Internet verbinding
- 23 Gemeten via ENERGY STAR versie 3.1 testmethode met netwerkconfiguratie



Samen werken voor een betere leefomgeving

Onze strategie voor het creëren van een betere leefomgeving is duidelijk. Wij streven ernaar om verantwoordelijkheid te nemen en respectvol te handelen. Wij willen een positief verschil maken door te helpen bouwen aan een samenleving waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Wij noemen deze benadering Brother Earth.

www.brotherearth.com