

At your side.  
**brother**®

# HL-2170W

Professionele, hoge kwaliteit  
laserprinter met standaard  
draadloos netwerk



## HL-2170W

Met als standaard zowel een bedraad- als draadloos-netwerkconnectie, is de Brother HL-2170W geschikt om met gemak de aanvragen van meerdere gebruikers aan te kunnen.

- Tot 22ppm monochroom print snelheid
- HQ1200dpi print resolutie
- Full-Speed USB 2.0 connectiviteit
- 250 vel invoer lade
- Gescheiden toner en drum
- Draadloos netwerkklaar

## HL-2170W Professionele, hoge kwaliteit laserprinter met standaard draadloos netwerk

Als u vanaf huis werkt of een klein bedrijf leidt, het is belangrijk om op de kosten te letten. Daarom zijn mono laser printers, met lage gebruikskosten, uw beste optie. Als u kiest voor kwaliteit én lage kosten; dan is de HL-2170W de juiste keus voor u.

De Brother HL-2170W is standaard voorzien van een draadloos netwerk connectie, dit betekent dat meerdere gebruikers kunnen printen. Door de installatie handleiding te volgen, bent u binnen enkele minuten aan het printen, tot wel 22 pagina's per minuut.

Met het 32MB geheugen zijn grote printopdrachten geen probleem en door de 250 vel papierlade bespaart u tijd met bijvullen. Speciale papiersoorten zoals enveloppen en labels kunnen handmatig worden ingevoerd.

De HL-2170W ondersteunt Windows® en Mac®, past in elk kantoor en levert professionele resultaten. Met zijn lage aanschafprijs en gebruikskosten, dankzij de gescheiden drum- en tonerunits, bent u verzekerd van goed printwerk.



## HL-2170W Technische specificaties

Algemeen		Printer driver functies	
Engine	Electrofotografisch	Printer driver functies	N in 1 printen - Verkleint tot 2, 4, 9, 16 of 25 A4 pagina's tot 1 A4 pagina Poster printen - Vergroot 1 A4 pagina tot een poster van 4, 9, 16 of 25 A4 pagina's Watermerk printen - Print documenten met een vooraf bepaalde tekst of door de gebruiker bepaalde berichten Snelle printerinstelling - Selecteer snel print opties in de driver Handmatige duplex - Print handmatig dubbelzijdig Status monitor - Functie om printerstoringen op de PC aan te geven.
Print snelheid A4	Tot 22ppm	Utilities	Web based management - Web browser print server management Driver deployment wizard - Snel en gemakkelijk Brother printer drivers op een Windows® PC in het netwerk plaatsen BR Admin Light - Print Server Management voor Windows® en Mac OS® X 10.2.4 of recenter BRAdmin Professional - Voor LAN management Web BRAdmin Professional - Server based management Utility / enkel Windows® IIS(4.0/5.0) modus
Eerste pagina	Minder dan 10 seconden	Web download utilities	<a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a>
Resolutie	HQ1200 (2.400 x 600dpi), 600dpi, 300dpi	Supplies	Meegeleverde toner Standaard toner Hoge capaciteit toner Drum
Processor	181MHz		Ongeveer 1.500 pagina's* TN-2110 - Ongeveer 1.500 pagina's* TN-2120 - Ongeveer 2.600 pagina's* DR-2100 - Ongeveer 12.000 pagina's
Geheugen capaciteit	32MB	Afmetingen & gewicht	
Interface	Full-Speed USB 2.0	Afmetingen (B x D x H)	Met verpakking 475(B) x 454(D) x 360(H) mm Zonder verpakking 368(B) x 361(D) x 170,5(H) mm
Netwerk	10/100 Base-TX, Wireless LAN IEEE802.11b/g (Infrastructuur Modus/Adhoc Modus)	Gewicht	Met verpakking 8,4kg, zonder verpakking 6,8kg
Wireless Easy Setup	Secure Easy Setup™ (SES), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)	Overig	
IPv4 gesteunde protocollen	TCP/IP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDN, LLNMR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP Server, POP before SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP Client, ICMP, Web Services	Stroomverbruik	460W printen 80W standby 8W slaapstand
IPv6 gesteunde protocollen	TCP/IP, NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP Server, POP before SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP Client, ICMPv6, Web Services	Geluidsniveau	Sound Pressure (Printen) LpAm= 51 dB (A) (Standby) LpAm= 27 dB (A) Sound Power (Printen) LWAd= 6,7 B (A) (Standby) LWAd= 4,5 B (A)
Emulatie	PCL®6	Ecologie	Power Save - Stroombesparende slaapstand Toner Save - Vermindert toner gebruik
Fonts in machine	PCL® - 49 scalable fonts, 12 bitmap fonts, 11 streepjescodes	Laser classificatie	Power Save - Vermindert toner gebruik Klasse 1 laser product (IEC 60825-1:2001)
Display	4 LED Toner (Geel), Drum (Geel), Error (Rood), Go (Blauw)		
Papier			
Papier invoer	250 vel standaard lade 1 vel handmatige invoer		
Papier uitvoer	100 vel (bedrukte kant onder)		
Papier specificaties			
Papier soorten	Standaard lade - normaal, band, gerecycled, transparant (tot 10 vel) Handmatige invoer - normaal, band, gerecycled, enveloppe, labels, transparant		
Papier gewicht	Standaard lade - 60 - 105 g/m2 (16 - 28 lb) Handmatige invoer - 60 - 163 g/m2 (16 - 43 lb)		
Papier formaten	Standaard lade-A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), A6, Exe Handmatige invoer - 76,2 tot 220 mm breed, 116 tot 406,4 mm lang		
Printer driver software			
Windows®	Windows Vista™, Windows® XP Professional (32 & 64 bit edities) / XP Home Edition, Windows Server 2003® (32 & 64 bit edities), Windows® 2000 Professional		
Macintosh® Linux	Brother Laser Driver voor Mac OS® X 10.2.4 of recenter Printer Driver voor Linux		



\* Conform ISO/IEC 19752

Contact:

At your side.  
**brother**®

**Brother International (Nederland) BV**

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen

Tel: +31 (0)20 - 545 12 51 Fax: +31 (0)20 - 643 64 95

Website: [www.brother.nl](http://www.brother.nl)

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.