



De Brother HL-5240

De compacte en toch robuuste HL-5240 biedt heldere en duidelijke documenten.



TOT
28^{PPM}
MONO
PRINTEN

WARE
1.200
DPI PRINT
RESOLUTIE

16MB
STANDAARD
GEHEUEN

TOT
250
VEL PAPIER
CAPACITEIT

TOT
50
VEL MULTI FUNG
TONELE LADE

Brother HL-5240

Snelheid en Prestaties

Robuust maar toch compact, deze printer is klaar om te presteren. Met een hoge print snelheid en compatibiliteit met Windows®, Macintosh®, Linux, Unix en DOS gebaseerde platformen, voldoet deze machine aan al uw zakelijke print behoeften.

Eenvoudige bediening

Brother levert haar printers met standaard een grote reeks aan praktische functies. Hi-Speed USB 2.0 en de Parallele poort maken het aansluiten op uw PC eenvoudig, en het 3 kleuren LED scherm vertellen u de status van uw machine. De gescheiden toner en drum garanderen een eenvoudige en economische vervanging van de consumables, goed voor het milieu en uw budget!

- Tot 28ppm Mono Print Snelheid
- 1.200 x 1.200 dpi Print Resolutie
- 16MB Geheugen (Uitbreidbaar tot 528MB)
- Tot 250 vel Papierlade (Uitbreidbaar tot 500 of 750 vel met optionele extra lades)

- Tot 50 vel Multi Functionele lade
- Hi-Speed USB 2.0 en Paralleel
- Gescheiden Toner en Drum (Optionele hoge capaciteit toner beschikbaar)
- Optioneel 10/100 Base-TX Network

Complete flexibiliteit op uw desktop

De HL-5240 voldoet aan al uw zakelijke print behoeften. U profiteert van een papierlade van 250 vel, welke uitbreidbaar is tot 500 of 750 vel door de optionele extra papierlades. De Multi Functionele lade voor 50 vel stelt u in staat te printen op verschillende papiersoorten zoals enveloppen, labels en speciaal papier.

Optioneel Network

Eenvoudig uitbreidbaar met volledige netwerk functionaliteit, deze printer maakt het mogelijk voor u en uw werkgroep om te profiteren van zijn hoge snelheden zonder de noodzaak van meerdere printers. De Brother HL-5240 biedt u dit alles, zo hoeft u niet in te leveren op print kwaliteit en betrouwbaarheid.



Technische Specificaties HL-5240

Technologie Print snelheid Eerste pagina Resolutie	A4 Windows® 95 / 98 / Me en NT®4.0 / 2000 / XP Mac OS® Linux DOS	Electrofotografisch Tot 28ppm Minder dan 8,5 seconden 1.200 dpi, HQ1200, 600 dpi, 300 dpi 1.200 dpi, HQ1200, 600 dpi, 300 dpi 600 dpi, 300 dpi 600 dpi
BESTURING		
Processor Geheugen Interface Externe Netwerk Connectie (Optioneel)	Ondersteunde Protocol	266MHz 16MB (Maximaal 528MB) IEEE 1284 Paralleel, Hi-Speed USB2.0 NC-2100p (IEEE 1284 Paralleel) TCP/IP ARP, RARP, BOOTP, DHCP, WINS/NetBIOS, LPR/LPD, Port9100, POP3/SMTP, SMBPrint, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP PCL®6, BR-Script3, IBM® ProPrinter XL, Epson® FX-850 PCL: 66 scalable lettertypen, 12 bitmap lettertypen, 11 barcodes, BR-Script3: 66 scalable lettertypen
Emulatie Interne Lettertypen		
SOFTWARE		
Printer Driver	Windows® For Macintosh® For Linux	PCL® Printer Driver en BR Script 3 (PPD bestand) voor Windows® 95 / 98 / Me, en NT®4.0 / 2000 / XP Brother Laser Driver voor Mac® 9.1-9.2, Mac OS® X 10.2.4 of hoger GDI Printer Driver BR-Script 3 (PPD bestand) Interactieve Help
Hulpprogramma's		
BEDIENINGSPANEEL		
Display Toetsen	4 LEDs 2 Toetsen	Toner, Drum, Papier en een 3-kleuren status LED Go, Job Cancel
PAPIERCAPACITEIT		
Papier invoer	Multifunctionele lade Papierlade(Standaard) Papierlade(Extra) bedrukte kant onder Handmatige Duplex	50 vel 250 vel 250 vel x 2 (max. 500 vel) 150 vel Ja
Papier uitvoer Duplex		

PAPIER SPECIFICATIES		
Papiersoorten	Multifunctionele lade	Normaal papier, briefpapier, kringloop papier, enveloppen en transparanten
	Papierlade	Normaal papier, briefpapier, kringloop papier en transparanten
Papier gewicht	Multifunctionele lade Papierlade	60 - 161 g/m2 60 - 105 g/m2
Papier formaten	Multifunctionele lade Papierlade LT-5300 Papierlade (Optioneel)	Breedte 69.9 tot 215.9 mm, Lengte 116 tot 406.4 mm A4, Letter, B5 (ISO), A5, B6, A6, Exe A4, Letter, B5 (ISO), A5, B6, Exe
PRINTER DRIVER FUNCTIES		
Pagina Layout	N-op-1 Poster Printen Watermerk Printen	Print 2, 4, 9, 16 of 25 pagina's op 1 pagina Vergroot 1 A4 en print deze op 4, 9 of 25 pagina's Het is mogelijk vooringestelde tekst of berichten als watermerk op uw documenten te printen
Overige	Snelle printerinstelling Status Monitor	Met deze functies kunt u in het stuurprogramma snel printopties selecteren Geeft de status van de printer weer op een PC
CONSUMABLES		
Toner (TN-3130)	Standaard capaciteit	3.500 A4 pagina's @ 5% dekking (meegeleverd)
(TN-3170)	Hoge capaciteit	7.000 A4 pagina's @ 5% dekking
Drum (DR-3100)	Standaard capaciteit	25.000 A4 pagina's (1 pagina per printjob)
AFMETINGEN & GEWICHTEN		
Afmetingen (BxDxH) Gewichten		371 x 384 x 246 mm 9.5kg
OVERIGE		
Stroom verbruik	Printen Standby Slaapstand	610w 80w 8w
Geluidsniveau	Printen Standby	LWA = 6.4 Bell (A) 4.0 Bell (A)
Ecologie	Stroombesparing Tonerbesparing	Ja Ja

Bezoek <http://solutions.brother.com> voor meer informatie betreffende system vereisten
Linux printer driver kan gedownload worden van <http://solutions.brother.com>

Contact:

05.05.11.300.54321

At your side.
brother®

Brother International (Nederland) BV

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen

Telefoon 020 - 5451251, Fax 020 - 6436495

E-mail: info@brother.nl

Internet: <http://www.brother.nl> en <http://solutions.brother.com>

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Alle andere merk- en productnamen zijn
geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.