

DCP-L5500DN

brother
at your side

Brother

Alt-i-ett monolaserskriver

Den profesjonelle multifunksjonsskriveren er her

Print
Kopi
Skann



Brother

Alt-i-ett monolaserskriver

Den profesjonelle multifunksjonsskriveren er her



Print
Kopi
Skann

Skriv ut, skann og kopier mer effektivt. Raske utskrifts- og skannehastigheter, i tillegg til muligheter for allsidig papirhåndtering gir den deg enestående resultater gang etter gang. Valgfrie høykapasitets tonere reduserer dine utskriftskostnader betraktelig, som gjør dette den ideelle utskriftspartneren for ditt kontor.

Nøkkelfunksjoner:

Superrask utskriftshastighet på opptil 40spm

Superrask skannehastighet på opptil 24ipm

Kombinert papirinnmating på 300 ark

Automatisk tosidig utskrift

Høykapasitets tonerkassetter - valgfri høykapasitet 8000¹ siders tonerkassett

Intuitiv 9,3cm LCD berøringskjerm

Høyhastighets kablet (10Base-T/100 Base-TX) grensesnitt

USB 2.0

Maksimer resultatene

- Øk kontorets produktivitet betraktelig med superraske utskrifts- og skannehastigheter, 40spm/24ipm
- Maksimer resultatene med høyhastighets kablet (10Base-T/100Base-TX) nettverks grensesnitt
- Skriv ut fra og skann til mobileenheter over et nettverk. Muliggjør utskrift ved å benytte Brother iPrint&Scan appen, Android print service plugin, Google Cloud Print 2.0, Mopria og AirPrint
- Den brukervennlige 9,3cm berøringskjermen tillater brukere å skreddersy sine arbeidsprosesser
- Økt produktivitet med skanning opptil 24 sider per minutt

Uten bekymringer

- Tilbyr komplett pålitelighet og lar deg skrive ut opptil 3500 sider i måneden
- 40 siders automatisk dokumentmater og høyhastighets skanning for sømløs dokumentbehandling
- Enestående papirhåndterings muligheter med standard papirkapasitet på 300 ark som kan utvides til 1340 ark.

Eksepsjonelt lave driftskostnader

- Utviklet for krevende høyvolums utskriftsmiljøer inkluderer DCP-L5500DN en 2000¹ siders tonerkassett og muliggjør bruk av en 8000¹ siders tonerkassett for å redusere driftskostnadene ytterligere.
- En serie løsninger som ligger under PrintSmart paraplyen kan hjelpe deg å redusere dine utskriftskostnader, for eksempel PrintSmart Cost Control

Møter dine IT utfordringer

- Moderne bedrifter krever de høyeste nivåer av sikkerhet. Med Secure Function Lock 3.0, Active Directory tilkobling og Internet Protocol Security (IPsec). I tillegg til funksjoner som Print Archive, Secure Reset og Certificate Management

Generelt

Teknologi	Elektrofotografisk laserskriver
Laserklassifisering	Klasse 1 laserprodukt (IEC60825-1:2007)
Proseszor	Cortex-A9 800MHz
Minne	256MB
Lokalt grensenitt	Hi-Speed USB 2.0
Kablet nettverk grensesnitt	10Base-T/100Base-TX
Fargeberøringskjerm	9,3cm fargeberøringskjerm
Snarveier	48

Utskrift

Standard utskriftshastighet (A4)	Opptil 40spm (sider per minutt)
Utskriftshastighet tosidig (A4)	Opptil 20spm (sider per minutt) (10 ark per minutt)
Oppløsning	Opptil 1,200 x 1,200 dpi
Stillemodus	Modus for å redusere utskriftsstøy ved å redusere utskriftshastigheten til 25spm
Automatisk tosidig utskrift	Skriv ut på begge sider av arket
Tid til første utskrift	Mindre enn 7,2 sekunder fra klarmodus
Emuleringer	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™ Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 PDF version1.7, XPS version 1.0
Innebygde fonter (PCL)	66 skalerbare fonter, 12 bitmap fonter, 13 strekkoder
Innebygde fonter (Postscript)	66 skalerbare fonter
Innebygde strekkoder (PCL)	Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C)

Skriverfunksjoner

Flersideutskrift³	Reduserer opptil 2, 4, 9, 16 eller 25 A4 ark til kun ett A4 ark (Mac, opptil 2, 4, 6, 9, eller 16)
Plakat utskrift⁴	Forstørrer 1 A4 side til en plakat ved å benytte 4, 9, 16 eller 25 A4 sider
Utskrift med vannmerke⁴	Benytt vannmerke på dine dokumenter med forhåndsdefinert tekst eller med dine brukerdefinerte beskjeder
ID utskrift⁴	Legg til identifikasjon på dine dokumenter (dato & tid, kort skreddersydd beskjed eller PC brukernavn)
Manuell tosidig utskrift⁴	Manuell tosidig utskrift (anbefalt for medier som ikke er støttet av automatisk tosidig utskrift)
Skriv ut hefte⁴	Skriv ut dokumenter i A5 hefte format ved å benytte automatisk eller manuell tosidig utskrift.
Hopp over blanke sider⁴	Ignorerer blanke sider i ditt dokument ved å ikke skrive dem ut
Utskriftsprofiler³	Lagre din favoritt driverinnstillinger som profiler for enkelt å huske dem
Skriv ut tekst i svart⁴	Konverterer alle dokumentene til svart når de skrives ut
Utskriftsarkiv⁴	En elektronisk karbonkopi funksjon som lagrer en elektronisk kopi av alle dokumenter skrevet ut som en PDF-fil
Karbon kopi⁴	Skriver ut tilleggs kopier av samme dokument til papir tatt fra ekstra papirskuffer

Skriverdriver

Windows®	Windows® 10 (32 & 64 bit) Windows® 8 (32 & 64 bit) Windows® 7 (32 & 64 bit) Windows Vista® (32 & 64 bit) Windows® XP Professional (32 & 64 bit) Windows® XP Home Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit) Windows® Server 2003 (32 & 64 bit)
Macintosh⁵	OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x
Linux⁵	CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit)
PostScript Universal skriverdriver	Driver for Windows® som lar deg skrive ut til hvilket som helst nettverk eller lokalt tilkoblet Brother laserskriver som støtter PostScript
PCL driver	Universal PCL5e generisk driver
Mobil/web basert utskrift og skanning	
Brother iPrint&Scan (Android)	Skriv ut fra, skann til, forhåndsvis kopier og sjekk maskinstatus fra en Android enhet
Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Skriv ut fra, skann til, forhåndsvis kopier og sjekk maskinstatus fra en iPad / iPhone / iPod Touch
Brother iPrint&Scan (Windows® Phone)	Skriv ut fra og skann til en smarttelefon som opererer på Windows® Phone Operating System
Brother Print&Scan (Windows® 8 & RT)	Skriv ut fra og skann til et Windows® 8 eller Windows RT nettbrett
Google Cloud Print 2.0	Skriv ut de mest vanlige filtypene fra en hvilken som helst Google Cloud Print aktivert applikasjon
AirPrint	Skriv ut de mest vanlige filtypene fra hvilken som helst AirPrint aktivert applikasjon
Mopria	Skriv ut de mest vanlige filtypene fra Mopria støttede Android enheter
Android Print Service Plugin	Skriv ut fra en Android enhet uten en dedikert app
Evernote™⁶	Skriv ut fra og skann til Evernote™ uten å benytte en PC
Box⁶	Skriv ut fra og skann til Box uten å benytte en PC
Dropbox⁶	Skriv ut fra og skann til Dropbox uten å benytte en PC
Google Drive™⁶	Skriv ut fra og skann til Google Drive™ uten å benytte en PC
OneDrive⁶	Skriv ut fra og skann til Microsoft® OneDrive uten å benytte en PC
Picasa™⁶	Skriv ut fra og skann til Picasa™ uten å benytte en PC
Flickr®⁶	Skriv ut fra og skann til Flickr® uten å benytte en PC
Facebook®⁶	Skriv ut fra og skann til Facebook® uten å benytte en PC
OneNote®	Skann til Microsoft® OneNote uten å benytte en PC

1 Angitt kapasitet i samsvar med ISO/IEC19752.

2 Beregnet med 80g/m² papir.

3 Kun Windows® & Mac®.

4 Kun Windows®.

5 Valgfri gratis nedlastning fra Brother Solutions Centre <http://support.brother.com>

6 Må være web-tilkoblet

7 Maksimalt antall sider per måned kan brukes for å sammenlikne varighet mellom Brother produkter.

For maksimal skriver levetid er det anbefalt å velge en skriver med en driftssyklus som overgår dine utskriftsbehov.

8 Det er anbefalt å bruke den rette papirbanen og stillemodus når papirvekten er mer enn 105g/m².

9 Krever Brother programvare.

USB-vert

Direkte utskrift	Skriv ut direkte fra en USB minnepinne. Støttede filformat inkluderer: PDF version 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (laget av egen skriverdriver), TIFF (skannet av en Brother modell), XPS version 1.0
Direkte skann	Skann direkte til en USB minnepinne. Støttede filformat inkluderer: PDF, PDF/A, Secure PDF, Signed PDF, JPEG, XPS, TIFF

Skann

Skanner type	CIS
Farge & mono skanning	Ja
Skannehastighet mono	24ipm (bilder per minutt)
Skannehastighet farge	20ipm (bilder per minutt)
Skannoppløsning fra ADF	Opptil 600 x 600dpi
Skannoppløsning fra glassplate	Opptil 1,200 x 1,200dpi
Interpolert skannoppløsning	Opptil 19,200 x 19,200dpi
Fargedybde	16,777,216 fargevariasjoner (24 bit)
Gråskala	256 nyanser av grå (8 bit)
Standard funksjoner^a	Skann til USB, E-post, OCR, bilde & fil
Nettverksskanning	Skann til nettverksmappe (kun Windows [®]), FTP, SFTP, E-post server ^a , SharePoint server 2007/2010/2013 og enkel skann til e-post ^a
Skanning til nettsky^a	Skann direkte til Evernote™, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, Picasa, Flickr, Facebook, Evernote™, OneNote
Skannefunksjoner	Fjern bakgrunn, hopp over blanke sider, ID skann ⁴ , 1 til 2 skann ⁴ , automatisk forskyvningskorrigering fra ADF, split PDF
Skann til Microsoft Office^a	Skann til Microsoft® Word, Microsoft® Excel & Microsoft® PowerPoint
Skann til søkbar PDF	Skann dokumenter til søkbare PDF filer
Skann til SharePoint	Skann dokumenter direkte til SharePoint
Omriss & skann^a	Tegn rundt elementer for å enten skanne en seksjon eller fjerne en del av det originale dokumentet
Windows® Web Services Scanning	Skann direkte til Windows® (fra Windows® 7 og høyere) uten å måtte installere en skannerdriver

Skanner driver

Windows^a	TWAIN, ISIS ⁵ & WIA Windows® 10 (32 & 64 bit), Windows® 8 (32 & 64 bit) Windows® 7 (32 & 64 bit), Windows Vista® (32 & 64 bit), Windows® XP Professional (32 & 64 bit) Windows® XP Home (ISIS driver ikke støttet av Windows XP)
Macintosh^a	TWAIN og ICA OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x
Linux^a	SANE (32 & 64 bit)

Kopi

Hastighet - (A4)	Opptil 40kpm (kopier per minutt)
Tid til første kopi	Mindre enn 9,2 sekunder fra klarmodus
Oppløsning	Opptil 1,200 x 600dpi
Multikopier/stable/sorter	Lager opptil 99 kopier av hver side / stable eller sortere
Økning/reduksjon	Reduser eller øk dokumentstørrelsen fra 25% til 400% i 1% trinnvis økning
N i 1 kopiering	Tillater brukeren å komprimere 2 eller 4 sider til ett enkelt A4 ark
2 i 1 ID kopiering	Tillater brukeren å kopiere begge sider av et ID kort til ett enkelt A4 ark
Gråskala	256 nyanser av grå (8 bit)
Kopi av kvitteringer	Lager tydlige kopier av kvitteringer
Omriss & kopier^a	Tegn rundt elementer for å enten kopiere en seksjon eller fjerne en del av det originale dokumentet
Forstørre tekstkopi^a	Gjør det lettere å lese kopierte dokumenter hvis tekststørrelsen i det originale dokumentet er liten

Adressebok⁵

Hurtigvalg	300 lokasjoner for e-postadresser
Gruppevalg	En kombinasjon av opptil 20 grupper kan lagres for utsending
LDAP	Muligheten for å koble til en ekstern LDAP aktivert adressebok, som f.eks. Microsoft® Exchange

Adressebøker er bare tilgjengelig som en del av skann til e-postserver funksjonen. Tilgjengelig som en valgfri gratis nedlastning fra Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>



Nettverk og sikkerhet

Kablet nettverk	Innebygd ethernet 10Base-T/100Base-TX
Nettverksprotokoller	TCP/IP (IPv4 og IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3*, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client og Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client og server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, LDAP
IPv6 (av som standard)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client og Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client og server, ICMPv6, SMTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan)
Kablet nettverkssikkerhet	SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Utskriftslogg til nettverk⁴	Registrerer utskriftsaktivitet fra hver individuell bruker. Inkludert nettverk brukernavn, navn på dokument skrevet ut og antall sider, som lagres på nettverket
E-post varsler	Enheten kan sende automatisk e-post varsler når noe trenger tilsyn, som for eksempel når en toner begynner å gå tom og må byttes ut
E-post rapporter	Motta bruksrapporter med jevne mellomrom via e-post
IP filter	Begrens hvilke nettverksbrukere som har tilgang til enheten via nettverket (kun IPv4)
Secure Function Lock 3.0	Begrens aktiviteten til en person eller en gruppe over et nettverk. Kan benyttes med PC-brukers påloggingsnavn for opptil 200 brukere
Active Directory Authentication	Hent lagrede utskriftsjobber og kontroller tilgang til enhetens funksjoner ved å benytte påloggingsinformasjon fra Active Directory
LDAP Authentication	Hent lagrede utskriftsjobber og kontroller tilgang til enhetens funksjoner ved å benytte påloggingsinformasjon fra en LDAP støttet database
Setting Lock	Sikrer tilgang til enhetens kontrollpanel ved å låse den
Secure print³	Beskytt utskriftsjobber med en påkrevet firesifret kode for å starte utskriftsjobben

Verktøy for administrering av maskinparken

Ubetjent installasjon⁴	Mulighet for å distribuere og tilpasse drivere og programvare sentralt.
MSI Installer⁴	Modular installer som kan distribueres gjennom Active Directory®
Innebygd web-server	Web-basert programvare for utskriftsadministrering innebygd i enheten.
BRAdmin Professional 3^{4&5}	LAN/WAN programvare for administrering
Driver Deployment Wizard⁴	Enkel oppretting av skriverdrivere for problemfri distribusjon over nettverket

Utviklere

Brother Solutions Interface (BSI)	Lag kraftfulle sky- og "on premise" løsninger som direkte integrerer avansert utskrift, skanning og sikkerhetsfunksjoner av Brother skannere, skrivere og alt-i-ett maskiner. For mer informasjon besøk: www.brother.eu/developers
--	---

PrintSmart løsninger (valgfritt)

PrintSmart Cost Control	Monitører og kontroller alle utskriftskostnader for alle Brother og tredjeparts enheter
PrintSmart SecurePro	Sikker "pull" utskrift inkludert fordelene til PrintSmart CostControl
PrintSmart Mobile	Skriv ut fra hvilken som helst mobil enhet - enkelt og sikkert
PrintSmart MobileZone	Inkluder utskrift som en tjeneste til din virksomhet fra hvilken som helst mobil enhet - enkelt og sikkert

For mer informasjon om PrintSmart løsningene besøk: www.brother.no

Standard papirhåndtering

Papirinnmating²	Nedre papirskuff - 250 ark Flerbruksskuff - 50 ark Automatisk dokumentmater (ADF) - 40 ark
Papirutmating²	Forsiden ned - 150 ark Forsiden opp (rett papirbane) - 1 ark

Valgfri papirhåndtering

Papirinnmating²	250 arks papirskuff (LT-5500) 520 ark papirskuff (LT-6500) Maksimalt 2 valgfrie skuffer (LT-5500 & LT-6500 kan brukes sammen)
-----------------------------------	---

Mediespesifikasjoner

Medietyper og vekt⁶	Standard & valgfri papirskuff - vanlig, resirkulert, farget og brevpapir (mellom 60 - 120g/m ²) Flerbruksskuff - vanlig, resirkulert, bond, farget og brevpapir (mellom 60 - 200g/m ²) Automatisk dokumentmater (ADF) - vanlig og resirkulert papir (mellom 64 - 90g/m ²) Tosidig utskrift - vanlig, resirkulert, farget og brevpapir (mellom 60 - 105g/m ²)
Konvolutt og etikettutskrift	Ja, fra flerbruksskuff: mulighet for 10 konvolutter opptil 10mm i total tykkelse
Mediестørrelser	Standard papirmagasin - A4, brev, A5, A5 (langside), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal Valgfri papirmagasin - A4, brev, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal Flerbruksskuff - Bredde: 76.2mm til 215.9mm x lengde: 127mm til 355.6mm Automatisk dokumentmater (ADF) - Bredde: 105mm til 215.9mm x lengde: 147.3mm til 355.6mm Tosidig utskrift - A4

1 Angitt kapasitet i samsvar med ISO/IEC19752.

2 Beregnet med 80g/m² papir.

3 Kun Windows® & Mac®.

4 Kun Windows®.

5 Valgfri gratis nedlastning fra Brother Solutions Centre <http://support.brother.com>

6 Must be web connected.

7 Maksimalt antall sider per måned kan brukes for å sammenlikne varighet mellom Brother produkter.

For maksimal skriver levetid er det anbefalt å velge en skriver med en driftssyklus som overgår dine utskriftsbehov.

8 Det er anbefalt å bruke den rette papirbanen og stillemodus når papirvekten er mer enn 105g/m².

9 Krever Brother programvare.

Rekvisita

Innboks toner	2000 sider ¹
Standard toner	3000 sider ¹ (TN-3430)
Høykapasitets toner	8000 sider ¹ (TN-3480)
Trommel (DR-3400)	Ca. 50 000 sider med 3 sider per jobb Ca. 30 000 sider med 1 side per jobb
Eskens innhold	Tonerkasett, trommel, strømforsyningskabel, driver programvare for Windows®, hurtigstartsguide (PC grensesnittkabel ikke inkludert)

Hyppighet for bytte av rekvisita vil variere avhengig av kompleksiteten på utskriftene, prosent dekning, papirstørrelse, antall sider per jobb og type medie.

Miljø

Strømforbruk	Kopiering - 645W (390W i stillemodus), aktiv - 34W, dvale - 7.5W, dyp dvale - 1.6W, av - 0.04W
TEC verdi	1.832kWh / uke
Lydtrykksnivå	Kopiering - 54dbA, stillemodus utskrift - 52dbA, aktiv - opptil 35dbA
Lyd nivå strøm	Kopiering - 6.67BA, stillemodus utskrift - 6.47BA, aktiv - opptil 4.8BA
Strømsparing	Dette gjør at skriveren bruker mindre strøm når den ikke er i bruk
Tonersparing	Dette reduserer tonerforbruk og bidrar til å redusere totale eierkostnader for skriveren
Energy Star	Ja
Blue Angel	Ja
Svanemerket	Ja
GS-merket	Ja

Dimensjoner og vekt

Med eske (BxDxH)	545 x 520 x 641mm 19.7kg
Uten eske (BxDxH)	435 x 427 x 486mm 16.4kg

Driftssyklus

Anbefalt månedlig	Opptil 3 500 sider månedlig utskriftsvolum
Maksimalt månedlig ⁷	Opptil 50 000 sider månedlig utskriftsvolum



Samarbeider med deg for et bedre miljø

Hos Brother er våre grønne initiativ enkle. Vi ønsker å ta ansvar, opptre med respekt og prøver å gjøre en positiv forskjell ved å hjelpe til å bygge et samfunn der bærekraftig utvikling kan oppnås. Vil kaller denne tilnærmingen Brother Earth.

www.brotherearth.com

brother
at your side

Alle spesifikasjoner er korrekt ved tidspunkt for trykking. Brother er et registrert varmerke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavnene er registrerte varemerker eller deres respektive virksomheters varemerker.