

ADS-3600W

brother
at your side

Håll din information i rörelse

ADS-3600W

Trådlös och kabelansluten nätverksskanner



Nätverksskanning... Information i rörelse

Brother ADS-3600W bordsskanner är enkel att installera, hållbar, tillförlitlig och professionell lösning på kontoret, för skanning av viktiga dokument. Med kraftfulla nätverksfunktioner kan affärskritisk information skickas direkt till önskad nätverksmapp, vilket förbättrar och effektiviserar arbetsflödet och ökar produktiviteten.

Skanna direkt, med en enkel knapptryckning, med programmerbara skanningsdestinationer via den 9.3 cm breda färgpekskärmen. Denna kraftfulla skanner har även SuperSpeed 3.0 USB anslutningen för snabbare överföring av data.



Med Near Field Communication (NFC) aktiverar du trådlös kommunikation mellan din Brother skanner och en kompatibel NFC-enhet, för enkelt och snabbt arbetsflöde på kontoret.



ADS 2.0 serien med skannrar hanterar effektivt en mängd olika dokumenttyper, pappersviker, färger, storlekar och även plastkort.



Skanna till USB-värd funktionen ger dig möjlighet att ansluta ett externt USB-minne på upp till 64 GB så att användare snabbt kan få tillgång till sina skannade dokument.

ADS-3600W Funktioner



Detektering av flerarksmatning använder ljudvågor för att identifiera potentiella felmatningar. Pappersmatningen avbryts automatiskt och användaren varnas om en oregelbunden signal upptäcks, vilket minskar risken för skadade dokument och förlorad data. Det avancerade systemet med motroterande rullar hantera inkommande pappersjobb så att bara ett ark bearbetas i taget, för enastående tillförlitlighet vid skanning av en mängd olika dokumenttyper och vikter.

- **Super-Speed USB 3.0** för mycket snabb och effektiv behandling.
- **ADS-3600W stödjer TWAIN och ISIS** drivrutiner för programvaruintegration och bildbehandling.

Kabelanslutet och trådlöst nätverk

ADS-3600W dokumentskanner erbjuder kraftfulla nätverksfunktioner, utan att du behöver använda en central dator eller installera programvara på flera platser. Det ger möjlighet att dela information mellan team och avdelningar, få användare behöver engageras. ADS-3600W har både kabelanslutet och trådlös nätverksanslutning för delning och flexibilitet på arbetsplatsen.

Färgpekskärm

Fördefinierad enkel knapptryckning via den 9.3 cm breda färgpekskärmen förhindrar risken för felaktig arkivering och förlorade skannade dokument genom att säkerställa att skannade dokument skickas direkt till önskad destination, med ett enkelt kommando.

Brother Solutions Interface

Brother Solutions Interface (BSI) är en mjukvaruplattform som ger tredjepartsutvecklare möjlighet att bygga skräddarsydda lösningar som integreras med Brother enheter. Skräddarsydda menyer och skärmar kan skapas för att ge ny funktionalitet - hjälper dig att förbättra verksamheten samt minska kostnader, spill och risker.

Snabb inmatning, tillförlitlig utmatning

ADS 2.0 serien med skannrar har ett bredare utmatningsfack för att smidigt kunna fånga upp paper som matas via den automatiska dokumentmataren. Pappersfacken är vinklade för mindre pappersmotstånd, så att dokumenten kan glida ner enkelt, vilket minskar pappersveck. ADS-2800W klarar skanningshastigheter på upp till 100 ipm (50 sid/min) och en stor 50 arks dokumentmatare som kan skanna pappersdokument som väger mellan 27 och 413 gram.

Utbud av skanningsfunktioner

För att stödja skanning mellan olika avdelningar på företaget, kan ADS-3600W skanna till e-post, molntjänst, e-postserver, fil, bild, nätverk, OCR programvara, SharePoint, USB VÄRD, FTP och webben.

ADS-3600W Funktioner och specifikationer

General

Bildsensor - Dual CIS

Kontrollpanel - 9.3 cm LCD färgpekskärm

Pappershantering

ADF kapacitet[6] - 50 ark

Minimum dokumentstorlek - 51 x 51 mm, Max[7] dokumentstorlek - 215.9 x 355.6 mm

Max daglig skanningsvolym[[2] - Upp till 5 000 ark

Max dokumentstorlek för skanning av långa ark - 5 000 mm

Pappersvikt[1] (Tjocklek) - 27 - 413 g

Vikt plastkort (Tjocklek) - präglat upp till 1.4 mm

Skanning

Skanningshastighet (A4) Färg / Mono - Upp till 50 sid/min (100 ipm)

Upplösning - Upp till 600 x 600 dpi (från ADF) Upp till 1200 x 1200 dpi (interpolerad)

Skanningsfunktioner - e-post, bild, OCR, PC, SharePoint®, WS Scan, USB värd, e-postserver, appar, molntjänst, nätverk, FTP/SFTP

Profilinställningar - inkluderar filformat såsom PDF (singel, delad sida, arkiv, sökbar, säker, signerad), JPEG, TIFF (singel, delad sida), XPS

Andra funktioner [4]

Automatisk skanningstorlek, Automatisk skevkorrigering, Hoppa över tom sida, Automatisk färgavkänning, Automatisk bildrotation, Bakgrundsbearbetning, Korrigering av suddiga tecken, Fetstilsformattering, Släpp färg, Färgtonjustering, Kantfyllning, Kantbetoning, Marginalinställning, Brusreducering, Detektering av flerarksmatning, Borttagning av hålslag, Tyställäge, Bärarksläge, Enkelsidig skanning, Plastkortläge, Ta bort linjering, Avkänning slut på sidan, Brother Solutions Interface (BSI), Säkert funktionslås 3.0, Aktiv katalogautentisering, Inställningslås, WPS trådlös anslutning (Wi-Fi Protected Setup), LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), Sensor för papperstrassel

Anslutning

Lokalt gränssnitt - USB 2.0 och USB 2.0 värd

Kabelanslutet nätverksgränssnitt - 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T (1 GigE). Trådlöst nätverksgränssnitt - IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)

Mobilt[3] - iPrint&Scan app, Brother Scan Viewer för iOS/ OS X, Image Viewer för Android

Drivrutiner / Programvara

Drivrutiner[5] - TWAIN 2.2, WIA, ISIS, SANE, ICA

Programvara för Windows® - Brother Control Center 4, Nuance® Paperport 14 SE, ABBYY® FineReader v.11 Professional Edition, ABBYY PDF Transformer+, Remote Set-up, BRAdmin Professional 3

Programvara för Mac®[3] - Brother Control Center 2, ABBYY® FineReader Professional Edition, Remote Set-up

Enhet

Mått och vikt (W x D x H) - 306 x 258 x 250 mm

Vikt - 4.55 kg

[1] För bästa prestanda rekommenderas användning av ett bärark i följande vikter: 27-39 g

[2] Max antal skannade sidor per dag kan användas för att jämföra hållbarhet mellan Brother produkter. För max livslängd på skanner, är det optimalt att välja en skanner med skanningsvolym som överstiger dina skanningsbehov.

[3] Gratis nedladdningar finns på Brothers webbplats Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

[4] Finns tillgänglig med medföljande programvara.

[5] Vissa tillval kan kräva ytterligare nedladdning eller prenumeration.

[6] Kapacitet beroende på pappersvikt.

[7] Dokument större än A4-storlek, men inte större än A3 kan skannas (enkelsidigt) genom att använda bärark

[8] Måste anslutas till webben

[9] Endast Windows®

[10] Endast Windows® och Mac®

www.brother.se

Kontakt:



Brother Sverige

Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda

Tel: 031-734 12 00 Fax: 031-734 12 50

www.brother.se