



# ETICHETTATRICE CON BLUETOOTH, COLLEGABILE A PC E SMARTPHONE



PT-D610BTVP

[www.brother.it](http://www.brother.it)

## ETICHETTATRICE CON BLUETOOTH COLLEGABILE A PC IDEALE PER IL TUO BUSINESS

Trasforma la tua azienda con l'etichettatrice professionale di Brother. Dagli uffici di grandi dimensioni agli ambienti retail e aziendali più ampi, il modello PT-D610BT con connettività Bluetooth è un'etichettatrice compatta e facile da usare che permette di realizzare etichette chiare, laminate e resistenti. PT-D610BT è perfetto per organizzare file e cartelle importanti, gestire le risorse, i beni aziendali e creare dei badge per gli ospiti, per trasmettere informazioni sui prodotti e progettare etichette per il monitoraggio dell'inventario di un negozio al dettaglio.

### PT-D610BTVP



### Caratteristiche principali:

- Crea etichette utilizzando la tastiera QWERTY, il tuo dispositivo mobile scaricando l'app Brother iPrint&Label o connettiti a un PC tramite USB per progettare le tue etichette utilizzando il Software P-touch Editor
- Display LCD a colori retroilluminato ad alta risoluzione
- Velocità di stampa elevata e taglierina automatica per grandi volumi di stampa
- Alta risoluzione di stampa per codici a barre, grafica e loghi nitidi (se collegati a un computer)
- Memorizza fino a 99 etichette per ristamparle più velocemente
- Stampa su etichette laminate e resistenti fino a 24mm di altezza
- La valigetta rigida include una cassetta nastro TZe da 24 mm, adattatore CA e cavo USB

### Perfetto per l'uso stand-alone

Il modello PT-D610BT è stato progettato per una digitazione rapida e intuitiva, con la tastiera QWERTY integrata e un ampio display grafico che permette l'anteprima di stampa.

### Opzioni aggiuntive per la creazione di etichette

L'etichettatrice PT-D610BT è perfetta per stampare rapidamente etichette utilizzando la tastiera QWERTY e, altrettanto facilmente, è possibile sfruttare le funzionalità aggiuntive di progettazione delle etichette con lo smartphone, via Bluetooth, utilizzando l'app iPrint&Label e con il PC, via USB, grazie al software P-touch Editor di Brother.

L'applicazione e il software incluso offrono opzioni aggiuntive per la creazione di etichette che vanno oltre l'uso di base, come ad esempio la possibilità di scegliere tra diversi modelli predefiniti a seconda dell'applicazione e del settore di utilizzo.

E' possibile, inoltre, includere loghi, simboli, codici a barre e molto altro ancora.

## Informazioni generali

### Contenuto della confezione

- Etichettatrice portatile
- Adattatore CA
- Cavo USB ( 1m)
- Cassetta Nastro TZe laminato nero su bianco (24mm x 4m)
- Valigetta rigida per il trasporto

### Lingue supportate

20 (inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, Portoghese (BRA), italiano, olandese, danese, norvegese, Svedese, finlandese, ungherese, ceco, polacco, Rumeno, sloveno, slovacco, croato, turco)

## Pesi e dimensioni

### Solo etichettatrice (L) x (P) x (a)

202mm x 199mm x 87mm

### Peso (kg)

1.00Kg

### Con valigetta rigida (L) x (P) x (a)

355mm x 147mm x 329mm

### Peso (kg)

3.10Kg

## Stampa

### Risoluzione massima

180 dpi / 128 punti

### Velocità di stampa massima

30mm/sec

### Dimensioni nastro supportate

3,5, 6, 9, 12, 18,24 mm

### Altezza di stampa massima

18mm

### Taglierina

Automatica

### Tipo di taglierina

Forbici

## Design

### Tipo di stampante

Desktop

### Colore

Nero

### Tastiera

QWERTY, QWERTZ, AZERTY

### Materiale della tastiera

Gomma

### Funzioni di stampa

Icona

### Tastierino numerico

Sì

### Numero di tasti

65

## Display

### Dimensioni LCD

80mm x 30mm

### Specifiche LCD

Grafico (320 x 120 punti)

### Anteprima

Vista etichette, Anteprima di stampa

### Retroilluminazione

Sì

### Testo visualizzabile all'interno del display LCD

20 caratteri x 2 righe

## Alimentazione

### Batterie

AA x 6 pz  
(LR6 / Ni-MH x 6 pz)  
non inclusi

### Adattatore CA

AD-E001A

### Autospegnimento

Adattatore CA  
(OFF / 1hr. 2hr: 4hr: / 8hr.)  
Batterie AA  
(5min / 10min / 30min)

## Interfacce

### Connessione PC

Sì

### Interfacce

USB,  
Bluetooth

### Bluetooth

Sì (5,0)

## Compatibilità software e app

### Software

P-touch Editor  
(Versione 6,0) per Win  
8,1/10/11

### App

Brother iPrint&Label  
per iOS e Android

## Sistema operativo compatibile

### Windows OS

Vinci 8,1/10/11

### Mac OS

Mac OS 10,15, 11, 12

### IOS

14 o  
15

### Android

8, 9, 10, 11, 12

## Caratteri

### Numero di caratteri (senza spazio)

1108

### Numero di alfabeti accentati

146

### Numero di simboli

900

### Dimensione carattere

8 tipi  
(Auto/6/9/12/18/24/36/42/48pt)

### Larghezze caratteri

5 tipi  
(x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

### Caratteri

17 tipi  
(Helsinki, Bruxelles, Belgio, Florida, Los Angeles, San Diego, Stati Uniti, Calgary, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germania, LetterGothic, Istanbul, Dortmund, CopperplateTMed)

### Stile carattere

17 tipi  
(normale/grassetto/contorno/ombreggiato/pieno/corsivo/grassetto corsivo/contorno corsivo/ombreggiato corsivo/corsivo grassetto/verticale grassetto/sottolineato/sottolineato grassetto/sottolineato + corsivo/sottolineato + grassetto + corsivo/barrato)

### Cornici

160

### Sottolineatura

Sì (uno degli stili)

### Barrato

Sì (uno degli stili)

### Codice a barre

9 tipi  
(CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128(UCC / EAN128 ), CODE128)

## Opzioni etichetta

### Buffer di testo

(Massimo 280 caratteri)

### Stampa multilinea (max)

7 linee

### Stampa a più blocchi (max)

5 blocchi

### Lunghezza minima

30mm

### Impostazione della lunghezza

Sì (30-300mm)

### Impostazioni dei margini

margini ridotto, margine grande, catena, senza taglio, nastro speciale

### Inserimento/sovrascrittura del testo

Solo inserimento

### Lunghezza linguetta

Sì

### Allineamento orizzontale

A sinistra, al centro, a destra, giustificato

### Funzione Tab

Sì

### Formato linea

Sì

## Memoria

280 caratteri x 99 aree

## Stampa

### Stampa ripetuta

Sì (1-99)

### Stampa speculare

Sì

### Numerazione

Sì (1-99)

### Anteprima di stampa

Sì

### Stampa verticale

Sì (nell'impostazione stile)

## Formattazione

### Marcatura del cavo

Sì (in formato automatico)

### Formato preimpostato

175 tipi

### Rotazione

Sì (in formato automatico)

### Ruota e Ripeti

Sì (in formato automatico)