



Drukarka etykiet dla Twojej firmy z możliwością
podłączenia do komputera

PT-D610BTVP



Drukarka etykiet dla Twojej firmy z możliwością podłączenia do komputera

Odmień swoją firmę dzięki profesjonalnej drukarce etykiet firmy Brother. PT-D610BT to kompaktowy, łatwy w obsłudze model wyposażony w dodatkowy interfejs Bluetooth, która doskonale sprawdzi się w różnych środowiskach biurowych, gdzie niezbędne jest drukowanie wyraźnych laminowanych etykiet. Za pomocą drukarki PT-D610BT łatwo uporządkujesz swoje dokumenty i segregatory, oznaczysz wyposażenie, wykonasz identyfikatory dla gości w biurze, a także przekażesz informacje o produktach i utworzysz etykiety ułatwiające śledzenie zapasów w sklepie detalicznym.

PT-D610BTVP



- Najważniejsze cechy:**
- Twórz etykiety przy użyciu zintegrowanej klawiatury - pobierz aplikację iPrint&Label lub podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB, aby korzystać z dodatkowych funkcji dostępnych w oprogramowaniu P-touch Editor
 - Kolorowy, podświetlany wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości
 - Wysoka prędkość druku i automatyczny obcinak do zadań obejmujących duże ilości wydruków
 - Po podłączeniu do komputera, możliwość druku w wysokiej rozdzielczości zapewniającej uzyskanie wyraźnych kodów kreskowych, grafiki i logo
 - Zapisywanie do 99 etykiet, aby móc je szybko wydrukować ponownie
 - Drukowanie etykiet na taśmach o szerokości do 24 mm
 - W zestawie znajduje się kasetę z taśmą, zasilacz sieciowy, futerał i kabel USB

Idealna do pracy bez komputera

Dzięki wbudowanej klawiaturze QWERTY i dużemu wyświetlaczowi z funkcją podglądu wydruku, model PT-D610BT to rozwiązanie przyjazne dla użytkownika, zapewniające łatwą obsługę, szybkie wprowadzanie tekstu i optymalne wykorzystanie miejsca na biurku.

Zaawansowane możliwości tworzenia etykiet

PT-D610BT można używać jako samodzielnego urządzenia, ale można je również podłączyć do komputera lub smartfona i uzyskać dodatkowe możliwości w zakresie projektowania etykiet, jakie zapewnia aplikacja iPrint&Label i oprogramowanie P-touch Editor firmy Brother. Aplikacje te poza podstawowymi funkcjami oferują rozszerzone możliwości, w tym specjalnie zaprojektowane, gotowe szablony oraz tworzenie w pełni spersonalizowanych etykiet. Na naklejkach można zamieścić swoje logo, symbole, kody kreskowe i znacznie więcej.

Dane ogólne

Zawartość opakowania

- Drukarka etykiet
- Zasilacz sieciowy
- Kabel USB (1m micro, czarny)
- Kasetę z taśmą startową TZe czarny nadruk na białym tle (24mm x 4m)
- Futerał

Obsługiwane języki

20 (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski, portugalski (odmiana brazylijska), włoski, niderlandzki, duński, norweski, szwedzki, fiński, węgierski, czeski, polski, rumuński, słoweński, słowacki, chorwacki, turecki)

Waga i wymiary

Samo urządzenie (szer.) x (gł.) x (wys.)
202mm x 199mm x 87mm

Waga (kg)
1,00 kg

Cały zestaw (z futerałem) (szer.) x (gł.) x (wys.)
355mm x 147mm x 329mm

Waga (kg)
3,10 kg

Drukowanie

Maksymalna rozdzielczość
180 dpi/128 punktów

Maksymalna prędkość druku
30 mm/s

Obsługiwane szerokości taśmy
3,5, 6, 9, 12, 18, 24mm

Maksymalna wysokość wydruku
18mm

Obcinak
Automatyczny

Typ obcinaka
Nożyce

Konstrukcja

Typ konstrukcji
Biurkowa

Kolor obudowy
Czarny

Klawiatura
QWERTY, QWERTZ, AZERTY

Materiał klawiatury
Guma

Klawisz drukowania
Ikona

Klawisze numeryczne
Klawisze numeryczne

Liczba klawiszy
62

Wyświetlacz

Rozmiar wyświetlacza LCD
80mm x 30mm

Specyfikacja wyświetlacza LCD
Graficzny (320 x 120 punktów)

Podgląd
Widok etykiety, podgląd wydruku

Tekst widoczny na wyświetlaczu LCD
20 znaków x 2 wiersze

Podświetlenie
Tak

Zasilanie

Baterie
AA x 6 sztuk (LR6 / Ni-MH x 6 sztuk)
Brak w zestawie

Zasilacz sieciowy
AD-E001A

Automatyczne wyłączenie zasilania
Zasilacz sieciowy (WYŁ / 1godz. / 2godz. / 4godz. / 8godz.)
Baterie AA (5min / 10min / 30min)

Interfejs

Możliwość podłączenia do komputera
Tak

Interfejsy
USB, Bluetooth

Bluetooth
Tak (5.0)

Zgodne oprogramowanie i aplikacja (projektowanie etykiet)

Oprogramowanie
P-touch Editor (wersja 6.0) dla Win 8.1/10/11

Aplikacja
Brother iPrint&Label dla iOS & Android

Kompatybilne systemy operacyjne

Windows
Win 8.1/10/11

Mac
Mac OS 10.15, 11, 12

iOS
14, 15

Android
8, 9, 10, 11, 12

Oprogramowanie - znaki (urządzenie)

Liczba znaków (bez spacji)
1108

Liczba znaków akcentowanych
146

Liczba symboli
900

Rozmiary znaków
8 rozmiarów
(Auto/6/9/12/18/24/36/42/48pt)

Szerokości znaków
5 szerokości
(x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

Czcionki
17 czcionek (Helsinki, Brussels, Belgium, Florida, Los Angeles, San Diego, US, Calgary, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, LetterGothic, Istanbul, Dortmund, CopperplateTMed)

Style pisma
17 stylów
(Normalny/Pogrubienie/Obrys/Cień/Pełny/Kursywa/Kursywa+Pogrubienie/Kursywa+Obrys/Kursywa+Cień/Kursywa Pełny/ Pionowy/ Pionowy+Pogrubienie/ Podkreślenie / Podkreślenie+Pogrubienie/ Podkreślenie+ Kursywa/ Podkreślenie+ Pogrubienie+ Kursywa/ Przekreślenie)

Ramki
160

Podkreślenie
Tak (jeden ze stylów)

Przekreślenie
Tak (jeden ze stylów)

Kody kreskowe
9 rodzajów (CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128(UCC / EAN128), CODE128)

Oprogramowanie - etykieta (urządzenie)

Bufor tekstu
Maksymalnie 280 znaków

Druk kilku wierszy (maks.)
7 wierszy

Drukowanie kilku bloków (maks.)
5 bloków

Minimalna długość etykiety
30mm

Ustawianie długości taśmy
Tak (30-300mm)

Ustawienia marginesów taśmy
Mały margines, Duży margines, Druk ciągły, Bez obcinania, Taśma specjalna

Funkcja tabulatora
Tak

Ustawianie długości tabulatora
Tak

Wyrównanie w poziomie
Do lewej, Do środka, Do prawej, Wyjustowanie

Wstawianie / zastępowanie tekstu
Tylko wstawianie

Formatowanie wiersza
Tak

Oprogramowanie - pamięć (urządzenie)

Pamięć
280 znaków x 99 obszarów

Oprogramowanie - drukowanie (urządzenie)

Drukowanie wielu kopii etykiety
Tak (1-99)

Druk w odbiciu lustrzanym
Tak

Numerowanie
Tak (1-99)

Podgląd wydruku
Tak

Druk pionowy
Tak (ustawienie stylu)

Oprogramowanie - A/F (urządzenie)

Oznaczenie kabli
Tak (w trybie automatycznego formatowania)

Wstępnie zdefiniowane formatowanie
175 formatów

Obracanie
Tak (w trybie automatycznego formatowania)

Tryb odwróć i powtórz
Tak (w trybie automatycznego formatowania)