

# DCP-1510/DCP-1512

**brother**  
at your side



**KOMPAKTES DESIGN KOMBINIERT MIT EINEM NIEDRIGEN GERÄUSCHPEGEL: MIT DCP-1510/DCP-1512 DRUCKEN, KOPIEREN UND SCANNEN SIE SELBST AN KLEINEN ARBEITSPLÄTZEN.**

- Bis zu 20 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit
- Zweizeiliges LC-Display
- USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle
- 150 Blatt Papierzufuhr
- Optionaler Toner für ca. 1.000 Seiten<sup>1</sup>



DRUCKER



SCANNER



KOPIERER

# DCP-1510/DCP-1512 Technische Daten



## Kompakt und leise

Die Brother DCP-1510/DCP-1512 passen mit ihren kompakten Abmessungen selbst an kleine Arbeitsplätze. Dabei bleibt der Geräuschpegel dank intelligenter Lösungen niedrig und stört den Arbeitsablauf nicht.

## Einfache Installation

Die Installation der Brother DCP-1510/DCP-1512 ist schnell erledigt. Einfach Strom- sowie USB-Kabel (nicht im Lieferumfang) anschließen und mit wenigen Klicks den Installationsprozess durchlaufen. So sind Sie in wenigen Minuten startbereit.

## Schnell und zuverlässig

Mit bis zu 20 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit und dem Druck der ersten Seite nach weniger als 10 Sekunden liefern das DCP-1510 und das DCP-1512 schnell und zuverlässig Ergebnisse – Tag für Tag und Woche für Woche.

### Laserdrucker

Technologie	Elektrofotografie
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Minute
Auflösung	Bis zu 2.400 x 600 dpi (HQ1200)
Zeit bis zum ersten Ausdruck	< 10 Sekunden (aus Bereitschaft)
Prozessor	200 MHz
Emulation	GDI
Speicher	16 MB
Schnittstelle	USB 2.0 Hi-Speed
Display	Zweizeiliges LC-Display
Modellfarbe	DCP-1510: grau/schwarz DCP-1512: schwarz/grau

### Kopierer

Auflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Mehrfachkopien	Bis zu 99 (auch sortiert)
Zoom	Von 25% bis 400% in 1%-Schritten
N-auf-1 Kopie	Zum Kopieren von 2 oder 4 A4 Seiten auf eine A4 Seite

### Farbscanner

Auflösung (optisch)	Bis zu 1.200 x 600 dpi
Auflösung (interpoliert)	Bis zu 19.200 x 19.200 dpi
Scan-to-Funktionen	Scan-to-E-Mail/Bild/Datei/PDF (über mitgelieferte Software)

<sup>1</sup> Reichweite gemäß ISO/IEC 19752

<sup>2</sup> Mit 80 g/m<sup>2</sup> Papier

<sup>3</sup> Optionaler kostenloser Download (<http://solutions.brother.com>)

### Papiermanagement

Papierzufuhr <sup>2</sup>	150 Blatt
Papierablage <sup>2</sup>	50 Blatt face down
Medienarten & -gewichte	Normalpapier, Recyclingpapier (65–105 g/m <sup>2</sup> )
Medienformate	A4, Letter, Legal & Folio

### Verbrauchsmaterial

Toner im Lieferumfang	Ca. 700 Seiten <sup>1</sup>
Standard-Toner	TN-1050 – ca. 1.000 Seiten <sup>1</sup>
Trommel	DR-1050 – ca. 10.000 Seiten

### Betriebssysteme

Windows <sup>®</sup>	Windows 8 <sup>®</sup> , Windows 7 <sup>®</sup> , Windows Vista <sup>®</sup> , Windows <sup>®</sup> XP Professional (32 & 64 bit), Windows <sup>®</sup> XP Home Edition
Macintosh <sup>®</sup>	Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
Linux <sup>®</sup>	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64)

### Abmessungen/Gewicht

Mit Karton (B x H x T)	505 x 436 x 458 mm / 8,9 kg
Ohne Karton (B x H x T)	385 x 255 x 340 mm / 7 kg

### Ökologie und Druckvolumen

Leistungsaufnahme	380 W im Druck, 40 W in Bereitschaft, 0,8 W im Tiefschlafmodus, 0,28 W ausgeschaltet
TEC-Wert	0,75 kWh / Woche
Schallleistungspegel	< 51 dB im Druck, in Bereitschaft nicht hörbar
Schalleistungspegel	< 6,5 B im Druck, in Bereitschaft nicht hörbar
Optimales monatliches Druckvolumen	Bis zu durchschnittlich 1.800 Seiten
Maximales monatliches Druckvolumen	9.000 Seiten

