



Stampante laser monocromatica 3-in-1 compatta e facile da usare

Configurazione e utilizzo semplice

DCP-L1660W



Stampa



Scansione



Copia



Wireless

www.brother.it

Stampante laser monocromatica 3-in-1 compatta e facile da usare

Il dispositivo ideale per la casa e il piccolo ufficio. Il compatto DCP-L1660W è progettato per adattarsi perfettamente al tuo spazio con opzioni di connettività flessibili che lo rendono semplice da configurare e da utilizzare. Aumenta la produttività con l'alimentatore automatico di documenti (ADF) da 10 fogli.

DCP-L1660W



Caratteristiche principali:

- Ingombro estremamente ridotto
- Stampa fino a 20 pagine al minuto
- Gigabit ethernet, WiFi 5GHz, USB
- Stampa direttamente da o scansione su PC e app mobile
- Pannello di controllo LCD a 2 righe
- Vassoio carta da 150 fogli e alimentatore automatico dei documenti (ADF) da 10 fogli
- Viene fornita con toner da 350 pagine (nero)
- Versione di prova EcoPro inclusa³²

Super compatto

Questa elegante stampante consente di risparmiare spazio prezioso sulla scrivania. L'ingombro compatto rende questo dispositivo ideale per lo spazio di lavoro domestico.

Semplice da usare

Goditi un'esperienza senza problemi. Configura e utilizza il tuo dispositivo con facilità grazie alla connessione mobile Brother e a una gamma di opzioni di connettività flessibili, tra cui Wi-Fi a 5 GHz, Fast ethernet e USB.

Connettiti per un maggiore controllo

Configurazione e stampa in movimento con Brother Mobile Connect. Controlla tutte le stampanti Brother dalla punta delle dita. Consente di controllare facilmente i livelli di toner, ordinare e risparmiare materiali di consumo Brother originali, accedere alla cronologia dei documenti acquisiti e personalizzare le funzioni utilizzate più di frequente.



Massima
sicurezza

Per stare al passo con la legislazione sulla privacy e la sicurezza dei dati in continuo aggiornamento, i nostri dispositivi offrono le più recenti funzioni di sicurezza standard del settore per proteggere in modo sicuro i dati. I nostri esperti in materia di sicurezza ricercano continuamente nuovi miglioramenti a prodotti, soluzioni e servizi per garantire in modo proattivo che tutti i nostri prodotti siano «sicuri dalla progettazione».

Il modello DCP-L1660W utilizza una protezione a tre livelli: di dispositivo, rete e documenti, offrendo maggiore tranquillità e garantendo la conservazione dell'integrità dei dati in ogni fase.

ecopro

Prova inclusa

Iscriviti a
un modo migliore per
stampare.



Consegna
gratuita



Piani di stampa
flessibili



Garanzia
estesa



Per ulteriori informazioni, visitare il sito: [Brother.eu/ecopro](https://www.brother.eu/ecopro)

L'abbonamento EcoPro non è disponibile in tutti i paesi. Verificare la disponibilità nel proprio paese



Informazioni generali

Tecnologia

Laser elettrofotografico

Memoria

128MB

Pannello di controllo

LCD a 2 righe con tasti

Interfaccia locale

USB 2.0 Hi-Speed

Rete cablata

Ethernet veloce

Rete wireless

Supporto 2,4 GHz e 5 GHz

Contenuto della confezione

Dispositivo, toner, tamburo, cavo di alimentazione, guida rapida alla configurazione, scheda di garanzia

Stampa

Velocità di stampa (A4)

1 lato: 20 ppm mono

FPOT

Tempo di uscita prima stampa

Fino a 10,0 secondi mono

Risoluzione

Fino a 2400 x 600 dpi

Funzioni della stampante

Stampa N volte

Riduce fino a 25 pagine in un'unica pagina

Stampa poster

Ingrandisce una singola pagina in un poster utilizzando pagine 2x2, 3x3, 4x4 o 5x5

Modalità risparmio toner

Utilizzare la modalità risparmio toner per ridurre il consumo di toner senza influire sulla velocità di stampa

Stampa filigrana

Aggiunge una filigrana ai documenti con il testo predefinito o con i messaggi e il logo impostati dall'utente

Stampa ID

Aggiunge dati identificativi ai documenti stampati (data e ora, messaggio personalizzato breve o nome utente PC)

Stampa opuscoli

Stampa di documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la stampa fronte/retro manuale

Profilo di stampa

Memorizza le impostazioni del driver preferite come profili da richiamare facilmente

Stampa manuale fronte-retro

Sì

Stampa lato opposto

Ruotare il contenuto di un documento stampato di 180°

Avviso di stampa completa

È possibile impostare una notifica di stampa in modo che venga inviata al computer

Driver Stampante

Windows

Windows 11
(Edizioni BIT 32 e 64)
Windows Server

MacOS

La stampa tramite MacOS richiede l'uso di AirPrint. Il driver Mac non è fornito.

Linux

CUPS, LPD/LPRng
(ambiente x86/x64)

ChromeOS

Supporta la stampa ChromeOS nativa

Visita il sito support.brother.com per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e il software più recenti.

Gestione della carta¹¹

Ingresso carta

Vassoio standard 150 fogli

Alimentatore automatico documenti (ADF)

10 fogli

Uscita carta

50 fogli (A4)

Formati supportati

Vassoio standard

Letter, Legal, Executive, A4, A5, A5 (lato lungo), B5, B5 (ISO), 16K (195 x 270 mm)

ADF

Letter, Legal, Folio

Piano dello scanner

20 (Fino a A4/Letter)

Tipo di supporto e pesi

Vassoio standard

Carta comune, carta riciclata 65 - 105 g/m²

ADF

Carta comune, carta riciclata 64 - 90 g/m²

Connettività mobile e web

Brother Mobile Connect¹⁷ Android

Per stampare e controllare lo stato della macchina da un dispositivo Android

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad/iPhone)

Stampa, scansione, invio di fax, anteprima dei fax ricevuti, anteprima delle copie e verifica dello stato della macchina da un iPad/iPhone

Apple AirPrint¹⁷

Stampa da e scansione sui tipi di file più comuni da qualsiasi applicazione abilitata per AirPrint

Brother Print Service Plugin

Stampa da dispositivi Android senza un'app dedicata.

Mopria™¹⁷

Stampare i tipi di file più comuni dai dispositivi Android supportati da Mopria™

Copia

Velocità di copia (A4)⁴

1 lato: 20 ppm mono

Risoluzione

Fino a 600 x 600 dpi

FCOT

Tempo di riproduzione della prima copia

Fino a 16 secondi mono

Scala di grigi

256 tonalità di grigio (8 bit per ogni colore)

Funzioni di copia

Copia multipla/ Impilamento/ Fascicolazione

Consente di creare più copie di un documento. Consente di impilare fino a 99 copie di ogni pagina o di ordinarle in base all'ordine dei documenti originali

Rapporto di ingrandimento/riduzione

Ridurre o aumentare le dimensioni del documento dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

Copia N in 1

Consente di comprimere 2 o 4 pagine su un singolo foglio A4

Scansione

Tipo di scanner

CIS (Contact Image Sensor)

Scansione a colori e monocromatica

Sì

Velocità di copia (A4)³

1 lato: 12.0 ipm mono e 6,4 ipm a colori

Risoluzione di scansione dall'ADF

600 x 600 dpi

Risoluzione di scansione dal vetro dello scanner

600 x 1200 dpi

Risoluzione di scansione interpolata

Brother Scanner Utility consente un miglioramento fino a 19200 x 19200 dpi.

Profondità dei colori

30 bit a colori (Input)
24 bit a colori (Output)

Scala di grigi

10 bit a colori (Input)
8 bit a colori (Output)

Funzioni dello scanner

Funzioni standard¹⁷

Scansione a e-mail, immagine, file

Driver dello scanner

Windows

TWAIN e WIA
Windows 11
(edizioni 32 e 64 bit)

MacOS

La scansione tramite MacOS richiede l'uso di AirPrint. Il driver Mac non è fornito.

Linux

SANE (x86/x64)

ChromeOS

Supporta la scansione ChromeOS nativa

Visita il sito support.brother.com per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e il software più recenti.

Strumenti di gestione del parco macchine

BRAdmin^{16,17}

Software di gestione LAN/WAN

Monitor di stato¹⁶

Monitora lo stato della macchina dal computer

Software

Brother iPrint&Scan Desktop^{15,17}

Stampare da e controllare lo stato del computer da Windows o da MacOS

PaperPort SE 14^{16,17}

Programma di gestione e condivisione dei documenti di KOFAX

Utility

Fornisce guide alla configurazione, manuale, FAQ e risoluzione dei problemi e contatta l'assistenza clienti Brother

Semplice da configurare

Accesso semplice ai driver e al software per l'installazione del computer Brother da support.brother.com

Connettività

Rete cablata

Ethernet veloce
10Base-T/100Base-TX

Rete wireless

2,4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (modalità Infrastruttura)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)
5GHz: IEEE 802.11 a/n (modalità Infrastruttura)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct

Stampa in modalità wireless senza dover passare attraverso un punto di accesso (sono supportati metodi automatici e manuali)

Supporto per l'installazione wireless

Configurazione Wi-Fi protetta (WPS)

Applicazioni wireless

Vertical Pairing

Mobile

Stampa o scansione dal dispositivo mobile con Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria

Interfaccia locale

USB 2.0 Hi-Speed

Funzioni di protezione

Protezione rete cablata
SMTP-AUTH, SSL/TLS
(SMTP, HTTP, IPP), SNMP v3

Protezione rete wireless
WEP 64/128 BIT, WPA-PSK
(TKIP/AES), WPA2-PSK
(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
Wi-Fi Direct supporta
solo WPA2-PSK (AES).
SMTP-AUTH, SNMP
v3,SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP)

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP,
APIPA(IP AUTOMATICO),
WINS/NetBIOS
name resolution, DNS Resolver,
mDNS, LLMNR responder,
LPR/LPD, Custom Raw Port/
Port9100, POP3, SMTP Client,
IPP/IPPS, FTP Client and Server,
CIFS Client, TELNET Server,
SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS
Server, client TFTP e server,
ICMP, Web Services
(Print/Scan), SNTP Client,
LDAP, IMAP4IPv6

IPv6
NDP, RA, DNS resolver, mDNS,
LLMNR responder, LPR/LPD,
Custom Raw Port/Port9100,
IPP/IPPS, POP3, FTP
Server, SNMPv1/v2c/v3,
server, TFTP client and
server, ICMP, Web Services
(Print/Scan), SNTP Client,
LDAP, IMAP4

Filtro IP
Limita gli utenti di rete che
possono o meno accedere alla
periferica tramite la rete (solo
IPv4)

Notifiche e-mail
La periferica invia
automaticamente avvisi e-mail
quando richiede attenzione, ad
esempio quando l'inchiostro è
in esaurimento o deve essere
sostituito

Report e-mail
Riceve regolarmente report
sull'utilizzo tramite e-mail

Rilevamento automatico delle intrusioni
Tutti i dispositivi di stampa
Brother sono, riconoscono
automaticamente gli attacchi
alla sicurezza e adottano
misure preventive, incluso il
riavvio, se necessario, per
garantirne la sicurezza.

Aggiornamento firmware
Oltre a consentire agli avvisi di
aggiornamento automatico per
installare la versione più
recente, è possibile impostare
la stampante per non ricevere
versioni precedenti del
firmware ed evitare il
downgrade da parte di un
utente non autorizzato

Crittografia firmware
Durante l'aggiornamento, il
firmware viene trasferito su una
connessione crittografata
HTTPS attendibile

Firmware con firma digitale
Il firmware per i dispositivi di
stampa Brother è dotato di firma
digitale e protetto

Gestione certificati
Utilizza la firma automatica
standard predefinita, crea un
certificato personalizzato
autofirmato, richiesta di firma
del certificato (CSR) o
certificato pubblico esterno e
chiave privata per la
comunicazione di rete protetta

Syslog
Consente all'amministratore IT di
accedere a una singola
applicazione (strumento SIEM) per
ottenere gli aggiornamenti dello
stato del dispositivo a scopo di
controllo tramite Syslog

Limitazione protocolli di rete
La funzione consente a un
amministratore di limitare i
protocolli di comunicazione
(ad es FTP, Telnet) secondo
necessità

Materiali di consumo

Toner Inbox⁷
1 x 350 pagine (BK)

Cartucce a resa standard⁷
TN1150: 1.000 pagine

Unità tamburo
Circa 10.000 pagine a 1
pagina per lavoro

Compatibile con EcoPro³²
Sì

Dimensioni e pesi

Con cartone (LxPxA)
481 x 436 x 421mm - 10,20kg

Senza cartone (LxPxA)
385 x 340 x 283mm - 8,20kg

Ambiente operativo

Requisiti di alimentazione

220 - 240 V
AC 50/60 Hz

Ambiente operativo

Umidità 20 - 80 %
10°C - 32,5°C.
50 °F - 90,5 °F

Ambiente di conservazione

Umidità 20 - 80 %
0°C - 40°C.
32 °F - 104 °F

Ambiente

Consumo energetico approssimativo^{13,23}

Stampa: 380 W
Copia: 380 W
Ready: 40W
Riposo: 2,7W
Riposo Deep Sleep: 1,0 W
Spento: 0,28W

Valore TEC

0.29 kWh/settimana

Rumorosità

Stampa: 6.66B(A)
Ready: 4,69B(A)
Riposo Deep Sleep: non udibile

Pressione sonora

Stampa¹²PC (mono): 52 dB(A)
Ready: 18,0 dB(A)

- 3 Velocità di scansione basate su ISO/IEC 17991
- 7 Capacità cartuccia dichiarata in conformità a ISO/IEC 19752
- 11 Capacità calcolata con carta da 80 g/m²
- 12 Pressione sonora e livello di potenza sonora in conformità alla norma ISO 7779
- 13 Il consumo energetico lo spegnimento viene misurato in base alla norma IEC 62301 Edizione 2,0
- 15 Solo Windows e macOS
- 16 Solo Windows
- 17 Download facoltativo
- 23 Il consumo energetico viene misurato utilizzando il metodo di prova ENERGY STAR Ver 3,1, configurazione di rete
- 32 L'abbonamento EcoPro non è disponibile in tutti i paesi. Verificare la disponibilità nel proprio paese



Mac, macOS e AirPrint sono un marchio commerciale di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Android e Google Play sono marchi di Google LLC.



Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

www.brotherearth.com

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.