



## Efektivní mono laserová multifunkční tiskárna 3 v 1

Snadné nastavení a připojení,  
rychlý bezchybný tisk

**DCP-L2622DW**



TISK



SKEN



KOPIE



5GHz  
WIFI

[www.brother.cz](http://www.brother.cz)

## Efektivní mono laserová multifunkční tiskárna 3 v 1

Pracujte komfortně doma nebo v kanceláři se snadno připojitelným multifunkčním zařízením Brother DCP-L2622DW. Tato monochromatická laserová tiskárna 3 v 1 nabízí řadu funkcí zvyšujících efektivitu a šetří čas díky rychlému bezchybnému tisku a skenování, automatickému oboustrannému tisku a velké kapacitě zásobníku papíru.

Snadné nastavení a stažení aplikace Brother Mobile Connect umožní tisknout a skenovat prakticky odkudkoliv. Po registraci produktu získáte 3letou záruku.

### DCP-L2622DW



### Důležité vlastnosti:

- Rychlost tisku až 34 stran za minutu
- Oboustranný tisk s rychlostí až 16 stran za minutu
- Dvouřádkový LCD ovládací panel
- 5 GHz WiFi a USB
- Interní paměť 256 MB
- Vstupní zásobník na 250 listů papíru<sup>11</sup>
- Součástí dodávky tonerová kazeta na 700 stran
- Maximální kapacita náhradního toneru 3 000 stran<sup>7</sup>

### Komfortní práce

DCP-L2622DW je navržena pro zvýšení efektivitu s vysokou rychlostí tisku a pomáhá pracovat komfortněji. Funkce oboustranného tisku šetří čas a umožňuje věnovat se jiným úkolům. Skenovat dokumenty lze barevně nebo černobíle s odesláním přímo do počítače nebo mobilního zařízení.

### Snadná obsluha

Usnadněte si pracovní den tiskem bez námahy díky jednoduchému nastavení a 5GHz WiFi nebo USB připojení. Ovládání efektivní multifunkční tiskárny DCP-L2622DW je intuitivní na LCD displeji.

### Dokonalý partner

Vysoce kvalitní technologie tisku zajišťuje, že váš výstup bude vždy bezchybný a profesionální. Odborně navržena tiskárna DCP-L2622DW má vysokokapacitní vstupní a výstupní zásobník papíru, který vám umožní tisknout déle bez přerušení a kompaktní tichý provoz oceníte v menších pracovních prostorách.

## Tiskněte déle

DCP-L2622DW udržuje vaše tiskové náklady na nízké úrovni pomocí samostatného válce a kazety s tonerem na 700 stran<sup>7</sup>, který zajišťuje potřeby vyššího objemu tisku. Tonerová kazeta se snadno mění a k dispozici je kazeta s vysokou kapacitou až 3 000 stran<sup>7</sup> pro snížení nákladů na stránku a menší frekvencí výměn toneru.

## Bezpečné již od návrhu

Pro udržení kroku s neustále se vyvíjející legislativou pro soukromí a zabezpečení dat naše zařízení nabízejí nejnovější standardní bezpečnostní funkce pro spolehlivou ochranu vašich dat. Naši bezpečnostní experti neustále zkoumají nová vylepšení produktů, řešení a služeb, aby proaktivně zajistili, že všechny naše produkty jsou „bezpečné již od návrhu“.

DCP-L2622DW poskytuje řadu výkonných funkcí. Využívá třívrstvé zabezpečení na úrovni zařízení, sítě a dokumentů. Přináší to větší klid a zaručuje, že integrita vašich dat bude zachována na každém kroku.

## Tisk odkudkoliv

S Brother Mobile Connect můžete plně ovládat tiskárnu Brother z mobilního zařízení. Tiskněte dokumenty na cestách. Můžete si také přizpůsobit své často používané funkce a zahájit revoluční způsob tisku ze svého mobilního zařízení. Chcete-li začít, stáhněte si aplikaci do svého mobilního zařízení.



## Obecné

### Technologie

Elektrofotografický laser

### Kapacita paměti

256 MB

### Ovládací panel

Dvouřádkový LCD,  
klávesy

### Místní rozhraní

Vysokorychlostní USB 2.0

### Bezdrátová síť

Podpora 2,4 GHz a 5 GHz

### Obsah balení

Zařízení, kazeta  
s tonerem, jednotka  
fotoválce, napájecí kabel,  
Stručný návod k obsluze,  
záruční list

## Tisk

### Rychlost tisku (A4)

Jednostranně 34 str./min.  
Oboustranně 16 str./ min.  
monochromaticky

### FPOT

#### (čas prvního výtisku)

Až 8,5 sekund

### Tichý režim

Snížení hlučnosti tisku

### Rozlišení

Až 1 200 x 1200 dpi

### Tiskové jazyky

PCL6, BR-Script3,  
PDF verze 1.7

### Integrované fonty (PCL)

73 škálovatelných fontů,  
12 bitmapových fontů

### Integrované čárové kódy (PCL)

16 čárových kódů\*

\*Code39, Interleaved 2 of 5,  
FIM (US-PostNet), Post Net  
(US-PostNet), EAN-8, EAN-13,  
UPC-A, UPC-E, Codabar,  
ISBN (EAN), ISBN (UPC-E),  
Code128 (sady A, B, C),  
EAN128 (sady A, B, C),  
Code93, GS1Databar, MSI

### Integrované fonty (Postscript)

66 škálovatelných fontů

## Tiskové funkce

### Tisk N-na

Zmenšení až 25 stran  
na jednu stránku

### Tisk plakátu

Zvětšení jedné stránky  
na 2x2, 3x3, 4x4 nebo  
5x5 stran

### Režim úspory toneru

Režim úspory toneru pro  
snížení spotřeby toneru  
bez ovlivnění rychlosti tisku

### Tisk vodoznaku

Vložení vodoznaku  
do dokumentu  
s předdefinovaným, nebo  
uživatelským textem

### ID tisk

Přidání identifikace do  
tištěných dokumentů  
(datum, čas, krátký  
uživatelský text, nebo  
uživatelské jméno počítače)

### Tisk brožury

Tisk dokumentů do formátu  
brožury A5 využitím  
automatického nebo ručního  
duplexního tisku

### Tiskové profily

Uložení oblíbených  
nastavení ovladače jako  
profily pro jejich snadné  
vyvolání

### Ruční oboustranný tisk

Ruční duplexní tisk  
(doporučeno pro média,  
která nepodporují  
automatický duplexní tisk)

### Reverzní tisk

Otočení obsahu tištěného  
dokumentu o 180°

### Oznámení

#### o dokončení tisku

Oznámení o dokončení  
tisku lze nasměrovat přímo  
do počítače (pouze v síti)

## Tiskový ovladač

### Windows

Windows 11  
(edice 32 a 64 bitů)  
a další

### macOS

Tisk přes macOS vyžaduje použití AirPrint. Ovladače pro Mac nejsou k dispozici.

Úplný seznam podporovaných operačních systémů a stažení nejnovějších ovladačů a softwaru naleznete na [support.brother.com](http://support.brother.com).

### Linux

CUPS, LPD/LPRng  
(prostředí x86/x64)

### ChromeOS

Podpora nativního tisku ChromeOS

### PCL driver

Univerzální tiskový ovladač (Windows) (PCL5e / BRScript)

### Postscriptový univerzální tiskový ovladač

Ovladač pro Windows, který umožňuje tisknout na libovolnou síťovou nebo lokálně připojenou tiskárnu Brother

## Manipulace s papírem<sup>11</sup>

### Vstup papíru

**Standardní zásobník**  
250 listů

### Ruční podavač

1 list

### Výstup papíru

120 listů A4

### Tisk na obálky

Ano, z ručního podavače

### Rozměr médií

**Standardní zásobník**  
A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (po délce), B6 (JIS), A6, Executive, A4 krátké, 16K (195 x 270 mm)

### Ruční podavač

Šířka 76,2 až 215,9 mm  
Délka 127 až 355,6 mm  
Obálka; COM-10, DL, C5, Monarch

### Sklo skeneru

Až do A4 / Letter

### Automatický oboustranný tisk

A4

### Typ média a hmotnost

**Standardní zásobník**  
Kancelářský papír, tenký papír, recyklovaný papír, tlustý papír 60 až 163 g/m<sup>2</sup>

### Ruční podavač

Kancelářský papír, tenký papír, tlustý papír, tlustší papír, recyklovaný papír, hrubý papír, štítky, obálky, tenké obálky, tlusté obálky 60 až 163 g/m<sup>2</sup>

### Automatický

#### oboustranný tisk

Kancelářský papír, tenký papír, recyklovaný papír 60 až 105 g/m<sup>2</sup>

## Mobilní a webové připojení

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (Android)

Tisk z, skenování do zařízení Android, náhled na kopie a kontrola stavu přístroje

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (iPad / iPhone)

Tisk z, skenování do zařízení iPad / iPhone, náhled na kopie a kontrola stavu přístroje

### Apple AirPrint<sup>17</sup>

Tisk z a skenování do nejběžnějších typů souborů z libovolné aplikace s podporou AirPrint

### Brother Print Service Plugin<sup>17</sup>

Tisk ze zařízení s OS Android bez použití jednoúčelových aplikací

### Mopria™<sup>17</sup>

Tisk nejběžnějších typů souborů z libovolné aplikace s podporou Mopria™

## Kopírování

### Rychlost kopírování (A4)

Jednostranně: 34 str./min.  
mono

### Rozlišení

Až 600 x 600 dpi

### FCOT

#### (čas tisku první kopie)

Až do 10,0 sekund  
mono

### Stupně šedi

256 stupňů šedi

## Funkce kopírování

### Vícenásobné kopírování, stohování / třídění

Až 99 kopií každé stránky systémem stohování nebo třídění

### Poměr

#### zvětšení / zmenšení

Zvětšení nebo zmenšení velikosti dokumentu od 25% do 400% s přírůstkem 1%

### Kopírování N na 1

Umožňuje uživateli zmenšit 2 nebo 4 stránky na 1 list A4

## Skenování

### Typ skeneru

CIS (kontaktní  
obrazový snímač)

### Rozlišení skenování ze skleněné desky

1200 x 1200 dpi

### Barevná hloubka

Vstup 30 bitů zpracování barev  
Výstup 24 bitů zpracování barev

### Barevné a mono skenování

Ano

### Interpolované rozlišení skenování

Až do 19 200 x 19 200 dpi s Brother Scanner Utility

### Stupně šedi

Vstup 16 bitů zpracování barev  
Výstup 8 bitů zpracování barev

## Funkce skenování

### Podporované formáty souborů

PDF (PDF/A, zabezpečené, podepsané, prohlédávatelné PDF<sup>17</sup>), JPEG, TIFF

### Standardní funkce<sup>17</sup>

Sken do e-mailu, OCR, obrázku a souboru

### Síťové skenování<sup>16</sup>

Skenování do Sharepoint (jen iPrint&Scan pro Windows)

### Sken do Microsoft Office

Sken do Wordu (.docx), PowerPointu (.pptx) a Excelu (.xlsx)

## Ovladače skeneru

### Windows

TWAIN a WIA  
Windows 11  
(edice 32 a 64 bitů)

### macOS

Skenování v macOS vyžaduje použití AirPrint. Ovladače pro Mac nejsou k dispozici.

### Linux

SANE (edice 32 a 64 bitů)

### ChromeOS

Podpora nativního skenování ChromeOS

Úplný seznam podporovaných operačních systémů a stažení nejnovějších ovladačů a softwaru naleznete na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com).

## Globální nástroje správy

**BRAdmin**<sup>16,17</sup>  
Program správy  
LAN / WAN

**Integrovaný webový server**  
Webový software pro správu tisku integrovaný do zařízení

**Status Monitor**<sup>16</sup>  
Sledování stavu svého zařízení z počítače

**Driver Deployment Wizard**<sup>16,17</sup>  
Snadná tvorba tiskových ovladačů pro bezproblémové nasazení ve vaší síti

## Programové vybavení

**Brother iPrint&Scan Desktop**<sup>15,17</sup>  
Tisk z, skenování do počítače se systémem Windows nebo macOS, zobrazení náhledu kopií a kontrola stavu přístroje

**PaperPort SE 14**<sup>16,17</sup>  
Program pro správu a sdílení dokumentů od společnosti KOFAX

**Utility**  
Průvodce nastavením, manuál, často kladené dotazy, odstraňování problémů a kontakt na zákaznický servis Brother

**Easy Setup**  
Jednoduchý přístup k ovladačům a softwaru pro instalaci zařízení Brother ze [support.brother.com](http://support.brother.com) pro Windows / Mac

## Konektivita

**Bezdrátová síť**  
2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n (režim Infrastructure)  
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)  
5 GHz: IEEE 802.11 a/n (režim Infrastructure)  
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

**Wi-Fi Direct®**  
Bezdrátový tisk bez procházení bezdrátovým přístupovým bodem (podporovány automatické i manuální metody)

**Podpora bezdrátového nastavení**  
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

**Bezdrátová aplikace**  
Vertikální párování

**Mobilní připojení**  
Tisk z a skenování do mobilního zařízení pomocí Brother Mobile Connect, Airprint a Mopria

**Místní rozhraní**  
Vysokorychlostní USB 2.0

## Bezpečnostní funkce

### Zabezpečení bezdrátové sítě

WEP 64/128 bitů,  
WPA-PSK (TKIP/AES),  
WPA2-PSK (TKIP/ AES),  
WPA3-SAE (AES),  
WIFI Direct podporuje jen  
WPA2-PSK (AES),  
SMTP-AUTH, SSL/TLS  
(SMTP,HTTP,IPP), SNMP v3,  
802.1x ( EAP-FAST, PEAP,  
EAP- TLS, EAP-TTLS),  
OAuth (SMTP, POP3, IMAP4)

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP,  
APIPA(Auto IP),  
WINS/NetBIOS name  
resolution, DNS Resolver,  
mDNS, LLMNR responder,  
LPR/LPD, Custom Raw Port/  
Port9100, SMTP klient,  
IPP/ IPPS, FTP klient a server,  
SNMPv1/v2c/v3, SNTP klient  
HTTP/HTTPS server,  
TFTP klient a server, ICMP,  
Webové služby (tisk / sken)

### IPv6

NDP, RA, DNS resolver,  
mDNS, LLMNR responder,  
LPR/LPD,  
Custom Raw Port/Port9100,  
IPP/IPPS, SMTP klient,  
FTP klient a server,  
SNMPv1/v2c/v3,  
HTTP/HTTPS server,  
TFTP klient a server, ICMPv6,  
Webové služby (tisk / sken),  
SNTP klient

### IP filtr

Omezení, kteří uživatelé sítě  
mohou nebo nemohou  
přistupovat k zařízení přes síť  
(jen IPv4)

### E-mailové upozornění

Automatické zaslání  
e-mailových upozornění, když  
zařízení vyžaduje pozornost -  
například když dochází toner  
nebo je nutné jej vyměnit

### E-mailové hlášení

Příjem zpráv e-mailem  
o používání zařízení

### Automatická detekce narušení

Tisková zařízení Brother  
jsou bezpečná díky své  
konstrukci. Zařízení  
automaticky rozpoznají  
bezpečnostní útoky  
a přijmou preventivní  
opatření, včetně restartování  
tam, kde je to nutné pro  
zabezpečení zařízení

### Aktualizace firmware

Kromě povolení automatických  
aktualizací na nejnovější verzi  
lze tiskárnu nastavit tak,  
aby nepřijímala starší verze  
firmwaru pro zabránění  
přechodu na nižší verzi  
neoprávněným uživatelem

### Správa certifikátů

Použití výchozích standardních  
vlastnoručně podepsaných  
certifikátů, tvorba uživatelských  
certifikátů s vlastním podpisem,  
žádost o podpis certifikátu  
(CSR), nebo externí veřejný  
certifikát a soukromý klíč pro  
chráněnou síťovou komunikaci

### Firmware s digitálním podpisem

Firmware pro tisková  
a skenovací zařízení Brother  
je digitálně podepsané  
a zabezpečené

### Řízení přístupu k síti založené na portech

(IEEE 802.1x)  
Zařízení Brother jsou plně  
v souladu s tímto standardem  
a umožňují připojení k chráněné  
síti 802.1x EAP (Extensible  
Authentication Protocol)

### Omezení síťových protokolů

Funkce Protocol Control  
umožňuje správci omezit  
komunikační protokoly (např.  
FTP, Telnet) podle potřeby



## Spotřební materiál

**Toner v dodávce<sup>7</sup>**  
700 stran

**Standardní toner<sup>7</sup>**  
TN2590 - 1 200 stran

**Vysokokapacitní toner<sup>7</sup>**  
TN2590XL - 3 000 stran

**Jednotka fotoválce**  
DR2590 - přibližně 15 000 stran  
při jedné stránce  
na tiskovou úlohu

## Rozměry a hmotnost

**S obalem (š x h x v)**  
580 x 517 x 434 mm  
12,60 kg

**Bez obalu (š x h x v)**  
410 x 399 x 272 mm  
9,00 kg

## Zatížitelnost

**Doporučená měsíční**  
Až do 2 500 stran

## Provozní požadavky

**Požadavek na napájení**  
220 – 240 V~  
50 / 60 Hz

**Provozní prostředí**  
Vlhkost 20 - 80 %  
Teplota 10°C - 32,5°C

**Skladovací prostředí**  
Vlhkost 35 - 85 %  
Teplota 0°C - 40°C

## Prostředí

**Přibližná spotřeba energie<sup>13,23</sup>**  
Kopírování: 490 W  
Kopírování v tichém režimu: 280 W  
Tisk: 470 W  
Tisk v tichém režimu: 270 W  
Připravenost: 43 W  
Spánek: 4,1 W  
Hluboký spánek: 0,6 W  
Vypnuto: 0,08 W

**Hodnota TEC**  
0,39 kWh/týden

**Akustický výkon<sup>12</sup>**  
Tisk: 6,63 B(A)  
Připravenost: neslyšitelný  
Tichý režim: 6,12B(A)  
Hluboký spánek: neslyšitelný

**Akustický tlak<sup>12</sup>**  
PC tisk: přibližně 49,0 db(A)  
Připravenost: 30,0 db(A)  
Tichý režim: 44,0 db(A)

**Úspora toneru**  
Snížení spotřeby toneru  
pro tisk více stránek

- 3 Rychlost skenování založená na ISO/IEC 17991
- 8 Přibližně deklarovaná výtěžnost v souladu s ISO/IEC 19798:19798
- 11 Kapacita deklarovaná pro papír 80 g/m<sup>2</sup>
- 12 Akustický tlak a hladina akustického výkonu v souladu s ISO 7779
- 13 Spotřeba energie ve vypnutém stavu se měří podle IEC 62301 edice 2.0
- 15 Jen Windows a macOS
- 16 Jen Windows
- 17 Volitelně ke stažení
- 18 Vyžaduje připojení k Internetu
- 23 Spotřeba energie se měří pomocí testovací metody konfigurace sítě ENERGY STAR Ver 3.1



### Spolupráce s vámi za lepší životní prostředí

Zelená iniciativa naší firmy Brother je jednoduchá. Snažíme se převzít odpovědnost, jednat uctivě a snažit se chovat pozitivně pro pomoc při budování společnosti, u které lze dosáhnout udržitelného rozvoje. Nazýváme to přiblížením firmy Brother zemi (Brother Earth). [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Veškeré specifikace jsou v době tisku správné a mohou být dále měněny. Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktů jsou registrované ochranné známky, nebo ochranné známky příslušných společností

**brother**  
at your side