



## Farebná LED tlačiareň typu 3 v 1

Rýchla tlač s flexibilným pripojením

DCP-L3560CDW



TLAČ



SKENOVANIE



KOPÍROVANIE



BEZDRÔTOVÉ  
PRIPOJENIE

[www.brother.sk](http://www.brother.sk)

## Farebná bezdrôtová LED tlačiareň typu 3 v 1

Farebná tlačiareň DCP-L3560CDW, navrhnutá odborníkmi, nehučne vytvára vysokokvalitné dokumenty bez ovplyvnenia rýchlosti tlače.

Objemná kapacita vstupu papiera a veľký automatický podávač dokumentov vám umožnia súbežne pracovať a napomôžu plynulému chodu kancelárie.

### DCP-L3560CDW



### Hlavné vlastnosti:

- Tlač až do 26 strán za minútu
- Obojstranná tlač až do 10 strán za minútu
- Skenovanie až 21 obrázkov za minútu<sup>3</sup>
- Farebná dotyková obrazovka 8,8 cm
- Gigabit ethernet, 5 GHz WiFi a USB
- Interná pamäť 512 MB
- Automatický podávač dokumentov (ADF) na 50 listov<sup>11</sup>
- Vstupný zásobník papiera na 250 listov<sup>11</sup>
- Priložené tonery s výťažnosťou 1000 strán čierne, 1000 strán farebné; dostupné tonery s výťažnosťou maximálne 2300 strán čierne, 3000 strán farebné<sup>8</sup>

### Nekompromisne tichá

Zariadenie vám ponúka tichú tlač bez ovplyvnenia jej rýchlosti alebo kvality. Model DCP-L3560CDW vytvára plnofarebné výtlačky plynulo a rýchlo. Úroveň hluku má popritom nižšiu ako je bežná konverzácia v kancelárii, je preto ideálnym riešením na pracovný stôl.

### Časovo úsporná

Odborne navrhnutý model DCP-L3560CDW disponuje vysokou kapacitou vstupu a výstupu papiera, vďaka čomu môžete tlačiť bez prerušenia. Automatický podávač dokumentov a funkcia duplexnej tlače vám šetrí čas, a tak sa môžete venovať ďalším pracovným úlohám.

### Nenáročná

Uľahčite si tlač jednoduchým nastavením a gigabit ethernetom, 5 GHz WiFi alebo USB pripojením. Efektívnu tlačiareň DCP-L3560CDW dokážete hravo ovládať, a to cez používateľsky prívetivú ponuku na 8,8 cm farebnej dotykovej obrazovke. Užívajte si možnosť personalizácie vami najčastejšie používaných skratiek na dotykovej obrazovke.

## Zabezpečenie už od návrhu

Naše zariadenia ponúkajú najnovšie štandardné bezpečnostné funkcie na ochranu vašich údajov, vďaka čomu držia krok s neustále sa vyvíjajúcou legislatívou týkajúcou sa ochrany súkromia a dát. Naši bezpečnostní technici neustále pracujú na vylepšení produktov, riešení a služieb, aby zaistili ich „zabezpečenie už od návrhu“.

Model DCP-L3560CDW disponuje škálou pokročilých funkcií. Používa trojúrovňové zabezpečenie zariadenia, siete a dokumentov. Vďaka tomu môžete bezstarostne podnikat' a byť si istí bezpečnosťou vašich údajov na každom kroku.

## Tlač kdekoľvek

Vďaka aplikácii Brother Mobile Connect máte ovládanie vašej tlačiarne Brother neustále na dosah. Dokumenty si vytlačíte za behu, originálny spotrebný materiál si objednáte priamo ku vám domov a často používané funkcie si personalizujete. Sprístupní sa vám tak revolučný spôsob tlače z vášho mobilného zariadenia.

Stiahnite si aplikáciu na vaše mobilné zariadenie a začnite ju využívať ihneď.



## Všeobecné

### Technológia

Elektrofotografická  
LED

### Pamäť

512 MB

### Ovládací panel

Farebná dotyková LCD  
obrazovka 8,8 cm

### Lokálne rozhranie

Hi-Speed USB 2.0

### Pevné sieťové rozhranie

Gigabit Ethernet

### Bezdrôtové sieťové rozhranie

2,4 GHz a 5 GHz

### Obsah balenia

Zariadenie, priložené tonery,  
jednotka valca, prenosový pás,  
nádobka na odpadový toner,  
napájací kábel, stručný návod na  
obsluhu, záručný list

## Tlač

### Rýchlosť tlače (A4)

Jednostranne: 26 str./min  
mono/farebne  
Obojstranne: 10 str./min  
mono/farebne

### FPOT

#### (doba prvého výtlačku)

Do 13,5 sekúnd  
mono/farebne

### Tichý režim

Režim na zníženie hluku pri  
tlačí

### Rozlíšenie

Až 600 x 2400 dpi

### Tlačové jazyky

PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL  
XL Class 3.0), BR-Script3,  
PDF Version 1.7

### Vstavané fonty (PCL)

73 škálovateľných typov  
písma  
12 bitmapových typov  
písma

### Vstavané čiarové kódy (PCL)

16 fontov čiarových kódov\*  
\*Code39, Interleaved 2 of 5,  
FIM (US-PostNet), Post Net  
(US-PostNet) EAN-8, EAN-  
13, UPC-A, UPC-E, Codabar,  
ISBN (EAN), ISBN (UPC-E),  
Code128 (set A, set B, set  
C), EAN128 (set A, set B, set  
C), Code93, GS1Databar,  
MSI

### Vstavané fonty (Postscript)

66 škálovateľných typov  
písma

## Funkcie tlače

### Sútláč (N-up tlač)

Zmenšenie až 25 strán na  
jednu stranu

### Roztlač (tlač plagátov)

Zväčšenie jednej strany na  
formát plagátu použitím  
2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 alebo  
5 x 5 strán

### Režim úspory tonera

Režim na zníženie  
spotreby tonera bez  
ovplyvnenia rýchlosti tlače

### Vodotlač

Označenie dokumentov  
vodoznakom s  
preddefinovaným textom,  
personalizovaným logom  
alebo správou

### ID tlač

Pridanie identifikátora na  
tlačené dokumenty (dátum,  
a čas, krátka správa alebo  
názov PC)

### Tlačové profily

Uloženie obľúbených  
nastavení ovládača do  
profilov pre ich jednoduché  
vyvolanie

### Manuálna duplexná tlač

Možnosť manuálnej  
obojstrannej tlače  
(odporúča sa pre médiá,  
ktoré nie sú podporované  
automatickým duplexom)

### Reverzná tlač

Obrátenie obsahu tlačeného  
dokumentu o 180°

### Tlač brožúr

Tlač dokumentov vo  
formáte A5 brožúr s  
použitím automatického  
alebo manuálneho  
duplexu

### Oznámenie o dokončení tlače

Oznámenie o ukončení tlače s  
možnosťou nastavenia jeho  
zasielania do PC (len sieťové)

### Zabezpečená tlač

Ochrana tlačových úloh cez  
4-číselný PIN kód, ktorý musí  
byť zadaný na paneli  
zariadenia pred samotným  
tlačením

### Univerzálna tlač (Microsoft 365)

Podpora Universal Print pre  
Brother tlačiarne



## Ovládače tlačiarne

### Windows

Windows 11  
(32 a 64 bitové edície)  
a novší

### macOS

Tlač z macOS vyžaduje  
AirPrint. Ovládače Mac nie sú  
dodávané.

### Linux

CUPS, LPD/LPRng  
(x86/x64 prostredie)

### ChromeOS

Podpora natívnej  
tlače v systéme  
ChromeOS

### Ovládač PCL

PCL6 (štandard)

### Univerzálny ovládač (Windows)

Umožňuje tlač na modeloch  
Brother zapojených do lokálnej  
alebo inej siete.

Pre celý zoznam podporovaných OS a stiahnutie najnovších ovládačov a softvérov navštívte [www.support.brother.com](http://www.support.brother.com).

## Manipulácia s papierom<sup>11</sup>

### Vstup papiera

#### Štandardný zásobník

250 listov

#### Slot manuálneho podávača

1 list

#### Automatický podávač dokumentov (ADF)

50 listov

### Výstup papiera

150 listov A4

### Tlač obálok

Áno, zo slotu manuálneho  
podávača

### Formáty médií

#### Štandardný zásobník

A4, Letter, Legal, Mexico  
Legal, India Legal, Executive,  
A5, A5 Long Edge, A6, B5  
(JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4  
Short (270 mm), Folio, 16K  
(195 x 270 mm)

#### Slot manuálneho podávača

Šírka: 76,2 – 216 mm  
Dĺžka: 116 – 355,6 mm  
Obálka: COM-10, DL, C5,  
Monarch

#### ADF

Šírka: 105 – 215,9 mm  
Dĺžka: 147,3 – 355,6 mm

#### Sklo skenera

Až do veľkosti A4/Letter

#### Automatický duplex

A4

### Typy médií a gramáž

#### Štandardný zásobník

Obyčajný, tenký, hrubý,  
recyklovaný papier  
60 – 163 g/m<sup>2</sup>

#### Slot manuálneho podávača

Obyčajný, tenký, hrubý,  
recyklovaný, kancelársky  
papier, štítok, obálka, tenká,  
hrubá obálka, lesklý papier  
60 – 163 g/m<sup>2</sup>

#### ADF

Obyčajný, tenký,  
recyklovaný papier  
60 – 105 g/m<sup>2</sup>

#### Automatický duplex

Obyčajný, tenký,  
recyklovaný papier  
60 – 105 g/m<sup>2</sup>

## Mobilná a webová konektivita

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (Android)

Použitie aplikácie Brother na  
tlač z mobilného zariadenia s  
operačným systémom  
Android, skenovanie do neho,  
zobrazenie náhľadu a  
kontrolu stavu zariadenia

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (iPad / iPhone)

Použitie aplikácie Brother na  
tlač z mobilného zariadenia s  
operačným systémom iOS,  
skenovanie do neho,  
zobrazenie náhľadu a  
kontrolu stavu zariadenia

### Apple AirPrint<sup>17</sup>

Tlač a skenovanie bežných  
typov súborov z a do  
rôznych aplikácií AirPrint

### Brother Print Service Plugin<sup>17</sup>

Tlač zo zariadení s OS Android  
bez určenej aplikácie

### Mopria™<sup>17</sup>

Tlač najbežnejších typov  
súborov zo zariadení so  
systémom Android  
podporovaných spoločnosťou  
Mopria™

### Aplikácie Brother<sup>18</sup>

Skenovanie do mobilného  
zariadenia, prehľadateľného  
PDF, preposlanie faxu do  
Cloud/Email služby,  
skenovanie do súborov  
PowerPoint, Excel, Word,  
jednoduché skenovanie do  
emailu

### Web Connect<sup>18</sup>

Tlač z a skenovanie do Box,  
Dropbox, Evernote,  
OneDrive, Google Drive™  
OneNote bez použitia PC

## Kopírovanie

### Rýchlosť kopírovania (A4)

Jednostranne: 26 str./min  
mono/farebne

### Rozlíšenie

Až 600 x 600 dpi

### FCOT

(doba vytlačenia prvej kópie)

Do 15,5 sekúnd mono/farebne

### Škála sivej

256 odtieňov sivej  
(8 bitov pre každú farbu)

## Funkcie kopírovania

### Viacnásobné kopírovanie/ stohovanie/sortovanie

Až 999 kópií každej strany/  
stohovanie/sortovanie

### Zväčšenie/zmenšenie

Zväčšenie a zmenšenie  
dokumentov od 25 % do  
400 % s 1 % prírastkom

### 2 na 1 ID kopírovanie

Kopírovanie obidvoch strán  
ID karty na jednu A4 stránku

### N na 1 kopírovanie

Skopírovanie 2 alebo 4  
strán na jednu A4 stránku

## Skenovanie

### Typ skenera

CIS (Contact Image  
Sensor)

### Farebné a mono skenovanie

Áno

### Rýchlosť skenovania (A4)<sup>3</sup>

Jednostranne: 27 obr./min  
mono a 21 obr./min farebne

### Rozlíšenie skenovania z ADF

600 x 600 dpi

### Rozlíšenie skenovania zo skla skenera

1200 x 1200 dpi

### Interpolované rozlíšenie skenovania

Zväčšenie cez Brother  
Scanner Utility až do  
19 200 x 19 200 dpi

### Hĺbka farieb

48 bitov – farebné spracovanie  
(vstup)

24 bitov – farebné spracovanie  
(Výstup)

### Škála sivej

16 bitov – farebné spracovanie  
(vstup)

8 bitov – farebné spracovanie  
(výstup)

## Funkcie skenera

### Podporované formáty súborov

Vrátane PDF (PDF/A,  
zabezpečené PDF, podpísané  
PDF, prehľadateľné<sup>17</sup>) JPEG,  
TIFF, XPS

### Štandardné funkcie<sup>17</sup>

Skenovanie do emailu,  
OCR, obrázka a súboru

### Sieťové skenovanie

Skenovanie do sieťového  
priečinka (SMB)<sup>16</sup>, FTP,  
SharePoint (On Premise)

### Vlastnosti skenovania

Automatická korekcia  
zošikmenia z ADF, otočenie  
obrázkov<sup>16</sup>, vynechanie farby<sup>16</sup>,  
korekcia znakov<sup>16,17</sup>,  
zvýraznenie okrajov<sup>16</sup>,  
vyplnenie okrajov<sup>16,17</sup>,  
vynechanie prázdnej strany

### Skenovanie do Microsoft Office

Skenovanie do súboru Word  
(.docx), PowerPoint (.pptx),  
Excel (.xlsx) pre Microsoft  
Office

### Profily skenovania<sup>15</sup>

Vytvorenie až 25  
prednastavených profilov  
skenovania do FTP/Sharepoint  
pre jednoduchý spôsob uloženia  
viacerých nastavení skenovania

### Rozdelenie dokumentov

Vytvárajte naskenované súbory  
na základe oddelenia pomocou  
prázdneho hárika alebo určitého  
počtu jednostranných obrázkov  
alebo listov papiera, a to aj v  
prípade, že je v ADF vložených  
viac dokumentov

## Ovládače skenera

### Windows

TWAIN a WIA  
Windows 10  
(32 a 64 bitové edície)

### macOS

Skenovanie z macOS  
vyžaduje AirPrint. Ovládače  
Mac nie sú dodávané

### Linux

SANE (32 a 64 bitové edície)

### ChromeOS

Podpora natívneho  
skenovania v systéme  
ChromeOS

Pre celý zoznam podporovaných OS a stiahnutie najnovších ovládačov a softvérov navštívte [www.support.brother.com](http://www.support.brother.com).

## Pomôcky sieťovej správy

### BRAdmin<sup>16,17</sup>

Softvér pre nastavenie  
LAN/WAN

### Driver Deployment Wizard<sup>16,17</sup>

Ľahko vytvára tlačové  
ovládače pre jednoduché  
použitie v sieti

### Embedded Web Server

Cez webový prehliadač  
získate pomocou IP adresy  
alebo názvu uzla zariadenia  
prístup k webovému softvéru  
na správu tlače. Ten je  
zabudovaný v zariadení a  
prístupný pomocou  
šifrovaného hesla

### Status Monitor<sup>16</sup>

Sledovanie stavu zariadenia  
z PC

## Softvér

### Brother iPrint&Scan Desktop<sup>15,17</sup>

Tlač z, skenovanie do,  
náhľad kópií a kontrola stavu  
zariadenia z PC so systémom  
Windows alebo macOS  
pomocou softvéru Brother

### PaperPort SE 14<sup>16,17</sup>

Správa dokumentov a  
zdieľanie programu z  
KOFAX

### Utilities - pomôcky

Poskytuje sprievodcu  
nastavením, príručku, často  
kladené otázky, riešenie  
problémov a kontakt na  
zákaznícky servis spoločnosti  
Brother

### Easy Setup

Zjednodušenie procesu  
inštalácie s jednoduchým  
prístupom k ovládačom a  
softvéru na inštaláciu  
zariadenia Brother pre váš  
počítač zo stránky  
[www.support.brother.com](http://www.support.brother.com)

## Konektivita

### Pevné sieťové rozhranie

Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

### Bezdrôtové sieťové rozhranie

2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n  
(Režim Infrastructure)  
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi  
Direct)

5 GHz: IEEE 802.11 a/n  
(Režim Infrastructure)  
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi  
Direct)

### Wi-Fi Direct®

Bezdrôtová tlač bez nutnosti  
použitia bezdrôtového  
prístupového bodu  
(podporovaná je automatická  
aj manuálna metóda)

### Podpora bezdrôtového nastavenia

Chránené nastavenie Wi-Fi  
(WPS)

### Bezdrôtové aplikácie

Vertikálne párovanie

### Mobilná tlač

Tlač z a skenovanie do  
vášho mobilného zariadenia  
pomocou aplikácií Brother  
Mobile Connect, Airprint,  
Mopria

### Lokálne rozhranie

Hi-Speed USB 2.0

## Bezpečnostné funkcie

### Zabezpečenie pevnej siete

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### Zabezpečenie bezdrôtovej siete

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)  
\*Wi-Fi Direct podporuje iba WPA2-PSK (AES).

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/ Scan), SNTP Client, LDAPS, IMAP4, Syslog

### IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAPS, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog

### IP filter

Obmedzenie používania zariadenia na sieti – vymedzuje prístup sieťových používateľov k tlačiarňami (iba IPv4)

### Zabezpečená tlač

Ochrana tlačových úloh cez 4-číselný PIN kód, ktorý musí byť zadaný na paneli zariadenia pred samotným tlačením

### Emailové notifikácie

Automatické odosielanie emailových upozornení, keď zariadenie vyžaduje pozornosť, napríklad keď je málo tonera alebo je potrebné ho vymeniť

### Emailové hlásenia

Pravidelné prijímanie správ o používaní prostredníctvom emailu

### Automatická detekcia narušenia

Všetky tlačové zariadenia Brother sú konštrukčne zabezpečené. Zariadenia automaticky rozpoznávajú bezpečnostné útoky a prijímajú preventívne opatrenia vrátane prípadného reštartu, aby zabezpečili bezpečnosť zariadenia.

### Aktualizácie firmvéru

Okrem automatických aktualizácií na najnovšiu verziu možno tlačiareň nastaviť tak, aby nedostávala staršie verzie firmvéru, čím sa zabráni prechodu na nižšiu verziu neoprávneným používateľom

### Cloudová bezpečná tlač

Umožňuje uvoľnenie tlačovej úlohy chránenej heslom, bez použitia ovládača

### Zámok nastavení

Zabezpečenie prístupu k ovládaciemu panelu zariadenia jeho uzamknutím

### Správa certifikátov

Použitie predvoleného štandardného alebo vytvorenie personalizovaného certifikátu s vlastným podpisom, žiadosť o podpis certifikátu (CSR) alebo externý verejný certifikát a súkromný kľúč na chránenú sieťovú komunikáciu

### Secure Function Lock 3.0

Pomocou 4-číselného PIN kódu alebo hesla môžete identifikovať a overiť jednotlivca alebo skupiny používateľov v sieti. Umožňuje riadenie prístupu pomocou používateľského mena až pre 100 používateľov.

### Digitálne podpísaný firmvér

Firmvér pre tlačové a skenovacie zariadenia Brother je digitálne podpísaný a zabezpečený

### Syslog

Umožňuje IT administrátorovi prístup k jednotlivej aplikácii (nástroj SIEM) na získanie aktualizácií stavu zariadenia na účely auditu cez Syslog

### Autorizácia cez Active Directory/LDAP

Obmedzenie prístupu do zariadení Brother pomocou AD/LDAP. Personál môže na autentifikáciu použiť existujúce prihlasovacie údaje.

### Riadenie prístupu k sieti na základe portov

(IEEE 802.1x)  
Zariadenia Brother sú plne v súlade s týmto štandardom, aby umožnili pripojenie k sieti chránenej protokolom 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol)

### Obmedzenie sieťových protokolov

Funkcia Protocol Control umožňuje správcovi obmedziť komunikačné protokoly podľa potreby (napr. FTP, Telnet)

### Uloženie protokolu tlače

Umožňuje audit súboru protokolu tlače uloženého na serveri CIFS. Zaznamenáva ID, typ, názov, používateľa, dátum, čas, počet strán pre každú tlačovú úlohu



## Spotrebný materiál a príslušenstvo

**Priložený toner<sup>8</sup>**  
1 x 1000 strán (BK)  
1 x 1000 strán (CMY)

**Štandardný toner<sup>8</sup>**  
TN248  
1000 strán (BK)  
1000 strán (CMY)

**Vysokokapacitný toner<sup>8</sup>**  
TN248XL  
3000 strán (BK)  
2300 strán (CMY)

**Jednotka valca**  
DR248CL  
Pribl. 20 000 strán (1 str./úlohu)

**Prenosový pás**  
BU229CL  
Pribl. 50 000 strán (2 str./úlohu)

**Nádobka na odpadový toner**  
WT229CL  
Pribl. 50 000 strán (5 str./úlohu)

## Rozmery a hmotnosť

**S obalom (š x h x v)**  
497 x 536 x 533 mm – 23,3 kg

**Bez obalu (š x h x v)**  
410 x 444 x 401 mm – 20 kg

## Pracovný cyklus

**Odporúčaný mesačný objem tlače**  
Až 3000 strán

## Prevádzkové požiadavky

**Napájanie**  
220 – 240 V  
AC 50/60 Hz

**Prevádzkové prostredie**  
Vlhkosť 20 - 80 %  
10°C – 32,5°C  
50°F – 90,5°F

**Prostredie skladovania**  
Vlhkosť 35 - 85 %  
0°C - 40°C  
32°F - 104°F

## Životné prostredie

**Pribl. spotreba energie<sup>13,23</sup>**  
Režim kopírovania: 560 W  
Kopírovanie v tichom režime: 310 W  
Režim tlače: 560 W  
Tlač v tichom režime: 310 W  
Režim pohotovosti: 70 W  
Režim spánku: 10 W  
Režim hlbokého spánku: 0,6 W  
Vypnuté: 0,04 W

**Hodnota TEC**  
0,41 kWh/týždeň

## Úroveň akustického výkonu<sup>12</sup>

Režim tlače: mono 6,41 B(A) / farebne 6,51 B(A)  
Režim pohotovosti: nepočuteľné  
Tichý režim: mono 5,79 B(A) / farebne 5,86 B(A)  
Režim hlbokého spánku: nepočuteľné

## Úroveň akustického tlaku<sup>12</sup>

Režim tlače: pribl. 47 db(A)  
Režim pohotovosti: nepočuteľné  
Tichý režim: 43 db(A)

## Režim úspory tonera

Umožňuje zníženie spotreby tonera a nákladov

- 3 Rýchlosť skenovania v súlade s normou ISO/IEC 17991
- 8 Pribl. výťažnosť deklarovaná v súlade s normou ISO/IEC 19798
- 11 Prepočítané s papierom 80 g/m<sup>2</sup>
- 12 Úroveň akustického tlaku a výkonu v súlade s normou ISO 7779
- 13 Spotreba energie pri vypnutom stave je meraná podľa IEC 62301 Edition 2.0
- 15 Iba pre Windows a macOS
- 16 Iba pre Windows
- 17 Voliteľné na stiahnutie
- 18 Vyžaduje internetové pripojenie
- 23 Spotreba energie meraná pomocou testovacej metódy konfigurácie siete ENERGY STAR Ver 3.1



**brother**  
at your side

### Spolupracujeme s vami na zlepšovaní životného prostredia

Naša zelená iniciatíva je jednoduchá. Snažíme sa prevziať zodpovednosť, konať s rešpektom a pozitívnym prístupom pomôcť pri budovaní spoločnosti, v ktorej možno dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Tento prístup nazývame Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Všetky špecifikácie boli v čase vydania platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené.

**brother**  
at your side