

inkbenefit



Napełnij i drukuj

Kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne z systemem zbiorników do samodzielnego napełniania atramentem

Proste napełnianie, prosta obsługa, proste podłączanie

DCP-T535DW



DRUK



SKAN



KOPIA



5GHz
BEZPRZEWODOWE

www.brother.pl

Napełnij i drukuj

Kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne typu 3 w 1 z zbiornikami do samodzielnego napełniania atramentem

Drukuj więcej za mniej! Dzięki butelkom z atramentem o bardzo wysokiej wydajności możesz znacząco obniżyć swoje koszty drukowania w kolorze. Niezależnie od tego, czy jesteś w domowym biurze, salonie, czy pracujesz w kuchni, ciesz się łatwością podłączenia i szybkim, bezproblemowym drukowaniem.

DCP-T535DW



- Najważniejsze cechy:**
- Drukuj do 16 obrazów na minutę¹
 - Automatyczny druk dwustronny
 - 1 wierszowy panel LCD
 - WiFi 5GHz i USB
 - Drukuj bezpośrednio z lub skanuj do komputera i aplikacji mobilnej
 - Podajnik papieru na 150 arkuszy, Podajnik ręczny¹¹
 - Do urządzenia dołączamy zestaw butelek z atramentami: czarnym o wydajności do 15 000 (2 x 7 500) stron oraz kolorowymi o wydajności do 5 000 stron; w sprzedaży dostępne są butelki o maksymalnej wydajności do 7 500 stron (czarny) i do 5 000 stron (kolor)³¹

Napełnij i drukuj

DCP-T535DW to kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne typu 3 w 1, z którym możesz drukować dłużej, a wszystko dzięki butelkom z atramentem o bardzo wysokiej wydajności. Zbiorniki można napełnić w mgnieniu oka bez konieczności ciągłego trzymania butelek, dzięki czemu uzupełnianie tuszu odbywa się w sposób prosty i czysty. A dzięki innowacyjnemu systemowi zamykania butelek masz pewność, że zawsze napełniasz odpowiedni kolor.

Wydajne

Ułatw sobie codzienną pracę i wyeliminuj bałagan związany z obsługą papieru. Model oferuje podajnik papieru na 150 arkuszy, który zabezpiecza papier podczas drukowania. Porządek pomoże również utrzymać łatwe skanowanie i wysyłanie dokumentów bezpośrednio do komputera lub urządzenia mobilnego. Oszczędzaj czas dzięki funkcji automatycznego druku dwustronnego

Prosta obsługa

Łatwo i prosto skonfiguruj swoje urządzenie i ciesz się bezproblemową łącznością dzięki aplikacji Brother Mobile Connect. Możesz również skorzystać z innych wygodnych opcji, takim jak Wi-Fi 5 GHz i USB.

Podłącz urządzenie
do sieci dla
łatwiejszej obsługi



Skonfiguruj urządzenie i drukuj z dowolnego miejsca dzięki aplikacji Brother Mobile Connect. Kontroluj wszystkie swoje drukarki Brother używając jedynie opuszków palców. Łatwo sprawdzaj stan materiałów eksploatacyjnych, uzyskuj dostęp do historii zeskanowanych dokumentów i personalizuj często używane funkcje.



Bezpieczne
już na etapie
projektowania

Nasze urządzenia posiadają funkcje bezpieczeństwa zgodne z najnowszymi normami branżowymi, aby dotrzymać kroku stale zmieniającym się przepisom dotyczącym ochrony prywatności i przetwarzanych danych. Nasi eksperci stale poszukują możliwości ulepszeń dla urządzeń, rozwiązań i usług, proaktywnie dbając o to, by wszystkie nasze produkty były bezpieczne już na etapie projektowania.

W urządzeniu DCP-T535DW zastosowano trzy warstwy zabezpieczeń na poziomie urządzenia, sieci i dokumentu. To daje jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa i gwarantuje, że integralność danych jest zachowana na każdym etapie.



Dane ogólne

Technologia

Atramentowa

Interfejs lokalny

Hi-Speed USB 2.0

Zawartość opakowania

Urządzenie, Atramenty, Kabel zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna

Pamięć

128 MB

Sieć bezprzewodowa

2.4GHz i 5GHz

Panel sterowania

1 wierszowy LCD

Drukowanie

Prędkość drukowania (A4)¹

1-stronnie:

16 obrazów na minutę w czerni,

9 obrazów na minutę w kolorze

2-stronnie:

7 obrazów na minutę w czerni,

5 obrazów na minutę w kolorze

Tryb cichej pracy

Tryb umożliwiający obniżenie

poziomu hałasu podczas drukowania

Rozdzielczość¹⁶

Do 1200 x 6000 dpi

FPOT²

(Czas wydruku pierwszej strony)

9,6 s Kolor i

6,2 s Mono

Funkcje drukarki

Drukowanie N stron

Funkcja umożliwia zmniejszenie

dokumentu i wydrukowanie do 16

stron na jednej stronie

Drukowanie ID

Drukuj na swoich dokumentach dane

ułatwiające ich identyfikację (datę

i godzinę, własny krótki tekst lub

nazwę użytkownika komputera)

Druk w odbiciu lustrzanym

Możliwość odwrócenia obrazu

drukowanego na stronie w poziomie

z lewej strony na prawą

Drukowanie plakatów

Powiększ jedną stronę do rozmiaru

plakatu i wydrukuj ją przy użyciu 2x2,

3x3 stron

Drukowanie broszur

Drukowanie dokumentów w formie

broszury formatu A5

Druk odwrócony

Obróć zawartość drukowanego

dokumentu o 180°

Drukowanie znaków wodnych

Drukuj na swoich dokumentach znaki

wodne - predefiniowane lub

spersonalizowane, zawierające własne

logo lub własny tekst

Profile drukowania

Często używane konfiguracje

drukowania można zapisać jako profile,

by zapewnić sobie do nich szybki

dostęp

Poprawa jakości koloru

Możliwość dostosowania kolorów

obrazu w celu uzyskania lepszej

jakości wydruku

Drukowanie bez obramowania

Drukuj dokumenty o rozmiarze do A4

/ Letter bez marginesów

Sterowniki drukarki

Windows

Windows 11

i inne

macOS

Aby drukować w systemie macOS

skorzystaj z aplikacji AirPrint.

Sterowniki dla systemu Mac nie

są dostarczane.

ChromeOS

Natywne wsparcie dla drukowania

Odwiedź stronę support.brother.com, aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych oraz pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie.

Obsługa papieru¹¹

Wejście papieru

Podajnik standardowy

150 arkuszy

Podajnik ręczny

1 arkusz

Wyjście papieru

50 arkuszy A4

Rozmiary nośników

Podajnik standardowy

A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, Photo (102 x 152mm), Indexcard (127 x 203mm), Photo-2L (127 x 178mm), Koperta C5, Com-10, Koperta DL, Monarch, Mexico Legal, India Legal

Podajnik ręczny

LTR, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, A4, A5, 10 x 15cm

Szyba skanera

Maksymalny format A4 / Letter

Automatyczny druk dwustronny

A4

Rodzaje i gramatury nośników

Podajnik standardowy

Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy o gramaturze 64 – 220 g/m²

Podajnik ręczny

Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy o gramaturze 64 – 300 g/m²

Automatyczny druk dwustronny

Papier zwykły, papier makulaturowy o gramaturze 64 – 105 g/m²

Łączność z urządzeniami mobilnymi i Internetem

Brother Mobile Connect¹⁷ (Android)

Drukuj, skanuj, wyświetlaj podgląd kopii i sprawdzaj stan urządzenia przy użyciu urządzenia z systemem Android

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad / iPhone)

Drukuj, skanuj, wyświetlaj podgląd kopii i sprawdzaj stan urządzenia przy użyciu urządzenia iPad / iPhone

Apple AirPrint¹⁷

Drukuj i skanuj do popularnych rodzajów plików przy użyciu dowolnej aplikacji współpracującej z usługą AirPrint

Wtyczka Brother Print Service¹⁷

Drukowanie z urządzeń z systemem Android bez zainstalowanej dedykowanej aplikacji

Mopria™¹⁷

Drukowanie popularnych rodzajów plików z urządzeń z systemem Android zgodnych ze standardem Mopria™

Kopiowanie

Prędkość kopiowania (A4)⁵

1-Stronnie:
11 obrazów na minutę w czerni,
3,5 obrazów na minutę w kolorze

Rozdzielczość

Do 1200 x 1800 dpi Mono i Kolor

FCOT⁶

(Czas wydruku pierwszej kopii)
13,0 s Mono i
28,5 s Kolor

Funkcje kopiowania

Wielokrotne kopie/Układanie w stos/Sortowanie

Urządzenie wykonuje więcej kopii tego samego dokumentu. Układanie w jednym stosie do 99 kopii każdej ze stron oryginału lub drukowanie zestawów wielostronicowych dokumentów z układaniem stron w oryginalnej kolejności

Współczynnik powiększenia / zmniejszenia

Zmniejszanie lub zwiększanie rozmiaru dokumentu w zakresie od 25% do 400% z dokładnością do 1%

Kopiowanie dowodu tożsamości 2 na 1

Możliwość wykonania kopii obu stron dokumentu tożsamości na jednej stronie A4

Kopiowanie N na 1

Urządzenie zmniejsza 2 lub 4 strony do rozmiaru jednego arkusza A4

Skanowanie

Typ skanera

CIS (Stykowy czujnik obrazu)

Skanowanie w trybie kolorowym i monochromatycznym

Tak

Rozdzielczość skanowania przy użyciu szyby skanera

1200 x 2400 dpi

Rozdzielczość skanowania interpolowana

Za pomocą narzędzia Brother Scanner Utility można zwiększyć rozdzielczość do 19,200 x 19,200 dpi

Głębina kolorów

30-bitowe przetwarzanie koloru (wejście)

24-bitowe przetwarzanie koloru (wyjście)

Skala szarości

10-bitowe przetwarzanie koloru (wejście)

8-bitowe przetwarzanie koloru (wyjście)

Funkcje skanera

Obsługiwane formaty plików

PDF, JPEG, TIFF

Standardowe funkcje¹⁷

Skanowanie do wiadomości e-mail, obrazu i pliku

Sterowniki skanera

Windows

TWAIN i WIA
Windows 11

MacOS

W systemie macOS skanowanie jest możliwe z użyciem funkcji AirPrint. Sterowniki dla systemu Mac nie są dostarczane.

ChromeOS

Natywne wsparcie dla skanowania

Odwiedź stronę support.brother.com, aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych oraz pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie.

Narzędzia do zarządzania flotą urządzeń

BRAdmin^{16,17}

Oprogramowanie do zarządzania urządzeniem przez sieć LAN/WAN

Zarządzanie przez interfejs webowy

Zainstalowane w pamięci urządzenia oprogramowanie do zarządzania drukiem za pośrednictwem przeglądarki internetowej

Monitor stanu¹⁶

Monitoruj stan swojego urządzenia na komputerze

Oprogramowanie

Brother iPrint&Scan Desktop^{15,17}

Drukuj, skanuj, wyświetlaj podgląd kopii i sprawdzaj stan urządzenia za pomocą komputera z systemem Windows lub macOS

Utilities

Zapewnia dostęp do instrukcji konfiguracji, podręcznika, odpowiedzi na często zadawane pytania, wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów oraz danych kontaktowych działu obsługi klienta Brother

Easy Setup

Łatwy dostęp do sterowników i oprogramowania potrzebnych do instalacji urządzenia Brother poprzez stronę support.brother.com

Łączność

Sieć bezprzewodowa

2,4GHz: IEEE 802.11 b/g/n
(Tryb infrastruktury)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

5GHz: IEEE 802.11 a/n
(Tryb infrastruktury)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®

Drukuj bezprzewodowo bez konieczności podłączania urządzenia do punktu dostępu sieci bezprzewodowej (dostępny zarówno tryb automatyczny, jak i ręczny)

Urządzenia mobilne

Uruchamiaj zadania drukowania lub skanowania ze swojego urządzenia mobilnego dzięki aplikacji Brother Mobile Connect oraz usługom Airprint, Mopria

Konfiguracja sieci bezprzewodowej

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Interfejs lokalny

Hi-Speed USB 2.0

Funkcje bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej

WEP 64/128bit,
WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES),
WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2-PSK z szyfrowaniem AES
SSL/TLS (IPPS, HTTPS)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, serwer TFTP, ICMP, Usługi sieci Web (Drukowanie/ Skanowanie), klient SNMP, serwer HTTP

IPv6

NDP, RA, mDNS, LLNMR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, serwer TFTP, Usługi sieci Web (Drukowanie/ Skanowanie), klient SNMP, ICMPv6, serwer HTTP

Filtrowanie adresów IP

Funkcja pozwala na określenie użytkowników sieci, którzy mogą lub którzy nie mogą uzyskać dostępu do urządzenia przez sieć (IPv4)

Bezpieczny rozruch

Przed umożliwieniem użytkownikowi jakiegokolwiek interakcji z urządzeniem sprawdzana jest integralność oprogramowania sprzętowego. Można korzystać wyłącznie z oryginalnego oprogramowania sprzętowego Brother

Automatyczne wykrywanie włamań

Wszystkie urządzenia do drukowania firmy Brother są bezpieczne już na etapie projektowania. Urządzenia automatycznie wykrywają ataki na zabezpieczenia i, jeśli to konieczne, podejmują środki zapobiegawcze, np. ponowne uruchomienie, aby urządzenie było cały czas bezpieczne

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego

Oprócz możliwości przeprowadzania automatycznych aktualizacji, drukarkę można skonfigurować tak, aby blokowała instalowanie starszych wersji oprogramowania sprzętowego, co zapobiegnie obniżeniu wersji przez nieautoryzowanego użytkownika

Szyfrowanie oprogramowania sprzętowego

Podczas aktualizacji oprogramowanie sprzętowe jest przesyłane w zaufanym szyfrowanym połączeniu HTTPS

Cyfrowo podpisane oprogramowanie sprzętowe

Oprogramowanie sprzętowe urządzeń do drukowania i skanowania firmy Brother jest podpisane cyfrowo i bezpieczne

Zarządzanie certyfikatami

Użyj domyślnego standardowego lub utwórz własny samopodpisujący się certyfikat, żądanie podpisania certyfikatu (CSR) lub zewnętrzny certyfikat publiczny & klucz prywatny dla zabezpieczonej komunikacji sieciowej

Kontrola dostępu do sieci oparta na portach

(IEEE 802.1x)

Urządzenia Brother są w pełni zgodne z tym standardem, aby mogły łączyć się z sieciami zabezpieczonymi protokołem 802.1x EAP (Rozszerzalny protokół uwierzytelniania)

Ograniczenie protokołów sieciowych

Funkcja kontroli protokołów daje administratorowi możliwość ograniczenia, w razie potrzeby, możliwości korzystania z konkretnych protokołów komunikacyjnych (np. FTP, Telnet)

Materiały eksploatacyjne

Atrament w zestawie z urządzeniem³¹

2 x 7 500 stron (BK)
1 x 5 000 stron (C,M,Y)

Atrament o standardowej wydajności³⁰

BTD100BK – 7 500 stron
BTD100CMY – 5 000 stron

Wymiary i waga

Z opakowaniem (szer. x gł. x wys.)

461 x 208 x 461 mm – 7,60 kg

Bez opakowania (szer. x gł. x wys.)

390 x 343 x 149 mm – 6,50 kg

Środowisko robocze

Źródło zasilania

220 - 240V AC

50/60Hz

Środowisko robocze

Wilgotność 20 - 80 %

10°C - 35°C

50°F - 95°F

Środowisko przechowywania

Wilgotność 20 - 80 %

0°C - 40°C

32°F - 104°F

Środowisko

Orientacyjne

zużycie energii^{13,14}

Kopiowanie: 16W

Tryb gotowości: 2,5W

Tryb uśpienia: 0,6W

Wyłączone: 0,15W

Ciężenie akustyczne¹²

Drukowanie z komputera

(Kolor/Mono): Ok. 56,0 dB(A)

- 1 Prędkość druku określona zgodnie z normą ISO/IEC 24734
2 FPOT (Czas wydruku pierwszej strony) określony zgodnie z normą ISO/IEC 17629
5 Szybkość kopiowania bez ADF sESAT określona zgodnie z normą ISO/IEC 29183
6 FCOT (Czas wydruku pierwszej kopii) określony zgodnie z normą ISO/IEC 24735 Załącznik D
11 Pojemność określona dla papieru o gramaturze 80 g/m²
12 Ciężenie akustyczne i poziom mocy akustycznej określone zgodnie z normą ISO 7779
13 Pobór mocy przy wyłączonym zasilaniu zmierzony zgodnie z normą IEC 62301, wydanie 2.0
14 Pobór mocy podczas drukowania i skanowania jednostronnego, rozdzielczość: standardowa / dokument: wzorzec testowy według normy ISO/IEC 24712.
15 Tylko Windows i macOS
16 Tylko Windows
17 Dostępne do pobrania
30 Deklarowana przybliżona wydajność określona zgodnie z oryginalną metodologią firmy Brother, która wykorzystuje wzorce testowe ISO/IEC 2471. Wydajność NIE jest określana zgodnie z normą ISO/IEC 24711
31 Przy pierwszym użyciu zestawu butelek z atramentem urządzenie wykorzysta pewną ilość atramentu do napełnienia przewodów doprowadzających atrament. Ten proces jest wykonywany jeden raz. Po zakończeniu tego procesu ilość pozostałego atramentu²⁰ będzie wynosić około 7,125 stron dla koloru BK i 4,450 stron dla kolorów CMY



App Store, Mac, macOS i AirPrint są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi Google LLC.



Wspólna praca na rzecz lepszego środowiska

Zielona inicjatywa firmy Brother jest prosta. Staramy się brać odpowiedzialność, działać z szacunkiem i wprowadzać pozytywne zmiany, aby budować społeczeństwo zdolne do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Nazywamy to podejście Brother Earth.

www.brotherearth.com

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.

brother
at your side