

inkbenefit



Печат до:
15,000 | **5,000**
стр.³⁰ | стр.³⁰



Пълни и печатай

Вашето безжично 3 в 1 компактно мастиленоструйно мултифункционално устройство - DCP-T536DW

Лесно за пълнене, лесно за ползване, лесно за свързване



ПЕЧАТ СКАНИРАНЕ КОПИРАНЕ БЕЗЖИЧНА
МРЕЖА

www.brother.bg

Пълни и печатай Вашето 3 в 1 компактно мастиленоструйно устройство

Печатайте повече с по-малко разходи благодарение на бутилките с мастило със супер голям капацитет и удобните за пълнене резервоари за мастило, които намаляват разходите ви за цветен печат. Независимо дали работите от вкъщи, от хола или кухнята, насладете се на безпроблемна свързаност и бърз печат без затруднения.

DCP-T536DW



Общи характеристики:

- Скорост на печат до 16 изображения в минута¹
- Автоматичен двустранен печат
- 1 ред LCD контролен панел
- 5GHz WiFi и USB
- Директен печат или сканиране към компютър или мобилно приложение
- Тава за хартия за 150 листа, слот за ръчно подаване¹¹
- В комплект с бутилки с мастило за до 15,000 стр. (2 x 7,500 стр.) черно и до 5,000 стр. за всеки цвят. Наличният максимален капацитет на бутилките с мастило е 7,500 стр. черно и 5,000 стр. за всеки цвят³¹

Пълни и печатай

Компактното 3 в 1 мастиленоструйно устройство DCP-T536DW печата повече с бутилките със супер голям капацитет, намалявайки стойността на печат за цветна страница. Бързото зареждане на резервоарите с мастило и то без да се налага да държите бутилките прави пълненето лесно и безпроблемно. Иновативната система за заключване на бутилките ви гарантира, че винаги пълните правилния цвят.

Ефективност

Улеснете ежедневието си с безпроблемно управление на хартията. Леснодостъпната тава за хартия за 150 листа предпазва хартията ви по време на печат. Спестете време с автоматичния двустранен печат. Сканирайте удобно документи и ги изпращайте директно към вашия компютър или мобилно устройство.

Лесно за употреба

Настройте лесно устройството си и се насладете на безпроблемна свързаност чрез Brother Mobile Connect или други гъвкави опции, включително 5GHz WiFi и USB.

Свързаност за повече контрол



Настройвайте и печатайте в движение с Brother Mobile Connect. Контролирайте всичките си устройства с една ръка, бързо и удобно. Лесно проверявайте консумативите си, преглеждайте сканираните си документи и персонализирайте най-често ползваните от вас функции.



Осигурена защита

За да бъдем в крак с непрекъснато развиващото се законодателство относно поверителността и сигурността на данните, нашите устройства предлагат най-новите функции за сигурност и защита на вашите данни. Нашите експерти по сигурността непрекъснато проучват новото в подобренията на продукти, решения и услуги, за да гарантираме, че всичките ни устройства са с осигурена защита още при създаването им.

DCP-T536DW предоставя набор от надеждни функции. То използва трислойна сигурност на ниво устройство, мрежа и документ. Това предлага допълнително спокойствие и гарантира, че целостта на вашите данни се поддържа на всяка стъпка.



Общи характеристики

Технология

Мастиленоструйна

Памет

128MB

Контролен панел

1 ред LCD

Локален интерфейс

Hi-Speed USB 2.0

Безжична мрежа

Поддържа 2.4GHz и 5GHz

В комплекта

Устройство, бутилки с мастило, захранващ кабел, ръководство за бързо инсталиране, гаранционна карта

Печат

Скорост на печат (A4)¹

Едностранно: 16.0 ipm
Двустранно: 7.0 ipm

Време за излизане на първа разпечатка ²

9.6 сек. цветно и
6.2 сек. черно-бяло

Тих режим

Режим за намаляване на шума при печат

Резолюция

До 2400 x 600dpi

Функции на принтера

Печат N в 1

Намалява до 16 A4 страници до една A4 страница

Печат на плакат

Уголемява една A4 страница в плакат използвайки 2x2, 3x3 страници

Печат на воден знак

Поставяте воден знак на вашите документи с предварително дефиниран текст, лого или персонално съобщение

ID печат

Добавете идентификация към вашите отпечатани документи (дата и час, кратко персонализирано съобщение или име на компютър)

Печат на книжка

Печат на документи в A5 формат, тип книжка

Профили за печат

Съхранявайте предпочитаните от вас настройки на драйвера за по-лесно избиране

Огледален печат

Обръща отпечатаното изображение на страницата отляво надясно

Обърнат печат

Завърта съдържанието на отпечатания документ на 180°

Подобряване на цвета

Регулирайте цвета в изображението за по-добро качество на печат

Печат без полета

Печат до A4 / Letter без полета

Драйвери за принтер

Windows

Windows 11
(32 и 64 bit editions)
или по-висока

macOS

Печата с macOS изисква използването на AirPrint. Драйвери за Mac не са включени.

ChromeOS

Поддържа стандартен печат за Chrome операционна система

Посетете support.brother.com за пълен списък на поддържаните операционни системи и сваляне на последни драйвери и софтуер

Боравене с хартията¹¹

Капацитет на хартията

Стандартна тава

150 листа

Слот за ръчно подаване

1 лист

Paper Output

50 листа A4

Размери на хартията

Стандартна тава

A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, Photo (102 x 152 мм), Indexcard (127 x 203 мм), Photo-2L (127 x 178 мм), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal

Слот за ръчно подаване

LTR, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, A4, A5, 10 x 15 см

Стъклото на скенера

До A4 / Letter

Автоматичен

двустраничен печат

A4

Видове хартия и тегло

Стандартна тава

Обикновена, за мастиленоструен печат, гланцирана, рециклирана 64 - 220gsm

Слот за ръчно подаване

Обикновена, за мастиленоструен печат, гланцирана, рециклирана 64 - 300gsm

Автоматичен

двустраничен печат

Обикновена, рециклирана 64 - 105gsm

Мобилна и уеб свързаност

Brother Mobile Connect¹⁷ (Android)

Печат от, сканиране към, преглед на копията и проверка на статуса на устройството от Android устройство

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad / iPhone)

Печат от, сканиране към, преглед на копията и проверка на статуса на устройството от iPad/iPhone

Apple AirPrint¹⁷

Печат на най-често срещани типове файлове от всяко приложение с активиран AirPrint

Brother Print Service Plugin¹⁷

Печат от устройства с Android без специално приложение.

Mopria™¹⁷

Печат на най-често срещани типове файлове от устройства с Android, поддържани от Mopria

Копиране

Скорост на копиране (A4)⁵

Едностранно: 11.0 ipm

Резолюция

До 1200 x 1800dpi черно-бяло и цветно

Време за излизане на първо копие⁶

13.0 сек. черно-бяло и 28.5 сек. цветно

Функции при копиране

Много копия /Събиране/Сортиране

Прави до 99 копия на всяка страница/събира или сортира

Увеличаване/Намаляване

Увеличава или намалява размера на документа от 25% до 400% с 1% стъпка

2 в 1 ID копиране

Позволява копиране на двете страни на лична карта на една A4 стр.

N в 1 копиране

Позволява да се намалят 2 или 4 страници до един A4 лист

Сканиране

Тип скенер

CIS (Contact Image Sensor)

Цветно и черно-бяло сканиране

Да

Резолюция на сканиране от стъклото на скенера

1200 x 2400dpi

Увеличена резолюция

До 19,200 x 19,200dpi

Дълбочина на цвета

30 bit (входящо)

24 bit (изходящо)

Скала на сивото

10 bit (входящо)

8 bit (изходящо)

Функции на скенера

Поддържани файлови формати

PDF, JPEG, TIFF

Стандартни функции¹⁷

Сканиране към и-мейл, изображение и файл

Драйвери за скенер

Windows

TWAIN и WIA
Windows 11
(32 и 64 bit editions)

MacOS

Сканирането с macOS изисква използването на AirPrint. Драйвери за Mac не са включени.

ChromeOS

Поддържа стандартен печат за Chrome операционна система

Посетете support.brother.com за пълен списък на поддържаните операционни системи и сваляне на последни драйвери и софтуер.

Инструменти за управление

BRAdmin^{16,17}

LAN/WAN софтуер за управление

Вграден уеб сървър

Уеб базиран софтуер за управление на печата вграден в устройството

Status Monitor¹⁶

Следене статуса на устройството на вашия компютър

Софтуер

Brother iPrint&Scan Desktop^{15,17}

Печатате от, сканирате към, преглеждате копия и проверявате статуса на устройството от компютър с Windows или macOS операционни системи.

Помощни програми

Ръководства за настройки, други ръководства, често задавани въпроси, отстраняване на неизправности и връзка с обслужване на клиенти на Brother

Лесна настройка

Бърз достъп до точните драйвери и софтуер за инсталиране на вашето устройство Brother от support.brother.com

Свързаност

Безжична мрежа

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n
(Infrastructure Mode)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5GHz: IEEE 802.11 a/n
(Infrastructure Mode)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®

Печатате безжично без нужда от връзка с безжична точка за достъп. (поддръжка на автоматичен и ръчен режим)

Защита на безжична мрежа

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Мобилен печат и сканиране

Печатайте от или сканирайте към вашето мобилно устройство с Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria

Локален интерфейс

Hi-Speed USB 2.0

Функции за сигурност

Защита на безжична мрежа

WEP 64/128bit,
WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES),
WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct поддържа
WPA2-PSK (AES) само
SSL/TLS (IPPS, HTTPS)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP,
APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS
name resolution, DNS Resolver,
mDNS, LLNMR responder,
LPR/LPD, Custom Raw Port/
Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,
TFTP server, ICMP, Web
Services (Print/Scan), SNMP
Client, HTTP Server

IPv6

NDP, RA, mDNS,LLMNR
Responder, DNS Resolver,
LPR/LPD, Custom Raw Port/
Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,
TFTP server, Web Services
(Print/Scan), SNMP Client,
ICMPv6, HTTP Server

IP филтър

Ограничаване на определени
мрежови потребители, които
да имат или не достъп до
дадено устройство в мрежата
(IPv4 само)

SecureBoot

Целостта на фърмуера се
проверява, преди да се позволи
каквото и да е взаимодействие с
потребителя. Може да се
използва само оригинален
фърмуер на Brother.

Автоматично откриване на проникване

Всички печатащи устройства
Brother са с вградена защита.
Устройствата автоматично
разпознават атаки срещу
сигурността и предприемат
превантивни мерки,
включително рестартиране,
когато е необходимо, за да
гарантират, че устройството
остава защитено

Ъпдейти на фърмуера

В допълнение към позволяването
на автоматични актуализации до
най-новата версия, устройството
може да бъде настроено да не
получава по-стари версии на
фърмуера, за да избегне
понижаване от неотризиран
потребител

Шифроване на фърмуера

По време на актуализацията
фърмуерът се прехвърля през
защитена HTTPS криптирана
връзка

Цифрово подписан фърмуер

Фърмуерът за устройствата за
печат и сканиране на Brother е
цифрово подписан и защитен

Сигурно управление на ключове

Използвайте стандарти по
подразбиране - самоподписан
сертификат, създаване на
персонализиран самоподписан
сертификат, заявка за
подписване на сертификат
(CSR) или външен публичен
сертификат и частен ключ за
защитена мрежова комуникация

Порт-базиран контрол на достъпа до мрежата

(IEEE 802.1x)
Устройствата Brother са в пълно
съответствие с този стандарт, за да
позволят връзка към 802.1x EAP
(Extensible Authentication Protocol)
защитена мрежа

Ограничаване на мрежови протоколи

Функцията Protocol Control
позволява на администратора
да ограничи комуникационните
протоколи (e.g. FTP, Telnet)

Консумативи

Мастило в комплекта³¹

2 x 7,500 стр. (BK - черно)
1 x 5,000 стр. (C,M,Y – синьо,
червено, жълто)

Стандартен капацитет на бутилка с мастило³⁰

BTD100BK - 7,500 стр.
BTD100CMY - 5,000 стр.

Размери и тегло	С кашон (ШхДхВ) 461 x 208 x 461 мм - 7.60 кг.	Без кашон (ШхДхВ) 390 x 343 x 149 мм - 6.50 кг.	
Натоварване			
	Масимално месечно натоварване До 2,500 стр.		
Оперативни изисквания	Изискване за мощност 220 - 240V AC 50/60Hz	Работна среда Влажност 20 - 80% 10°C - 35°C 50°F - 95°F	Среда за съхранение Влажност 20 - 80% 0°C - 40°C 32°F - 104°F
Околна среда	Консумация на ел. енергия ^{13,14} Копиране: 16W Режим Готовност: 2.5W Sleep: 0.6W Изключен: 0.15W	Налягане на звука ¹² Печат от компютър (цветно, черно-бяло) приблизително 56.0dB(A)	

DCP-T536DW | стр. 8

- 1 Скоростта на печат е съгласно ISO/IEC 24734
- 2 Времето за излизане на първа разпечатка е съгласно ISO/IEC 17629
- 5 Скоростта на копиране от стъклото sESAT е съгласно ISO/IEC 29183
- 6 Времето за излизане на първо копие е съгласно ISO/IEC 24735 Annex D
- 11 Изчислено при употреба на 80gsm хартия
- 12 Налягането и силата на звука са съгласно ISO 7779
- 13 Консумацията на енергия при изключен режим е съгласно IEC 62301 Edition 2.0
- 14 Консумация на енергия при едностранни печат и сканиране, резолюция: стандартна / документ : ISO/IEC 24712 шаблон.
- 15 Windows и macOS само
- 16 Windows само
- 17 Опционално за сваляне
- 30 Приблизителният капацитет се изчислява чрез Brother оригинална методология съгласно ISO/IEC 24712 шаблон. Капацитета HE е съгласно ISO/IEC 24711
- 31 Когато за първи път сипете маслото в резервоарите, устройството ще използва определено количество, за да напълни системата от тръби за печат. Това е еднократен процес. Приблизителното количество масло, което остава³⁰ след този процес е за до 7,125 стр. BK и до 4,450 стр. CMY



App Store, Mac, macOS и AirPrint са търговски марки на Apple Inc., регистрирана в U.S. и други държави. Google Play и логото Google Play са търговски марки на Google LLC.



Работим съвместно за една по-добра околна среда

Като глобална компания ние приемаме нашата отговорност към околната среда наистина много сериозно. Ето защо непрекъснато се стремим да подобрим начина си на производство, дизайна на продуктите си, начина им на употреба и стигнем чак до рециклирането. Ние наричаме това Brother Earth.

www.brotherearth.com

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

brother
at your side