

HL-1222WE

Kompaktní mono laserová tiskárna s Wi-Fi

Rychlost až
20 str./min.

Vestavěné
bezdrátové
síťové rozhraní



Rozlišení tisku
ve třídě HQ1200

Zásobník papíru
na 150 listů

Specifikace:

Rychlý tisk

- S rychlostí až 20 str./min. pomáhá zvýšit produktivitu

Zásobník papíru

- Kapacita 150 listů

Vestavěné bezdrátové síťové rozhraní

- Sdílení v pracovní skupině přes integrované bezdrátové síťové rozhraní 802.11b/g/n

Tonerová kazeta

- Jednoduchá výměna tonerových kazet s kapacitou 1 500¹ stran

Vysoká kvalita tisku

- Tisk profesionálních dokumentů s rozlišením HQ1200 (2 400 x 600 dpi)

Mobilní tisk

- Tisk odkudkoli použitím aplikace Brother iPrint&Scan



Obecné

| | |
|-----------------------------------|---|
| Technologie tisku | Laserová |
| Laserová třída | 1. třída laserových zařízení (IEC 60825-1:2007) |
| Procesor | 200MHz ARM 9 |
| Rozhraní | Vysokorychlostní USB 2.0 |
| Bezdrátové síťové rozhraní | IEEE 802.11b/g/n |
| Rychlost tisku (A4) | 20 str./min. |
| Rozlišení | HQ1200 (2 400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi |
| Kapacita paměti | 32 MB |
| FPOT (tisk první stránky) | Méně než 10 sekund z režimu Připraveno |
| Doba ohřevu | Méně než 18 sekund z režimu spánku |
| Emulace | GDI |
| Ovládací panel | LED |

Tiskové funkce

| | |
|---|--|
| Soutisk³ | Soutisk 2, 4, 6, 9, 16 nebo 25 stran na 1 stranu A4 (Mac 2, 4, 6, 9 a 16) |
| Tisk plakátu⁴ | Zvětšení 1 strany A4 na plakát pomocí rozložení tisku na 4, 9, 16 nebo 25 stran A4 |
| Tisk vodoznaku⁴ | Přidání předdefinovaného textu nebo zadaného uživatelem |
| ID tisk⁴ | Přidání identifikačních znaků (datum a čas, krátká zpráva nebo uživatelské jméno) |
| Duplexní tisk⁴ | Ruční oboustranný tisk |
| Tisk brožury⁴ | Tisk brožury ve formátu A5 s použitím ručního duplexního tisku |
| Vynechání prázdné strany⁴ | Ignorování prázdných stránek v dokumentu |
| Tiskové profily³ | Možnost vytvoření a uložení oblíbených nastavení tiskového ovladače pro rychlou aktivaci |
| Černobílý tisk⁴ | Konverze dokumentů na monochromatické a jejich tisk |

Manipulace s papírem

| | |
|----------------------------------|---|
| Vstup papíru² | Standardní zásobník s kapacitou 150 listů |
| Výstup papíru² | Tiskem dolů, kapacita 50 listů |

Specifikace tiskového média

| | |
|-----------------------|---|
| Typ a hmotnost | Standardní zásobník – standardní a recyklovaný papír s gramáží 65 - 105g/m ² |
| Rozměr | Standardní zásobník - A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (Dlouhý okraj), B5, Executive |

¹ Kapacita náplně je deklarována v souladu s ISO/IEC 19752

² Počítáno s papírem 80g/m²

³ Jen Windows® & Mac®

⁴ Jen Windows®

⁵ Zdarma ke stažení na Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶ Maximální výtežnost zařízení je kalkulovaná na počet stránek za měsíc. Zařízení vybírejte s ohledem na potřeby tisku ve vaší společnosti/ domácnosti

Spotřební materiál

| | |
|-----------------------------------|---|
| Startovací tonerová kazeta | 1 500 stránek ¹ |
| Standardní tonerová kazeta | TN-1090 – 1 500 stránek ¹ |
| Jednotka fotoválce | DR-1090 – 10 000 stránek A4 |
| Obsah balení | Startovací toner, fotoválec, napájecí kabel, driver pro Windows®, Stručný návod k obsluze, propojovací kabel k PC součástí dodávky NENÍ |

Výměna spotřebního materiálu se liší v závislosti na tisku, procentu pokrytí tisknoucí plochy, velikosti papíru, počtu listů a typu tiskového média.

Kompatibilita driveru

| | |
|------------------------------|--|
| Windows® | Windows 8® (32 & 64 bit editions) Windows 7® (32 & 64 bit editions) Windows Vista® (32 & 64 bit editions) Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) Windows® XP Home Edition Windows® Server 2012 R2, 2012 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions) Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions) |
| Macintosh⁵ | OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x |
| Linux⁵ | CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |

Rozměry a hmotnost

| | |
|------------------|----------------------------|
| S obalem | 415 x 303 x 324 mm, 5,5 kg |
| Bez obalu | 340 x 238 x 189 mm, 4,6 kg |

Zatížitelnost

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Doporučená měsíční | 250 – 1 800 stránek za měsíc |
| Maximální měsíční | Až 10 000 stránek za měsíc |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------|---|
| Spotřeba energie | Tisk – 380 W, Připravenost – 40 W, hluboký spánek – 0,7 W, Vypnuto- 0,28 W |
| Hodnota TEC | 0,7 kWh / týden |
| Hlučnost | Tisk – 51 dbA, Připravenost – nehlukné |
| Úroveň hlučnosti | Tisk- 6,6 BA, Připravenost – nehlukné |
| Úspora energie | Snižovaná spotřeba energie při nečinnosti tiskárny |
| Úspora toneru | Pomáhá snižovat celkové náklady na provoz tiskárny snižováním spotřeby toneru |
| Energy Star | Verze 2.0 |

Sít a zabezpečení

| | |
|---|---|
| Bezdrátová síť | IEEE 802.11b/g/n (režim Infrastructure / režim Adhoc) |
| Podpora bezdrátového nastavení | Wi-Fi Protected Setup (WPS) & AirStation One-Touch Secure System (AOSS) |
| Bezdrátové aplikace | Vertikální párování |
| Síťové protokoly | TCP/IP (IPv4 a IPv6) |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP server, SNMPv1/v2c, HTTP server, TFTP klient a server, SMTP klient, ICMP, Webové služby (tisk) |
| IPv6 (vypnuto ve výchozím stavu) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP server, SNMPv1/v2c, HTTP server, TFTP klient a server, SMTP klient, ICMPv6, Webové služby (tisk) |
| Zabezpečení bezdrátové sítě | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH |
| E-mailové upozornění | Automatické odesílání e-mailu ze zařízení na zadanou adresu pokud to situace vyžaduje |
| IPv4 omezení | Omezení přístupu uživatelů k zařízení v síti |

Síťové nástroje správy

| | |
|--|--|
| Integrovaný web server | Program správy tisku na bázi integrovaný do zařízení na webové bázi |
| Driver Deployment Wizard⁴ | Snadná tvorba tiskových driverů pro bezproblémovou instalaci v celé síti |
| BRAdmin Professional 3^{4, 5} | Program správy sítě LAN/WAN |

Mobilní tisk

| | |
|---|---|
| iPrint&Scan (Android) | Přímý tisk z chytrých telefonů a tabletů s operačním systémem Android |
| iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod) | Přímý tisk z iPad / iPhone / iPod Touch |
| iPrint&Scan (Windows® Phone) | Přímý tisk z chytrých telefonů s operačním systémem Windows® Phone |
| Print&Scan (Windows® 8 & RT) | Přímý tisk z tabletů s operačním systémem Windows® 8 nebo Windows RT |

¹ Kapacita náplně je deklarována v souladu s ISO/IEC 19752

² Počítáno s papírem 80g/m²

³ jen Windows® & Mac®

⁴ jen Windows®

⁵ Zdarma ke stažení na Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶ Maximální výtečnost zařízení je kalkulovaná na počet stránek za měsíc. Zařízení vyberte s ohledem na potřeby tisku ve vaší společnosti/ domácnosti