



Profesionální barevná laserová tiskárna

s prémiovými možnostmi manipulace s papírem

HL-L9470CDN



TISK

www.brother.cz

Profesionální barevná laserová tiskárna

Vysoce kvalitní, nákladově efektivní profesionální barevný tisk s prvotřídními výsledky. Toto zařízení bylo vyvinuto pro podnikání a je navrženo pro dosažení profesionálního výkonu s vysokorychlostním lesklým barevným tiskem, na který se můžete spolehnout a flexibilitou pro přizpůsobení potřebám vaší firmy.

HL-L9470CDN



Důležité vlastnosti:

- Rychlost tisku jednostranně až 40 stran za minutu
- Rychlost tisku oboustranně až 40 stran za minutu
- 8,76 cm barevný dotykový LCD displej
- NFC (komunikace v blízkém poli) pro bezpečné ověření, mobilní tisk
- Interní paměť 1 GB
- Zásobník papíru na 520 listů papíru s rozšířením až do 2 600 listů
- Součástí dodávky tonery na 12 000 stran (BK), 9 000 stran (CMY)¹

Jednoduchost obsluhy. Práce bez námahy. Inteligence.

HL-L9470CDN je standardně dodávána s funkcemi Secure Print Plus, Cloud Secure Print a Barcode Print Plus - můžete tedy okamžitě bezpečně tisknout a automatizovat pracovní postupy. Integrovat lze tiskárnu s předním softwarem pro správu tisku od jiných výrobců pro hladké dosažení procesu správy tisku a tiskových výstupů.

Flexibilita, která šetří náklady

Pro HL-L9470CDN je k dispozici široká škála možností profesionálního koncového zpracování tisku pro optimální efektivitu práce. Ať už potřebujete schránky pro třídění vytištěných dokumentů, nebo výstupní sešivačku pro automatické sešívání dokumentů, snadno tiskárnu modifikujete a zvýšíte tak produktivity vaší firmy. Rozšířením kapacity papíru přidáním dalších zásobníků papíru změníte HL-L9470CDN na věžové zařízení stojící na podlaze.

Navrženo pro bezpečnost dat

Pro podporu neustále se vyvíjející legislativy v oblasti soukromí a zabezpečení dat obsahuje HL-L9470CDN podporu nejnovějších průmyslových standardních bezpečnostních protokolů pro zabezpečení vašich dat.

Správa identity a řízení přístupu pomáhají snižovat rizika pomocí selektivního omezení uživatelů a umožňují oprávněným pracovníkům nebo skupinám získat okamžitý přístup ke konkrétním nastavením a funkcím, které potřebují pro svou práci.

Spolupráce kvality a výkonu

Naše nejpokročilejší technologie barevného tisku zaručeně udělá ten správný dojem, protože generuje živé, profesionální barevné výtisky. Robustní konstrukce a komponenty s dlouhou životností poskytují jistotu, že vaše zařízení bude pracovat bez přerušení.

Služby, které se o vše postarají

HL-L9470CDN poskytuje vynikající hodnotu s nízkými celkovými náklady na vlastnictví (TCO) a konkurenceschopnou cenou na tisk stránky (CPP). Nechte nás postarat se o vaše tiskové potřeby s řadou možností řízených tiskových služeb Managed Print Service (MPS), které zajišťují automatické doplňování spotřebního materiálu a opravy poruch, zkracují prostoje a maximalizují produktivitu.

Řešení
pro vaše
potřeby

Snadný tisk zabezpečených dokumentů

Secure Print Plus umožňuje tisknout důvěrné obchodní dokumenty bezpečně snadnou integrací s interní čtečkou karet pro proces uvolnění osobních tiskových úloh. Citlivé dokumenty se vytisknou pouze tehdy, když jste připraveni a mohou vyzvednout pouze pověřeni pracovníci.

Cloud Secure Print je praktická integrovaná funkce, která vám umožňuje snadno odesílat dokumenty k tisku, když jste mimo domov nebo kancelář. Odešlete vzdáleně požadavek na tisk prostřednictvím e-mailu na zařízení Brother s aktivním připojením k internetu a bezpečně aktivujete tiskové úlohy, až budete připraveni. Dokumenty se vytisknou pouze tehdy, když odesílatel zadá na ovládacím panelu cílového zařízení specifické heslo.

Tisk čárových kódů ze zařízení

Barcode Print Plus rozšiřuje inteligenci tiskárny o vylepšenou podporu standardů čárových kódů. Pomocí softwaru s interním generováním čárových kódů rychle a přesně přidáte 1D a 2D čárové kódy do tištěných dokumentů.

Otevřete nové
možnosti
s řadou
podnikových
řešení

Ať už používáte software pro správu tisku nebo byste rádi pochopili, jak může zlepšit efektivitu a zabezpečení ve vašem podnikání, jsme tu, abychom vám pomohli.

Máte možnost upgradovat své zařízení pomocí inteligentních řešení Brother a třetích stran, včetně integrace s předními poskytovateli služeb Kofax a YSoft. To vám dává plnou flexibilitu ve způsobu správy, zabezpečení a ovládání dokumentů.

Úzce spolupracujeme s našimi softwarovými partnery v oblasti správy tisku pro integraci řešení k transformaci vašich pracovních postupů. Když navážeme partnerství s dodavatelem softwaru, zajistíme, že vaše HL-L9470CDN bude ještě výkonnější pro splnění vašich potřeb.

Obecné

Technologie

Elektrofotografický laser

Laserová třída

1. třída laserových produktů

Kapacita paměti

1 GB interní
8 GB externí

Ovládací panel

8,76 cm barevný
dotykový LCD

Lokální rozhraní¹⁷

Vysokorychlostní USB 2.0,
USB 2.0 Host
(přední / zadní)

Drátové síťové rozhraní

GigE (10Base-T /
100Base-TX / 1000Base-T

Mobilní tisk

Tisk z mobilního zařízení do
tiskárny Brother

Bezdrátové síťové rozhraní¹⁶

2,4 GHz: IEEE 802.11b/g/n,
5 GHz: IEEE 802.11a/n
(režim Infrastruktura),
vertikální párování

Wi-Fi Direct™

Bezdrátový tisk¹⁸ bez nutnosti
použití bezdrátového
přístupového bodu (podpora
automatické a ruční metody)

Tisk

Rychlost tisku jednostranně⁸ (A4)

Až 40 ppm (stran za minutu)

Rychlost tisku oboustranně⁸ (A4)

Až 40 stran za minutu
(20 listů za minutu)

Rozlišení

2 400 dpi
(2 400 x 600 dpi),
600 x 600 dpi

FPOT⁹

(čas prvního výtisku)

Méně než 10 sekund
z režimu připravenosti

Doba ohřevu

Méně než 20 sekund
z režimu spánku

Tiskové jazyky

PCL5e, PCL5c, PCL6,
(PCL XL třída 3.0),
BR-Script3,
PDF verze 1.7,
XPS verze 1.0

Integrované fonty (PCL)

73 škálovatelných fontů,
12 bitmapových fontů

Integrované fonty (Postscript)

66 škálovatelných fontů

Integrované čárové kódy (PCL)

16 čárových fontů –
Code39, Interleaved 2 of 5,
FIM (US-PostNet),
Post Net (US-PostNet),
EAN-8, EAN-13,
UPC-A, UPC-E,
Codabar, ISBN(EAN),
ISBN(UPC-E),
Code128 (sady A,B, C),
EAN128 (sady A,B,C),
Code93, GS1Databar,
MSI

Barcode Print Plus

Splňuje průmyslové standardy
pro snadný tisk z komplexní
kolekce nejoblíbenějších 1D a
2D fontů čárových kódů včetně:
CODABAR, Code 128 A, B, C,
Code 128 with Auto-Switch,
Code 25 Interleaved, Code 39,
Code 39 + Chk Encode Space
Before Data, Code 39 + Mod
43Chk, Code 39 Encode Space
Before Data, Code 93,
Code 93 Extended, EAN/JAN-13,
EAN/JAN-13 +2,
EAN/JAN-13+5, EAN/JAN-8,
EAN/JAN-8+2, EAN/JAN-8 +5,
GS1-128 (UCC/EAN 128),
GS1 DataBar
Standard, Limited, Expanded,
Truncated, and Stacked,
Interleave 25 + Chk,
MSI Plessey+ Chk 10 and Chk 11.
PDF-417 a Macro PDF-417,
QR Code, QR Code Model 1 a
Model 2, Swiss QR Code. UPC-A,
UPC-A +2, a UPC-A +5,
UPC-E (UPC-E0 and UPC-E1),
UPC-E +2 a UPC-E +5,
ZIP+4 PostNet 11, PostNet 9
a PostNet 5

Tiskové funkce

Tisk N-na³

Zmenšení 2, 4, 9, 16 nebo 25 stránek A4 na 1 stránku A4, Mac (Airprint) 2, 4, 6, 9 nebo 16 stránek A4

Tisk brožury

Tisk dokumentů do formátu brožury A5 využitím automatického nebo ručního duplexního tisku

Tisk plakátu⁴

Zvětšení 1 stránky na 4, 9, 16 nebo 25 stran A4

Tisk vodoznaku⁴

Vložení vodoznaku do dokumentu s předdefinovaným, nebo uživatelským textem

Tiskové profily³

Uložení vlastních oblíbených nastavení ovladače ve formě profilů pro jejich snadné vyvolání

Tisk textu černě⁴

Převod veškerého textu v dokumentu při tisku na černou barvu

Přímý tisk

Přímý tisk z USB flash disku. Podporované formáty: PDF 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (vytvořené pomocí ovladače tiskárny daného modelu), TIFF (skenováno modelem Brother), XPS verze 1.0

Ruční oboustranný tisk⁴

Ruční duplexní tisk (doporučeno pro média, která nepodporují automatický duplexní tisk)

ID tisk⁴

Přidání identifikace do tištěných dokumentů (datum, čas, krátký uživatelský text, nebo uživatelské jméno počítače)

Tiskové úložiště

Snadné načtení a tisk vašich dokumentů, které jsou zašifrovány systémem AES 256 a uloženy na připojeném USB flash disku (není součástí dodávky)

Reverzní tisk⁴

Otočení obsahu tištěného dokumentu o 180°

Kopie dokumentu⁴

Tisk kopií stejného dokumentu na papír odebraný z dalších zásobníků papíru

Oznámení o dokončení tisku

Oznámení o kompletnosti tisku s nastavením příjmu do vašeho počítače

Výběr média⁴

Přiřazení ID zásobníkům pro snadný výběr různých typů médií v zásobnících

Vynechání zásobníku¹⁹

Konfigurace výběru zásobníku papíru pro zákaz použití konkrétních zásobníků / médií pro běžný tisk

Oddělení tiskových úloh¹⁹

Mezi různé tiskové úlohy lze vložit papír jiné barvy pro jejich snadnou identifikaci

Zabezpečený tisk⁴

Ochrana tiskových úloh pomocí 4místného uvolňovacího kódu vyžadovaného zařízením pro povolení jejich tisku

Tiskový driver⁵

Windows¹⁸

Windows 10 (Home, Pro, Education, Enterprise) (edice 32 nebo 64 bitů), Windows 8.1 (edice 32 nebo 64 bitů), Windows 7 SP1 (edice 32 nebo 64bitů), Windows server 2019, 2016, 2012R2, 2012, 2008R2, Windows server 2008 SP2 (edice 32 nebo 64 bitů)

Macintosh²¹

macOS 10.14.x nebo vyšší

Linux

CUPS, LPD/LPRng (prostředí x86 / x64)

PCL Driver

Generický driver PCL XL

Univerzální tiskový postscriptový driver

Ovladač pro Windows, který umožňuje tisk na libovolnou síťovou nebo lokálně připojenou laserovou tiskárnu Brother, která podporuje PostScript

Chrome OS²³

Podpora nativního tisku ChromeOS

Manipulace s papírem

Vstup papíru²

Standardní zásobník (Z1)

520 listů papíru

Deskový podavač

100 listů, 15 obálek

Výstup papíru²

250 listů tiskem dolů

1 list tiskem nahoru

(rovný průchod papíru)

Rozměr médií

Standardní zásobník (Z1)

Letter, Legal, Executive, A4,

A5, A5 (dlouhý okraj), A6,

B5(ISO), Mexico Legal, India

Legal, Folio,

16K(195 x 270 mm)

Deskový podavač

Šířka: 76,2 mm – 215,9 mm

Délka: 127 mm – 355,6 mm

Obálky: C5, Com-10, DL,

Monarch

Volitelné zásobníky (Z 2-5)

Letter, Legal, Executive, A4,

A5, Mexico Legal, India Legal,

Folio, 16K (195 x 270 mm)

Oboustranný tisk

A4, Letter, Legal,

Mexico Legal,

India Legal, Folio

(Požadovanou velikost

papíru lze vybrat ručně)

Typ médií

Standardní zásobník (Z 1)

Tenký papír, kancelářský

papír, tlustý papír, tlustější

papír, recyklovaný papír

Deskový podavač

Tenký papír, kancelářský

papír, tlustý papír, tlustější

papír, recyklovaný papír,

hrubý papír, štítky, obálky

(tenké, tlusté), lesklý papír²⁰

Volitelné zásobníky (Z 2-5)

Tenký papír, kancelářský

papír, tlustý papír,

recyklovaný papír

Oboustranný tisk

Tenký papír, kancelářský

papír, tlustý papír, tlustější

papír, recyklovaný papír,

lesklý papír

Hmotnost médií

Standardní zásobník (Z1),

Deskový podavač

60 – 230 g/m²

Volitelné zásobníky (Z 2-5)

64 – 105 g/m²

Volitelný stohovač / sešivačka

60 – 200 g/m² (s ofsetem)

60 – 90 g/m² (se sešitím)

Vstup papíru / výstupní čidla

Upozornění na obrazovce a

volitelná e-mailová upozornění,

že jsou vstupní zásobníky

prázdné, plné, nebo když v

nich dochází papír

Mobilní a webové připojení

Apple AirPrint

Tisk z nejběžnějších typů

souborů z jakékoli aplikace

podporující AirPrint

Brother Print Service Plugin⁵

Tisk ze zařízení s OS

Android bez použití

jednoúčelových aplikací

Mopria

Tisk nejběžnějších souborů z

Android zařízení podporujících

Mopria

Brother Mobile Connect

Pomocí aplikace Brother lze

tisknout z mobilního zařízení

s operačním systémem iOS

nebo Android

Web Connect^{10,15}

Bez použití počítače můžete

tisknout z:

Box, SharePoint Online,

Dropbox, Evernote, OneDrive,

Google Drive™, OneNote

Brother Apps¹⁰

Zabezpečený

cloudový tisk

Globální nástroje správy⁵

Unattended Installer⁴

Centrální nasazení a

přizpůsobení ovladačů a

programového vybavení

MSI Installer⁴

Modulární instalátor,

kteřý může být

distribován přes

Active Directory®

BRAdmin⁴

Program správy

LAN/WAN

Embedded Web Server

Pomocí adresy IP nebo

názvu uzlu vašeho zařízení

je realizován přístup

prostřednictvím webového

prohlížeče k webovému

softwaru pro správu tisku

integrovanému v zařízení

pomocí šifrovaného hesla

Driver Deployment Wizard⁴

Jednoduchá tvorba tiskových

driverů pro bezproblémovou

instalaci v celé síti

Mass Deployment Tool⁴

Poskytuje konfigurační

rozhraní, které pomáhá

realizovat a využívat

nastavení zařízení

Status Monitor⁴

Monitor the status of your

machine from your

computer

Programové vybavení⁵

Brother iPrint&Scan

Tisk a kontrola stavu zařízení z počítače s OS Windows nebo macOS PC

Brother Utilities

průvodce nastavením, uživatelský manuál, často kladené dotazy, odstraňování problémů a kontakt na zákaznický servis Brother

Easy Setup²²

Zjednodušení procesu instalace se snadným přístupem ke správným ovladačům a softwaru pro instalaci zařízení Brother pro počítač uživatele

Sít a zabezpečení

Zabezpečení drátové sítě

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP klient a server, SMTP klient, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, webové služby (tisk), CIFS klient, SNTTP klient, LDAP

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP klient a server, SMTP klient, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, webové služby (tisk), CIFS klient, SNTTP klient, LDAP

IP filtr

Omezení, kteří uživatelé sítě mohou nebo nemohou přistupovat k zařízení přes síť (pouze IPv4)

Zabezpečení bezdrátové sítě^{11,16}

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/ AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Podpora bezdrátového nastavení¹⁶

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Zobrazení IP adresy

Informace o dynamické IP adrese přiřazené vašemu zařízení na domovské obrazovce

Bezpečnostní funkce

E-mailové upozornění

Automatické zasílání e-mailových upozornění, když zařízení vyžaduje pozornost - například když dochází toner nebo je nutné jej vyměnit

E-mailové hlášení

Příjem zpráv e-mailem o používání zařízení

Automatická detekce narušení

Tisková zařízení Brother jsou bezpečná díky své konstrukci. Zařízení automaticky rozpoznají bezpečnostní útoky a přijmou preventivní opatření, včetně restartování tam, kde je to nutné pro zabezpečení zařízení

Firmware s digitálním podpisem

Firmware pro tisková a skenovací zařízení Brother je digitálně podepsané a zabezpečené

Ověření Active Directory/LDAP

Využití stávající infrastruktury na omezení přístupu k zařízením Brother pomocí AD/LDAP. Zaměstnanci mohou k ověření snadno použít své přihlašovací údaje k síti

Řízení přístupu k síti založené na portech

(IEEE 802.1x)
Zařízení Brother jsou plně v souladu s tímto standardem a umožňují připojení k chráněné síti 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol)

Omezení síťových protokolů

Funkce Protocol Control umožňuje správcům podle potřeby omezit komunikační protokoly (např. FTP, Telnet)

Blokování nastavení

Zabezpečuje přístup k ovládacímu panelu zařízení jeho uzamčením

Secure Function Lock 3.0

Použití 4místného PIN nebo hesla k identifikaci a ověření jednotlivce nebo skupin uživatelů v síti. Umožňuje řízení přístupu až pro 200 uživatelů

Cloudový bezpečný tisk¹⁰

Uvolnění tiskové úlohy bez ovladače chráněné heslem

Uložení protokolu tisku

Umožňuje audit souboru protokolu tisku uloženého na serveru CIFS. ID záznamu, typ, jméno, uživatel, datum, čas a počet stránek pro každou tiskovou úlohu

Aktualizace firmware

Kromě povolení automatických aktualizací na nejnovější verzi lze tiskárnu nastavit tak, aby nepřijímala starší verze firmwaru, pro zabránění přechodu na nižší verzi neoprávněným uživatelem

Syslog

Umožňuje správcům IT přistupovat k jediné aplikaci (nástroj SIEM) a získávat aktualizace stavu zařízení pro audit přes Syslog

Podpora komunikace v blízkém poli (NFC) a čtečky karet

Integrovaná čtečka karet

Mezi podporované standardy NFC patří: (ISO14443 typ A) MIFARE Standard / Plus/ Ultralight / Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 typ B)

Podpora externí NFC čtečky karet

RFIDeas pcProx Enroll

- RDR-6081AKU
- RDR-6281AKU
- RDR-6381AKU
- RDR-6E81AKU
- RDR-6H81AKU

RFIDeas AIR Enroll

- RDR-7081AKU
- RDR-7581AKU
- RDR-7F81AKU

Elatec

- TWN3 MIFARE
- TWN3 MIFARE NFC
- TWN3 Multi ISO
- TWN4 MIFARE NFC

(Čtečky karet třetích stran vyžadují další nákup. Podporovány jsou další čtečky karet, pokud jsou zaregistrovány prostřednictvím integrovaného webového serveru)

Řešení

Barcode Print Plus

Snadný tisk standardních čárových kódů tiskárnou Brother

Secure Print Plus²¹

Použití čtečky karet NFC umožňuje, aby ověřený uživatel uvolnil tiskové úlohy pro zajištění, že se důvěrná data nedostanou k nepovolané osobě

Vývojáři

Brother Solutions Interface (BSI)

Tvorba výkonného cloudu na bázi přímo integrovaného řešení pokročilého tisku, skenování a zabezpečení zařízení Brother.

Více informací naleznete na:

www.brother.eu/developers

Spotřební materiál, doplňky a příslušenství

Tonery v dodávce

1 x 12 000 stran (BK)
3 x 9 000 stran (CMY)

Vysokokapacitní toner

TN821XL
1 x 12 000 stran (BK)
3 x 9 000 stran (CMY)

Super vysokokapacitní toner

TN821XXL
1 x 15 000 stran (BK)
3 x 12 000 stran (CMY)

Jednotka fotoválce

DR821CL
přibližně 100 000 stran
při 3 stranách na
tiskovou úlohu

Pás

BU800CL
přibližně 150 000 stran
při 2 stranách na
tiskovou úlohu

Odpadní nádobka

WT800CL
přibližně 100 000 stran

Obsah balení

Přístroj, tonery, jednotka
fotoválce, pás, odpadní
nádobka, napájecí kabel,
stručný návod k obsluze,
záruční list
(propojovací kabel do
PC NENÍ součástí
dodávky)

Držák čtečky karet

CH-1000
volitelný externí držák
čtečky NFC karet

Držák filtru

FH-3000
použití pro tichý režim
(jen Německo)

Wi-Fi modul

NC-9000w
volitelné bezdrátové
síťové rozhraní

Volitelné zásobníky papíru²

LT-330CL – na 250 listů
LT-340CL - na 500 listů
TT-4000 - věžový zásobník
na 4 x 520 listů
TC-4100 – konektor
věžového zásobníku
Maximální kombinace:
3 x LT-330CL nebo 2 x LT-340CL
nebo 1 x LT-330CL + 1 x LT-
340CL nebo TT-4000 s TC-4100

Dokončovací moduly²

Výstupní schránka MX-4000

100 listů x 4 zásobníky,
konvertibilní na
400 listů x 2 zásobníky

Výstupní sešíváčka SF-4000⁴

- 500 listů (tiskem dolů)
- zaváděcí kazeta
s 1 950 sponkami

Zásobník sponek SR100

2 kazety,
každá s 5 000 sponkami

Rozměry a hmotnost

Tiskárna bez obalu (ŠxHxV)

442 x 541 x 40,3 mm
29,4 kg

Tiskárna s obalem (ŠxHxV)

557 x 628,2 x 633,5 mm
34,7 kg

Držák čtečky karet (ŠxHxV)

Vnější: 83 x 62 x 111,5 mm
Vnitřní: 60 x 90 mm
0,1 kg

Držák filtru (ŠxHxV)

Vnější: 308 x 126 x 68 mm
Vnitřní: 117 x 51 x 293 mm
0,2 kg

Volitelné zásobníky papíru (ŠxHxV)

Zásobník na 250 listů:
410 x 486 x 97 mm / 5,1 kg
Zásobník na 500 listů:
410 x 486 x 133 mm / 6,6 kg
Věžový zásobník na 4 x 520 listů:
660 x 660 x 717,4 mm / 46,6 kg
Konektor věžového zásobníku:
444 x 486 x 103 mm / 5,9 kg

Dokončovací moduly (ŠxHxV)

Výstupní schránka

se 4 zásobníky:
367 x 416 x 381 mm – 4,4 kg

Výstupní sešíváčka

s kapacitou 500 listů:
410 x 478.5 x 347,5 mm - 7,8 kg

Zatížitelnost

Doporučená měsíční

Až 15 000 stránek za měsíc

Maximální měsíční⁶

Až 150 000 tištěných stránek
za měsíc

Prostředí

Požadavek na napájení

220-240V AC 50/60 Hz

Spotřeba energie¹²

Tisk 770 W
(420 W v tichém režimu)
Připravenost 85 W
Spánek 15,6 W
Hluboký spánek 1 W
Vypnuto 0,04 W

Akustický tlak¹³

Tisk 56,5 dbA
Připravenost 17,2 dbA
Tichý režim 53 dbA

Akustický výkon¹⁴

Tisk 6,88 BA
Připravenost 3,02 BA
Tichý režim 6,68 BA

Hodnota TEC

0,662 kWh/ týden

Provozní prostředí

Vlhkost 20 - 80 %
Teplota 10°C - 32°C

Skladovací prostředí

Vlhkost 10 - 90 %
Teplota 0°C - 40°C

Požadavky na místo na disku

50 MB – jen drivery do Windows
1,6 GB - Windows 10, 8.1, 7
všechny aplikace včetně driverů
macOS – 500 MB všechny aplikace

- 1 Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu ISO/IEC 19798
- 2 Kapacita kalkulována pro papír 80 g/m²
- 3 Jen Windows a macOS
- 4 Jen Windows
- 5 Volně ke stažení z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
- 6 Počet vytištěných stránek za měsíc lze použít k porovnání navržené odolnosti mezi produkty Brother . Pro maximální životnost tiskárny je nejlepší zvolit tiskárnu s pracovním cyklem, který přesahuje váš tisk
- 7 Vyžaduje se software Brother
- 8 Na základě ISO/IEC 24734
- 9 Na základě ISO/IEC 17629
- 10 Vyžaduje se připojení k Internetu
- 11 Wi-Fi Direct podporuje jen WPA2-PSK (AES)
- 12 Všechny hodnoty jsou přibližné; spotřeba energie se liší v závislosti na prostředí použití nebo opotřebení součástí
- 13 Na základě ISO 7779
- 14 Na základě RAL-UZ171
- 15 Vyžaduje se další aktivace
- 16 Vyžaduje se volitelný bezdrátový modul, 5 GHz nemusí být ve vaší zemi k dispozici
- 17 USB huby třetích stran nejsou podporovány
- 18 Podpora starších verzí Win7 / Server2008 SP2/R2 Extended Security Update (ESU) do 10/01/2023
- 19 Vyžaduje se instalace volitelných zásobníků
- 20 Nastavení jen pro 1 list
- 21 Jen na macOS AirPrint
- 22 Pro získání více informací navštivte <https://setup.brother.com>
- 23 Pro získání více informací navštivte <https://support.brother.com>



Spolupráce s vámi za lepší životní prostředí

Zelená iniciativa naší firmy brother je jednoduchá. Snažíme se převzít odpovědnost, jednat uctivě a snažit se chovat pozitivně pro pomoc při budování společnosti, u které lze dosáhnout udržitelného rozvoje. Nazývám to přiblížením firmy Brother zemi (Brother Earth).
www.brotherearth.com

Veškeré specifikace jsou v době tisku správné a mohou být dále měněny. Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktů jsou registrované ochranné známky, nebo ochranné známky příslušných společností.

brother
at your side