



**Stampante laser a colori  
professionale**  
con eccellenti capacità di gestione della carta

**HL-L9470CDN**



Stampa

[www.brother.it](http://www.brother.it)

## Stampante laser a colori professionale

Ideale per creare flussi di lavoro avanzati e documenti di alta qualità. Il toner ad alta resa riduce notevolmente i costi di stampa. Inoltre la robusta qualità della struttura e le eccellenti opzioni di gestione della carta rendono il modello HL-L9470CDN il partner di stampa ideale per la vostra azienda.

### HL-L9470CDN



### Caratteristiche principali:

- Stampa fino a 40 pagine al minuto
- Stampa fronte-retro automatica, fino a 40 lati al minuto
- LCD touchscreen a colori da 8,76 cm
- NFC (Near-Field Communication) per autenticazione sicura, stampa mobile
- 1GB memoria interna e 8GB dispositivo di archiviazione esterno
- Vassoio di alimentazione da 520 fogli espandibile a 2600
- Toner inbox da 12000 pagine (BK), 9000 pagine (CMY)<sup>1</sup>

### Semplice. Immediata. Intelligente

Il modello HL-L9470CDN è dotato di serie di Secure Print Plus, Cloud Secure Print e Barcode Print Plus, per stampare e automatizzare i flussi di lavoro in tutta sicurezza. Integra ulteriormente il tuo dispositivo con software leader di terze parti per la gestione della stampa e l'acquisizione di documenti per creare un processo di stampa, acquisizione e gestione dell'output perfettamente integrato.

### Flessibilità che consente di risparmiare denaro

È possibile aggiungere al modello HL-L9470CDN una gamma di opzioni di finitura di alta qualità per un'efficienza ottimale. Sia che si necessiti di un mailbox per ordinare i documenti stampati o di un fascicolatore con pinzatura automatica dei documenti, la stampante può essere facilmente trasformata per migliorare la produttività aziendale. Aumenta la capacità della carta grazie a una scelta di vassoi aggiuntivi

### Sicurezza assicurata

Il modello HL-L9470CDN è dotato di supporto integrato per i più recenti protocolli di sicurezza standard del settore per garantire la sicurezza dei dati.

La gestione delle identità e i controlli degli accessi contribuiscono a ridurre i rischi con restrizioni selettive degli utenti e consentono ai dipendenti o ai gruppi autorizzati di accedere istantaneamente a impostazioni e funzioni specifiche di cui hanno bisogno.

## Quando qualità e prestazioni lavorano insieme

La nostra tecnologia di stampa a colori più avanzata garantisce la giusta impressione quando serve, con stampe a colori vivaci e professionali e documenti digitali accurati. Il design robusto e i componenti a lunga durata garantiscono prestazioni senza interruzioni

## Un servizio che si prende cura della vostra stampante

Il modello HL-L9470CDN offre un ottimo rapporto qualità/prezzo con un costo totale di gestione (TCO) ridotto e un costo per pagina (CPP) competitivo. Ci occupiamo delle vostre esigenze di stampa grazie a una serie di opzioni MPS (Managed Print Service) che offrono il rifornimento automatico dei materiali di consumo e servizi di riparazione, riducendo i tempi di inattività e massimizzando la produttività, per una totale tranquillità.

## Soluzioni integrate

### Stampa di documenti sicuri con facilità

Secure Print Plus consente di stampare documenti aziendali riservati in modo sicuro, integrandosi perfettamente con il lettore di schede NFC per una soluzione di rilascio dei processi di stampa con un intervento ridotto. I documenti sensibili vengono stampati solo quando si è pronti per la raccolta dalla stampante. Solo il personale autorizzato può effettuare il ritiro dei propri documenti.

Cloud Secure Print è una pratica funzione integrata che consente di inviare facilmente documenti da stampare quando si è lontani da casa o dall'ufficio. Permette di inoltrare da remoto la richiesta di stampa tramite e-mail a un dispositivo Brother con una connessione Internet attiva e di recuperare in modo sicuro i processi di stampa quando si è pronti. I documenti vengono stampati solo quando il mittente immette una password univoca sul pannello di controllo della periferica di destinazione.

### Stampare i caratteri del codice a barre dal dispositivo

Barcode Print Plus estende l'intelligenza del linguaggio della stampante con un supporto avanzato per gli standard dei codici a barre. Utilizzando un software con generazione di codici a barre integrata, è possibile aggiungere in modo rapido e preciso codici a barre 1D e 2D alle stampe dei documenti.

## Nuove possibilità con una gamma di soluzioni aziendali

Sia che utilizziate già un software di gestione della stampa o che desideriate capire in che modo esso può migliorare l'efficienza e la sicurezza all'interno della vostra azienda, siamo qui per aiutarvi.

È possibile aggiornare il dispositivo con soluzioni intelligenti Brother e di terze parti, inclusa l'integrazione con i fornitori leader del settore Kofax e YSoft. In questo modo è possibile gestire, proteggere e controllare i documenti in tutta flessibilità.

Collaboriamo a stretto contatto con i nostri partner software per la gestione della stampa e l'acquisizione di documenti per integrare soluzioni che trasformano i vostri flussi di lavoro. Quando collaboriamo con un fornitore di software, garantiamo che il tuo HL-L9470CDN funzioni per soddisfare tutte le tue esigenze.

## Informazioni generali

### Tecnologia

Laser elettrofotografico

### Classificazione laser

Prodotto laser di classe 1

### Memoria

1GB interno

8GB dispositivo di archiviazione esterno

### Pannello di controllo

LCD touchscreen a colori da 8,76cm

### Interfaccia locale<sup>17</sup>

USB 2,0 Hi-Speed, USB 2,0 Host (anteriore | posteriore)

### Interfaccia di rete

**cablata** GigE (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

### Stampa mobile

Stampa dai dispositivi mobile con la stampante Brother

### Interfaccia di rete wireless opzionale<sup>16</sup>

2,4GHz IEEE 802.11b/g/n  
5GHz IEEE 802.11a/n  
(Modalità infrastruttura), associazione verticale

### Wi-Fi Direct opzionale™

Stampa in modalità wireless senza dover passare attraverso un punto di accesso wireless (sono supportati metodi automatici e manuali)

## Stampa

### Velocità di stampa<sup>8</sup> (A4)

Fino a 40 ppm

### Velocità di stampa<sup>su 8 2</sup> lati (A4)

Fino a 40 facciate al minuto (20 fogli al minuto)

### Risoluzione

2.400dpi (2.400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi

### FPOT<sup>9</sup>

**(Tempo di uscita prima stampa)** meno di 10 secondi in modalità ready

### Tempo di riscaldamento

Meno di 20 secondi dalla modalità sleep

### Linguaggi di stampa

PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3,0), BR-Script3, PDF versione 1,7, XPS versione 1,0

### Font incorporati (PCL)

73 font scalabili, 12 font bitmap

### Font incorporati (Postscript)

66 font scalabili

### Codici a barre incorporati (PCL)

16 caratteri dei codici a barre - Code39, Interleaved 2 del 5, FIM (US-POSTNET), Post Net (US-POSTNET), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODABAR, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128 (set A,B, C), EAN128 (set A,B,C), Code93, GS1Databar, MSI

### Barcode Print Plus è

conforme agli standard del settore per stampare facilmente da una raccolta completa dei più diffusi font di codici a barre 1D e 2D, tra cui CODABAR, CODICE 128 A, B, C.. Codice 128 con interruttore automatico. Codice 25 Interleaved. Code 39, Code 39 + CHK Encode Space Before Data, Code 39 + Mod 43Chk, Code 39 Encode Space Before Data. Codice 93, Codice 93 esteso. EAN/GEN-13, EAN/JAN-13 +2, EAN/JAN-13 +5, EAN/JAN-8, EAN/JAN-8 +2, EAN/JAN-8 +5. GS1-128 (UCC/EAN 128), GS1 DATABAR Standard, limitato, espanso, troncato e impilato. Interlacciamento 25 + Ver. MSI Plessey + Ver. 10 e Ver. 11. PDF-417 e Macro PDF-417, QR Code, QR Code Model 1 e Model 2, Swiss QR Code. UPC-A, UPC-A +2 E UPC-A +5, UPC-E (UPC-E0 E UPC-E1), UPC-E +2 E UPC-E +5. CAP+4 POSTNET 11, POSTNET 9 e. POSTNET 5

## Funzioni della stampante

### Stampa N in<sup>3</sup>

Riduzione fino a 2, 4, 9 o 16 o 25 A4 pagine in una sola pagina.

### Stampa opuscoli<sup>4</sup>

Stampa di documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la stampa fronte/retro automatica o manuale

### Stampa poster<sup>4</sup>

Ingrandisce 1 pagina A4 in un poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 pagine A4

### Stampa filigrana<sup>4</sup>

Inserimento di una filigrana nei documenti con testo predefinito o definito dall'utente

### Profili di stampa<sup>3</sup>

Memorizza le impostazioni del driver preferite come profili da richiamare facilmente

### Stampa testo in nero<sup>4</sup>

Converte tutto il testo dei documenti in nero quando viene stampato

### Stampa diretta

Stampa diretta da un'unità di memoria flash USB. I formati supportati includono: PDF 1,7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (creato utilizzando il driver della stampante del modello), TIFF (scansionato utilizzando il modello Brother), XPS versione 1,0

### Stampa fronte/retro

**manuale<sup>4</sup>** Stampa fronte/retro manuale (consigliato per tipi di carta non supportati dalla modalità stampa fronte-retro automatica)

### Stampa ID<sup>4</sup>

Aggiunge dati identificativi ai documenti stampati (data e ora, messaggio personalizzato breve o nome utente PC)

### Stampa archivio

È possibile recuperare e stampare facilmente i documenti crittografati AES 256 e conservati in un'unità di memorizzazione USB Flash (non inclusa)

### Stampa inversa<sup>4</sup>

Ruota il contenuto di un documento stampato di 180°

### Copia carbone<sup>4</sup>

Consente di stampare copie aggiuntive dello stesso documento su carta prelevata da vassoi carta aggiuntivi

### Notifica di stampa completata

È possibile impostare una notifica di stampa in modo che venga inviata al computer durante la stampa

### Corrispondenza con Media<sup>4</sup>

Assegna un ID a un vassoio specifico per semplificare la selezione di diversi tipi di supporto da un vassoio specifico

### Ignora vassoio<sup>19</sup>

Consente di configurare la selezione del vassoio della carta per evitare vassoi/supporti specifici per la stampa normale

### Separazione dei lavori<sup>19</sup>

Inserisce un foglio di carta di colore diverso tra diversi lavori di stampa per separarli per una facile identificazione.

### Stampa protetta<sup>4</sup>

Protegge i processi di stampa con un codice di rilascio a 4 cifre richiesto sulla periferica in modo che sia stampato

## Driver della stampante<sup>5</sup>

### Windows<sup>18</sup>

Windows 10 (Home|Pro| Education| Enterprise) (edizioni 32 o 64 bit), Windows Windows 8,1 (edizioni 32 o 64 bit), Windows 7 SP1 (Edizioni 32 o 64 bit) Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012/2008R2 Windows Server 2008 SP2 (edizioni 32 e 64 bit)

### Macintosh<sup>21</sup>

MacOS 10.14.x o versione successiva

### Linux

CUPS, LPD/LPRng (ambiente x86/x64)

### Driver PCL

Driver PCL XL generico

### Driver per stampante universale PostScript

Driver per Windows che consente di stampare su qualsiasi stampante laser Brother collegata in rete o locale che supporti PostScript

**Chrome OS<sup>23</sup>** supporta la stampa ChromeOS nativa

## Gestione carta

**Ingresso carta<sup>2</sup>**  
**Standard (vassoio 1)**  
520 fogli  
**Vassoio multiuso**  
100 fogli, 15 buste

**Uscita carta<sup>2</sup>**  
250 fogli rivolti verso il basso  
1 foglio rivolto verso l'alto  
(percorso lineare)

**Formati dei supporti**  
**Standard (vassoio 1)**  
Letter, Legal, Executive, A4, A5,  
A5 (lato lungo), A6, B5 (ISO),  
Messico Legal, India Legal,  
Folio, 16K (195 x 270mm)

**Larghezza vassoio**  
**multiuso:** 76,2mm -  
215,9mm lunghezza: 127mm  
- 355.6mm  
Buste; C5, COM-10, DL,  
Monarch

**Opzionale (vassoi 2-5)**  
Letter, Legal, Executive, A4, A5,  
Messico Legal, India Legal,  
Folio, 16K (195 x 270mm)

**Stampa fronte-retro**  
A4, Letter, Legal, Messico  
Legal,  
India Legal, Folio  
(Il formato carta desiderato  
può essere selezionato  
manualmente)

**Tipi di supporto**  
**Standard (vassoio 1)**  
Carta sottile, carta comune,  
carta spessa, carta più  
spessa, carta riciclata

**Vassoio multiuso**  
Carta sottile, carta comune,  
carta spessa, carta più  
spessa, carta riciclata, Carta  
fine, Etichetta, busta sottile,  
busta Carta lucida spessa<sup>20</sup>

**Opzionale (vassoi 2-5)**  
Carta sottile, carta comune,  
carta spessa, carta riciclata

**Stampa su 2 lati**  
Carta sottile, carta comune,  
carta spessa, carta più  
spessa, Carta riciclata,  
carta lucida

**Grammature dei supporti**  
**Standard (vassoio 1), vassoi**  
**multifunzione** 60 – 230 g/m<sup>2</sup>  
**Opzionale (vassoi 2-5)**  
64-105 g/m<sup>2</sup>

**Fascicolatore/pinzatrice**  
**opzionali**  
60 – 200 g/m<sup>2</sup> (con offset) 60  
– 90 g/ m<sup>2</sup> (con pinzatura)

**Sensori di**  
**ingresso/uscita carta**  
Notifiche e-mail su schermo e  
opzionali quando i vassoi di  
alimentazione sono vuoti o in  
esaurimento o la risma di output è  
piena.

## Connettività mobile e Web

**Apple AirPrint**  
Stampa dei tipi di file più  
comuni da qualsiasi  
applicazione compatibile  
con AirPrint

**Brother Print Service**  
**Plugin**  
Stampa da dispositivi  
Android senza un'app  
dedicata.

**Mopria**  
Stampa i tipi di file più comuni  
dai dispositivi Android  
supportati da Mopria™

**Brother Mobile Connect**  
Stampa da un dispositivo  
mobile con sistema  
operativo iOS o Android

**Web Connect<sup>10</sup>**  
Per scaricare e stampare da  
Box, SharePoint Online,  
Dropbox, Evernote,  
OneDrive, Google Drive™,  
OneNote, Senza utilizzare un  
PC.

**App Brother<sup>10</sup>**  
Stampa sicura su cloud

## Strumenti di gestione del parco stampanti<sup>5</sup>

**Installazione automatica<sup>4</sup>**  
Possibilità di distribuire e  
personalizzare centralmente i  
nostri driver e software

**MSI Installer<sup>4</sup>**  
Installatori modulari che  
possono essere distribuiti  
attraverso Active Directory®  
in sede

**BRAdmin<sup>4</sup>**  
Software di gestione  
LAN/WAN

**Embedded Web Server**  
Utilizzando l'indirizzo IP o il  
nome del dispositivo, permette  
di accedere tramite un browser  
Web al software di gestione  
della stampa basato sul Web  
incorporato nel dispositivo  
utilizzando una password  
crittografata

**Driver Deployment Wizard<sup>4</sup>**  
Consente di creare facilmente  
driver di stampa per una  
distribuzione senza problemi in  
rete

**Mass Deployment Tool<sup>4</sup>**  
fornisce un'interfaccia di  
configurazione che consente di  
gestire e distribuire le  
impostazioni del dispositivo

**Status Monitor<sup>4</sup>**  
Monitora lo stato della  
macchina dal computer

## Software<sup>5</sup>

### Brother iPrint&Scan

Stampa e verifica lo stato del computer da Windows o macOS PC

### Brother Utilities

Fornisce guide alla configurazione, manuale, domande frequenti e risoluzione dei problemi e contatti assistenza clienti Brother

### Easy Setup<sup>22</sup>

Semplificazione del processo di installazione con facile accesso ai driver e al software appropriati per l'installazione della macchina Brother per il PC

## Rete (sicurezza)

Sicurezza rete cablata  
SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (IP AUTOMATICO), WINS/NetBIOS  
Risoluzione dei nomi, resolver DNS, mDNS, responder LLMNR, LPR/LPD, Porta raw personalizzata/ Port9100, IPP/IPPS, Server FTP, Server TELNET, HTTP/HTTPS  
Server, client TFTP e server, Client SMTP, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, servizi Web (stampa), client CIFS, Client SNTP, LDAP

### IPv6

NDP, RA, resolver DNS, mDNS, responder LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, Server FTP, TELNET  
Server, server HTTP/HTTPS, Client e server TFTP, client SMTP, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, servizi Web (stampa), Client CIFS, client SNTP, LDAP

### Filtro IP

Limita gli utenti di rete che possono o non possono accedere alla periferica tramite la rete (solo IPv4)

### Protezione della rete wireless<sup>11,16</sup>

WEP 64/128 BIT, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP V3, 802.1X (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), KERBEROS, IPsec

### Supporto per l'installazione wireless<sup>16</sup>

Configurazione Wi-Fi protetta (WPS)

### Visualizza indirizzo IP

L'IP dinamico assegnato al dispositivo può essere visualizzato nella schermata iniziale

## Funzioni di protezione

### Notifiche e-mail

La periferica invia automaticamente avvisi e-mail quando richiede attenzione, ad esempio quando l'inchiostro è in esaurimento o deve essere sostituito

### Report e-mail

Riceve regolarmente report sull'utilizzo tramite e-mail

### Rilevamento automatico delle intrusioni

Tutti i dispositivi di stampa Brother sono protetti. I dispositivi riconoscono automaticamente gli attacchi alla sicurezza e adottano misure preventive, incluso il riavvio, se necessario, per garantire la sicurezza del dispositivo.

### Firmware con firma

**digitale** il firmware per i dispositivi di stampa Brother è dotato di firma digitale e protetto

### Blocco impostazioni

Consente di proteggere l'accesso al pannello di controllo dei dispositivi bloccandolo

### Autenticazione Active Directory/LDAP

Utilizza l'infrastruttura esistente per limitare l'accesso ai dispositivi Brother utilizzando ad/LDAP. Il personale può utilizzare facilmente le credenziali di accesso alla rete esistenti per l'autenticazione

### Controllo dell'accesso alla rete basato sulle porte

(IEEE 802,1x)  
I dispositivi Brother sono pienamente conformi a questo standard, per consentire la connessione a una rete protetta EAP (Extensible Authentication Protocol) 802,1x

### Limitazione protocolli di rete

Consente a un amministratore di limitare i protocolli di comunicazione (ad es FTP, Telnet) secondo le necessità

### Secure Function Lock 3.0

Utilizza un pin a 4 cifre o una password per identificare e autenticare un individuo o un gruppo di utenti su una rete. Consente il controllo dell'accesso con nome utente per un massimo di 200 utenti

### Cloud Secure Print<sup>10</sup>

consente il rilascio di processi di stampa senza driver protetti da password  
**Memorizza registro di stampa**  
Consente il controllo di un file di log di stampa salvato sul server CIFS. ID record, tipo, nome, utente, data, tempo, conteggio pagine per ogni processo di stampa

### Aggiornamento firmware

Oltre a consentire gli aggiornamenti automatici alla versione più recente, è possibile impostare la stampante in modo che non riceva versioni firmware precedenti per evitare il downgrade da parte di utenti non autorizzati

### Syslog

Consente all'amministratore IT di accedere a una singola applicazione (strumento SIEM) per ottenere gli aggiornamenti dello stato del dispositivo a scopo di controllo tramite Syslog

## Lettore NFC (Near-Field Communication)

### Gli standard NFC supportati dal lettore NFC integrato

includono: (ISO14443 tipo  
A) MIFARE Standard/Plus/  
Ultralight/Ultralight  
C/DESfire my-d move, Tag-  
IT (ISO15693 tipo B)

### Il lettore di schede NFC esterno supporta la registrazione RFIDeas pcProx

- RDR-6081AKU
  - RDR-6281AKU
  - RDR-6381AKU
  - RDR-6E81AKU
  - RDR-6H81AKU
- RFIDeas AIR ID  
registrazione
- RDR-7081AKU
  - RDR-7581AKU
  - RDR-7F81AKU

Elatec

- TWN3 MIFARE
- TWN3 MIFARE NFC
- TWN3 Multi ISO
- TWN4 MIFARE NFC

(i lettori di schede di terze parti  
richiedono un acquisto  
aggiuntivo. Altri lettori di  
schede supportati se registrati  
tramite il server Web  
incorporato)

## Soluzioni

### Barcode Print Plus

Stampa facilmente codici a  
barre standard di settore  
dalla stampante Brother

### Secure Print Plus<sup>21</sup>

L'utilizzo del lettore di schede NFC consente il  
rilascio dei processi di stampa da parte  
dell'utente autenticato, assicurandosi che i dati  
riservati non cadano nelle mani sbagliate

## Sviluppatori

### Brother Solutions Interface (BSI)

Crea potenti soluzioni cloud e on premise integrando  
direttamente le avanzate funzionalità di stampa,  
scansione e sicurezza dei dispositivi Brother.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web:

[www.brother.eu/developers](http://www.brother.eu/developers)



## Consumabili<sup>1</sup> e accessori

### Toner inbox:

1 x 12.000 pagine (BK)  
3 x 9.000 pagine (CMY)

### Toner ad alta capacità:

TN821XL  
1 x 12.000 pagine (BK)  
3 x 9.000 pagine (CMY)

### Toner ad altissima capacità:

TN821XXL  
1 x 15.000 pagine (BK)  
3 x 12.000 pagine (CMY)

### Unità tamburo

DR821CL  
Circa 100.000 pagine a 3  
pagine per lavoro

### Cinghia

BU800CL  
Circa 150.000 pagine a 2  
pagine per lavoro

### Vaschetta di recupero toner\*

WT800CL  
Circa 100.000 pagine

### Contenuto cartone

macchina, toner, tamburo,  
cinghia, vaschetta di recupero,  
Cavo di alimentazione, guida  
rapida all'installazione, scheda  
di garanzia  
(Cavo di interfaccia PC  
NON incluso)

### Card Reader Holder

CH-1000  
Supporto per lettore di schede  
NFC esterno opzionale

### Modulo Wi-Fi

NC-9000w  
Interfaccia di rete wireless  
opzionale

### Vassoi carta opzionali

LT-330CL: 250 fogli, LT-  
340CL: vassoio da 500 fogli,  
TT-4000: tower tray da 4 x  
520 fogli  
Connettore tower tray  
TC-4100  
Combinazioni massime di 3  
LT-330CL o 2 LT-340CL,  
1 x LT-330CL o 1 x LT-340CL  
TT-4000 e TC-4100

### Opzioni di finitura<sup>2</sup>

Unità mailbox MX-4000  
100 fogli x 4 scomparti, convertibili  
fino a 400 fogli x 2 scomparti

### Unità pinzatrice SF-4000<sup>4</sup>

Unità da 500 fogli (lato di stampa  
rivolto verso il basso) con  
cartuccia per pinzatrice da 1.950  
punti metallici inclusa

### Cartucce SR100 per SF-4000

2 cartucce da 5.000 punti  
metallici ciascuno

## Dimensioni e pesi

### Stampante senza cartone (LxPxA)

442 x 541 x 403mm - 29,4kg

### Stampante con cartone (LxPxA)

557 x 628,2 x 633,5mm -  
34,7kg

### Card Reader Holder (LxPxA)

Esterno: 83 x 62 x 111,5mm  
interno: 60 x 90mm - 0,1kg

### Vassoi carta opzionali (LxPxA)

Vassoio carta inferiore da 250 fogli  
410 x 486 x 97mm - 5,1Kg  
Vassoio carta inferiore da 500 fogli  
410 x 486 x 133mm - 6,6Kg  
TT4000 da 4 x 520 fogli:  
660 x 660 x 717,4mm - 46,6Kg  
Connettore tower tray:  
444 x 486 x 103mm - 5,9Kg

### Opzioni di finitura (LxPxA)

Mailbox a 4 scomparti:  
367 x 416 x 381mm - 4,4Kg  
Fascicolatore con pinzatrice  
da 500 fogli: 410 x 478,5 x  
347,5 mm - 2,75kg  
7.8Kg

## Ciclo di lavoro

**Volume di stampa  
mensile consigliato**  
fino a 15.000 pagine

**Massimo mensile<sup>6</sup>**  
Volume di stampa mensile  
fino a 150.000 pagine

## Ambiente

### Requisiti di alimentazione

220-240 V CA  
50/60 Hz

### Consumo energetico<sup>12</sup>

Stampa - 770W (420W in modalità silenziosa)  
Pronta 85W  
Sleep 15,6W  
Deep Sleep 1W  
Spegnimento 0,04W

### Pressione sonora<sup>13</sup>

Stampa 56,5dbA  
Pronta 17,2dbA  
modalità silenziosa 53dbA

### Potenza sonora<sup>14</sup>

Stampa 6,88BA  
Pronta 3,02BA  
modalità silenziosa 6,68BA

### Valore TEC

0,662kWh / settimana

### Ambiente operativo

Umidità 20 - 80%  
10°C - 32°C.  
50°F - 90°F

### Ambiente di conservazione

Umidità 10 - 90%  
0°C - 40°C.  
32 °F - 104 °F

## Requisiti di spazio su disco

50MB - solo driver di Windows 1,6GB - Windows 10, 8,1, 7  
Tutte le applicazioni incl Drivers macOS - 500MB

- 1 La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798.
- 2 Calcolato con fogli di carta da 80g/m<sup>2</sup>
- 3 Windows e macOS
- 4 Solo Windows.
- 5 Download gratuito dal Centro soluzioni Brother <http://solutions.brother.com>
- 6 È possibile utilizzare il numero massimo di pagine stampate al mese per confrontare la durata progettata con prodotti tipo Brother. Per la massima durata del dispositivo, è consigliabile scegliere una stampante con un ciclo di lavoro allineato alle tue esigenze di stampa
- 7 Richiede il software Brother
- 8 In base a ISO/IEC 24734
- 9 In base a ISO/IEC 17629
- 10 Richiede una connessione a Internet
- 11 Wi-Fi Direct supporta solo WPA2-PSK (AES).
- 12 Tutti i valori sono approssimativi; il consumo energetico varia a seconda dell'ambiente di utilizzo o dell'usura dei componenti
- 13 In base alla norma ISO 7779
- 14 Basato su RAL-UZ171
- 15 Richiede un'attivazione aggiuntiva
- 16 Modulo wireless opzionale richiesto, 5GHz potrebbe non essere disponibile nel proprio paese
- 17 Hub USB di terze parti non supportati
- 18 Win7 / Server2008 SP2/R2 Extended Security Update (ESU) supporto legacy fino al 10/01/2023
- 19 Richiede l'installazione di vassoi opzionali
- 20 Impostare solo un singolo foglio
- 21 Solo su macOS AirPrint
- 22 Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <https://setup.brother.com>
- 23 Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <https://support.brother.com>



### Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica.

Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti a marchio sono marchi registrati o marchi commerciali delle rispettive società.

**brother**  
at your side