



**Profesionálna farebná laserová
tlačiareň typu „všetko v jednom“**
S cenovo výhodnou, vysokokvalitnou farebnou tlačou

MFC-L9630CDN



TLAČ KOPÍROVANIE SKEN FAX

www.brother.sk

Profesionálna farebná laserová tlačiareň

Multifunkčná laserová tlačiareň typu "všetko v jednom". Jednoducho prispôbte a automatizujte zložité pracovné postupy. Vďaka pôsobivým farebným výstupom, v kombinácii s robustnou kvalitou konštrukcie a vynikajúcimi možnosťami manipulácie s papierom, je MFC-L9630CDN ideálnou voľbou pre podniky.

MFC-L9630CDN



Hlavné vlastnosti:

- Tlač až 40 strán za minútu
- Duplexná tlač až 28 strán za minútu
- Duplexné skenovanie až 100 obr./min. farebne a mono
- 17,6 cm farebný dotykový displej LCD
- NFC (Near-Field Communication) pre zabezpečenú autentifikáciu a mobilnú tlač a skenovanie
- 2GB interná pamäť
- Automatický podávač dokumentov (ADF) na 100 listov
- Vstup papiera na 520 listov, rozšíriteľný na 2600 listov
- Priložené tonery¹: 9000 strán (BK), 6500 strán (CMY)

Jednoducho. Inteligentne. Bez námahy.

Tlačiareň MFC-L9630CDN je štandardne vybavená funkciou Cloud Secure Print, takže môžete bezpečne tlačiť bez inštalácie ďalších ovládačov alebo aplikácií. Máte tiež možnosť ďalej rozšíriť svoje zariadenie o riešenia tretích strán, čo znamená, že môžete mať plne integrované riešenie pre tlač, snímanie a správu výstupov od jedného poskytovateľa.

Zabezpečenie od návrhu po tlač

Na podporu neustále sa vyvíjajúcej legislatívy týkajúcej sa ochrany súkromia a bezpečnosti údajov má zariadenie MFC-L9630CDN zabudovanú podporu najnovších bezpečnostných protokolov podľa priemyselných štandardov, aby boli vaše údaje v bezpečí.

Správa identít a riadenie prístupu pomáhajú znižovať riziko pomocou selektívneho obmedzovania používateľov a umožňujú oprávneným zamestnancom alebo skupinám získať okamžitý prístup ku konkrétnym nastaveniam a funkciám, ktoré potrebujú.

Vysoká kvalita a výkon

Naša najpokročilejšia technológia farebnej tlače zaručuje, že urobíte správny dojem, keď je to dôležité, so živými, profesionálnymi farebnými výtlakmi a presnými digitálnymi dokumentmi. Robustná konštrukcia, modernizovaná pamäť a komponenty s dlhou životnosťou poskytujú istotu, že zariadenie bude fungovať bez prerušenia.

Flexibilita pre vašu kanceláriu

Navrhnutá tak, aby sa zmestila do vášho pracovného priestoru a spĺňala vaše špecifické požiadavky na tlač a skenovanie. MFC-L9630CDN je k dispozícii ako nízko profilová stolová tlačiareň a jednoduchým pridaním voliteľných zásobníkov papiera a úložnej skrinky ju možno premeniť na vysoko efektívny stojaci model.

Služby, ktoré sa o všetko postarajú

MFC-L9630CDN poskytuje vynikajúcu hodnotu s nízkymi celkovými nákladmi na vlastníctvo (TCO) a konkurencie schopnými nákladmi na stránku (CPP). Dovoľte nám postarať sa o vaše tlačové potreby s viacerými možnosťami Správy tlačových služieb (MPS), ktoré ponúkajú automatizované dodanie spotrebného materiálu a služby opravy porúch, čím sa skracujú prestoje a maximalizuje.

Riešenia pripravené k použitiu

Efektívnejšie obchodné procesy

Vzhľadom na neustále sa meniace pracovné prostredie je dôležité neustále prehodnocovať a zdokonaľovať spôsob fungovania vašej firmy. Využitie správnej technológie môže nanovo definovať podnikové procesy a priniesť prekvapivé výhody.

V spolupráci s našimi partnermi a po pochopení vašich obchodných požiadaviek vám môžeme ponúknuť celý rad individuálne prispôbených riešení, ktoré vám pomôžu s pracovnými postupmi, zabezpečením a podporou správy vašich zariadení.

Cloud Secure Print je praktická vstavaná funkcia, ktorá vám umožňuje jednoducho odosielať dokumenty na tlač, keď ste mimo domova alebo kancelárie. Vzdialene odošlite požiadavku na tlač prostredníctvom e-mailu do zariadenia Brother s aktívnym internetovým pripojením a bezpečne si stiahnete tlačové úlohy, keď budete pripravení. Dokumenty sa vytlačia len vtedy, keď odosielateľ zadá jedinečné heslo na ovládacom paneli cieľového zariadenia.

Odhalte nové možnosti s radom obchodných riešení

Či už používate softvér na správu tlače, alebo chcete zistiť, ako zvýšiť efektivitu a bezpečnosť vo vašej firme, sme tu, aby sme vám pomohli.

Máte možnosť aktualizovať svoje zariadenie pomocou inteligentných riešení Brother a riešení tretích strán vrátane integrácie s poprednými poskytovateľmi Kofax a YSoft. To vám poskytuje úplnú flexibilitu v spôsobe správy, zabezpečenia a kontroly vašich dokumentov

Úzko spolupracujeme s našimi softvérovými partnermi v oblasti správy tlače a snímania dokumentov, aby sme integrovali riešenia na transformáciu vašich pracovných postupov.

Všeobecné

Technológia

Elektrofotografická laserová

Klasifikácia lasera

Trieda 1

Pamäť

2GB interná

Ovládací panel

17,6 cm farebný dotykový displej LCD

Lokálne rozhranie¹⁹

Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (predný | zadný)

Pevné sieťové rozhranie

GigE (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Mobilná tlač

Tlač z mobilného zariadenia do vašej tlačiarne Brother

Faxové rozhranie

Telekomunikačný port, port pre externý záznamník (TAD)

Konfigurovateľné skratky

Pridávanie, odstraňovanie a zmena až 64 personalizovaných skratiek pre rýchly a bezpečný prístup k funkciám zariadenia

Bezdrôtové sieťové rozhranie¹⁸

2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n
5GHz: IEEE 802.11a/n (Režim Infraštruktúra), vertikálne párovanie

Wi-Fi Direct™

Bezdrôtová tlač¹⁸ bez nutnosti použitia bezdrôtového prístupového bodu (podporovaná je automatická aj manuálna metóda)

Tlač

Rýchlosť tlače⁸

Simplex (A4)

Až 40 str./min.

Rýchlosť tlače⁸

Duplex (A4)

Až 28 str./min.
(14 listov za minútu)

Rozlíšenie

2400 dpi (2400 x 600 dpi),
600 x 600 dpi

FPOT⁹

(Doba prvého výtlačku)

menej ako 10 sekúnd z pohotovostného režimu

Čas zahrievania

Menej ako 20 sekúnd z režimu spánku

Tlačové jazyky

PCL5e, PCL5c, PCL6, (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF verzia 1.7, XPS verzia 1.0

Vstavané typy písma (PCL)

73 škálovateľných fontov,
12 bitmapových fontov

Vstavané typy písma (Postscript)

66 škálovateľných fontov

Vstavané čiarové kódy (PCL)

16 fontov čiarových kódov - Code39, Interleaved 2 z 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128 (set A,B, C), EAN128 (set A,B,C), Code93, GS1Databar, MSI

Funkcie tlačiarne

Sútlač (N-na tlač)³

Zmenšenie 2, 4, 9, 16 alebo až 25 A4 strán na jednu stranu A4 / Mac (Airprint) až 2, 4, 6, 9, alebo 16

Tlač brožúr

Tlač dokumentov vo formáte brožúry A5 s použitím automatického alebo manuálneho duplexu

Roztlač (tlač plagátov)⁴

Zväčšenie 1 A4 strany na formát plagátu použitím 4, 9, 16 alebo 25 A4 strán

Vodotlač⁴

Označenie dokumentov vodoznakom s preddefinovaným textom alebo vlastným používateľským odkazom

Tlačové profily³

Uloženie obľúbených nastavení ovládača do profilov pre jednoduché vyvolanie

Tlač textu čiernou⁴

Konvertuje všetky texty dokumentu do čiernobielej počas tlače

Priama tlač

Priama tlač z pamätevej jednotky USB. Podporuje formáty vrátane: PDF 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (vytvorené s ovládačom danej tlačiarne), TIFF (naskenované pomocou Brother modelu), XPS ver. 1.0

Manuálna duplexná tlač⁴

Možnosť manuálnej obojstrannej tlače (odporúča sa pre média, ktoré nie sú podporované automatickým duplexom)

ID tlač⁴

Pridanie identifikátora na tlačené dokumenty (dátum a čas, krátka správa pre zákazníka alebo názov PC)

Úložná tlač

Ľahko načítajte a vytlačte svoje dokumenty, ktoré sú zašifrované pomocou AES 256 a uložené na pripojenej pamätevej jednotke USB flash (nie je súčasťou balenia).

Reverzná tlač⁴

Otočenie obsahu tlačeného dokumentu o 180°

Duplikát⁴

Vytlačí ďalšie kópie toho istého dokumentu na papier z ďalších zásobníkov papiera

Oznámenie o dokončení tlače

Oznámenie o kompletности tlače s možnosťou nastavenia jej príjmu do PC

Výber média⁴

Priradenie ID konkrétnemu zásobníku na uľahčenie výberu rôznych typov médií z konkrétného zásobníka

Vynechanie zásobníka²¹

Konfiguruje výber zásobníka papiera tak, aby sa pri bežnej tlači vyhol konkrétnym zásobníkom/médiám

Rozdelenie tlačových úloh²¹

Medzi rôzne tlačové úlohy vložte papier inej farby, aby ste ich mohli ľahko oddeliť.

Zabezpečená tlač⁴

Ochrana tlačových úloh štvormiestnym uvoľňovacím kódom, ktorý sa vyžaduje v zariadení, aby sa mohli vytlačiť.

Ovládač tlačiarne⁵

Windows²⁰

Windows 10 (Home|Pro|Education|Enterprise) (32 alebo 64 bitové edície)
Windows 8.1 (32 alebo 64 bitové edície)
Windows 7 SP1 (32 alebo 64 bitové edície)
Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012, 2008R2
Windows Server 2008 SP2 (32 & 64 bitové edície)

Macintosh²³

macOS 10.14.x alebo novší

Linux

CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 prostredie)

Ovládač PCL

Univerzálny ovládač PCL XL

PostScript Universal

Ovládač pre Windows umožňujúci tlačiť na sieťových, príp. lokálnych laserových tlačiarnach Brother podporujúcich PostScript

ChromeOS²⁶

podpora natívnej tlače v systéme ChromeOS

Manipulácia s papierom

Vstup papiera²

Štandardný zásobník (Z 1)
520 listov
Viacúčelový zásobník (VU)
100 listov, 15 obálok
Automatický podávač dokumentov (ADF)
100 listov

Výstup papiera²

250 listov lícom nadol
1 list lícom nahor (priama trasa papiera)

Rozmery médií

Štandardný zásobník (Z 1)
Letter, Legal, Executive, A4, A5, A5(Long Edge), A6, B5(ISO), Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K(195 x 270mm)
Viacúčelový zásobník (VU)
šírka: 76,2 mm – 215,9 mm
dĺžka: 127 mm – 355,6 mm
obálky; C5, Com-10, DL, Monarch
Voliteľné zásobníky (Z 2-5)
Letter, Legal, Executive, A4, A5, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270 mm)

Duplexná tlač

A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio
(Požadovanú veľkosť média možno vybrať manuálne)

Typy médií

Štandardný zásobník (Z 1)
Tenký, obyčajný, hrubý, hrubší, recyklovaný papier
Viacúčelový zásobník (VU)
Tenký, obyčajný, hrubý, hrubší, recyklovaný, kancelársky, štítok, obálka, tenká obálka, hrubá obálka, lesklý papier
Voliteľné zásobníky (Z 2-5)
Tenký, obyčajný, hrubý, recyklovaný papier
Duplexná tlač
Tenký, obyčajný, hrubý, hrubší, recyklovaný, lesklý papier

Gramáž médií

Štandardný zásobník (Z 1),
Viacúčelový zásobník (VU)
60 – 230 g/m²
Automatický podávač dokumentov (ADF)
45 – 120 g/m²
Voliteľné zásobníky (Z 2-5)
64 – 105 g/m²

Senzory na vstupe a výstupe papiera

Upozornenia na obrazovke a voliteľné e-mailové upozornenia, keď sú vstupné zásobníky prázdne, dochádzajú alebo je výstupný zásobník plný.

Mobilná a webová konektivita

Brother Mobile Connect

Použite aplikáciu Brother na tlač z mobilného zariadenia s operačným systémom iOS alebo Android a skenovanie do neho

Apple AirPrint

Tlač bežných typov súborov z rôznych aplikácií AirPrint

Mopria

Tlač najbežnejších typov súborov zo zariadení so systémom Android podporovaných spoločnosťou Mopria

Brother Print Service Plugin⁵

Tlač zo zariadení s OS Android bez určenej aplikácie

Brother Apps¹²

Tlač - Creative center, Cloud Secure Print
Sken do – mobilného zariadenia, prehľadateľného PDF, Microsoft PowerPoint, Word, Excel, jednoduchý sken do e-mailu,
Fax do – Cloud / Email

Web Connect^{12,17}

Sťahovanie a tlač z Box, SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™, OneNote bez použitia PC

Kopírovanie

Rýchlosť (A4)¹⁰

Až 40 kópií za minútu

FCOT

(Doba vytlačenia prvej kópie)¹⁰

12 sekúnd mono a 13 sekúnd farebne z režimu pohotovosti

Rozlíšenie

Až 600 x 600 dpi

Prerušenie kopírovania

Zariadenie je možné nakonfigurovať tak, aby kedykoľvek prerušilo prebiehajúcu tlačovú úlohu a vytlačilo inú úlohu kopírovania

Viacnásobné kópie

Až 999 kópií každej stránky

Škála sivej

256 odtieňov sivej (8 bitov)

Pomer zväčšenia / zmenšenia

Zmenšenie alebo zväčšenie dokumentu od 25% do 400% s 1% krokom

N na 1 kopírovanie

Umožňuje používateľovi komprimovať 2 alebo 4 stránky na 1 list formátu A4

2 na 1 ID kopírovanie

Umožňuje tlač oboch strán ID kartičky na jednu stranu listu formátu A4

Skenovanie

Typ skenera

Dual CIS (Contact Image Sensor)

Štandardná rýchlosť s (A4) farebne a mono (Duplex)¹¹

Až 100 obrázkov za minútu

Optické rozlíšenie

Až 600 x 600 dpi

Interpolované rozlíšenie ²⁴

Až 19 200 x 19 200 dpi

Farebná hĺbka

30 bitov vstup
24 bitov výstup

Škála sivej

256 úrovní
(8 bitov)

Ovládač skenera⁵

Windows²⁰

TWAIN & WIA
Windows 10
(Home|Pro|Education|Enterprise) (32 alebo 64 bitové edície)
Windows 8.1
(32 alebo 64 bitové edície)
Windows 7
(32 alebo 64 bitové edície) Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 & 2008R2
Windows Server 2008
(32 & 64 bitové edície)

Macintosh²³

AirPrint Scanning
macOS 10.14.x alebo novší

Linux

SANE (32 a 64 bitové edície)

Funkcie skenovania

Podporované formáty súborov

vrátane PDF (PDF/A-1b, zabezpečené PDF, podpísané PDF, prehľadateľné PDF)
JPEG, TIFF, XPS

Štandardné funkcie⁷

Sken do USB, E-mailu, OCR, obrázka a súboru

Sieťové skenovanie

Sken do sieťového priečinka (SMB)⁴, FTP, SFTP, Emailového servera, SharePointu (On Premise)

Priame skenovanie

Sken priamo do pamäte USB flash

Funkcie skenovania

Automatická korekcia zošikmenia z ADF, Otočenie obrázka⁴, Spracovanie pozadia⁴, Vynechanie farby⁴, Korekcia znakov^{4,7}, Zvýraznenie okrajov⁴, Redukcia šumu⁴, Vyplnenie okrajov^{4,7}, Vynechanie prázdnej strany, Rozdelenie PDF a viacstránkové PDF

Profily skenovania³

Tvorba až 25 predvolených sieťových profilov SFTP/FTP pre jednoduchý spôsob uloženia viacerých nastavení skenovania

Rozdelenie dokumentov

Vytvárajte jednotlivé naskenované súbory na základe oddelenia prázdnych stránkami alebo určitom počte jednostranných obrázkov alebo listov papiera, a to aj v prípade, že je v ADF vložených viac dokumentov

Fax

Modem faxu

33 600 bps (Super G3)

Automatické duplexné faxovanie

Áno

PC-Fax odoslanie⁷ a príjem^{4,7}

Odosielanie a prijímanie faxov (ČB) priamo z vášho PC

Internet Fax (I-Fax)

Faxovanie dokumentov cez internet vo forme emailovej prílohy

Fax na server

Skenovanie dokumentov a ich odosielanie v sieti na samostatný faxový server

Automatické opakovanie vytáčania

Automatické opakovanie vytáčania, ak je linka príjemcu obsadená

Prenos z pamäti / príjem do pamäti ak dôjde papier

až 500 strán (ITU-T Test Chart, štandardné rozlíšenie, kódovanie JBIG)

Adresár

Elektronický abecedný zoznam uložených rýchlych volieb a skupinových čísiel

Reťazové vytáčanie

Umožňuje používateľovi ukladať časti dlhých sekvencií vytáčania na rôzne miesta rýchlejšej voľby

ECM (Režim opravy chyby v prenose)

Detekcia chyby komunikácie v priebehu faxového prenosu. Stránka s chybou sa opätovne prenesie (aby táto funkcia fungovala, musia ju zdieľať aj zariadenia príjemcov).

Dávkový prenos

Ukladá dokumenty pre rovnakého adresáta do pamäte zariadenia na ich prenos v rámci jedného odoslania

Automatické zmenšenie

Pri prijatí jednostránkového dokumentu, dlhšieho ako A4 (297 mm), fax automaticky zmenší správu tak, aby sa zmestila na jeden list A4.

Rozosielanie (obežník)

Odosielanie konkrétneho faxu na až 299 lokácií (manuálne 50 lokácií)

Škála sivej

Pre faxovanie je dostupných až 256 odtieňov sivej (8 bitov)

Presmerovanie faxu

Odošle fax prijatý do pamäte na iné naprogramované faxové číslo

Vzdialený prístup

Umožňuje používateľom vzdialený prístup k ich prístroju a načítanie uložených faxových správ

Faxová pečiatka

Pridanie dátumu a času do všetkých prijatých faxov

Titulná stránka

Vytváranie vlastných sprievodných stránok pre odchádzajúce faxy

ID stanice

ID a faxové číslo sa vytlačí ako hlavička každého odoslaného faxu

Pomôcky sieťovej správy⁵

Unattended Installer⁴

Ponúka možnosť centrálnej inštalácie a prispôbenia si ovládačov a softvéru

MSI Installer⁴

Modulárne inštalácie, ktoré môžu byť distribuované pomocou Active Directory®

BRAdmin⁴

Softvér pre nastavenie LAN/WAN

Embedded Web Server

Pomocou IP adresy alebo názvu uzla zariadenia získate prostredníctvom webového prehliadača prístup k webovému softvéru na správu tlačne zabudovanému v zariadení pomocou šifrovaného hesla.

Driver Deployment Wizard⁴

Ľahko vytvára tlačové ovládače pre jednoduché použitie v sieti

Mass Deployment Tool⁴

Poskytuje konfiguračné rozhranie, ktoré pomáha spravovať a zavádzať nastavenia zariadenia

Status Monitor⁴

Sledovanie stavu zariadenia z PC

Softvérové vybavenie⁵

Brother iPrint&Scan

Tlač z, skenovanie do, odosielanie faxov, náhľad prijatých faxov, náhľad kópií a kontrola stavu zariadenia z počítača so systémom Windows alebo macOS pomocou softvéru Brother

PaperPort SE 14⁴

Program na správu a zdieľanie dokumentov od KOFAX **Utilities (Pomôcky)** Poskytuje sprievodcu nastavením, príručku, často kladené otázky a riešenie problémov a kontakt na zákaznícky servis spoločnosti Brother

Easy Setup²⁵

Zjednodušenie procesu inštalácie s jednoduchým prístupom k správnym ovládačom a softvéru na inštaláciu zariadenia Brother pre váš počítač

Sieť a zabezpečenie

Zabezpečenie pevnej siete

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client a Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client a server, ICMP, Web Services (tlač/skenovanie), SMTP Client, LDAP, IMAP4

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client a Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client a server, ICMPv6, SMTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4

IP Filter

Možnosť obmedziť, ktorí používatelia siete môžu alebo nemôžu prístupovať k zariadeniu cez sieť (len IPv4)

Zabezpečenie

bezdrôtovej siete^{13, 18} WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Podpora nastavenia bezdrôtového pripojenia¹⁸

Chránené nastavenie Wi-Fi (WPS)

Zobrazenie IP adresy

Dynamická IP adresa pridelená vášmu zariadeniu sa môže zobraziť na domovskej obrazovke

Bezpečnostné funkcie

E-mailová notifikácia

Automatické odosielanie e-mailových upozornení, keď zariadenie vyžaduje pozornosť, napríklad keď je málo tonera alebo je potrebné ho vymeniť

E-mailové hlásenia

Pravidelné prijímanie správ o používaní prostredníctvom e-mailu

Automatická detekcia narušenia

Všetky tlačové zariadenia Brother sú konštrukčne zabezpečené. Zariadenia automaticky rozpoznávajú bezpečnostné útoky a prijímajú preventívne opatrenia vrátane prípadného reštartu, aby zabezpečili bezpečnosť zariadenia.

Aktualizácie firmvéru

Okrem automatických aktualizácií na najnovšiu verziu možno tlačiareň nastaviť tak, aby nedostávala staršie verzie firmvéru, čím sa zabráni prechodu na nižšiu verziu neoprávneným používateľom.

Cloudová bezpečná tlač¹²

Umožňuje uvoľnenie tlačovej úlohy chránenej heslom, bez použitia ovládača

Overenie

Active Directory/LDAP

Využite existujúcu infraštruktúru na obmedzenie prístupu k zariadeniam Brother pomocou AD/LDAP. Zamestnanci môžu na overenie ľahko použiť svoje existujúce sieťové prihlasovacie údaje.

Riadenie prístupu k sieti na základe portov

(IEEE 802.1x) Zariadenia Brother sú plne v súlade s týmto štandardom, aby umožnili pripojenie k sieti chránenej protokolom 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol)

Obmedzenie sieťových protokolov

Funkcia Protocol Control umožňuje správcovi obmedziť komunikačné protokoly podľa potreby (napr. FTP, Telnet)

Uloženie protokolu tlače

Umožňuje audit súboru protokolu tlače uloženého na serveri CIFS. Zaznamenáva ID, typ, názov, používateľa, dátum, čas, počet strán pre každú tlačovú úlohu

Zámok nastavení

Zabezpečenie prístupu k ovládaciemu panelu zariadenia jeho uzamknutím

Správa zabezpečenia

Použite predvolený štandard s vlastným podpisom, vytvorte si vlastný certifikát s podpisom, žiadost' o podpis certifikátu (CSR) alebo externý verejný certifikát a súkromný kľúč na chránenu sieťovú komunikáciu **Secure Function Lock 3.0** Pomocou štvormiestneho kódu PIN alebo hesla môžete identifikovať a overiť jednotlivca alebo skupiny používateľov v sieti. Umožňuje riadenie prístupu pomocou používateľského mena až pre 200 používateľov

Digitálne podpísaný firmvér

Firmvér pre tlačové zariadenia Brother je digitálne podpísaný a zabezpečený

Syslog

Umožňuje IT administrátorovi prístup k jedinej aplikácii (nástroj SIEM) na získanie aktualizácií stavu zariadenia na účely auditu cez Syslog

Podpora NFC komunikácie / čítačky kariet

Vatavaná čítačka NFC

Podporované štandardy NFC: (ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Type B)

Podpora externej čítačky kariet NFC

RFIDeas pcProx Enroll

- RDR-6081AKU
- RDR-6281AKU
- RDR-6381AKU
- RDR-6E81AKU
- RDR-6H81AKU

RFIDeas AIR ID Enroll

- RDR-7081AKU
- RDR-7581AKU
- RDR-7F81AKU

Elatec

- TWN3 MIFARE
- TWN3 MIFARE NFC
- TWN3 Multi ISO
- TWN4 MIFARE NFC

(Čítačky kariet tretích strán si vyžadujú dodatočný nákup. Ostatné čítačky kariet sú podporované, ak sú zaregistrované cez vstavaný webový server.)

Adresár

Rýchla voľba

300 miest pre E-mailové adresy a faxové čísla

Skupinová voľba

Na rozposielanie je možné uložiť kombináciu až 20 skupín

LDAP

Možnosť pripojiť sa k externému adresáru s podporou LDAP, napríklad Microsoft Exchange

Vývojári

Brother Solutions Interface (BSI)

Vytvárajte výkonné cloudové a lokálne riešenia priamo integrujúce pokročilé možnosti tlače, skenovania a zabezpečenia zariadení Brother.

Viac informácií nájdete na: www.brother.eu/developers

Spotrebný materiál¹ a príslušenstvo

Priložený toner
1 x 9000 strán (BK)
3 x 6500 strán (CMY)

Vysokokapacitný toner
TN821XL
1 x 12 000 strán (BK)
3 x 9000 strán (CMY)

Extra vysokokapacitný toner
TN821XXL
1 x 15 000 strán (BK)
3 x 12 000 strán (CMY)

Jednotka valca
DR821CL
pribl. 100 000 strán
pri 3 str./úlohu

Jednotka pásu
BU800CL
pribl. 150 000 strán
pri 2 str./úlohu

Nádobka odpadového tonera
WT800CL
pribl. 100 000 strán

Obsah balenia
Tlačiareň, priložené tonery, jednotka valca, jednotka pásu, nádobka odpadového tonera, napájací kábel, stručná príručka nastavenia, záručný list (kábel rozhrania PC nie je súčasťou balenia)

Držiak čítačky kariet
CH-1000
Voliteľný externý držiak čítačky kariet NFC

Voliteľné zásobníky papiera²
LT-330CL – 250 listov
LT-340CL – 500 listov
TT-4000 – vežový zás. 4 x 520 listov
TC-4100 – spojovací diel pre vežový zásobník
Možnosti kombinácie:
3 x LT-330CL
2 x LT-340CL
1 x LT-330CL + 1 x LT-340CL
1 x TT-4000 s TC-4100

W-Fi modul
NC-9000w
Voliteľné rozhranie pre bezdrôtovú sieť

Rozmery a hmotnosť

Bez obalu (š x h x v)
503 x 541 x 586 mm –
36,5 kg

S obalom (š x h x v)
580 x 663,7 x 734 mm –
42,7 kg

Držiak čítačky kariet (š x h x v)
Externý : 83 x 62 x 111,5 mm
Interný: 60 x 90 mm – 0,1 kg

Voliteľné zásobníky papiera (š x h x v)
Zásobník na 250 listov:
410 x 486 x 97 mm – 5,1 kg
Zásobník na 500 listov:
410 x 486 x 133 mm – 6,6 kg
Vežový zás. na 4 x 520 listov:
660 x 660 x 717,4 mm – 46,6 kg
Spojovací diel pre vež. zás.:
444 x 486 x 103 mm – 5,9 kg

Pracovné cykly

Odporúčaný mesačný objem tlače
Až 12 000 strán

Maximálny mesačný objem tlače a skenovania⁶
Tlač - až 120 000 strán
Skenovanie – až 10 000 strán

Životné prostredie

Napájanie
220-240V
AC 50/60Hz

Spotreba energie¹⁴
Režim tlače 770W
(Tichý režim 430W)
Kopírovanie 730W
(Tichý režim 420W)
Režim pohotovosti 85W
Režim spánku 16,8W
Režim hlbokého spánku 1,1W
Vypnuté 0,04W

Hodnota TEC
0,687kWh / týždeň
Úroveň akustického tlaku¹⁵

Režim tlače 56,5dbA
Režim pohotovosti 17,2dbA
Tichý režim 53dbA

Úroveň akustického výkonu¹⁶
Režim tlače 6,79BA
Režim pohotovosti 3,06BA
Tichý režim 6,68BA
Režim hlbokého spánku 3,06BA

Prevádzkové prostredie
Vlhkosť 20 - 80 %
10°C - 32°C

Prostredie skladovania
Vlhkosť 10 - 90 %
0°C - 40°C

Požiadavky na miesto na disku

50MB – len ovládače Windows
1.6GB - Windows 10, 8.1, 7
všetky aplikácie vrátane ovládačov
macOS - 500MB všetky aplikácie

- 1 Približná výťažnosť deklarovaná v súlade s ISO/IEC 19798
- 2 Kalkulované s papierom 80g/m²
- 3 Windows & macOS
- 4 Windows iba
- 5 Zdarma na stiahnutie z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
- 6 Počet vytlačných strán za mesiac možno použiť na porovnanie navrhovanej odolnosti medzi produktmi Brother. Pre maximálnu životnosť tlačiarne je najlepšie zvoliť tlačiareň s pracovným cyklom, ktorý presahuje vaše požiadavky na tlač.
- 7 Vyžaduje softvér Brother
- 8 Na základe ISO/IEC 24734
- 9 Na základe ISO/IEC 17629
- 10 Na základe ISO/IEC 24735
- 11 Na základe ISO/IEC 17991
- 12 Vyžaduje internetové pripojenie
- 13 Wi-Fi Direct podpora len WPA2-PSK (AES)
- 14 Všetky hodnoty sú približné; spotreba energie sa líši v závislosti od prostredia používania alebo opotrebovania dielov.
- 15 Na základe ISO 7779
- 16 Na základe RAL-UZ171
- 17 Vyžaduje dodatočnú aktiváciu
- 18 Vyžaduje sa voliteľný bezdrôtový modul, 5 GHz nemusí byť vo vašom regióne k dispozícii
- 19 Rozbočovače USB tretích strán nie sú podporované
- 20 Podpora verzií Win7 / Server2008 SP2/R2 Extended Security Update (ESU) do 10/01/2023
- 21 Vyžaduje inštaláciu voliteľných zásobníkov
- 22 Nastavenie len pre 1 list
- 23 Len macOS AirPrint
- 24 Pre WIA, rozlíšenie 1200 x 1200. Nástroj Brother Scanner Utility umožňuje vylepšiť rozlíšenie až na 19200 x 19200 dpi
- 25 Pre viac informácií navštívte <https://setup.brother.com>
- 26 Pre viac informácií navštívte <https://support.brother.com>



Spolupracujeme s Vami pre lepšie životné prostredie

Naša zelená iniciatíva je jednoduchá. Snažíme sa prevziať zodpovednosť, jednať s rešpektom a pozitívnym prístupom pomôcť pri budovaní spoločnosti, v ktorej možno dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Tento prístup nazývame Brother Earth.

www.brotherearth.com

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti alebo jej príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené.

brother
at your side