

Multifunkčná atramentová tlačiareň formátu A3




Hlavné vlastnosti:

Tlač, skenovanie kopírovanie a faxovanie až do formátu A3

Automatická duplexná tlač

Rýchlosť tlače až do 22 obr./min mono a 20 obr./min farebne

Zásobník papiera až na 250 listov | 50 stránový ADF (sortovanie kópií na 30 listov) | Zadný podávač

6,8 cm dotykový LCD displej

Pevné a bezdrôtové sieťové rozhranie

Jednoducho použiteľná, produktívna a robustná tlačiareň MFC-J3530DW bola navrhnutá tak, aby uspokojila náročné potreby kancelárií.

- nový dizajn prináša robustnejšiu konštrukciu a jednoduchšie ovládanie vyhovujúce najmä kanceláriám s vysokou záťažou tlače
- vylepšený tlačová hlava predlžuje životnosť tlačiarnie a garantuje výnimočnú odolnosť

MFC-J3530DW disponuje vylepšeným systémom manipulácie s papierom. Možnosť rýchlej tlače na rôzne typy a rozmery papiera a 6 s do vytlačenie prvej stránky prispievajú k vysokej produktivite kancelárie

- zásobník papiera na 250 strán a zadný slot manuálneho podávania umožňujú tlačiť na rôzne formáty médií
- 50 stránový automatický podávač dokumentov prispieva k hladkému a bezproblémovému skenovaniu viacstránových dokumentov
- automatická obojstranná tlač zabezpečuje zníženie tlačových nákladov

Vytvárajte profesionálne vyzerajúce marketingové materiály so živými farebnými podkladmi, ktoré sa nerozmazávajú a nevyblednú ani v priebehu času. S voliteľnými vysokoobjemnými náplňami zabezpečíte nízke náklady na tlač a nízku frekvenciu výmeny spotrebného materiálu

- nový pigmentový atrament zabezpečí ostrosť textov a živosť farieb
- úspora času a peňazí s voliteľnými náplňami s kapacitou až do 3000 mono a 1500 strán farebne**

Bezproblémové pripojenie v kancelárii aj mimo kancelárie cez WiFi a Wi-Fi Direct™ pre tlač zo smartfónov, tabletov a prenosných počítačov bez nutnosti použitia smerovača

- možnosť tlače zo smartfónov, tabletov a ďalších mobilných zariadení
- Wi-Fi Direct umožňuje tlačiť bez použitia smerovača

Snímajte a konvertujte papierové dokumenty pomocou 6,8 cm dotykového displeja jednoducho a rýchlo do digitálnej formy

- digitalizácia dokumentov pre potreby archivácie a zdieľania dokumentov
- digitalizácia dokumentov prostredníctvom cloudových aplikácií Brother

Všeobecné

Technológia	atramentová
LCD displej	6,8 cm farebný dotykový
Pamäť	128 MB
Lokálne rozhranie	Hi-Speed USB 2.0
Pevné sieťové rozhranie	10Base-T/100Base-TX
Bezdrôtové sieťové rozhranie	802.11b/g/n (Infrastructure Mode)
Indikácia hladiny atramentu	hladina atramentu sa zobrazuje na LCD displeji po vyžiadaní v menu

Farebná tlačiareň

Rýchlosť	22 obr./min mono a 20 obr./min farebne podľa ISO/IEC 24734
Rýchlosť (Rýchly režim)	až do 35 obr./min mono a 27 obr./min farebne
Čas zahrievania	0 s
Rozlíšenie	až do 1200 x 4800 dpi
Duplexná tlač	áno
Veľkosť kvapky	minimálne 1,5 pl
Vylepšenie farieb	Brother Image Enhancement umožňuje prispôbiť výstup farieb
Doba prvého výtlačku	6 s

Funkcie tlačiarne

Sútláč (N-na tlač) ³	zmenšuje 2, 4, 9, 16 alebo až 25 A4 strán na jednu A4 stranu (pre Mac 2, 4, 6, 9, alebo 16)
Tlač plagátov ⁴	zväčšenie 1 A4 strany na formát plagátu použitím 4, 9, 16 alebo 25 A4 strán
Vodotlač ⁴	označenie dokumentov vodoznakom s preddefinovaným textom alebo vlastným používateľským odkazom
Tlač brožúr ⁴	tlač dokumentov vo formáte A5 brožúr s použitím manuálneho, alebo automatického duplexu
Tlačové profily ³	možnosť uložiť obľúbené nastavenia tlačového ovládača ako profily, ktoré je možné jednoducho vyvolať
Archív tlače ⁴	funkcia na ukladanie elektronických kópií všetkých tlačných dokumentov v pdf formáte
Režim čiernobielej tlače	v prípade nedostatku farebného atramentu možnosť tlačiť mono

Otvorené rozhranie

Brother Solutions Interface (BSI)	umožňuje jednoduché začlenenie Brother zariadení do programov a aplikácií tretích strán ako je napr. PrintSmart Secure Pro pre zvýšenie bezpečnosti a produktivity
-----------------------------------	--

Ovládač tlačiarne

Windows ⁵	Windows [®] 10 (32 & 64 bitová edícia) Windows [®] 8 (32 & 64 bitová edícia) Windows [®] 7 (32 & 64 bitová edícia) Windows Vista [®] (32 & 64 bitová edícia) Windows [®] Server 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows [®] Server 2008 (32 & 64 bitová edícia)
Macintosh ⁵	OS X v10.9.5/10.10.x/10.11.x
Linux ⁵	CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bitová edícia)

Mobilná / webová tlač a skenovanie

Brother iPrint&Scan (Android)	tlačí z, skenuje do a posielajú faxy, prezerá prijaté faxy, vykoná náhľad kópií a kontrolu stavu zariadenia z mobilného zariadenia s OS Android
Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	tlačí z, skenuje do a posielajú faxy, prezerá prijaté faxy, vykoná náhľad kópií a kontrolu stavu zariadenia z mobilného zariadenia san iPad / iPhone / iPod Touch
Brother iPrint&Scan (Windows [®] Phone)	tlačí z a skenuje do smartfónov s OS Windows [®] Phone
Brother Print&Scan (Windows [®] 8 & RT)	tlačí z a skenuje do tabletov s OS Windows [®] 8 or Windows RT
Google Cloud Print 2.0	tlačí rôzne typy súborov z rôznych Google Cloud Print aplikácií
AirPrint	tlačí rôzne typy súborov z rôznych AirPrint aplikácií
Mopria	tlačí rôzne typy súborov z rôznych Android zariadení podporujúcich Mopria aplikácie
Brother Print Service Plugin	tlačí zo zariadení s OS Android bez nutnosti použitia špeciálnych aplikácií
Evernote™ ⁶	tlačí z a skenuje do Evernote™ bez použitia PC
Box ⁶	tlačí z a skenuje do Box bez použitia PC
Dropbox ⁶	tlačí z a skenuje do Dropbox bez použitia PC
Google Drive™ ⁶	tlačí z a skenuje do Google Drive™ bez použitia PC
OneDrive ⁶	tlačí z a skenuje do Microsoft® OneDrive bez použitia PC
Flickr ^{®6}	tlačí z a skenuje do Flickr [®] bez použitia PC
Facebook ^{®6}	tlačí z a skenuje do Facebook [®] bez použitia PC
Evernote™ ⁶	tlačí z a skenuje do Evernote™ bez použitia PC
OneNote ⁶	skenuje do Microsoft® OneNote bez použitia PC

¹Približná výťažnosť deklarovaná v súlade s ISO/IEC 24711

²Prepočítané s papierom gramáže 80g/m²

³Iba pre Windows[®] & Mac[®]

⁴Iba pre Windows[®]

⁵Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶Musí byť pripojené na web

⁷Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je

najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač

⁸Odporúčame použiť priamu trasu papiera a tichý režim pre papier gramáže viac ako 105g/m²

⁹Vyžaduje sa Brother softvér

USB Host

Direct Print	priama tlač z USB flash pamäťového disku. Podporované typy súborov: JPEG,
Direct Scan	skenovanie priamo na USB flash pamäťový disk. Podporované typy súborov: PDF, PDF/A, Secure PDF, Signed PDF, JPEG, XPS, TIFF

Skener

Typ skenera	CIS (Contact Image Sensor)
Farebné a mono skenovanie	áno
Rýchlosť skenovania mono	formát A4 11 obr./min., formát A3 8 obr./min.
Rýchlosť duplexného skenovania mono	-
Rýchlosť skenovania farebne	formát A4 11 obr./min., formát A3 8 obr./min.,
Rýchlosť duplexného skenovania farebne	-
Rozlíšenie z ADF	600x600 dpi (mono) 300x600 dpi (farebne)
Rozlíšenie zo skla skenera	1200x2400 dpi (mono) 1200x1200 dpi (farebne)
Interpolované rozlíšenie	až do 19 200 x 19 200 dpi
Farebná hĺbka	16 777 216 farebných variácií (24 bit)
Škála šedej	256 odtieňov šedej (8 bit)
Štandardné funkcie⁹	skenovanie do USB, do emailu, OCR, obrázka a súboru
Sieťové skenovanie	skenovanie do sieťových adresárov (iba pre Windows®), FTP, FTP cez SSL, emailový server ⁵ , SharePoint ⁹ a jednoduchý sken na email ⁶
Cloudové skenovanie⁶	priame skenovanie do Evernote™, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, Picasa, Flickr, Facebook, Evernote™, OneNote
Vlastnosti skenovania⁹	odstránenie pozadia, vynechanie prázdnych strán, skenovanie ID kariet, 1 na 2 sken, automatická korekcia sklonu z ADF, rozdelenie PDF
Skenovanie do Microsoft Office⁶	skenovanie do Microsoft® Word, Microsoft® Excel a Microsoft® PowerPoint
Skenovanie do Searchable PDF	skenovanie dokumentov do prehliadateľného PDF súboru
Skenovanie do SharePoint	skenovanie dokumentov priamo do SharePoint z programu Brother Control Centre 4
Označ a skenuj⁶	skener zoskenuje iba časti orámované červenou čiarou, alebo označené časti vynechá zo skenovaného dokumentu
Skenovanie do Windows® Web Services	skenovanie priamo do Windows® (z Windows® 7 a vyšší) bez potreby inštalácie ovládača skenera

Ovládač skenera

Windows®	TWAIN, WIA Windows® 8 (32 & 64 bitová edícia), Windows® 7 (32 & 64 bitová edícia), Windows Vista® (32 & 64 bitová edícia),
Macintosh⁵	TWAIN & ICA v10.9.5/10.10.x/10.11.x
Linux⁵	SANE(32 & 64 bitová edícia)

Kopírka

Rýchlosť – (A4) mono/farebne	až do 12/9 str./min.
Automatické duplexné kopírovanie	nie
Doba vytlačenia prvej kópie	6 s z pohotovostného režimu
Rozlíšenie	až do 600 x 600 dpi
Viacnásobné kopírovanie / stohovanie / sortovanie	99 kópií z každej strany / stohovanie a triedenie
Zväčšenie / zmenšenie	zmena veľkosti dokumentu od 25% do 400% s 1% krokom
N na 1 kopírovanie	skopírovanie 2 alebo 4 strán na jednu A4 stránku
Kopírovanie 2 na 1 ID	kopírovanie obidvoch strán ID karty na jednu A4 stránku
Škála šedej	256 odtieňov šedej (8 bit)
Označ a kopíruj⁶	skener zoskenuje iba časti orámované červenou čiarou, alebo označené časti vynechá zo skenovaného dokumentu
Zväčšenie textu kópie⁶	pre zlepšenie čitateľnosti textu kopírovaného dokumentu
Telefónny zoznam⁵	
Zoznam príjemcov	100 x2 umiestnení pre telefónne čísla a emailové adresy
Skupinové vytáčanie	kombinácie až 6 skupín uložených pre hromadné rozosielanie
LDAP	prístup do externého LDAP telefónneho zoznamu ako napr. Microsoft® Exchange

Adresár je dostupný iba ako časť funkcie „Sken na email server“. Je k dispozícii na Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

¹Približná výťažnosť deklarovaná v súlade s ISO/IEC 24711

²Prepočítané s papierom gramáže 80g/m²

³Iba pre Windows® & Mac®

⁴Iba pre Windows®

⁵Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶Musí byť pripojené na web

⁷Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je

najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač

⁸Odporúčame použiť priamu trasu papiera a tichý režim pre papier gramáže viac ako 105g/m²

⁹Vyžaduje sa Brother softvér

Fax

Fax Modem	33 600 bps (Super G3)
Automatické duplexné faxovanie	áno
Internet Fax (iFax)⁵	odosielanie dokumentov kamkoľvek na svete cez internet bez použitia telefónnej linky
PC Fax Send^{10&3}	odosielanie faxov priamo z PC
PC Fax Receive^{10&4}	príjem faxov priamo na PC
Automatické opakovanie vytáčania	automatické opakovanie vytáčania v prípade nedostupnosti volaného
Telefónny zoznam	elektronický, alfanumerický zoznam uložených čísiel rýchlej voľby a skupinových čísiel
Hlasitosť slúchadla / zvonenia	3 úrovne a vypnuté
Prepínač Fax/Tel	automatické rozpoznanie faxového alebo telefonického príjmu
Veľmi jemné	kvalitný prenos perokresby a malých výtlačkov
Kontrast	auto / svetlé / tmavé
Vylepšená vzdialená aktivácia	presmerovanie faxových správ, odoslaných z vzdialeného telefónu na fax
Odložené odosielanie	až do 50 prenosov
Rýchly sken	znižuje čas skenovania pomocou ukladania do pamäte pred odoslaním faxu. Približne 2,5 s za A4 stranu v štandardnom rozlíšení
Prenos z pamäte	až do 200 strán (ITU-T Test Chart, štandardné rozlíšenie, JBIG)
Prenos do pamäte	až do 200 pages (ITU-T Test Chart, štandardné rozlíšenie, JBIG)
Duálny prístup	umožňuje používateľovi realizovať 2 rôzne činnosti súčasne
Rozosielanie	rozosielanie faxu pre 50 rôznych príjemcov
Skupinový prenos	umožňuje uložiť rôzne dokumenty do pamäte zariadenia pre odoslanie jedným prenosom
Automatické zmenšenie	pri prijímaní stránky dokumentu väčšej ako 297 mm ju zariadenie automaticky zmenší do veľkosti A4
ECM (režim opravy chyby v prenose)	zariadenie detekuje chyby komunikácie počas prenosu. Chybné stránky dokumentu sa pošlú znova ak to strana prijímateľa podporuje
Presmerovanie faxu	preposiela faxy prijaté do pamäte ďalšiemu určenému príjemcovi
Vzdialený prístup	umožňuje používateľom pristupovať k zariadeniu diaľkovo prostredníctvom telefónu s tónovou voľbou
Vyzdvihnutie faxu	umožňuje používateľovi získať faxovú správu použitím iného zariadenia disponujúceho tónovou voľbou
Vzdialené nastavenie³	umožňuje používateľovi spravovať a nastaviť zariadenie zo vzdialeného počítača
Škála šedej	256 8(bit) odtieňov šedej
Náhľad faxu	náhľad prijatých faxových správ na displeji
Označenie faxu	pridanie dátumu a času do všetkých prijatých faxových správ

¹Približná výťažnosť deklarovaná v súlade s ISO/IEC 24711

²Prepočítané s papierom gramáže 80g/m²

³Iba pre Windows® & Mac®

⁴Iba pre Windows®

⁵Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶Musí byť pripojené na web

⁷Maximálny počet vytlačenej strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je

najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač

⁸Odporúčame použiť priamu trasu papiera a tichý režim pre papier gramáže viac ako 105g/m²

⁹Vyžaduje sa Brother softvér

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné.

Štandardná manipulácia s papierom

Vstup papiera²	štandardný zásobník – 250 listov zadný slot manuálneho podávania – 1 list multifunkčný zásobník – nie je automatický podávač dokumentov ADF – 50 listov
Výstup papiera²	lícom hore - 100 listov

Špecifikácia médií

Media Types & Weights⁸	štandardný zásobník – obyčajný, Inkjet, lesklý a recyklovaný papier (64 - 220g/m ² , 260/m ² pri použití lesklého papiera Brother BP-71) slot manuálneho podávania - obyčajný, Inkjet, lesklý a recyklovaný papier (64 - 220g/m ² , 260/m ² pri použití lesklého papiera Brother BP-71) ADF – obyčajný a recyklovaný papier (64 -90g/m ²) duplexná tlač – obyčajný a recyklovaný papier (60 - 120g/m ²)
Tlač obálk	áno : presnosť a spoľahlivosť závisí od kvality a typu použitých obálk a štítkov štandardný zásobník - A3, LGR, LGL, A4, LTR, EXE, Folio, A5, A6, fotografia (10x15cm), Indexcard(13x20cm), fotografia-L(9x13cm), fotografia-2L(13x18cm), Com-10, DL obálka, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal slot manuálneho podávania -A3, LGR, LGL, A4, LTR, EXE, Folio, A5, A6, fotografia (10x15cm), Indexcard(13x20cm), fotografia-L(9x13cm), fotografia-2L(13x18cm), C5, Com-10, DL obálka, Monarch, Mexico Legal, India Legal duplexná tlač – PC Print: A3, LGR, LGL, Folio, A4, LTR, EXE, A5, Mexico Legal, India Legal kopírovanie: A3, LGR, LGL, A4, LTR, A5, Mexico Legal, India Legal ADF - šírka: 105 mm až 297 mm x dĺžka: 148 mm až 431,8 mm sklo skenera -až do šírky: 297 mm x dĺžka: 431,8 mm
Media Sizes	čierna: LC3617BK 550 strán, LC3619LKBK 3,000 strán azúrová: LC3617C 550 strán, LC3619LXC 1,500 strán purpurová: LC3617M 550 strán, LC3619XLM 1,500 strán žltá: LC-3617Y 550 strán, LC3619XLY 1,500 strán
Atramentové kazety¹	atramentové kazety, napájací kábel, faxová linka, ovládač pre Windows®, krátky návod na obsluhu (sieťový kábel nie je súčasťou balenia)
Obsah balenia	Frekvencia výmeny spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od zložitosti výtlačkov, percenta pokrytia, veľkosti papiera, strán na úlohu, typu média.

Spotrebný materiál

Atramentové kazety¹	čierna: LC3617BK 550 strán, LC3619LKBK 3,000 strán azúrová: LC3617C 550 strán, LC3619LXC 1,500 strán purpurová: LC3617M 550 strán, LC3619XLM 1,500 strán žltá: LC-3617Y 550 strán, LC3619XLY 1,500 strán
Obsah balenia	atramentové kazety, napájací kábel, faxová linka, ovládač pre Windows®, krátky návod na obsluhu (sieťový kábel nie je súčasťou balenia)
	Frekvencia výmeny spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od zložitosti výtlačkov, percenta pokrytia, veľkosti papiera, strán na úlohu, typu média.

Siete a zabezpečenie

Pevné sieťové rozhranie	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bezdrôtové sieťové rozhranie	IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode)
Wi-Fi Direct™	bezdrôtová tlač bez nutnosti použitia smerovača
Nastavenie bezdrôtovej siete	Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4 and IPv6) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs Client FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (tlač/skenovanie), CIFS Client, SNTIP Client, POP3, LDAP, IMAP4, HTTP Server *POP3 & IMAP4 je aktívny iba v prípade, že je stiahnutá funkcia skenovania na emailový server
IPv4	NDP, RA, mDNS, LLNMR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs Client FTP , SNMPv1/v2c/v3 , TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP3, CIFS Client, SNTIP Client, LDAP, IMAP4, ICMPv6, HTTP Server *POP3 & IMAP4 je aktívny iba v prípade, ak je stiahnutá funkcia skenovania na emailový server
IPv6 (prednastavené ako vypnuté)	APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos * v prípade, ak je stiahnutá funkcia Internet FAX
Zabezpečenie pevnej siete	APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos *v prípade, ak je stiahnutá funkcia Internet FAX
Zabezpečenie bezdrôtovej siete	WPA™/WPA2™ - Enterprise, Persona) , Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Certifikácia bezdrôtovej siete	zariadenie automaticky pošle správu na určenú emailovú adresu ak sa vyžaduje upozornenie napr. ak je nízka hladina atramentu
Emailová notifikácia	zariadenie posielajú správu so základnými údajmi na určenú e-mailovú adresu na cyklickej báze obmedzuje používanie zariadenia na sieti - vymedzuje prístup sieťových používateľov k tlačiarňam (iba IPv4)
IP Filter	obmedzí tlačovú aktivitu jednotlivca, alebo skupiny užívateľov zo siete použitím prihlasovacieho mena (pre 10 používateľov)
Funkcia Secure Function Lock 3.0	-
Autentifikácia Active Directory	-
Autentifikácia LDAP	-
Zámok nastavení	-
Zabezpečená tlač³	-

¹Približná výťažnosť deklorovaná v súlade s ISO/IEC 24711

²Prepočítané s papierom gramáže 80g/m²

³Iba pre Windows® & Mac®

⁴Iba pre Windows®

⁵Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶Musí byť pripojené na web

⁷Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač

⁸Odporúčame použiť priamu trasu papiera a tichý režim pre papier gramáže viac ako 105g/m²

⁹Vyžaduje sa Brother softvér

¹⁰Certifikát Nordic Swan je platný iba v severských krajinách

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné.

Prostriedky sieťovej správy

Unattended Installer⁴	možnosť centrálného začlenenia a prispôbenia vlastných ovládačov a programov
MSI Installer⁴	modulárne inštalátory, ktoré sú distribuované cez Active Directory®
Vylepšený Web Server	program správy tlače prostredníctvom Web serveru
BRAdmin Professional 3^{4&5}	LAN/WAN management software
Driver Deployment Wizard⁴	jednoduchá tvorba tlačových ovládačov pre bezproblémové začlenenie do siete
PrintSmart Secure Pro (vyžaduje dodatočné náklady)	profesionálny softvér pre správu a kontrolu tlače od Brother

Životné prostredie

Spotreba energie	prevádzka – 27 W pohotovostný režim – 6 W režim spánku – 1,6 W vypnuté – 0,04 W
Úroveň akustického tlaku	50 dB (A) (approx.)
Úroveň akustického výkonu	6,38 B(A)
Ink Save Mode	áno
Blue Angel	áno
Nordic Swan¹⁰	áno
GS mark	-

Rozmery a hmotnosť

S krabicou (šxhxv)	681 x 568 x 430 mm 23,9 kg
Bez krabice (šxhxv)	575 x 477 x 305 mm 19,6 kg

Pracovné cykly

Odporúčaný mesačný	objem tlače 250 až 2000 strán
Maximálny mesačný⁷	objem tlače 30 000 strán