

## BUSINESS SMART SERIES



# Veloce, flessibile e ricco di funzioni

Multifunzione a getto d'inchiostro  
professionale A3

**MFC-J6960DW**



Stampa



Scansione



Copia



Fax



Wireless

[www.brother.it](http://www.brother.it)

## Stampante a getto d'inchiostro wireless A3 All-in-One

La multifunzione MFC-J6960DW offre stampa, scansione, copia e fax fino al formato A3 di qualità superiore in un unico dispositivo a getto d'inchiostro.

Dotato della tecnologia MAXIDRIVE, offre velocità di stampa elevate e risultati di alta qualità.

Permette la gestione flessibile della carta con 2 vassoi di alimentazione da 250 fogli, vassoio multifunzione da 100 fogli e alimentatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli.

### MFC-J6960DW

BUSINESS SMART  
SERIES



### Caratteristiche principali:

- Stampa, scansione, copia e fax
- Testina di stampa MAXIDRIVE resistente
- Stampa fino a 31 pagine al minuto
- Touchscreen a colori da 8,8cm (3,5")
- Gigabit ethernet, WiFi 5GHz, USB
- Vassoio di alimentazione carta da 500 fogli, vassoio multifunzione da 100 fogli, alimentatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli<sup>11</sup>
- Output carta da 100 fogli<sup>11</sup>
- Viene fornito con cartucce da 700 pagine per il nero e 450 pagine a colori. Cartucce opzionali da 6.000 pagine nero, 5.000 a colori

### Affidabilità con MAXIDRIVE

Il chip di stampa MAXIDRIVE brevettato da Brother è dotato di tecnologia piezoelettrica avanzata che espelle l'inchiostro ad alta potenza consentendo una stampa più veloce con un'erogazione di inchiostro di precisione.

La manutenzione automatica, i componenti resistenti e gli inchiostri pigmentati di alta qualità producono costantemente colori vivaci e testo nitido dalla prima all'ultima pagina.

### Configurazione e utilizzo semplici

### Connetti per un maggiore controllo

Assumi il controllo con la stampa senza driver per una configurazione rapida e semplice. Le opzioni di connettività flessibili includono Gigabit Ethernet, Wi-Fi a 5 GHz e USB per un utilizzo rapido e senza problemi.

Configurazione, stampa e scansione in movimento con la connessione mobile Brother. Controlla tutte le stampanti Brother dalla punta delle dita. Consente di controllare facilmente i livelli di inchiostro, ordinare risparmiando i materiali di consumo Brother originali, accedere alla cronologia dei documenti acquisiti e personalizzare le funzioni utilizzate più di frequente.



## Massima sicurezza

Per stare al passo con la legislazione in continuo aggiornamento sulla privacy e la sicurezza dei dati, i nostri dispositivi offrono le più recenti funzioni di sicurezza standard del settore per proteggere in modo sicuro i dati.

Il modello MFC-J6960DW è "sicuro dalla progettazione", utilizzando la sicurezza a tre livelli: di dispositivo, rete e documenti, offrendo una maggiore tranquillità, garantendo che l'integrità dei dati sia mantenuta in ogni fase.

## Confezione riciclabile senza EPS

La nostra premiata confezione di polpa stampata sostituisce il polistirene espanso (EPS) all'interno della nostra confezione per stampanti. Sviluppato con tecnologia di simulazione avanzata, garantisce durata e flessibilità per una consegna sicura dei prodotti. Utilizza meno risorse, rendendolo ecologico e facile da riciclare.

Ulteriori informazioni: [Brother.eu/packaging](http://Brother.eu/packaging)



Prova inclusa

Iscriviti a  
**Un modo migliore per stampare**



Consegna gratuita



Piani di stampa mensili flessibili



Garanzia estesa



Per ulteriori informazioni, visitare il sito:  
**Brother.eu/ecopro**

L'abbonamento EcoPro non è disponibile in tutti i paesi. Verificare la disponibilità nel proprio

## Informazioni generali

<b>Tecnologia</b> Getto d'inchiostro	<b>Interfaccia locale</b> USB 2.0 Hi-Speed	<b>Contenuto della scatola</b> Periferica, Cartucce inbox, cavo di alimentazione, guida rapida alla configurazione, scheda di garanzia
<b>Memoria</b> 512MB	<b>USB 2.0 Host</b> Frontale	
<b>Pannello di controllo</b> Touchscreen a colori da 8,8cm	<b>Rete cablata</b> Ethernet Gigabit	
	<b>Rete wireless</b> Supporto 2.4 GHz e 5 GHz	

## Stampa

<b>Velocità di copia (A4)<sup>1,34</sup></b> 1 lato: 31 / 30 ipm mono / a colori Fronte-retro: 22 / 21 ipm mono / a colori	<b>FPOT<sup>34</sup></b> <b>Tempo di uscita prima stampa</b> 4.6 secondi a colori 4.4 secondi mono	<b>Risoluzione</b> Fino a 1200 x 4800 dpi
<b>Stampa (A3)</b> 1 Lato: Sì Fronte-retro: Sì	<b>Modalità Silenziosa</b> Modalità per ridurre il rumore di stampa	

## Funzioni della stampante<sup>33</sup>

<b>Stampa N in 1</b> Ridurre fino a 16 pagine in una singola pagina	<b>Stampa ID</b> Aggiunge dati identificativi ai documenti stampati (data e ora, messaggio personalizzato breve o nome utente PC)	<b>Stampa inversa</b> Inverte da sinistra a destra l'immagine stampata sulla pagina.
<b>Stampa poster</b> Ingrandisce una singola pagina in un poster utilizzando pagine 2x2 o 3x3	<b>Stampa opuscoli<sup>4</sup></b> Stampa i documenti in formato opuscolo A5	<b>Stampa lato opposto</b> Ruota il contenuto di un documento stampato di 180°
<b>Stampa filigrana</b> Aggiunge una filigrana ai documenti con il testo predefinito o con i propri messaggi impostati dall'utente	<b>Profilo stampa</b> Memorizza le impostazioni del driver preferite come profili da richiamare facilmente	<b>Miglioramento colore</b> consente di regolare il colore nell'immagine per una migliore qualità di stampa
		<b>Stampa senza bordi</b> Stampa fino a A4/Letter senza margini

## Stampa senza driver

<b>Internet Printing Protocol (IPP)</b> Abilita la stampa senza driver	<b>Apple AirPrint<sup>17</sup></b> Stampa i tipi di file più comuni da qualsiasi applicazione compatibile con AirPrint	<b>App supporto stampa Brother (PSA)<sup>17</sup></b> Funziona insieme al driver di classe IPP per abilitare le funzioni di stampa Brother.
<b>Mopria™<sup>17</sup></b> Stampa i tipi di file più comuni dai dispositivi Android supportati da Mopria™	<b>Universal Print (Microsoft 365)</b> Stampa senza problemi grazie al supporto di stampa universale nativo sulle stampanti Brother	

## Driver della stampante legacy

**Windows**  
Windows 11  
(Edizioni BIT 32 e 64)  
Windows Server

**macOS**  
La stampa tramite MacOS richiede l'uso di AirPrint. Il driver Mac non è fornito.

**ChromeOS**  
Supporta la stampa ChromeOS nativa

Visitare il sito support.brother.com per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e il software più recenti.

## Gestione della carta<sup>11</sup>

**Ingresso carta**  
**Vassoio standard**  
250 fogli

**Vassoio inferiore**  
250 fogli

**Vassoio multiuso**  
100 fogli

**Alimentatore automatico documenti (ADF)**  
50 fogli

**Uscita carta**  
100 fogli (80g/A4)  
50 fogli (80g/A3)

**Formati dei supporti**  
**Cassetto standard**

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm / 4 x 6"), Indexcard (13 x 20cm / 5 x 8"), Photo-L (9 x 13cm / 3.5 x 5"), Photo-2L (13 x 18cm / 5 x 7"), C5, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal

**Cassetto inferiore**  
A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Messico Legal, India Legal

**Vassoio multiuso**  
A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm / 4 x 6"), Indexcard (13 x 20cm / 5 x 8"), Photo-L (9 x 13cm / 3.5 x 5"), Photo-2L (13 x 18cm / 5 x 7"), C5, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal, Long paper (max length: 1200mm)

**ADF**  
Larghezza: 105 - 297 mm  
Lunghezza: 148 – 431,8 mm

**Vetro dello scanner**  
Fino ad A3/Ledger  
(297 x 431,8 mm)

**Stampa fronte/retro automatica**  
A4, LTR, A3, LGL, LGR, EXE, A5, Folio, Mexico Legal, India Legal

## Tipo di supporto e pesi

### Cassetto standard

Comune, a getto d'inchiostro, lucida, riciclata  
64-220 g/m<sup>2</sup>

### Cassetto inferiore

Comune, riciclata  
64-120 g/m<sup>2</sup>

### Vassoio multiuso

Comune, a getto d'inchiostro, lucida, riciclata  
64-220 g/m<sup>2</sup>

### ADF

Comune, riciclata  
64 - 120 g/m<sup>2</sup>

### Fronte-retro automatico

Carta comune, riciclata  
64-120 g/m<sup>2</sup>

## Connettività mobile e Web

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup>

#### Android

Stampa, scansione, anteprima delle copie e verifica dello stato della macchina da un dispositivo Android

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup>

#### (IPad/iPhone)

Stampa, scansione, anteprima delle copie e verifica dello stato della macchina da un iPad/iPhone

### Brother Print Service

#### Plugin<sup>17</sup>

Stampa da dispositivi Android senza un'app dedicata.

### App Brother<sup>18</sup>

Acquisisci su PDF ricercabile, PowerPoint, Excel, Word, e-mail, inoltra fax su cloud/e-mail, scansione su dispositivo mobile, stampa sicura su cloud, barra delle informazioni, stampa e-mail

### Web Connect<sup>18</sup>

Stampa da e scansione verso senza utilizzare un PC, su Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive, OneNote, SharePoint online

## Copia

### Velocità di copia (A4)<sup>4,34</sup>

1-lato: 25/16 ipm mono/  
a colori  
Fronte-retro: 18/13ipm  
mono/a colori

### Copia (A3)

1 Lato: Sì  
Fronte/retro: Sì

### FCOT<sup>6,34</sup>

### Tempo di riproduzione della prima copia

5 Secondi mono  
6 Secondi colore

### Risoluzione

Fino a 1200 x 4800 dpi  
mono e a colori

## Funzioni di copia

### Copia multipla/ impilamento/fascicolazione

Consente di creare più copie di un documento. Consente di impilare fino a 999 copie di ogni pagina o di ordinarle in base all'ordine dei documenti originali

### Rapporto di ingrandimento/riduzione

Ridurre o aumentare le dimensioni del documento dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

### Copia documento d'identità 2 in 1

Consente all'utente di copiare entrambi i lati di una scheda ID su un singolo foglio A4

### Copia N in 1

Consente di comprimere 2 o 4 pagine su un singolo foglio A4

## Scansione

<b>Tipo di scanner</b>	<b>Risoluzione di scansione dall'ADF</b>	<b>Profondità dei colori</b>
Dual CIS (sensore di immagine a contatto)	600 x 600 dpi (mono) 300 x 600 dpi (a colori)	48 bit a colori (Input) 24 bit a colori (Output)
<b>Scansione a colori e monocromatica</b>	<b>Risoluzione di scansione dal vetro dello scanner</b>	<b>Scala di grigi</b>
Sì	1200 x 2400 dpi (mono) 1200 x 1200 dpi (a colori)	16 bit a colori (Input) 8 bit a colori (Output)
<b>Velocità di scansione (A4)<sup>3</sup></b>	<b>Risoluzione di scansione interpolata</b>	
1 lato: 25 ipm mono/a colori Fronte-retro: 30 ipm mono/a colori	Brother Scanner Utility consente un miglioramento fino a 19.200 x 19.200 dpi	
<b>Velocità di scansione (A3)<sup>3</sup></b>		
1 lato: 13 ipm mono/a colori Fronte-retro: 17 ipm mono/a colori		

## Funzioni dello scanner

<b>Formati di file supportati</b>	<b>Scansione di più pagine su un singolo file PDF</b>	<b>Funzioni di scansione</b>
PDF/JPEG /TIFF	Sì - solo iPrint&Scan	Allineamento automatico
<b>Funzioni standard<sup>17</sup></b>	<b>Rimozione del colore di base</b>	<b>Scansione diretta</b>
Scansione su USB, e-mail, server e-mail, immagine, OCR, FTP, file, rete (solo Windows)	Eseguire la scansione tramite iPrint&Scan Desktop o Push Scan dal pannello di controllo	Eseguire la scansione direttamente su una memoria flash USB

## Driver dello scanner

<b>Windows</b>	<b>MacOS</b>	<b>ChromeOS</b>
TWAIN e WIA Windows 11 (edizioni 32 e 64 bit)	La scansione tramite MacOS richiede l'uso di AirPrint. Il driver Mac non è fornito	Supporta la scansione ChromeOS nativa

Visitare il sito [support.brother.com](http://support.brother.com) per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e il software più recenti.

## Fax

<b>Modem fax</b> 33.600bps (Super G3)	<b>Ricezione in mancanza di carta</b> Fino a 150 pagine (ITU-T Test Chart #1/MMR)	<b>Trasmissione da memoria</b> Fino a 150 pagine (ITU-T Test Chart #1)
<b>Scala di grigi</b> Per l'invio di fax sono disponibili 256 tonalità (8 bit) di grigio	<b>Trasmissione circolare</b> Sì - consente di inviare lo stesso messaggio fax fino a 250 destinazioni	

## Funzioni fax

<b>Identificativo</b> Un ID e un numero di fax vengono stampati come intestazione di ogni fax inviato	<b>PC-Fax Invio<sup>15,18</sup> e ricezione<sup>16,18</sup></b> Inviare e ricevere fax direttamente dal PC (supporta solo mono)
--	--

## Strumenti di gestione del parco macchine

<b>Software di gestione BRAdmin LAN/WAN</b> <sup>16,17</sup>	<b>Server Web incorporato</b> Software di gestione della stampa basato su Web incorporato nella periferica	<b>Mass Deployment Tool</b> <sup>16</sup> Fornisce un'interfaccia di configurazione che consente di gestire e distribuire le impostazioni del dispositivo
--	---	--

## Software

<b>Brother iPrint&amp;Scan Desktop</b> <sup>15,17</sup> Stampare da, scansionare su, visualizzare in anteprima le copie e controllare lo stato della macchina da un PC Windows o macOS	<b>Utility</b> Fornisce guide alla configurazione, manuali, FAQ e risoluzione dei problemi e contatta l'assistenza clienti Brother
---	---

<b>Semplice da configurare</b> Accesso semplice ai driver e al software per l'installazione del computer Brother da support.brother.com
--

## Connettività

<b>Rete cablata</b> Ethernet Gigabit 10Base-T / 100Base-TX /1000Base-T	<b>Wi-Fi Direct</b> Stampa in modalità wireless senza dover passare attraverso un punto di accesso (sono supportati metodi automatici e manuali)	<b>Mobile</b> Stampa o scansione dal dispositivo mobile con Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria
<b>Rete wireless</b> 2,4GHz IEEE 802.11 b/g/n (modalità Infrastruttura) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)  5GHz IEEE 802.11 a/n (modalità Infrastruttura) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)	<b>Supporto per l'installazione wireless</b> Configurazione Wi-Fi protetta (WPS)	<b>Interfaccia locale</b> Hi-Speed USB 2.0 USB 2.0 Host (Frontale)

## Funzioni di protezione

### Sicurezza rete cablata

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, IMAP4, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), IMAP4 (quando viene eseguito il download di Internet FAX).

### Sicurezza rete wireless

WEP 64/128 BIT, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) Wi-Fi Direct supporta solo WPA2-PSK (AES) APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, IMAP4, IMAP4), SNMP V3, 802.1X (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAUT (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(IP AUTOMATICO), WINS/NetBIOS Risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLLMNMR responder, LPR/LPD, Porta nativa personalizzata/porta 9100, IPP, SNMPv1/v2c, Server FTP, SNMPv1/v2c/v3, SERVER TFTP, POP3, IMAP4, Client SMTP, ICMP, servizi Web (Stampa/scansione), client CIFS, client SNT, LDAP, server HTTP, Syslog

### IPv6

NDP, RA, MDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, client FTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, Server TFTP, servizi Web (stampare/scansione), POP3/IMAP4, SMTP Server HTTP, Syslog

### Filtro IP

Limita gli utenti di rete che possono o meno accedere alla periferica tramite la rete (solo IPv4)

### Notifiche e-mail

La periferica invia automaticamente avvisi e-mail quando richiede attenzione, ad esempio quando l'inchiostro è in esaurimento o deve essere sostituito

### Report e-mail

Riceve regolarmente report sull'utilizzo tramite e-mail

### SecureBoot

L'integrità del firmware viene verificata prima di consentire qualsiasi interazione con l'utente. È possibile utilizzare solo firmware Brother originali

### Rilevamento automatico delle intrusioni

Tutti i dispositivi di stampa Brother sono protetti. I dispositivi riconoscono automaticamente gli attacchi alla sicurezza e adottano misure preventive, incluso il riavvio, se necessario, per garantire la sicurezza del dispositivo.

### Aggiornamento firmware

Oltre a consentire gli aggiornamenti automatici alla versione più recente, è possibile impostare la stampante in modo che non riceva versioni firmware precedenti per evitare il downgrade da parte di utenti non autorizzati

### Crittografia firmware

Durante l'aggiornamento, il firmware viene trasferito su una connessione crittografata HTTPS attendibile

### Firmware con firma digitale

Il firmware per i dispositivi di stampa Brother è dotato di firma digitale e protetto

### Cloud Secure Print

Consente il rilascio di processi di stampa senza driver protetti da password

### Gestione certificati

Utilizza la firma automatica standard predefinita, crea un certificato personalizzato autofirmato, richiesta di firma del certificato (CSR) o certificato pubblico esterno e chiave privata per la comunicazione di rete protetta

### Secure Function Lock 3.0

Utilizza un pin a 4 cifre o una password per identificare e autenticare un individuo o un gruppo di utenti su una rete. Consente il controllo dell'accesso per un massimo di 100 utenti

### Syslog

Consente all'amministratore IT di accedere a una singola applicazione (strumento SIEM) per ottenere gli aggiornamenti dello stato del dispositivo a scopo di controllo tramite Syslog

### Controllo dell'accesso alla rete basato sulle porte

(IEEE 802.1x)

I dispositivi Brother sono pienamente conformi a questo standard, per consentire la connessione a una rete protetta 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol)

### Limitazione protocolli di rete

La funzione consente a un amministratore di limitare i protocolli di comunicazione (ad es FTP, Telnet) secondo necessità

<b>Materiali di consumo</b>	<b>Inbox Ink<sup>10</sup></b> 1 x 700 pagine (BK) 1 x 450 pagine (C,M,Y)	<b>Cartucce a resa elevata<sup>9</sup></b> LC527XL BK - 3.000 pagine LC527XL CMY- 2.000 pagine	<b>Compatibile con EcoPro<sup>32</sup></b> Sì
	<b>Cartucce ad alta resa<sup>9</sup></b> LC527 BK – 1.300 pagine LC527 CMY – 900 pagine	<b>Cartucce ad altissima resa<sup>9</sup></b> LC528 BK - 6.000 pagine LC528 CMY - 5.000 pagine	
<b>Dimensioni e pesi</b>	<b>Con cartone (LxPxA)</b> 681 x 576 x 504mm - 28,90kg	<b>Senza cartone (LxPxA)</b> 576 x 477 x 375mm - 23,90kg	
<b>Ciclo di lavoro</b>	<b>Consigliato ogni mese</b> Fino a 2.500 pagine		
<b>Ambiente operativo</b>	<b>Requisiti di alimentazione</b> 220 - 240 V AC 50/60 Hz	<b>Ambiente operativo</b> Umidità 20 - 80 % 10°C - 35°C. 50 °F - 95 °F	<b>Ambiente di conservazione</b> Umidità 20 - 80 % 0°C - 40°C. 32 °F - 104 °F

<b>Ambiente</b>	<b>Consumo energetico approssimativo<sup>13,14</sup></b> Stampa: 27 W Copia: 31 W Ready: 5,5W Standby: 0,9 W Spento: 0,03W	<b>Potenza sonora<sup>12</sup></b> Mono: 6,89 B(A) Colori: 6,77 B(A)	<b>Blue Angel</b> Sì
	<b>Valore TEC</b> 0.13KWh	<b>Pressione sonora<sup>12</sup></b> Stampa PC (a colori/mono): circa 54,5 dB(A)	<b>Nordic Swan</b> Sì

1. Velocità di scansione basate su ISO/IEC 24734 2. FPOT (First Print out Time) basato su ISO/IEC 17629 3. Velocità di scansione basata su ISO/IEC 17991 4. \* velocità di stampa ESAT basata su ISO/IEC 24735  
6. FCOT (First Print out Time) basato su ISO/IEC 24735 \*\* Capacità cartuccia dichiarata in conformità a ISO/IEC 24711 10. La prima volta che si installano le cartucce d'inchiostro, l'apparecchio utilizza una certa quantità d'inchiostro per riempire i tubi di trasferimento dell'inchiostro, al fine di ottenere stampe di qualità elevata. Questo processo viene eseguito una volta sola. La quantità di inchiostro rimanente\* sarà di almeno 700 pagine BK e 450 pagine CMY  
11. Capacità calcolata con carta da 80 g/m<sup>2</sup>. 12. Pressione sonora e livello di potenza sonora in conformità alla norma ISO 7779. 13. Il consumo energetico lo spegnimento viene misurato in base alla norma IEC 62301 Edizione 2,0. 14. Consumo energetico stampa e scansione su un solo lato, risoluzione: Standard / documento: Modello stampato ISO/IEC 24712. 15. Solo Windows e macOS 16. Solo Windows.  
17. Download opzionale 18. Richiede una connessione a Internet 20. I cicli di lavoro possono essere utilizzati per confrontare la durata progettata tra prodotti simili a Brother Per la massima durata del dispositivo, è consigliabile scegliere una stampante con un ciclo di lavoro nettamente superiore alle tue esigenze di stampa 32. L'abbonamento EcoPro non è disponibile in tutti i paesi. Verificare la disponibilità nel proprio paese. 33. Impostazioni avanzate tramite il driver legacy o l'app di supporto alla stampa. 34. Microsoft sta passando alla stampa senza driver come standard preferito. Le specifiche dei driver legacy rimangono supportate per i clienti con requisiti di distribuzione esistenti.



Mac, macOS e AirPrint sono un marchio commerciale di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Android e Google Play sono marchi di Google LLC.



### Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica.  
Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.