



Kompaktný, prenosný skener dokumentov

ADS-1800W



SCAN



WIRELESS

www.brother.sk

Kompaktný, prenosný skener dokumentov

Výkonné a zároveň kompaktné prenosné skenovanie odkiaľkoľvek sa vďaka modelu ADS-1800W stalo jednoduchším. Kompatibilita s externými powerbankami umožňuje nenáročné skenovanie vašich dokumentov kedykoľvek a kdekoľvek to potrebujete.

Pripojte sa jednoducho vďaka bezdrôtovému rozhraniu a skenujte pomocou vášho mobilného telefónu alebo tabletu. Užívajte si bezchybné pracovné postupy so softvérom na editáciu PDF a správu dokumentov.

ADS-1800W



Hlavné vlastnosti:

- Skenovanie až do 30 strán/60 obrázkov za minútu
- Veľká dotyková obrazovka 7,1 cm
- Automatický podávač dokumentov (ADF) na 20 listov
- Napájanie priamo cez USB Type-C
- Možnosť vytvoriť až 20 skratiek na jeden dotyk pre skenovanie
- Vyhradený slot na plastovú ID kartu
- Možnosť vytvoriť až 25 prednastavených cieľových priečinkov
- Podpora mobilnej aplikácie
- Vrátane softvéru na editáciu PDF súborov
- Kompatibilita s Barcode Utility
- Dostupný voliteľný výstupný zásobník papiera

Možnosť skenovať odkiaľkoľvek

Skenovanie z akejkoľvek lokácie zjednodušuje model ADS-1800W.

Vďaka kompatibilite s väčšinou externých batérií alebo powerbánk, nie je na skenovanie vašich dokumentov odkiaľkoľvek potrebné pripájať model ADS-1800W k notebooku alebo PC. Bezdrôtové sieťové rozhranie a zabudované cloudové skenovanie umožňuje skenovanie kdekoľvek.

Bezchybný výkon zakaždým

Nezáleží na tom, kde skenujete, tento model pracuje na plný výkon zakaždým. Vďaka rýchlosti skenovania až 60 strán za minútu (obojstranne) sú dokumenty ukladané rýchlo a nenáročne, a to do súboru, na emailový server, USB host, do siete alebo priamo do vášho PC.

Efektivita a nenáročnosť

So skenovaním na jeden dotyk zredukujete čas venovaný opakujúcim sa úlohám a môžete si nastaviť skratky na často používané priečinky. Takto si môžete byť istí, že vaše dokumenty budú spoľahlivo uložené na to správne miesto.

Manipulácia s univerzálnymi médiami

Automatický podávač dokumentov (ADF) na 20 listov vám šetrí čas a s ľahkosťou pojme rôzne rozmery a hrúbky papiera (až do 128 g/m²), vyhradený slot zase plastové ID karty.

Špičkový softvér

Štandardom je softvér Power PDF, pomocou ktorého môžete v rámci niekoľkých sekúnd konvertovať, upravovať a zdieľať vaše dokumenty.

Spolu s riešením správy dokumentov Kofax PaperPort je možné vytvárať pracovné toky na zdieľanie, vyhľadávanie a organizáciu dokumentov jednoducho a precízne.



Všeobecné	Typ produktu Prenosný stolný skener dokumentov s podávaním papiera	Záložné hodiny Až 24 hodín	Wi-Fi Direct™ 802.11g/n
	Technológia Duálny CIS (contact Image Sensor), LED pole svetelného zdroja	Lokálne rozhranie USB Type-C 3.2 Gen1, USB 2.0 Host (zadný) až 128 GB	Konfigurovateľné skratky 20
	Ovládací panel 7,1 cm (2,8") LCD farebná dotyková obrazovka, tlačidlá	Bezdrôtové sieťové rozhranie 2,4 GHz: IEEE 802.11b/g/n (Režim Infrastructure)	
Skenovanie	Rýchlosť skenovania (A4) Farebne a mono (300 dpi) Až 30 str./min (napájanie po USB zbernici) ¹⁰	Rozlíšenie Optické Až 600 x 600 dpi	Hĺbka farieb 48 bitov – farebné spracovanie (vstup) 24 bitov – farebné spracovanie (výstup)
	Rýchlosť obojstranného skenovania (A4) Farebne a mono (300 dpi) Až 60 obr./min (30 listov za minútu) (napájanie po USB zbernici) ¹⁰	Interpolované³ Až 1200 x 1200 dpi	Škála sivej 256 odtieňov (8 bitov)
Funkcie skenera	Funkcie zariadenia Podporované formáty súborov Vrátane PDF (štandardné), PDF/A-1b, zabezpečené PDF, podpísané PDF, JPEG, TIFF	Spracovanie obrazu³ Pokročilé funkcie Automatická korekcia zošikmenia (podávanie), detekcia konca strany ⁵ , nastavenie okrajov ⁵ , automatické otočenie obrázkov ⁵ , vyplnenie hrán ⁵ , výplň roztrhnutia ⁵ , odstránenie znakov dierovania ⁵ , automatické nastavenie detekcie farieb, vynechanie prázdnej strany, nastavenie difúzie - sivá, nastavenie farebného tónu, spracovanie pozadia ⁵ , vynechanie farby ⁵ , zvýraznenie okrajov ⁵ , redukcia efektu moiré ⁵ , redukcia vertikálnych pruhov ⁵ , nastavenie prahu ČB ⁵ , korekcia znakov, invertný sken, redukcia hluku, odstránenie riadkovania, 2 na 1 sken, 1 na 2 sken, režim vodiaceho listu, režim skenovania plastových kariet, sken jednej strany ⁵ , kontinuálny sken ⁵ , detekcia čiarového kódu ⁵ , JPEG kompresia ⁵ , digitálny imprinter ⁵ , používateľské profily TWAIN ⁵	Konfigurovateľné skratky Možnosť vytvoriť až 20 jednodotkových skratiek skenovania
	Priame skenovanie Áno		
	Cieľové umiestnenie Sken do PC (Image) ³ , siete (SMB), na emailový server, Workflow ³ , FTP/SFTP, SharePoint (On Premise), Brother Web Connect ⁸ , Brother Cloud Apps ⁸		
	Profily skenovania⁶ Vytvorenie až 25 prednastavených profilov skenovania do SFTP/FTP/siete/SharePoint		
	Kontrola podávania Automatické použitie vodiacich líšt pre ADF, slot na kartu (Portrait), separačný prepínač, automatické spustenie skenovania, súvislé skenovanie, pokračovanie skenovania ³		
ADS-1800W Strana 4			

Softvér²	Windows Ovládače TWAIN WIA Windows® 10, 11	Macintosh Ovládače AirPrint Scan (bez ovládača) macOS 11x, 12.x, 13.x	Linux Ovládače SANE
	Softvér pre Windows Brother iPrint&Scan pre PC, Kofax PaperPort 14SE s OCR, Kofax Power PDF Standard v5, Remote Setup, Newsoft Presto! BizCard 6, Newsoft Image Folio	Softvér pre macOS Brother iPrint&Scan pre PC, Kofax Power PDF Standard v3, Remote Setup, Newsoft Presto! BizCard 7, Newsoft Image Folio	Easy Setup¹² Zjednodušenie procesu inštalácie s jednoduchým prístupom k ovládačom a softvéru na inštaláciu zariadenia Brother pre váš počítač zo stránky www.support.brother.com
Pre celý zoznam podporovaných OS a stiahnutie najnovších ovládačov a softvérov navštívte www.support.brother.com .			

Manipulácia s médiami	Vstup/výstup média ADF Až 20 listov ⁴	Gramáž a hrúbka médií ADF Gramáž papiera 51,8 - 128 g/m ² Hrúbka papiera 0,08 ~ 0,14 mm	Slot na kartu 1 plastová karta (Portrait) 0,76 – 1,02 mm neembosovaná do 1,24 mm embosovaná
	Rozmery média Viacstránkové¹⁰ Šírka: 51 – 215,9 mm Dĺžka: 70 – 355,6 mm	Dlhý papier 5000 mm (300 dpi jednostranne)	Plastová karta Šírka (ISO) – 53,98 mm (min./max. 51 – 55 mm) Dĺžka (ISO) – 85, 60 mm (min./max. 80,825 – 90,375 mm)
Typy médií ADF Obyčajný, tenký, hrubý, hrubší, recyklovaný, neuhľový papier, bloček, vizitka, plastová karta			

Mobilná a webová konektivita	Brother Mobile Connect Aplikácia Brother na skenovanie do mobilného zariadenia s operačným systémom iOS alebo Android	Skenovanie do pracovného toku³ Konfigurácia funkcie pomocou softvéru pre desktop a následné priame skenovanie do Dropbox, Google Drive, icloud, OneDrive	Web Connect^{8, 9} Možnosť nahrat' naskenovaný dokument do Box, SharePoint Online, DropBox, EvernoteTM™, OneDrive, OneNote, Google DriveTM™, bez nutnosti použitia PC
	Aplikácie Brother⁸ Sken do prehľadateľného PDF, Microsoft PowerPoint, Word, Excel, jednoduchý sken do e-mailu		

Pomôcky sieťovej správy	Embedded Web Server Cez webový prehliadač získate pomocou IP adresy alebo názvu uzla zariadenia prístup k webovému softvéru na správu tlače. Ten je zabudovaný v zariadení a prístupný pomocou šifrovaného hesla.	Softvér správy WAN^{2, 5} BRAdmin Light, Brother BRAdmin Professional

Zabezpečenie siete	IPv4 DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, SMTP Client, FTP/SFTP Client, SMB Client(SMB1.0/2.0/2.1) (=CIFS Client), SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, ICMP, Web Services(Scan), SNTP Client Zobrazenie IP adresy Dynamická IP adresa pridelená vášmu zariadeniu sa zobrazí po stlačení ikonky Wi-Fi na domovskej obrazovke	IPv6 RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, SMTP Client, FTP Client, SMB Client(SMB1.0/2.0/2.1) (=CIFS Client), HTTP/HTTPS server, ICMPv6, Web Services(Scan), SNTP Client, SNMPv1/v2c/v3 IP filter Obmedzenie používania zariadenia na sieti – vymedzuje prístup sieťových používateľov k tlačiarňam (iba IPv4)	Zabezpečenie bezdrôtovej siete SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3, SSH, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) Podpora bezdrôtového nastavenia Chránené nastavenie Wi-Fi™ (WPS)
Bezpečnostné funkcie	Kensington Lock Áno Interface Lock USB Host, Wi-Fi Aktualizácie firmvéru^{2,8} Áno Emailové notifikácie Automatické odosielanie emailových upozornení, keď zariadenie vyžaduje pozornosť, napríklad keď je málo tonera alebo je potrebné ho vymeniť	Zámok nastavení Zabezpečenie prístupu k ovládacímu panelu zariadenia jeho uzamknutím Secure Function Lock 3.0 Identifikácia a overenie jednotlivca alebo skupiny používateľov v sieti Autorizácia cez Active Directory/LDAP Áno Emailové hlásenia Pravidelné prijímanie správ o používaní prostredníctvom emailu	Syslog Umožňuje IT administrátorovi prístup k jednotlivým aplikáciám (nástroj SIEM) na získanie aktualizácií stavu zariadenia na účely auditu cez Syslog Správa certifikátov Použitie predvoleného štandardného alebo vytvorenie personalizovaného certifikátu s vlastným podpisom, žiadosť o podpis certifikátu (CSR) alebo externý verejný certifikát a súkromný kľúč na chránenú sieťovú komunikáciu
Adresár	Rýchle voľby 300 lokácií pre emailové adresy	Skupinové rozosielanie Pre rozosielanie je možné uložiť až 20 skupín emailových adries	LDAP Možnosť pripojiť sa k externému adresáru s podporou LDAP, napríklad Microsoft Exchange.
Riešenia a vylepšenia	HID trieda Zariadenie môžete nastaviť na používanie externých čítačiek kariet NFC	Kompatibilita s^{2,9} Brother Product Upgrade Barcode Utility	

Spotrebný materiál a príslušenstvo	Obsah balenia ADS skener, USB kábel Type-C, stručný návod na obsluhu, príručka bezpečnosti výrobu, záručný list	A3 vodiaci list (voliteľné) CS-A3301 Životnosť 500 použití (2 kusy v balení)	USB-C adaptér PA-AD-003EU Napájací adaptér USB Type-C
	Separačná podložka SP-2001C Životnosť 10 000 listov	Výstupný zásobník (voliteľné) OT-1001C	
	Podávací valček PUR-2001C Životnosť 100 000 listov	Sada s adaptérom (voliteľné) LK-1001CEU AC adaptér s USB káblom (Type-C – Type-A)	
Rozmery a hmotnosť	S obalom Rozmery 369 (š) x 158 (h) x 200 (v) mm	Bez obalu Rozmery Zatvorený vstupný zásobník 288 (š) x 101 (h) x 85 (v) mm Rozšírený vstupný zásobník 288 (š) x 211 (h) x 205 (v) mm	
	Hmotnosť 3,46 kg		
		Hmotnosť 1,42 kg	
Životné prostredie	Napájanie AC: 100 – 240 V, 50/60 Hz, DC: 5 V, 3 A USB: DC 5 V, 3 A (Type-C)	Časovač vypnutia podsvietenia LCD Áno (10s / 20s / 30s / Off)	Prostredie skladovania Vlhkosť 10 - 90 % 0°C - 40°C 32°F - 104°F
	Spotreba energie Režim skenovania: AC ~ 12 W, DC ~ 10W Režim pohotovosti: AC ~ 6,4 W, DC ~ 5,2 W Režim spánku: AC ~ 1,5 W, DC ~ 1,1 W (pripojenie k sieti) AC ~ 2 W Vypnuté: ~ 0,1 W	Hladina akustického výkonu Režim skenovania: 62 dB	RoHS Áno
	Režim úspory energie Umožňuje skeneru spotrebovať menej energie, keď sa nepoužíva	Prevádzkové prostredie Vlhkosť 20 - 80 % 5°C - 35°C 41°F - 95°F	
ADS-1800W Strana 7			

- 1 Informáciu o maximálnom počte naskenovaných strán za mesiac možno použiť na porovnanie odolnosti dizajnu medzi podobnými produktami spoločnosti Brother. Na dosiahnutie maximálnej životnosti skenera je vhodné zvoliť skener s pracovným cyklom, ktorý výrazne prevyšuje vaše požiadavky na skenovanie.
- 2 Na stiahnutie z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
- 3 Všetky podporované pomocou softvéru na stiahnutie
- 4 Kapacita sa líši v závislosti od hmotnosti papiera
- 5 Iba pre Windows
- 6 Pre Windows a macOS
- 7 Podpora ovládača skenera serveru Windows
- 8 Vyžaduje pripojenie na internet
- 9 Vyžaduje dodatočnú aktiváciu
- 10 Dokumenty väčších rozmerov ako A4, ale nie väčších ako A3, možno skenovať (jednostranne) pomocou vodiacej lišty
- 11 Vyžaduje pripojenie USB Type-C s napájaním 15 W (nie je súčasťou balenia)
- 12 Pre viac informácií navštívte <https://setup.brother.com>



Spolupracujeme s vami na zlepšovaní životného prostredia

Naša zelená iniciatíva je jednoduchá. Snažíme sa prevziať zodpovednosť, konať s rešpektom a pozitívnym prístupom pomôcť pri budovaní spoločnosti, v ktorej možno dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Tento prístup nazývame Brother Earth.

www.brotherearth.com

Všetky špecifikácie boli v čase vydania platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené.

brother
at your side