

## ADS-2800W / ADS-3600W

### Professionelle Netzwerk-Dokumentenscanner



### Professionelle Ausstattungsmerkmale:

#### Hohe Qualität

Beide Geräte haben eine Auflösung von bis zu 1.200 dpi.

#### Erweiterter Bildprozessor

Die integrierte Bildfilter Technologie bietet ein hohes Level an Performance und reduziert die notwendige Zeit, um Dokumente vorzubereiten.

#### Scan-Favoriten

Dieses intuitive Bedienkonzept erleichtert das digitalisieren von Dokumenten.

#### Eingebauter NFC-Kartenleser

Der integrierte NFC-Kartenleser des ADS-3600W erlaubt Ihnen das Steuern von Benutzerrechten sowie das Ausführen von vorher definierten Scanjobs mittels NFC-Karten.

#### Kompatibilität

Beide Geräte verfügen über einen TWAIN 2.2 Treiber, welcher umfangreiche Bildoptimierungsoptionen bietet. Zusätzlich stehen WIA, SANE sowie ICA Treiber zur Verfügung.

#### Zuverlässigkeit

Zwei Einzugsrollen sowie Schutzfunktionen für Papier reduzieren das Risiko von Beschädigungen an Dokumenten während des Einzugs.

#### Beständigkeit

Die robusten Einzugsrollen sowie ein zuverlässiger Einzug unterstützen ein weites Spektrum an Dokumentenarten und -gewichten.



# Datenblatt ADS-2800W & ADS-3600W

**brother**  
at your side

## Allgemein

<b>Technologie</b>	Dual CIS Dokumenteneinzugsscanner
<b>Prozessor</b>	Cortex A9 800 Mhz
<b>Schnittstellen</b>	LAN (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) WLAN IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode / Ad hoc Mode) USB 3.0 Super-Speed (ADS-3600W) USB 2.0 High-Speed (ADS-2800W)
<b>Arbeitsspeicher</b>	512 MB
<b>Bedienfeld</b>	9,3 cm Touchscreen

## Scannen

<b>Scangeschwindigkeit Standard (A4) 300dpi, Farbe, Mono, Grau</b>	Bis zu 40 Seiten / Min. (ADS-2800W) Bis zu 50 Seiten / Min. (ADS-3600W)
<b>Scangeschwindigkeit 2-Seitig (A4) 300dpi, Farbe, Mono, Grau</b>	Bis zu 80 Bilder / Min. (ADS-2800W) Bis zu 100 Bilder / Min. (ADS-3600W)
<b>Auflösung</b>	Bis zu 600 x 600 dpi (optisch), Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (interpoliert)
<b>Farbtiefe</b>	30-bit Intern & 24-bit Extern
<b>Graustufen</b>	256 (8 bit)

## Scan-Funktionen

<b>Standard-Funktionen<sup>1</sup></b>	Scan-to-USB / E-Mail / OCR / Datei
<b>Direkter Scan</b>	Direkter Scan auf einen USB-Stick
<b>Scan-to-Bild<sup>1</sup></b>	Scannt Dokumente direkt in ein Bildbearbeitungsprogramm
<b>Durchsuchbare PDF<sup>1</sup></b>	Scannt in durchsuchbare PDF Dateien
<b>Scan-to-SMB<sup>3</sup> (Netzwerk)</b>	Scannt Dokumente in ein bestimmtes Netzwerkverzeichnis
<b>Scan-to-FTP / SFTP</b>	Scannt Dokumente in ein FTP / SFTP Verzeichnis
<b>Scan-to-Sharepoint</b>	Scannt zu Microsoft®SharePoint®
<b>Scan-to-E-Mail-Server</b>	Direktes Versenden von Dokumenten über einen E-Mail Server
<b>Markieren und Scannen</b>	Nur rot markierte Bereiche auf einem Dokument werden gescannt
<b>Windows® Web Services</b>	Scannt direkt ohne installierten Scanner-Treiber (Windows 7 oder höher)
<b>Scan-Favoriten</b>	Bis zu 48 Favoriten um vorher definierte Funktionen direkt auszuführen, 6 davon als "One-Touch" direkt auf dem Startbildschirm
<b>Scan-to-Cloud</b>	Scannt direkt in Evernote™, Evernote™ Business, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, OneNote

## Software für Windows

<b>Brother Control Center 4</b>	Eine einfach zu nutzende Scansoftware von Brother
<b>iPrint&amp;Scan Desktop</b>	Eine weitere Scansoftware von Brother
<b>Nuance® PaperPort 14 SE</b>	OCR & Dokumenten-Verarbeitung
<b>ABBYY® FineReader Sprint V 12 (ADS-2800W)</b>	Programm zum Konvertieren von Dokumenten
<b>ABBYY® FineReader Professional 11 (ADS-3600W)</b>	Programm zum Konvertieren von Dokumenten
<b>ABBYY® PDF Transformer +</b>	Programm zum Lesen, Bearbeiten und Sichern von PDF Dokumenten
<b>Remote Set-up</b>	Konfigurationstool
<b>BrAdmin Professional<sup>3 &amp; 4</sup></b>	Management Programm zum Anzeigen und Verwalten von Netzwerkgeräten
<b>BrAdmin light<sup>3 &amp; 4</sup></b>	Management Programm zum Anzeigen und Verwalten von Netzwerkgeräten

## Software für Mac

<b>iPrint&amp;Scan Desktop<sup>5</sup></b>	Eine einfach zu nutzende Scansoftware von Brother
<b>ABBYY® FineReader Sprint V 12 (ADS-2800W)</b>	Programm zum Konvertieren von Dokumenten in unterschiedliche Formate
<b>ABBYY® FineReader Professional (ADS-3600W)</b>	Programm zum Konvertieren von Dokumenten in unterschiedliche Formate
<b>Remote Set-up</b>	Konfigurationstool

## Netzwerk Management Tools

<b>Embedded Web Service</b>	Browserbasierte Management-Software zum Konfigurieren des Scanners
<b>BrAdmin Professional<sup>3 &amp; 4</sup></b>	Management Programm zum Anzeigen und Konfigurieren von Netzwerkgeräten
<b>BrAdmin light<sup>3 &amp; 4</sup></b>	Management Programm zum Anzeigen und Verwalten von Netzwerkgeräten

## Treiber Kompatibilität

<b>Windows®</b>	TWAIN 2.2, WIA (Windows XP®, Windows Vista, Windows 7®, Windows® 8, Windows® 10 oder neuer) Windows® Server 2016 Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit) Windows® Server 2003 (32 bit)
<b>Macintosh<sup>4</sup></b>	TWAIN & ICA (Mac OS X 10.8.x & 10.9.x, 10.10.x oder neuer)
<b>Linux<sup>4</sup></b>	SANE

<sup>1</sup>Erfordert beiliegendes Software-Paket

<sup>2</sup>Nur Windows® & Mac®

<sup>3</sup>Nur Windows®

<sup>4</sup>Über kostenlosen Download <http://support.brother.com>

<sup>5</sup>Über kostenlosen Download im Mac App Store

### Zubehör

<b>Lieferumfang</b>	ADS-2800W / ADS-3600W Netzteil, Netzkabel, USB-Kabel (ADS-3600W: USB 3.0 Kabel) Treibersoftware für Windows® (DVD), Installationsanleitung, Produkt-Sicherheitshinweise
---------------------	--

### Anderes Zubehör

<b>Papierzuführungs-Kit</b>	Lebensdauer: 200.000 Seiten (A4)
-----------------------------	----------------------------------

<b>A3 Trägerbogen</b>	Lebensdauer: 500 Einzüge
-----------------------	--------------------------

### Abmessungen & Gewicht

<b>Mit Karton</b>	382 x 254 x 330 mm (B x T x H) / 6,4 Kg
-------------------	---

<b>Ohne Karton</b>	306 x 258 x 250 mm (B x T x H) / 4,55 Kg
--------------------	--

### Auslastung

<b>Tagesmaximum</b>	Bis zu 2.500 Blatt (ADS-2800W) Bis zu 5.000 Blatt (ADS-3600W)
---------------------	--

<b>Monatsmaximum</b>	Bis zu 50.000 Blatt (ADS-2800W) Bis zu 100.000 Blatt (ADS-3600W)
----------------------	---

### Papier-Management & Medien Spezifikationen

<b>Papierzufuhr / -ablage</b>	Bis zu 50 Blatt (80 g/qm)
-------------------------------	---------------------------

<b>Medien-Formate (einzeln)</b>	Breite: 51 - 215,9 mm, Länge: 51 - 863 mm
---------------------------------	---

<b>Medien-Formate (multi)</b>	Breite: 51 - 215,3 mm, Länge: 51 - 355,6 mm
-------------------------------	---

<b>Mediengrammatur</b>	40 g/m <sup>2</sup> - 413 g/m <sup>2</sup>
------------------------	--

<b>Plastikkarten-Grammatur</b>	0,4 mm - 0,76 mm, geprägt bis zu 1,4 mm
--------------------------------	---

<b>Multi-einzugserkennung</b>	Ja, über Ultraschallsensor
-------------------------------	----------------------------

<b>Dokumentenstau-Erkennung</b>	Ja, über Sensor (ADS-3600W)
---------------------------------	-----------------------------

<b>Automatische Entzerrung</b>	Bis zu 5 Grad
--------------------------------	---------------

<b>Automatischer Zuschnitt</b>	Ja
--------------------------------	----

<b>Leerseiten-Erkennung</b>	Ja
-----------------------------	----

### Ökologie

<b>Stromversorgung</b>	AC 100 - 240V AC 50/60Hz DC: 24V, 1,9 A
------------------------	---

<b>Energieverbrauch (Betrieb)</b>	27 W (ADS-2800W) 30 W (ADS-3600W)
-----------------------------------	--------------------------------------

<b>Energieverbrauch (Bereitschaft)</b>	3,3 W (ADS-2800W) 4,4 W (ADS-3600W)
--	--

<b>Energieverbrauch (Schlafmodus)</b>	1,4 W (ADS-2800W) 2,3 W (ADS-3600W)
---------------------------------------	--

<b>Energieverbrauch (Ausgeschaltet)</b>	0,12 W
---	--------

<b>Energiesparmodus</b>	Ja
-------------------------	----

<b>Schalldruckpegel</b>	51 dB oder weniger (ADS-2800W) 50 dB oder weniger (ADS-3600W)
-------------------------	--

<b>Schlafmodus</b>	0 - 50 Minuten
--------------------	----------------

<b>Energy Star</b>	Ja
--------------------	----

<b>GS Logo</b>	Ja
----------------	----