



Scan and Go

Przenośny skaner dokumentów
DSmobile DS-940DW



SKAN
2-STRONNY



BEZPRZEWODOWE



WBUDOWANY
AKUMULATOR

www.brother.pl

Bezprzewodowy, przenośny skaner dokumentów

Urządzenie DSmobile DS-940DW zostało zaprojektowane z myślą o prawdziwej elastyczności. Dzięki wbudowanej baterii, interfejsowi Wi-Fi oraz intuicyjnemu wyświetlaczowi LCD, digitalizacja nie stanowi żadnego problemu. Proste skanowanie dokumentów zarówno w biurze, jak i w podróży.

DSmobile DS-940DW



Najważniejsze cechy:

- Łatwe skanowanie dokumentów dwustronnych z prędkością do 15 stron na minutę
- Model przenośny z wbudowanym akumulatorem
- Łatwe udostępnianie przez USB 3.0
- Proste skanowanie dokumentów A4, paragonów i dowodów osobistych
- Przeglądanie i udostępnianie dokumentów za pomocą aplikacji mobilnej Brother
- Wbudowany czytnik kart pamięci
- Wiodące w branży oprogramowanie

Ciesz się skanowaniem gdziekolwiek jesteś

DS-940DW to przenośny model posiadający wbudowany akumulator, dzięki czemu dokumenty możesz skanować bez konieczności podłączania zasilania. Po prostu zabierz skaner ze sobą i skanuj w najbardziej dogodnym dla Ciebie miejscu.

Zachowaj porządek bez jakiegokolwiek wysiłku

Z bezpłatną aplikacją mobilną Brother, przeglądanie i udostępnianie dokumentów na telefonie komórkowym lub na tablecie nie stanowi problemu. Intuicyjny panel LCD ułatwia wybieranie i zmianę funkcji skanowania.

Wygoda i oszczędność miejsca

Skaner jest mały i kompaktowy, co sprawia, że idealnie sprawdzi się w miejscach, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Zakrzywiona ścieżka papieru powoduje, że za skanerem nie trzeba zostawiać dodatkowego miejsca, aby umożliwić dokumentom przejście przez urządzenie. Skanowany dokument przesuwa się po górnej powierzchni skanera i wraca do użytkownika.

Różne rodzaje dokumentów, zawsze dobre rezultaty

Urządzenie DSmobile zostało zaprojektowane z myślą o skanowaniu szerokiej gamy dokumentów, w tym formatu A4, dowodów osobistych i paragonów, czyniąc je autentycznym partnerem w pracy.

Wbudowany dedykowany system rolek sprawia, że dokumenty są płynnie podawane, a cyfrowe pliki są za każdym razem wysokiej jakości.

Dane ogólne

Technologia

Podwójny CIS
(Contact Image Sensor)

Budowa produktu

Przenośny skaner z podajnikiem na pojedynczy dokument i zakrzywioną ścieżką podawania papieru

Interfejs lokalny

Super Speed micro USB 3.0 Typ B lub micro USB 2.0 Typ B

Źródło światła

LED

Podtrzymywanie daty i godziny

Tak (przez akumulator)

Sieć

WLAN IEEE 802.11b/g/n
(Tryb infrastruktury)
IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)

Panel sterowania

Wyświetlacz LED, diody LED, przyciski

Skanowanie

Prędkość skanowania w trybie standardowym (A4) kolor i mono (tryb dwustronny)

Do 15 stron na minutę⁵

Optyczna rozdzielczość skanowania

Do 600 x 600 dpi

Interpolowana rozdzielczość skanowania²

Do 1 200 x 1 200 dpi

Głębokość kolorów

48 bitowe przetwarzanie koloru (wejście)
24 bitowe przetwarzanie koloru (wyjście)

Skala szarości

256 odcieni (8 bitów)

Sterownik skanera

Windows^{®4}

TWAIN, WIA
Windows 7, 8.1, 10
(wersja 32 i 64 bitowa)
Windows Server 2019, 2016,
2012R2, 2012

Macintosh

ICA
macOS 10.12.x, 10.13.x,
10.14.x, 10.15.x

Linux

SANE

Oprogramowanie² dla Windows[®]

iPrint&Scan dla komputerów z systemem Windows

iPrint&Scan - prosty w obsłudze program do skanowania firmy Brother, ułatwiający zarządzanie obiegiem dokumentów

Nuance[®] PaperPort SE 14

Program do zarządzania dokumentami i ich udostępniania

Kofax Power PDF Standard v3

Edytor plików PDF stworzony z myślą o poprawie efektywności pracy

Zdalna konfiguracja

Umożliwia konfigurację skanera za pomocą komputera

NewSoft[®] Presto![®]

BizCard 6

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania kontaktami, umożliwiające skanowanie, edycję i synchronizowanie danych z wizytówek z różnymi aplikacjami do zarządzania kontaktami.

Oprogramowanie² dla macOS

iPrint&Scan dla macOS

iPrint&Scan - prosty w obsłudze program do skanowania firmy Brother, ułatwiający zarządzanie obiegiem dokumentów

Zdalna konfiguracja

Umożliwia konfigurację skanera za pomocą komputera

NewSoft[®] Presto![®]

BizCard 7

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania kontaktami, umożliwiające skanowanie, edycję i synchronizowanie danych z wizytówek z różnymi aplikacjami do zarządzania kontaktami

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.

Funkcje skanera

Obsługiwane formaty plików²
TIFF (tylko czarno-białe), JPEG (skala szarości/kolor), PDF, zabezpieczony PDF, podpisany PDF, PDF/A-1b, przeszukiwalny PDF

Skanowanie na kartę SD
Umożliwia skanowanie bezpośrednio na karty micro SD umieszczone w dedykowanym gnieździe kart SD (obsługiwane karty o pojemności 2-32GB⁷)

Skanowanie do poczty e-mail²
Skanuj dokumenty i dodawaj je jako załączniki w swoim kliencie poczty elektronicznej przy użyciu dedykowanego oprogramowania

Skanowanie do OCR²
Skanowanie dokumentów i wysyłanie ich bezpośrednio do edytora tekstu

Skanowanie do pliku
Skanuj dokumenty do plików zapisywanych na komputerze przy użyciu dedykowanego oprogramowania

Skanowanie do obrazu²
Otwórz skan w swoim ulubionym programie do edycji obrazów

Korekta obrazów w skali szarości²
Gdy obrazy są słabo widoczne z powodu nieodpowiedniej gęstości kolorów, można je ściemnić lub rozjaśnić, wprowadzając odpowiednią wartość

Korekta obrazów czarno-białych^{2,3}
Gdy obrazy są słabo widoczne z powodu nieodpowiedniej gęstości kolorów, można je ściemnić lub rozjaśnić, wprowadzając odpowiednią wartość

Korekta tonu koloru²
Funkcja umożliwia dostosowanie jasności, kontrastu, cieni, rozjaśnień i gammy podczas skanowania w kolorze

Usuwanie kolorów^{2,3}
Funkcja umożliwia usunięcie ze skanowanego obrazu dowolnego odcienia kolorów: czerwonego, niebieskiego lub zielonego

Podkreślanie krawędzi^{2,3}
Im wyższy poziom, tym wyraźniejszy obraz.

Usuwanie śladów dziurkacza^{2,3}
Możliwość uzyskania czystych brzegów strony dzięki usunięciu z zeskanowanego obrazu śladów po dziurkaczu

Wzmocnienie znaków^{2,3}
Zwiększ rozdzielczość i gęstość tekstu, aby ułatwić jego czytanie

Zamiana czarnego z białym^{2,3}
Obraz będzie skanowany z odwróconymi kolorami (czarne obszary będą białe, a białe obszary będą czarne)

Automatyczne prostowanie⁶
Funkcja umożliwia prostowanie obrazów, które zostały zeskanowane pod lekkim kątem

Wykrywanie końca stron
Funkcja umożliwia wykrycie końca strony i automatyczne dostosowanie rozmiaru strony, gdy długość dokumentu jest krótsza niż ustawienie wybrane w opcji Rozmiar dokumentu

Automatyczne obracanie obrazu^{2,3}
Dokumenty można podawać w dowolnym kierunku. Funkcja automatycznie zmieni kierunek dokumentu w oparciu o orientację tekstu.

Pomijanie pustych stron
Ustaw czułość wykrywania pustych stron w dokumentach w celu ich ignorowania podczas skanowania

Przetwarzanie tła^{2,3}
Czyszczenie i usuwanie z zeskanowanego obrazu niepożądanych kolorów, śladów zagięć, cieni

Wypełnienie krawędzi^{2,3}
Możliwość określenia obszaru oraz koloru obramowania obrazu

Automatyczne wykrywanie koloru²
Ustaw poziom wykrywania, aby wstępnie posortować dokumenty na kolorowe i czarno-białe

Ustawienia marginesów^{2,3}
Funkcja umożliwia określenie wielkości marginesu na krawędzi skanowanego obrazu

Skanowanie ciągle²
Możliwość kontynuacji skanowania przy użyciu tych samych ustawień po dodaniu dodatkowych stron

Skanowanie 2 na 1^{2,3}
Zapisywanie dokumentów dwustronnych w plikach jednostronicowych

Skanowanie 1 na 2^{2,3}
Ponowne dzielenie zeskanowanej strony na dwa pliki zawierające po jednym obrazie

Wykrywanie kodów kreskowych³
Funkcja ta pozwala na jednoczesne wykrywanie różnego rodzaju kodów kreskowych. Możliwe jest wskazanie obszaru, na którym będą wyszukiwane kody kreskowe lub określenie typu wyszukiwanych kodów kreskowych. Aby korzystać z tej funkcji, wymagana jest aplikacja zgodna z protokołem wykrywania kodów kreskowych TWAIN.

Automatyczne uruchamianie skanowania
Proces skanowania bezpośrednio na kartę SD jest wykonywany automatycznie

Tryb arkusza prowadzącego²
Funkcja umożliwia skanowanie dokumentów do formatu A3 (złożonych)

Kompresja JPEG⁴
Kompresja JPEG pomaga zmienić rozmiar pliku obrazu

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.

Obsługa papieru

Rozmiary nośników

Pojedyncza kartka

Szerokość 50,8 – 215,9 mm
Długość 86,4 – 1828,8 mm

Zakrzywiona ścieżka papieru

Zwykły papier

Szerokość 74 – 215,9 mm
Długość 105 – 297 mm

Gramatura nośników

35 – 270 g/m²

(prosta ścieżka papieru)

52 - 80 g/m²

(zakrzywiona ścieżka papieru)

Zakrzywiona ścieżka papieru

Paragony

Szerokość 74 – 79,38 mm
Długość 105 – 355,6 mm

Karta plastikowa

(w orientacji poziomej)

Szerokość – 85,60 mm
Długość – 53,98 mm

Grubość nośników

Karta plastikowa do 1,00 mm

Z wytłoczeniami do 1,24 mm

Obsługa urządzeń mobilnych i łączność z Internetem

iPrint&Scan

Skanuj bezpośrednio do urządzenia mobilnego z systemem Android lub iOS

Skanowanie do systemu obiegu dokumentów²

Skonfiguruj funkcję za pomocą aplikacji Brother iPrint&Scan, a następnie skanuj bezpośrednio do Dropbox, Google Drive, iCloud, OneDrive

Narzędzia do zarządzania flotą urządzeń

Wbudowany serwer sieci web

Zainstalowane w urządzeniu oprogramowanie do zarządzania skanerem za pomocą przeglądarki internetowej

BRAdmin Light²

Oprogramowanie do zarządzania urządzeniem przez sieć WAN

Sieć i bezpieczeństwo

Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4) TCP/IP (IPv6)

IPv4

DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c, ICMP, Usługi sieci Web (Skanowanie), serwer HTTP/ HTTPS, LLNMR responder, klient SNTP

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SSL/TLS (HTTPS)

IPv6

RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, Usługi sieci Web (Skanowanie), klient SNTP, serwer HTTP/ HTTPS, ICMPv6

Konfiguracja sieci bezprzewodowej

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Zawartość opakowania
Skaner DSmobile,
podręcznik szybkiej obsługi /
przewodnik bezpieczeństwa
produktu, kabel USB, gwarancja

Produkt opcjonalny
Arkusz prowadzący (2 szt.)
Cykl wymiany 500 razy
Nr kat. CS-A3401

Wymiary i waga

**Z opakowaniem
(szer. x gł. x wys.)**
377 x 162 x 76 mm
1098 g

**Samo urządzenie
(szer. x gł. x wys.)**
319 x 63,1 x 45,4 mm
699 g

Obciążenie

Maksymalne dzienne
Do 100 arkuszy

Ekologia

Wymagania dotyczące zasilania
Bateria litowa 3,8V 1200mA 4,56W
Zasilanie z magistrali USB

**Pobór mocy
(podczas skanowania)**
3,6 W (USB3.0)
4,4 W (Wi-Fi)

**Pobór mocy
(w trybie gotowości)**
2,2 W (tryb Wi-Fi)
1,5 W (tryb PC)

**Pobór mocy
(urządzenie wyłączone)**
0,11 W

Poziom ciśnienia akustycznego
Podczas skanowania – 42dB
W trybie gotowości – niesłyszalne

Poziom mocy akustycznej
Podczas skanowania – 53dB
W trybie gotowości – niesłyszalne

Tryb oszczędzania energii
Skaner zużywa mniej energii,
gdy nie pracuje

1. Maksymalna liczba skanowanych stron na miesiąc pozwala porównać zaprojektowaną trwałość produktu z innymi produktami o podobnych parametrach. Dla uzyskania maksymalnej żywotności najlepiej wybrać skaner, którego cykl pracy znacznie przekracza potrzeby w zakresie skanowania
2. Wszystkie funkcje są obsługiwane po zainstalowaniu oprogramowania dostępnego na stronie Brother Solutions Centre pod adresem <http://solutions.brother.com>. Bezpłatne oprogramowanie do pobrania ze strony Brother Solutions Centre pod adresem <http://solutions.brother.com>
3. Tylko Windows
4. W środowisku Windows server tylko sterownik skanera
5. Wymagane podłączenie do portu USB 3.0 kablem Super Speed micro USB 3.0 Typ B
6. Skanowanie dokumentów do formatu Legal (300 dpi)
7. karta microSD nie znajduje się w zestawie



Razem na rzecz lepszego środowiska

Podjęta przez Brother inicjatywa ekologiczna jest prosta. Staramy się działać odpowiedzialnie i z szacunkiem, wprowadzając w społeczeństwie pozytywne zmiany, które przyczynią się do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Nazwaliśmy to podejście Brother Earth.

www.brotherearth.com

brother
at your side