

## BUSINESS SMART SERIES



# Rapide, flexible et riche en fonctionnalités

Votre imprimante jet d'encre wifi A3 tout-en-un

## MFC-J6960DW



IMPRESSION



NUMÉRISATION



COPIE



FAX



WIFI

[www.brother.ch](http://www.brother.ch)

## Votre imprimante jet d'encre wifi A3 tout-en-un

La MFC-J6960DW offre une fonction impression, copie, numérisation et fax A3 de qualité supérieure dans un seul appareil jet d'encre durable.

Doté de la technologie MAXIDRIVE pour des vitesses d'impression rapides et des résultats de haute qualité constants.

Profitez d'une gestion flexible du papier avec 2 bacs d'alimentation papier de 250 feuilles, un bac multi-fonction de 100 feuilles et un chargeur automatique de documents de 50 feuilles.

### MFC-J6960DW



#### Caractéristiques principales:

- Impression, numérisation, copie et fax A3
- Tête d'impression MAXIDRIVE durable
- Imprime jusqu'à 31 images par minute<sup>1</sup>
- Écran tactile couleur 8,8 cm (3,5")
- Ethernet gigabit, WiFi 5 GHz et USB
- Imprimez directement depuis ou numérissez vers un PC, une application mobile ou un périphérique USB
- Bac d'alimentation papier 500 feuilles, bac multifonction 100 feuilles , chargeur automatique de documents 50 feuilles<sup>11</sup>
- Sortie papier 100 feuilles<sup>11</sup>
- Fourni avec des cartouches d'encre permettant d'imprimer 700 pages en noir et blanc, 450 pages en couleur, capacité maximale disponible de 6 000 pages en noir et blanc, 5 000 pages en couleur<sup>9</sup>

#### La fiabilité MAXIDRIVE

La puce d'impression brevetée MAXIDRIVE de Brother est dotée d'une technologie piézoélectrique avancée qui éjecte de l'encre à haute puissance pour une impression plus rapide et une application précise de l'encre.

La maintenance automatique, les composants durables et les encres pigmentées haut de gamme produisent des couleurs éclatantes et un texte parfaitement net de la première à la dernière page.

#### Configuration et utilisation faciles

Prenez le contrôle avec l'impression sans pilote pour une configuration rapide et sans effort. Les options de connectivité flexibles incluent l'Ethernet gigabit, le WiFi 5 GHz et l'USB pour une utilisation rapide et sans tracas.

#### Connexion pour plus de contrôle

Configurez, imprimez et numérisez lors de vos déplacements avec Brother Mobile Connect. Commandez toutes vos imprimantes Brother depuis votre terminal. Contrôlez facilement les niveaux d'encre, commandez et économisez sur les consommables Brother d'origine, accédez à l'historique de vos documents numérisés et personnalisez les fonctions que vous utilisez le plus souvent.



## Sécurisée dès la conception

Afin de suivre le rythme de l'évolution constante de la législation sur la vie privée et la sécurité des données, nos appareils sont dotés des toutes dernières fonctionnalités de sécurité standard qui protègent vos données.

Sécurisée dès la conception, la MFC-J6960DW utilise une sécurité triple niveau, au niveau de l'appareil, du réseau et du document, ce qui garantit votre sérénité car l'intégrité de vos données est assurée à chaque étape.

## Emballage recyclable sans EPS

Notre emballage primé en cellulose moulée remplace le polystyrène expansé (EPS) pour le conditionnement de nos imprimantes. Développé avec une technologie de simulation avancée, il est durable et adaptable, pour livrer les produits en toute sécurité. Il utilise moins de ressources, ce qui le rend écologique et facile à recycler.

En savoir plus: [brother.eu/packaging](http://brother.eu/packaging)



Abonnez-vous à  
**UNE MEILLEURE FAÇON  
D'IMPRIMER**



Livraison d'encre automatique



Forfaits d'impression mensuels flexibles



Extension de garantie



Pour en savoir plus, rendez-vous sur **brother.eu/ecopro**

L'abonnement EcoPro n'est pas disponible dans tous les pays, vérifiez sa disponibilité dans votre pays.

## Généralités

<b>Technologie</b>	USB 2.0 haute vitesse	<b>Contenu du carton</b>
<b>Mémoire</b>	Avant	Appareil, encres inbox, cordon d'alimentation, guide de configuration rapide, certificat de garantie
<b>Écran de commande</b>	Gigabit Ethernet	
Écran tactile couleur 8,8 cm (3,5")	Prise en charge 2,4 GHz et 5 GHz	

## Impression

<b>Vitesse d'impression (A4)<sup>1,34</sup></b>	<b>FPOT<sup>34</sup></b>	<b>Résolution</b>
Recto: 31,0 ipm en NB / 30,0 ipm en couleur	(délai d'impression de la première page)	Jusqu'à 1 200 x 4 800 ppp
Recto-verso: 22,0 ipm en NB / 21,0 ipm en couleur	4,6 secondes en couleur/ 4,4 secondes en NB	
<b>Impression (A3)</b>	<b>Mode silencieux</b>	
Recto: Oui	Mode permettant de réduire	
Recto-verso: Oui	le bruit de l'impression	

## Fonctions de l'imprimante<sup>33</sup>

<b>Impression N-up</b>	<b>Impression d'identification</b>	<b>Impression miroir</b>
Réduisez jusqu'à 16 pages en une seule page	Ajoutez une identification à vos documents imprimés (date et heure, court message personnalisé ou nom d'utilisateur PC)	Inversez l'image imprimée sur la page de gauche à droite
<b>Impression d'affiches</b>	<b>Impression de livrets</b>	<b>Impression inversée</b>
Agrandissez une page unique en une affiche grâce aux pages 2x2, 3x3	Imprimez des documents au format livret A5	Pivotez le contenu d'un document imprimé de 180°
<b>Impression de filigranes</b>	<b>Profils d'impression</b>	<b>Amélioration des couleurs</b>
Ajoutez à vos documents des filigranes prédéfinis ou personnalisés avec un logo ou un message	Enregistrez vos paramètres de pilote préférés dans des profils pour les retrouver facilement	Modifiez la couleur de l'image pour une meilleure qualité d'impression
<b>Impression sans marge</b>		

## Impression sans pilote

<b>Internet Printing Protocol (IPP) Everywhere</b>	<b>Apple AirPrint<sup>17</sup></b>	<b>Appli Brother Print Support (PSA)<sup>17</sup></b>
Active l'impression sans pilote	Imprimez depuis, numérissez vers et faxez depuis n'importe quelle application compatible avec AirPrint	Fonctionne avec le pilote de classe IPP pour activer les fonctionnalités d'impression Brother
<b>Mopria™<sup>17</sup></b>	<b>Universal Print (Microsoft 365)</b>	
Imprimez les types de fichiers les plus courants depuis des appareils Android compatibles avec Mopria™	Imprimez sans effort avec la prise en charge native d'Universal Print sur les imprimantes Brother	

## Pilotes d'impression hérités

**Windows**  
Windows 11  
(éditions 32 et 64 bits)  
et plus encore

**macOS**  
L'impression via macOS requiert l'utilisation d'AirPrint. Les pilotes Mac ne sont pas fournis.

**ChromeOS**  
Prend en charge l'impression ChromeOS native

Consultez support.brother.com pour la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels.

## Gestion du papier<sup>11</sup>

### Alimentation papier

#### Bac standard

250 feuilles

#### Bac inférieur

250 feuilles

#### Bac multifonction

100 feuilles

#### Chargeur automatique de documents

50 feuilles

#### Sortie papier

100 feuilles A4

50 feuilles A3

### Formats des supports

#### Bac standard

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm / 4 x 6"), Indexcard (13 x 20cm / 5 x 8"), Photo-L (9 x 13cm / 3.5 x 5"), Photo-2L (13 x 18cm / 5 x 7"), C5, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal

#### Bac inférieur

A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal

#### Bac multifonction

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm / 4 x 6"), Indexcard (13 x 20cm / 5 x 8"), Photo-L (9 x 13cm / 3.5 x 5"), Photo-2L (13 x 18cm / 5 x 7"), C5, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal, Long paper (longueur max: 1 200 mm)

#### Chargeur automatique de documents

Largeur: 105,0 - 297,0 mm  
Longueur: 148,0 - 431,8 mm

#### Vitre du scanner

Jusqu'à A3 / Ledger  
(297 x 431,8 mm)

#### Recto-verso automatique

A4, LTR, A3, LGL, LGR, EXE, A5, Folio, Mexico Legal, India Legal

### Types de support et poids

#### Bac standard

Simple, jet d'encre, brillant, recyclé  
64 - 220 g/m<sup>2</sup>

#### Bac inférieur

Simple, recyclé  
64 - 120 g/m<sup>2</sup>

#### Bac multifonction

Simple, jet d'encre, brillant, recyclé  
64 - 220 g/m<sup>2</sup>

#### Chargeur automatique de documents

Simple, recyclé  
64 - 120 g/m<sup>2</sup>

#### Recto-verso automatique

Simple, recyclé  
64 - 120 g/m<sup>2</sup>

## Connectivité mobile et web

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (Android)

Imprimez, numérisez, prévisualisez les copies et consultez le statut de l'appareil depuis un appareil Android

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (iPad/iPhone)

Imprimez, numérisez, prévisualisez les copies et consultez le statut de l'appareil depuis un iPad/iPhone

### Plugin Brother Print Service<sup>17</sup>

Imprimez depuis un appareil Android sans appli dédiée

### Applis Brother<sup>18</sup>

Numérisation vers PDF autorisant les recherches, numérisation vers PowerPoint, numérisation vers Excel, numérisation vers Word, numérisation facile vers e-mail, transfert de fax vers le cloud/e-mail, numérisation vers mobile, Cloud Secure Print, Infobar, impression vers e-mail

### Web Connect<sup>18</sup>

Imprimez depuis et numérisez vers sans utiliser de PC sur Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote, SharePoint online

## Copie

### Vitesse de copie (A4)<sup>4,34</sup>

Recto: 25,0 ipm NB/  
16,0 ipm en couleur  
Recto-verso: 18,0 ipm NB/  
13,0 ipm en couleur

### FCOT<sup>6,34</sup>

### (délai de copie de la première page)

5,0 secondes en NB /  
6,0 secondes en couleur

### Résolution

Jusqu'à 1 200 x 4 800 ppp  
Noir et blanc et couleur

### Copie (A3)

Recto: Oui  
Recto-verso: Oui

## Fonctions de copie

### Multicopie/empiler/trier

Effectue plusieurs copies d'un document. Empile jusqu'à 999 copies de chaque page ou trie dans l'ordre original du document.

### Réduction/ agrandissement (%)

Réduisez ou augmentez la taille des documents de 25 % à 400 % par pas de 1 %

### Copie de papiers d'identité 2 en 1

Permet à l'utilisateur de copier les deux faces d'une carte d'identité vers une seule feuille A4

### Copie N in 1

Permet à l'utilisateur de comprimer 2 ou 4 pages sur une seule feuille A4

## Numérisation

	<b>Type de scanner</b> Double CIS (Contact Image Sensor)	<b>Résolution de numérisation depuis le chargeur automatique de documents</b> 600 x 600 ppp (NB) 300 x 600 ppp (couleur)	<b>Profondeur de couleur</b> Traitement des couleurs 48 bits (entrée) Traitement des couleurs 24 bits (sortie)
	<b>Numérisation couleur et NB</b> Oui	<b>Résolution de numérisation depuis la vitre du scanner</b> 1 200 x 2 400 ppp (NB) 1 200 x 1 200 ppp (couleur)	<b>Niveaux de gris</b> Traitement des couleurs 16 bits (entrée) Traitement des couleurs 8 bits (sortie)
	<b>Vitesse de numérisation (A4)<sup>3</sup></b> Recto: 25,0 ipm NB / couleur Recto-verso: 30,0 ipm NB / couleur	<b>Résolution de numérisation interpolée</b> Brother Scanner Utility améliore jusqu'à 19 200 x 19 200 ppp	
	<b>Vitesse de numérisation (A3)<sup>3</sup></b> Recto: 13,0 ipm NB / couleur Recto-verso: 17,0 ipm NB / couleur		

## Fonctions du scanner

	<b>Formats de fichiers pris en charge</b> PDF, JPEG, TIFF	<b>Numérisation multipage vers un fichier PDF unique</b> Oui - iPrint&Scan uniquement	<b>Fonctions de numérisation</b> Rotation automatique
	<b>Fonctions standard<sup>17</sup></b> Numérisation vers USB, e-mail, serveur e-mail, image, OCR, FTP, fichier, réseau (Windows uniquement)	<b>Suppression des couleurs de base</b> Numérisation en «pull» depuis iPrint&Scan Desktop ou en «push» depuis l'écran de commande	<b>Numérisation directe</b> Numérissez directement vers une clé USB

## Pilotes de numérisation

	<b>Windows</b> TWAIN et WIA Windows 11 (éditions 32 et 64 bits)	<b>macOS</b> La numérisation via macOS requiert l'utilisation d'AirPrint. Les pilotes Mac ne sont pas fournis.	<b>ChromeOS</b> Prend en charge la numérisation ChromeOS native
--	--	---	--

Consultez support.brother.com pour la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels.

## Fax

<b>Modem fax</b> 33 600 bps (Super G3)	<b>Réception rupture de papier</b> Jusqu'à 150 pages (ITU-T Test Chart #1/MMR)	<b>Transmission mémoire</b> Jusqu'à 150 pages (ITU-T Test Chart #1))
<b>Niveaux de gris</b> 256 nuances de gris (8 bits) sont disponibles pour le fax	<b>Broadcasting</b> Envoyez le même message faxé à un max. de 250 destinataires	

## Fonctions de fax

<b>ID poste</b> Un ID et un numéro de fax seront imprimés en en-tête de chaque fax envoyé	<b>Envoi<sup>15,18</sup> et réception<sup>16,18</sup> de fax PC</b> Envoyez et recevez des fax directement sur votre PC. Prend en charge uniquement le noir et blanc.
--	--

## Outils de gestion de parc

<b>BRAdmin<sup>16,17</sup></b> Logiciel de gestion LAN/WAN	<b>Serveur web embarqué</b> Logiciel de gestion des impressions web intégré à l'appareil	<b>Outil de déploiement en masse<sup>16</sup></b> Fournit une interface de configuration pour gérer et déployer les paramètres des appareils
---	---	---

## Logiciel

<b>Brother iPrint&amp;Scan Desktop<sup>15,17</sup></b> Impression depuis, numérisation vers, prévisualisez les copies et consultez le statut de l'appareil depuis un ordinateur sous Windows ou macOS	<b>Utilitaires</b> Fournit les guides de configuration, le manuel, les FAQ, le dépannage et les coordonnées du service client Brother	<b>Easy Setup</b> Accès facile aux pilotes et logiciels pour l'installation de votre appareil Brother sur support.brother.com
--	--	--

## Connectivité

<b>Réseau filaire</b> Gigabit Ethernet (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T)	<b>Wi-Fi Direct®</b> Imprimez en wifi sans passer par un point d'accès wifi (deux méthodes possibles, automatique et manuelle)	<b>Mobilité</b> Imprimez ou numérissez depuis votre appareil mobile avec Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria
<b>Réseau sans fil</b> 2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n (mode infrastructure) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)  5 GHz: IEEE 802.11 a/n (mode infrastructure) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)	<b>Configuration wifi</b> Wi-Fi Protected Setup (WPS)	<b>Interface locale</b> USB 2.0 haute vitesse USB 2.0 Host (avant)

## Fonctions de sécurité

### Sécurité réseau filaire

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec  
Quand Internet FAX est téléchargé

### Sécurité réseau sans fil

WEP 64/128bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)  
\*Wi-Fi Direct compatible uniquement avec WPA2-PSK (AES).

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), résolution de nom WINS/NetBIOS, résolveur DNS, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, client FTP, serveur FTP, SNMPv1/v2c/v3, serveur TFTP, POP3, IMAP4, client SMTP, ICMP, services web (impression/numérisation), client CIFS, client SNTP, LDAP, serveur HTTP, Syslog

### IPv6

NDP, RA, mDNS, répondeur LLMNR, résolveur DNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, client FTP, serveur FTP, SNMPv1/v2c/v3, serveur TFTP, services web (impression/numérisation), POP3, IMAP4, client SMTP, client CIFS, client SNTP, LDAP, ICMPv6, serveur HTTP, Syslog

### Filtre IP

Limite les utilisateurs réseau qui peuvent ou non accéder à l'appareil sur le réseau (IPv4 uniquement)

### Notifications par e-mail

L'appareil envoie automatiquement des alertes par e-mail quand il a besoin d'attention, par exemple quand il reste peu de toner ou qu'il doit être remplacé

### Rapports par e-mail

Recevez régulièrement des rapports de consommation par e-mail

### SecureBoot

L'intégrité du micrologiciel est vérifiée avant que la moindre interaction avec l'utilisateur ne soit autorisée. Seul le micrologiciel Brother d'origine peut être utilisé.

### Détection automatique des intrusions

Toutes les imprimantes Brother sont sécurisées dès la conception. Les appareils détectent automatiquement les attaques de sécurité et prennent des mesures préventives, en redémarrant si nécessaire, afin d'assurer la sécurité de l'appareil.

### Mises à jour du micrologiciel

En plus d'autoriser les mises à jour automatiques, l'imprimante peut être configurée pour ne pas recevoir de versions plus anciennes du micrologiciel afin d'éviter qu'un utilisateur non autorisé ne rétrograde

### Chiffrement du micrologiciel

Pendant la mise à jour, le micrologiciel est transféré via une connexion HTTPS chiffrée approuvée

### Micrologiciel signé numériquement

Le micrologiciel des imprimantes et scanners Brother est signé numériquement et sécurisé

### Cloud Secure Print

Permet de délivrer les travaux d'impression sans pilote avec un mot de passe

### Gestion des certificats

Utilisez le certificat autosigné standard par défaut, créez un certificat autosigné personnalisé, une demande de signature de certificat (CSR) ou un certificat public externe et une clé privée pour protéger les communications réseau

### Secure Function Lock 3.0

Utilisez un code à 4 chiffres ou un mot de passe pour identifier et authentifier un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs sur un réseau. Permet de contrôler l'accès pour un maximum de 100 utilisateurs.

### Syslog

Permet à l'administrateur informatique d'accéder à une seule application (outil SIEM) pour obtenir les mises à jour du statut des appareils à des fins d'audit via Syslog

### Contrôle d'accès au réseau par les ports

(IEEE 802.1x)  
Les appareils Brother sont parfaitement conformes à cette norme pour permettre la connexion à un réseau protégé 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol)

### Limitation des protocoles réseau

La fonctionnalité de contrôle des protocoles permet à un administrateur de limiter les protocoles de communication (FTP, Telnet, etc.) selon les besoins

<b>Consommables</b>	<b>Encre inbox<sup>10</sup></b> Cartouche de démarrage de 1 x 700 pages (BK) Cartouche de démarrage de 1 x 450 pages (CMJ)	<b>Encre haute capacité<sup>9</sup></b> LC527XL BK - 3 000 pages LC527XL CMJ - 2 000 pages	<b>Compatible EcoPro<sup>32</sup></b> Oui
	<b>Encre standard<sup>9</sup></b> LC527 BK - 1 300 pages LC527 CMJ - 900 pages	<b>Encre très haute capacité<sup>9</sup></b> LC528 BK - 6 000 pages LC528 CMJ - 5 000 pages	
<b>Dimensions et poids</b>	<b>Avec le carton (lxpxh)</b> 681 x 576 x 504 mm - 28,90 kg	<b>Sans le carton (lxpxh)</b> 576 x 477 x 375 mm - 23,90 kg	
<b>Cycle de fonctionnement</b>	<b>Mensuel recommandé</b> Jusqu'à 2 500 pages		
<b>Environnement de fonctionnement</b>	<b>Caractéristiques électriques</b> 220-240 V CA 50/60 Hz	<b>Environnement de fonctionnement</b> Humidité 20-80 % 10 °C - 35 °C	<b>Environnement de stockage</b> Humidité 20-80 % 0 °C - 40 °C
<b>Environnement</b>	<b>Consommation électrique approx.<sup>13,14</sup></b> Impression: 27 W Copie: 31 W Prêt: 5,5 W Veille: 0,9 W Arrêt: 0,03 W	<b>Puissance sonore<sup>12</sup></b> NB 6,89 B(A) Couleur 6,77 B(A)  <b>Pression sonore<sup>12</sup></b> Impression PC (couleur/NB): env. 54,5 dB(A)	<b>Blue Angel</b> Oui  <b>Nordic Swan</b> Oui
	<b>Valeur TEC</b> 0,13 kWh		

1. Vitesses d'impression sur la base de la norme ISO/CEI 24734. 2. FPOT (délai d'impression de la première page) sur la base de la norme ISO/CEI 17629. 3. Vitesses de numérisation sur la base de la norme ISO/CEI 17991. 4. Vitesses de copie avec chargeur automatique de documents ESAT sur la base de la norme ISO/CEI 24735. 6. FCOT (délai de copie de la première page) sur la base de la norme ISO/CEI 24735 annexe D. 9. Capacité approximative déclarée conformément à la norme ISO/CEI 24711. 10. La première fois que vous installez un jeu de cartouches d'encre, la machine utilise une partie de l'encre pour remplir les tubes de distribution pour des impressions de qualité. Cette procédure n'a lieu qu'une fois. La quantité d'encre restante<sup>9</sup> suffira pour au moins 700 pages en BK et 450 pages en CMJ. 11. Capacité calculée avec du papier 80 g/m<sup>2</sup>. 12. Niveaux sonores conformes à la norme ISO 7779. 13. La consommation d'électricité à l'arrêt est mesurée conformément à la norme CEI 62301 édition 2.0. 14. Consommation d'énergie en impression et numérisation recto, résolution: standard / document: modèle d'impression ISO/CEI 24712. 15. Windows et macOS uniquement. 16. Windows uniquement. 17. Téléchargement en option. 18. Nécessite une connexion Internet. 20. Les cycles de fonctionnement permettent de comparer la durabilité de différents produits Brother proches. Pour maximiser la durée de vie, il est recommandé d'opter pour une imprimante dont le cycle de fonctionnement dépasse largement vos besoins d'impression. 32. L'abonnement EcoPro n'est pas disponible dans tous les pays, vérifiez sa disponibilité dans votre pays. 33. Paramètres avancés via le pilote hérité ou l'appli Print Support. 34. Microsoft est en train d'adopter progressivement l'impression sans pilote comme mode d'impression par défaut. Les spécifications des pilotes hérités restent prises en charge pour les clients avec des exigences de déploiement existantes.



App Store, Mac, macOS et AirPrint sont des marques d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.  
Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC.



### Travaillons ensemble à un environnement meilleur

Chez Brother, notre initiative verte est simple. Nous faisons tout pour prendre nos responsabilités, agir de façon respectueuse et faire une différence positive dans le but de construire une société meilleure capable d'atteindre un développement durable. Nous appelons cette approche Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et sont sujettes à modification. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de marques et de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

