



# Votre imprimante laser noir et blanc compacte et facile

Facile à configurer, facile à utiliser

**HL-L1240W**



IMPRESSION



WIFI

[www.brother.ch](http://www.brother.ch)

## Votre imprimante laser noir et blanc compacte et facile

L'appareil idéal pour la maison et le télétravail. La HL-L1240W compacte est conçue pour s'intégrer parfaitement dans votre espace grâce à des options de connectivité flexibles qui la rendent simple à configurer et à utiliser.

### HL-L1240W



### Caractéristiques principales:

- Très faible encombrement
- Impression jusqu'à 20 pages par minute
- WiFi 5 Ghz et USB
- Imprimez depuis un PC ou une appli mobile
- Bac d'alimentation papier 150 feuilles<sup>11</sup>
- Fournie avec un toner permettant d'imprimer 350 pages<sup>7</sup>
- Essai EcoPro inclus<sup>32</sup>

### Super compacte

Gagnez de l'espace sur votre bureau grâce à cette imprimante élégante. Son faible encombrement rend cet appareil idéal pour votre espace de travail à domicile.

### Facilité d'utilisation

Profitez d'une expérience sereine. Configurez et utilisez votre appareil en toute simplicité grâce à Brother Mobile Connect et de nombreuses options de connectivité flexibles, dont le WiFi 5 GHz et l'USB.

### Connexion pour plus de contrôle

Configurez et imprimez lors de vos déplacements avec Brother Mobile Connect. Commandez toutes vos imprimantes Brother depuis votre terminal. Vérifiez facilement les consommables et personnalisez les fonctions que vous utilisez le plus souvent.



## Sécurisée dès la conception

Afin de suivre le rythme de l'évolution constante de la législation sur la vie privée et la sécurité des données, nos appareils sont dotés des toutes dernières fonctionnalités de sécurité standard qui protègent vos données. Nos experts en sécurité élaborent continuellement de nouvelles améliorations pour les produits, solutions et services dans une démarche proactive de «sécurisation dès la conception».

La HL-L1240W utilise une sécurité triple niveau, au niveau de l'appareil, du réseau et du document, ce qui garantit votre sérénité car l'intégrité de vos données est assurée à chaque étape.



## Abonnez-vous à **UNE MEILLEURE FAÇON D'IMPRIMER**




Livraison de toner  
automatique



Forfaits d'impression  
mensuels flexibles



Extension  
de garantie



Pour en savoir plus, rendez-vous sur **brother.ch/ecopro**

L'abonnement EcoPro n'est pas disponible dans tous les pays, vérifiez sa disponibilité dans votre pays.



## Généralités

### Technologie

Laser électrophotographique

### Mémoire

64 Mo

### Écran de commande

Touches

### Interface locale

USB 2.0 haute vitesse

### Réseau sans fil

Prise en charge 2,4 GHz et 5 GHz

### Contenu du carton

Appareil, toner inbox, tambour, cordon d'alimentation, guide de configuration rapide, certificat de garantie

## Impression

### Vitesse d'impression (A4)

Recto: 20 ppm NB

### FPOT

(délai d'impression de la première page)

Jusqu'à 10,0 secondes NB

### Résolution

Jusqu'à 2400 x 600 ppp

## Fonctions de l'imprimante

### Impression N-up

Réduisez jusqu'à 25 pages en une seule page

### Impression d'affiches

Agrandissez une page unique en une affiche grâce aux pages 2x2, 3x3, 4x4 ou 5x5

### Mode économie de toner

Utilisez le mode économie de toner pour réduire la consommation de toner sans sacrifier la vitesse d'impression

### Impression de filigranes

Ajoutez à vos documents des filigranes prédéfinis ou personnalisés avec un logo ou un message

### Impression d'identification

Ajoutez une identification à vos documents imprimés (date et heure, court message personnalisé ou nom d'utilisateur PC)

### Impression de livrets

Imprimez des documents au format livret A5 grâce à l'impression recto-verso manuelle

### Profils d'impression

Enregistrez vos paramètres de pilote préférés dans des profils pour les retrouver facilement

### Impression recto-verso manuelle

Oui

### Impression inversée

Pivotez le contenu d'un document imprimé de 180°

### Confirmation de fin d'impression

Une confirmation d'impression peut être envoyée sur votre ordinateur (réseau uniquement)

## Pilotes d'impression

### Windows

Windows 11 (éditions 32 et 64 bits) et plus encore

### macOS

L'impression via macOS requiert l'utilisation d'AirPrint. Les pilotes Mac ne sont pas fournis.

### Linux

CUPS, LPD/LPRng (environnement x86/x64)

### ChromeOS

Prend en charge l'impression ChromeOS native

Consultez [support.brother.com](https://support.brother.com) pour la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels.

## Gestion du papier<sup>11</sup>

### Alimentation papier

#### Bac standard

150 feuilles

#### Sortie papier

50 feuilles A4

### Formats des supports

#### Bac standard

A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (Long Edge), B5 (JIS), B5 (ISO), Executive, 16K (195 x 270mm)

### Types de support et poids

#### Bac standard

Papier uni, papier recyclé  
65 - 105 g/m<sup>2</sup>

## Connectivité mobile et web

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (Android)

Impression depuis, numérisation vers, prévisualisez les copies et consultez le statut de l'appareil depuis un appareil Android

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (iPad/iPhone)

Impression depuis, numérisation vers, prévisualisez les copies et consultez le statut de l'appareil depuis un iPad/iPhone

### Apple AirPrint<sup>17</sup>

Imprimez depuis et numérisez vers la plupart des types de fichiers courants depuis n'importe quelle application compatible avec AirPrint

### Plugin Brother Print Service<sup>17</sup>

Imprimez depuis un appareil Android sans appli dédiée

### Mopria™<sup>17</sup>

Imprimez les types de fichiers les plus courants depuis des appareils Android compatibles avec Mopria™

## Outils de gestion de parc

### BRAdmin<sup>16,17</sup>

Logiciel de gestion LAN/WAN

### Surveillance de statut<sup>16</sup>

Surveillez le statut de votre appareil depuis votre ordinateur

## Logiciel

### Brother iPrint&Scan Desktop<sup>15,17</sup>

Imprimez et consultez le statut de l'appareil depuis un ordinateur sous Windows ou macOS

### Utilitaires

Fournit les guides de configuration, le manuel, les FAQ, le dépannage et les coordonnées du service client Brother

### Easy Setup

Accès facile aux pilotes et logiciels pour l'installation de votre appareil Brother sur [support.brother.com](http://support.brother.com)

## Connectivité

### Réseau sans fil

2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n (mode infrastructure)  
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5 GHz: IEEE 802.11 a/n (mode infrastructure)  
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

### Wi-Fi Direct®

Imprimez en wifi sans passer par un point d'accès wifi (deux méthodes possibles, automatique et manuelle)

### Configuration wifi

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

### Applications wifi

Appariement vertical

### Mobilité

Imprimez depuis votre appareil mobile avec Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria

### Interface locale

USB 2.0 haute vitesse

## Fonctions de sécurité

### Sécurité réseau sans fil

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), \*WiFi Direct compatible uniquement avec WPA2-PSK (AES)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SNMP v3

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), résolution de nom WINS/NetBIOS, résolveur DNS, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, client SMTP, IPP/PPS, serveur FTP, SNMPv1/v2c/v3, serveur HTTP/HTTPS, client et serveur TFTP, ICMP, services web (impression)

### IPv6

NDP, RA, résolveur DNS, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, client SMTP, serveur FTP, SNMPv1/v2c/v3, serveur HTTP/HTTPS, client et serveur TFTP, ICMPv6, services web (impression)

### Filtre IP

Limite les utilisateurs réseau qui peuvent ou non accéder à l'appareil sur le réseau (IPv4 uniquement)

### Notifications par e-mail

L'appareil envoie automatiquement des alertes par e-mail quand il a besoin d'attention, par exemple quand il reste peu de toner ou qu'il doit être remplacé.

### Rapports par e-mail

Recevez régulièrement des rapports de consommation par e-mail

### Détection automatique des intrusions

Toutes les imprimantes Brother sont sécurisées dès la conception. Les appareils détectent automatiquement les attaques de sécurité et prennent des mesures préventives, en redémarrant si nécessaire, afin d'assurer la sécurité de l'appareil.

### Mises à jour du micrologiciel

En plus d'autoriser les alertes automatiques de mise à jour vers la dernière version, l'imprimante peut être configurée pour ne pas recevoir de versions plus anciennes du micrologiciel afin d'éviter qu'un utilisateur non autorisé ne rétrograde les versions.

### Chiffrement du micrologiciel

Pendant la mise à jour, le micrologiciel est transféré via une connexion HTTPS chiffrée approuvée.

### Micrologiciel signé numériquement

Le micrologiciel des imprimantes et scanners Brother est signé numériquement et sécurisé.

### Gestion des certificats

Utilisez le certificat auto-signé standard par défaut, créez un certificat auto-signé personnalisé, une demande de signature de certificat (CSR) ou un certificat public externe et une clé privée pour protéger les communications réseau

### Syslog

Permet à l'administrateur informatique d'accéder à une seule application (outil SIEM) pour obtenir les mises à jour du statut des appareils à des fins d'audit via Syslog

### Limitation des protocoles réseau

La fonctionnalité de contrôle des protocoles permet à un administrateur de limiter les protocoles de communication (FTP, Telnet, etc.) selon les besoins.

## Consommables

### Toner inbox<sup>7</sup>

1 x 350 pages (BK)

### Toner standard<sup>7</sup>

TN1150 - 1 000 pages

### Tambour

DR1150 env. 10 000 pages à raison de 1 page par travail

### Compatible EcoPro<sup>32</sup>

Oui

## Dimensions et poids

### Avec le carton (l x p x h)

418 x 316 x 336 mm - 5,70 kg

### Sans le carton (l x p x h)

340 x 238 x 189 mm - 4,60 kg

Environnement  
de fonctionnement

Caractéristiques  
électriques

220-240 V  
CA 50/60 Hz

Environnement de  
fonctionnement

Humidité 20-80 %  
10 °C - 32,5 °C

Environnement de  
stockage

Humidité 20-80 %  
0 °C - 40 °C

Environnement

Consommation électrique  
approx.<sup>13,23</sup>

Impression: 380 W  
Prêt: 40 W  
Veille: 2,4 W  
Veille profonde: 1,2 W  
Arrêt: 0,28 W

Valeur TEC

0,31 kWh/semaine

Puissance sonore<sup>12</sup>

Impression: 6,66 B(A)  
Prêt: 4,80 B(A)  
Veille profonde: 4,73B(A)

Pression sonore<sup>12</sup>

Impression PC (NB): 51,0 dB(A)  
Prêt: 18,0 dB(A)

- 7 Capacité approximative déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19752  
11 Capacité calculée avec du papier 80 g/m<sup>2</sup>  
12 Niveaux sonores conformes à la norme ISO 7779  
13 La consommation d'électricité à l'arrêt est mesurée conformément à la norme CEI 62301 édition 2.0  
15 Windows et macOS uniquement  
16 Windows uniquement  
17 Téléchargement en option  
23 La consommation électrique est mesurée conformément à la norme ENERGY STAR version 3.1 méthode d'essai configuration réseau.  
32 L'abonnement EcoPro n'est pas disponible dans tous les pays, vérifiez sa disponibilité dans votre pays.



App Store, Mac, macOS et AirPrint sont des marques d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.  
Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC.



Travaillons ensemble à un environnement meilleur

Chez Brother, notre initiative verte est simple. Nous faisons tout pour prendre nos responsabilités, agir de façon respectueuse et faire une différence positive dans le but de construire une société meilleure capable d'atteindre un développement durable. Nous appelons cette approche Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et sont sujettes à modification. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de marques et de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.